

Handleiding Hozey Smart Rookmelder

1. technische Parameter

Voeding: DC9V alkaline batterij (geen bevatten 6LR61)

Statische stroom:<10uA

Alarm stroom: <100mA

Werktemperatuur: 0 °C ~ + 50 °C

Vochtigheid: \leq 95% RH, geen bevroering

Alarm geluid:>90dB

Lage batterij alert: \leq 7.0V \pm 0.2V

2. Mute & Testen

Mute: in alarm status, druk de 'TEST' knop om mute de zoemer, alleen LED indicator knippert.

Testen: in normale status, lange druk 'TEST' knop voor 2s tot trigger de sound & light alarm, alarm bericht is geduwd om de mobiele APP.

3. WiFi Configuratie & Networking

Installeren 'Tuya Smart' APP op uw smartphone de eerste keer dat u de detector.

Ervoor dat uw smartphone is aangesloten op de 2.4G WiFi (5G niet ondersteuning)

Een) Start de APP, klik 'device' --- 'Security Sensor' --- 'Sensor (WiFi)' / "rook (WiFi)".

B) lange druk op de 'TEST' knop voor 5s totdat LED knippert met een korte pieptoon van 'Di (lange druk de knop binnen 20s laden van de batterij om voer WiFi configuratie modus).

C) Klik 'OK' in de APP --- input wachtwoord voor de WiFi een klik 'OK', de detector binnenkomt configuratie modus die duurt 60s maximale.

EEN lange pieptoon van 'Di met LED indicator op voor 10s betekent de WiFi configuratie is voltooid. Wanneer WiFi configuratie mislukt, de detector uitgangen configuratie modus met korte pieptoon van 'Di Di Di'.

WiFi configuratie is gedaan gebaseerd op de 3 stappen boven.

WiFi Networking Status: wanneer LED indicator is op voor 10s na batterij is geladen, het betekent de detector is aangesloten op WiFi.

4 installeren methode

Een. Make een gat op het plafond door de slagboormachine

B. Installeren de uitbreiding buis op het plafond

C. Fix de installatie board met behulp van de schroef

D. gericht de alarmerende apparaat met de installatie board en sluit ze, roterende rechtsom tot gehoord de "kaca" geluid, betekent installeren correctl



TB HOME SOLUTIONS