AJAZZ×NACODEX

黑爵AJ179双模游戏鼠标

AJAZZ AJ179 DUAL MODE GAME MOUSE

使用说明书
User Manual

目 录
DIRECTORY

中文 ····· 1~4
English ····· 5~9
IndonesiaName ····· 10~14

非常感谢您选购了我们黑爵AJ179 双模游戏鼠标，希望它能带给您全新的操作感受。
要获得更多增强的设置和功能，可以从官网下载驱动软件。

一、技术参数

产品品牌：AJ‥‥
产品型号：黑爵AJ179
传输方式：USB有线+2.4G无线
接口类型：Type-C接口
产品尺寸：117.80x65.55x41.32mm
产品重量：≈58g
外壳材质：ABS注塑
按键数量：6个按键+1个 开关
线材长度：1.5M
DPI 调节：400-3200（六档DPI驱动可调节）
（驱动软件可调最低 50DPI，最高 26000DPI）
传 感 器：PAW3395
按键寿命：10000W次
电池容量：400mAh
回 报 率：默认 1000Hz
（驱动软件可调回报率：125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz）
支持系统：Windows Vista/XP/7/8/10/11、Mac

二、功能说明



1、按键说明
①、左键
②、右键
③、中键（滚轮键）
④、前进键
⑤、后退键
⑥、DPI切换键
1）、六档DPI 键：默认 DPI：800（绿）。（可在驱动软件中自定义调节 DPI 值）
DPI 指示灯：400（红） / 800（绿） / 1200（蓝） /1600（青） / 2400（黄） / 3200（紫）。
2）、DPI 灯效：默认：关闭。（切换 DPI，DPI 指示灯对应颜色闪烁 3 下）
单色呼吸（颜色与 DPI 颜色相对应），单色常亮（颜色与 DPI 颜色相对应），关闭灯光。
（单色呼吸、单色常亮需通过驱动软件调节）

7、电源开关
1）、打开电源（ON）：往上拨，即打开电源
2）、关闭电源（OFF）：往下拨，即关闭电源

2、低电模式：
①、低电时状态：鼠标指示灯闪烁（红灯）。
②、充电时状态：鼠标指示灯常亮（红灯）。
③、满电时状态：鼠标指示灯恢复到正常灯效。
④、电池电压低于 3.4V 以下状态：鼠标指示灯按 0.5hz 频率闪烁（红灯），提示要充电。
⑤、电池电压低于 3.2V-3.0V以下状态：鼠标自动关机。

3、休眠模式：
①、省电休眠状态：鼠标停止移动10秒后，鼠标进入省电休眠状态，移动/按键可唤醒鼠标
②、深度休眠状态：鼠标停止移动 5 分钟，鼠标进入深度休眠状态，只能按键可唤醒鼠标。
（深度休眠时间可在驱动软件自定义调节。）

4、鼠标正面指示灯说明书
①、2.4G 模式 配对指示灯（绿灯）
1）、配对指示灯慢闪（绿灯）：进入 2.4G 回连状态
2）、配对指示灯快闪（绿灯）：进入 2.4G 配对状态
（注：回连时间 10s,配对时间 30s,超时进入深睡）

②、DPI指示灯
400（红） / 800（绿） / 1200（蓝） /1600（青） / 2400（黄） / 3200（紫）

③、低电指示灯：指示灯闪烁（红灯）

④、充电指示灯：指示灯常亮（红灯）



三、模式连接说明

1、有线模式：
有线模式切换方法：无论在任何模式下，插入 TYPE-C 线后，都自动切换为有线模式，并开始为鼠标充电。

2、2.4G无线模式：
2.4G 配对方法：
在 2.4G 模式下，同时长按（左键+滚轮中键+右键）5 秒，鼠标指示灯快闪（绿灯），则进入配对模式，再插入 2.4G接收器，配对成功，鼠标指示灯熄灭。
（出厂已默认配对 2.4G 接收器）

Thank you very much for purchasing our AJAZZ AJ179 dual mode game mouse.
I hope it can bring you a new operating experience. To obtain more enhanced settings and features, you can download driver software from the official website.

1. Technical parameters

Product brand:AJAZZ
Product model: AJ179
Transmission method: USB wired+2.4G wireless
Interface type: Type-C interface
Product size: 117.80x65.55x41.32mm
Product weight: ≈ 58 g
Shell material: ABS injection moulding
Number of buttons: 6 buttons+1 switch
Wire length: 1.5M
DPI adjustment: 400-3200 (six speed DPI drive adjustable)
(Driver software can adjust from a minimum of 50 DPI to a maximum of 26000 DPI)
Sensor: PAW3395
Key lifespan: 100 million clicks
Battery capacity: 400mAh
Return rate: Default 1000Hz
(Driver software adjustable return rate: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz/)
Supported systems: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2. Function Description



2.1. Button Description
①、Left Button
②、Right Button
③、Middle Button (Scroll Wheel Button)
④、Forward Button
⑤、Backward Button
⑥、DPI Switching Button
1). Six-Speed DPI Button: Default DPI: 800 (Green). (Customizable DPI values in the driver software)
DPI Indicator Lights: 400 (Red) / 800 (Green) / 1200 (Blue) / 1600 (Cyan) / 2400 (Yellow) / 3200 (Purple).



2). DPI Lighting Effects: Close. (Switching DPI, the corresponding color of the DPI indicator light flashes 3 times).
Single-color Breathing (color corresponds to DPI color), Single-color Steady On (color corresponds to DPI color), Turn Off Light.
(Single color breathing and single color constant brightness need to be adjusted through driver software)

7、Source Switch
1). Turn on the power (ON): Pull up to turn on the power
2). Turn off the power (OFF): Pull down to turn off the power

2.2. Low Battery Mode
①、Low Battery Status: Mouse indicator light flashes (red).
②、Charging Status: Mouse indicator light steady on (red).
③、Full Battery Status: Mouse indicator light returns to normal.
④、Battery voltage below 3.4V: Front battery indicator light flashes at 0.5Hz frequency (red), indicating the need for charging.
⑤、Battery voltage below 3.2V-3.0V: Mouse automatically shuts down.

2.3.Sleep Mode
①、Power-saving Sleep State: After 10 seconds of no mouse movement, the mouse enters the power-saving sleep state. Movement or button press can wake up the mouse.
②、Deep Sleep State: After 5 minutes of no mouse movement, the mouse enters the deep sleep state. Only buttons can wake up the mouse.
(The deep sleep time can be customized in the driver software.)

2.4. Indicator light on the front of the mouse
①、2.4G mode pairing indicator light (green light)
1), Pairing indicator light flashes slowly (green light): enters 2.4G reconnection state
2), Pairing indicator light flashes quickly (green light): enters 2.4G pairing state
(Note: reconnection time 10s, pairing time 30s, timeout enters deep sleep)

②、DPI indicator light
400 (red) / 800 (green) / 1200 (blue) / 1600 (cyan) / 2400 (yellow) / 3200 (purple)

③、Low power indicator: The indicator light flashes (red light)

④、Charging indicator: The indicator light is always on (red light)



3. Mode Connection Instructions

3.1.Wired Mode
Switching to Wired Mode: Regardless of the current mode, inserting the Type-C cable automatically switches to Wired Mode and begins charging the mouse.

3.2. Wireless Mode
Pairing in 2.4G Mode:
In 2.4G mode, press and hold (left button+middle wheel button+right button) for 5 seconds, and the mouse indicator light will flash quickly (green light) to enter pairing mode. Insert the 2.4G receiver again, pairing is successful, if the pairing is successful, the mouse goes out.
(Factory default paired 2.4G receiver)

Terima kasih banyak telah membeli mouse gaming dual-mode AJAZZ AJ179 kami, semoga dapat memberi Anda pengalaman pengoperasian yang lengkap. Untuk mendapatkan pengaturan dan fungsi yang lebih ditingkatkan, Anda dapat mengunduh perangkat lunak driver dari situs resminya.

1. Spesifikasi Dasar

Merek Produk:AJAZZ
Nomor Model Produk: AJ179
Tipe Transmisi: Kabel USB + Nirkabel 2.4G
Tipe Antarmuka: Kabel Type-C
Ukuran Produk: 117.80x65.55x41.32mm
Berat Produk: ≈ 58g
Bahan Casing: ABS cetakan injeksi
Jumlah Tombol: 6 tombol+1 tombol tukar
Panjang Kabel: 1.5M
Level DPI: 400-3200 (ada 6 level DPI yang dapat diatur dengan driver)
(Driver dapat mengatur dari 50 DPI untuk level DPI terendah hingga 26000 DPI untuk level DPI tertinggi)
Sensor: PAW3395
Durabilitas: 100 juta kali
Kapasitas Baterai: 400mAh
Polling Rate: Bawaan pabrik untuk mode 1000Hz
(Polling rate yang bisa diatur dengan driver: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz/2000Hz/4000Hz)
Kompatibilitas: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2. Penjelasan Fitur



2.1.Penjelasan Tombol
①、Tombol kiri
②、Tombol kanan
③、Tombol Tengah (tombol scroll)
④、Tombol maju
⑤、Tombol mundur
⑥、Tombol pergantian DPI
1). 6 level tombol DPI: DPI bawaan pabrik: 800 (hijau). (bisa mengatur nilai DPI yang diinginkan melalui driver).
Lampu indikator DPI: 400 (merah) / 800 (hijau) / 1200 (biru) / 1600 (biru muda) / 2400 (kuning) / 3200 (ungu).

2).Efek pencahayaan DPI: lalai: matikan. (Bertukar DPI, warna yang cocok dari indikator DPI cahaya bersinar 3 kali)
Bernafas monokromatik (warna yang cocok dengan warna DPI),
kecerahan konstan monokromatik (warna yang cocok dengan warna DPI),
matikan lampu.
(Bernafas warna tunggal dan cahaya konstan warna tunggal perlu disesuaikan melalui perangkat lunak supir)

7、Daya On/Off
1). Nyalakan daya (ON) : dorong ke atas untuk menghidupkan daya
2). Matikan daya (OFF): tekan ke bawah untuk mematikan daya

2.2.Mode Daya Rendah
①、Status Daya Rendah: lampu indikator mouse berkedip-kedip (lampu merah).
②、Status Pengisian Daya: lampu indikator mouse terus menyala (lampu merah).
③、Status Daya Penuh: lampu indikator mouse kembali ke efek lampu normal.
④、Status saat tegangan daya di bawah 3.4V: lampu indikator daya depan mouse berkedip dengan frekuensi 0.5Hz (lampu merah), sebagai peringatan untuk mengisi daya.
⑤、Status saat tegangan daya di bawah 3.2V-3.0V: mouse akan mati secara otomatis.

2.3. Mode tidur
①、Kondisi tidur hemat daya: 10 detik setelah mouse berhenti bergerak, mouse memasuki kondisi tidur hemat daya. Menggerakan/menekan tombol dapat membangunkan mouse.
②、Kondisi tidur nyenyak: Setelah mouse berhenti bergerak selama 5 menit, mouse memasuki kondisi tidur nyenyak. Hanya tombol yang bisa membangunkan tikus.
(Waktu tidur nyenyak dapat disesuaikan di perangkat lunak driver.)

2.4. Lampu indikator di bagian atas mouse
①、Mode 2.4G Lampu indikator pemasangan (pairing) (hijau)
1). Lampu indikator pemasangan (pairing) berkedip lambat(hijau):
masuk ke status koneksi ulang mode 2.4G
2). Lampu indikator pemasangan (pairing) berkedip cepat (hijau):
masuk ke status berpasangan (pairing) 2.4G
(Catatan: waktu koneksi ulang adalah 10 detik, waktu pemasangan adalah 30 detik, jika sudah melebihi waktu tersebut akan masuk ke mode tidur)

②、Lampu Indikator DPI
400 (merah) / 800 (hijau) / 1200 (biru) / 1600 (biru muda) / 2400 (kuning) / 3200 (ungu)

③、Lampu indikator daya rendah:
lampu indikator akan berkedip (merah)

④、Lampu indikator pengisian daya:
lampu indikator akan menyala terus (merah)



3. Penjelasan Mode Konektivitas

3.1.Mode Kabel
Metode pengalihan mode kabel: terlepas dari mode apa yang sedang dipakai, setelah menyambungkan kabel TYPE-C, secara otomatis akan beralih ke mode kabel dan mulai mengisi daya untuk mouse.

3.2.Mode Nirkabel 2.4G
Metode memasangkan (pairing) 2.4G:
Dalam mode 2.4G, tekan dan tahan (tombol kiri + tombol tengah roda gulir + tombol kanan) secara bersamaan selama 5 detik. Jika lampu indikator mouse berkedip cepat (lampu hijau), maka masuk ke mode berpasangan. Lalu colokkan Penerima 2.4G. Jika pemasangan berhasil, lampu indikator mouse akan padam. (Penerima 2.4G dipasangkan secara default di pabrik)

合 格 证
AJAZZ-NACODEX
有效至：
2022

了解更多产品信息请关注

微信公众号：请搜索
“ AJAZZ黑爵外设 ”

抖音号：请搜索
“ ajazz2009 ”

产品质保 (Product Warranty)

感谢您对黑爵产品的信任与支持，为了让您放心使用本产品，更好地保障您的权益，我公司特严格遵守并执行相关规定，实行售后服务。
1、服务有效期：自购买之日起质量保证1个月
2、服务内容：按商型计算机商品维修更换退货责任程度进行服务
3、不属于服务范围：
a.已经超出有效服务或免费维修期的；
b.未按照正确使用说明使用、维护、保管导致故障或损坏的；
c.非本司授权维修机构维修导致的故障或损坏；
d.质保卡上无经销商盖章及发票之产品；
e.擅自涂改三包凭证内容的；
f.由于不可抗力（如战争灾害等）原因造成产品之不良；
g.人为因素导致产品不良（如摔内夹误、磕碰、输入不合适电压等）；
h.其他非产品设计、技术、制造、质量等问题导致的故障或损坏。

质保卡 (Warranty Card)

产品型号：_____
购买日期：_____
客户姓名：_____
联系电话：_____
联系地址：_____

制造商：深圳市黑爵贸易电子科技有限公司
地址：深圳市光明区公明街道马田北路102号A栋2楼
电话：86-755-2740 7340
执行标准号：GB/T 26245-2010

★本次证为黑爵产品售后服务的重要依据，请您妥善保管。
★任何产品问题，可联系承接销售公众平台用小编。