

Lees voor montage de gebruikshandleiding en bewaar deze zorgvuldig.

INLEIDING

Deze schakelaars bieden veel gemak. Vanuit iedere positie binnen een straal van max. 30 meter (open ruimte) zijn de schakelaars te bedienen. Het wordt op deze manier erg eenvoudig om vanaf bijvoorbeeld uw luie stoel de schemerlamp in te schakelen of de binnen kerstverlichting uit te zetten.

WERKING

1. Steek de schakelaar (ontvanger) in een stopcontact.
De afstand tussen 2 schakelaars moet minimaal 80 cm bedragen.
2. Steek de stekker van de te schakelen lamp of het elektrisch apparaat in het stopcontact van de schakelaar.
De maximale belasting van de schakelaar bedraagt 1000 Watt.
3. Indien de lamp of het elektrisch apparaat een aparte schakelaar heeft dient deze ingeschakeld te worden.
4. De afstandsbediening heeft 4 groepen met een aparte aan- uitknop ("on", "off"), zie fig. 5. U bepaalt zelf met welke groep u welke schakelaar bedient.
5. Indien een schakelaar is ingeschakeld gaat er op deze schakelaar, als herkenning, een rode led-indicator aan (Fig. 1).

INSTELLING

De afstandsbediening en schakelaars (ontvangers) zijn zelf in te stellen. Kies eerst welke frequentie u wilt gaan gebruiken. Zorg ervoor dat de afstandsbediening en de schakelaar (ontvanger) op dezelfde frequentie-stand staan (Fig. 2 en 3). Dit doet u door met een kleine schroevendraaier de 4-standen schakelaar te verschuiven / verdraaien. Bij een eventuele storing van buitenaf kiest u een andere frequentie-stand. De draaischakelaar met de standen 1, 2, 3 en 4 achterop de ontvanger (Fig. 4) bepaalt welke ontvanger op welke groep knoppen reageert. Met 1 afstandsbediening kunt u maximaal 4 verschillende groepen bedienen (Fig.5); elke groep kan bestaan uit meerdere schakelaars (ontvangers). Het is ook mogelijk de set uit te breiden met spatwaterdichte schakelaars (Promax art. nr. 01.162.94).



Fig.1




Fig.2



Fig.3




Fig.4



Fig.5

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afstandsbediening batterij : 12V Type A23 - MN21
- Afstandsbediening frequentie : 433,92 MHz
- Ontvanger max. Wattage : 1000 Watt, 230V~



NEDERLAND
Gebruikshandleiding

• 2 Schakelaars met afstandsbediening