60MM 60MM 60MM 60MM 60MM 60MM

85MM 85MM 85MM

USER MANUAL

Thank you for purchasing our product. In order for you to use this product safely, please read the instructions carefully before use, and keep this manual for future use.



Schematic:
①USB-A1 ②USB-A2 ③Type-C ④LED power indicator light
⑤Luz indicadora de carga solar ⑥Panel solar ⑦LED Lamp
⑧Silicone ⑨Buckle hole

EN

Product Specification:
● Product Model: F16W ● Product Size: L171 x W84 x H22 (mm)
● Battery Type: Li-Polymer
● Solar Charging: 5.5V/280mA ● Out Power: 10W(Max)
● USB-A1 Output: 5V= 2.1A
● USB-A2 Output: 5V= 2.1A
● Type-C Input: 5V=2A
● Battery Capacity: 20000mAh 3.7V (74Wh)
● Battery Charge Limits Voltage: 4.35V
● Charging Time: About 6.5 hours(Use 5V/2A adapter)
● Working Temperature: 0°C-50°C

Instructions for use:
1. Product boot
● This product has automatic detection and identification function, the identification device can automatically access and work boot; in case of not automatically recognized by the device, please press "switch button" to start.

2. Product shutdown
● This product has automatic shutdown function, in the boot state, if the detected charging current to 30 seconds without the access device or devices continuously smaller, will automatically shut down output.
● When the product is continuously low to no power, the product will automatically turn off the output.
● In the power-on state, double-click the "switch button" to turn off the output.

3. LED lights on / off operation method
First press and hold the power switch button to turn on the LED light (lighting mode); click the switch button again to dim the LED light (atmosphere light mode); click the switch button again, the LED light flashes three times and three times slowly, that is, the SOS distress signal Mode; click the power switch button again, the LED light turns on the flash warning function; that is, the danger warning mode; finally click the switch button to turn off the LED light.
In any mode, long press the power button to turn off the LED functions.

EN

4.LED lighting function
This blue mobile power supply adopts a unique lighting LED lamp design style. 15 LED lamp beads are distributed to make the light more uniform.
Whole lamp power 3W, 198 lumens, brightness equivalent to 25W incandescent lamp.Designed with 2 levels of lighting brightness adjustment to meet the needs of multi-environment close-range lighting. When the power supply is fully charged, it can be continuously illuminated for 22 hours in highlight mode and 44 hours in soft light mode. It also has SOS international distress signal and flash warning function mode. Widely used in outdoor camping, outdoor adventure, car repair, maintenance, machine tool, warehouse, room, construction, emergency response and other occasions daily.

5.LED light status display
Click the "switch button" to query the current remaining power of the battery.
After the LED light is displayed for 30 seconds, it will turn off automatically.
The corresponding relationship between the LED display status and the remaining battery power is as follows:
A.LED1 flashing means the battery level is less than 5%
B.When LED1 is on, the battery level is 5-25%.
C.When LED2 is on, the battery level is 25-50%.
D.LED3 is always on, indicating that the battery power is 50-75%.
E.LED4 is always on, indicating that the battery power is 75-100%

Indicator light: ○ON ●OFF	Battery capacity:
●●●●	0%
○●●●	1%-25%
○○●●	25%-50%
○○○●	50%-75%
○○○○	75%-100%

EN

6. Product charging
(01) Use the adapter to charge this product
Using the power adapter, can achieve the product charge, the current product level indicator flashes marquees, until the full charge four LED lights lit. At the same time, this product is compatible with mainstream fast charge adapters for fast charging. The time required to fully charge this product depends on the charging power.
(02) Use sunlight to charge this product
Place the product's solar panel in the direction of vertical sunlight (to avoid high temperature, the high temperature is easy to damage battery), or in an environment with sufficient light. You can use the sunlight to charge itself without any key operation. The indicator light is always green, and the four LED power indicator lights are always on after the battery is fully charged.
⚠ **Please Note:**
The output power of a solar panel depends on factors such as solar irradiance and solar panel temperature, and is limited by natural conditions such as day and night, season, geographic latitude and altitude, and random factors such as sunny, cloudy, cloud, and rain. The irradiance of the sun reaching a certain ground is both intermittent and unstable. When the solar panel is facing the sun, the time is between 10 am and 3 pm, the atmospheric mass is AM1.5, and the light intensity is 1000W / m2 The temperature is 25°C. Under this condition, the maximum power output by the solar panel is also called the peak power.

7. Product discharge
● **Charging digital products such as smartphones and tablets**
This product has 2 USB-A output ports, 1 Type-c output port, and any one of the output ports. Connect the mobile phone with a USB data cable. The LED battery indicator lights up and the mobile phone device is charging. When the phone device is fully charged, the product identification intelligent automatic power-off, mobile devices stop the charging, when charge indicator turns off.

EN

8. Low battery alarm
When the battery power is less than 10%, the product will enter the low voltage alarm mode, at which time the first LED power indicator starts blinking;
By continuing to charge other devices, LED power indicator light will blink until the no-power shutdown;
If there is no access to the charging device, 30 seconds after flashing off.

EN

Precautions:
● For the first use, please fully charge the product.
● If the product has abnormalities such as battery expansion, leakage, deformation, water immersion, or short circuit, stop using it immediately.
● Do not drop or use this product in high temperature, humid, strong magnetic environment.
● Keep this product out of the reach of children.
● Do not place foreign objects such as metal onto the wireless charging area to avoid danger.
● To avoid abnormal use of this product, please use accessories such as charging cables and power adapters produced by the original factory.
● When charging is completed, please unplug the connection line in time to avoid loss.
● When the product enters the protection state due to short circuit, over-discharge, etc. (the performance is that the product has no output), it can be reactivated by shortly pressing the switch button. If it is invalid, please connect to the external power adapter for charging to recover .
● Do not use an all-in-one data cable to charge multiple devices at the same time to prevent damage to the devices.
● This product has a built-in over-temperature protection function. When the ambient temperature exceeds the normal use temperature range, over-temperature protection may occur. At this time, just move the product to the normal use temperature environment and click the button to restore the output.
● If the mobile power supply is not used for a long time, over-discharge may occur. In order not to affect the performance of the mobile power supply, please fully charge and discharge the mobile power supply at least every 3 months.

Warning:
● This product contains lithium-ion batteries, the unauthorized open shell product, to avoid possible damage caused by cell or other hazards.
● Never disassemble, crush, puncture, short product, or fire or exposed to temperatures above 60 °C environment, to avoid fire hazard.

Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Damit Sie dieses Produkt sicher verwenden können, lesen Sie bitte vor dem Gebrauch die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Handbuch für den späteren Einsatz auf.



Schematic:
①USB-A1 ②USB-A2 ③Type-C ④LED-Betriebskontrollleuchte
⑤Solar-Kontrollleuchte für das Laden ⑥Solarpanel ⑦LED-Lampe
⑧Silikon ⑨Schnalle

DE

Technische Daten:
● Produkt-Modell:F16W ● Produktgröße: L171 x B84 x H22 (mm)
● Batterietyp: Li-Polymer
● Solar Laden: 5.5V=280mA ● Ausgangsleistung: 10W (Max)
● USB-A1 Output: 5V= 2.1A ● USB-A2 Output: 5V= 2.1A
● Type-C Input: 5V=2A
● Batteriekapazität: 20000mAh 3.7V (74Wh)
● Spannungsgrenzwert für die Batterieladung: 4.35V
● Ladezeit: ca. 6.5 Stunden (5V/2A Adapter verwenden)
● Betriebstemperatur: 0°C-50°C

Gebrauchsanweisung:
1. Produkt Booten
● Dieses Produkt verfügt über eine automatische Erkennungs- und Identifizierungsfunktion, das Identifizierungsgerät kann also automatisch booten; sollte Ihr zu ladendes Gerät nicht automatisch von der Powerbank erkannt werden, drücken Sie bitte den "Switch Knopf" um die Powerbank starten.

2. Product shutdown
● Dieses Produkt verfügt über eine automatische Abschaltfunktion; sollte der erkannte Ladestrom im Boot-Zustand für bis zu 30 Sekunden kontinuierlich kleiner werden, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
● Wenn das Gerät dauerhaft zu wenig oder gar keinen Strom hat, schaltet das Gerät den Ausgang automatisch ab.
● Pressen Sie den "Switch Knopf" im eingeschalteten Zustand doppelt, um den Ausgang abzuschalten.

3. LED-Leuchte Ein/Ausschalten
Halten Sie zunächst den Schaltknopf gedrückt, um das LED-Licht einzuschalten (Lichtmodus); pressen Sie den Schaltknopf erneut, um das LED-Licht zu dimmen (Atmosphärenlicht-Modus); pressen Sie den Schaltknopf erneut, das LED-Licht blinkt dreimal schnell und dreimal langsam, (SOS-Notsignal-Modus); pressen Sie den Schaltknopf erneut, das LED-Licht schaltet die Blitzwarnfunktion ein, (den Gefahrenwarnmodus); pressen Sie den Schaltknopf noch einmal, um das LED-Licht auszuschalten. Pressen Sie den Schaltknopf in jedem Modus lang, um die LED-Funktionen auszuschalten.

DE

4.LED-Leuchtfunktion
Diese Solar-Powerbank hat ein einzigartiges Design mit LED-Leuchte. Das Licht besteht aus 15 LED-Birnen.
Leistung der gesamten Lampe 3W, 198 Lumen, Helligkeit entspricht einer 25W Glühlampe. Mit 2 Stufen Helligkeit um in verschiedenen Umgebungen und im Nahbereich zu beleuchten. Wenn die Powerbank voll aufgeladen, kann sie im Highlight Modus für 22 Stunden und im Softlight Modus für 44 Stunden ununterbrochen eingeschaltet sein. Außerdem verfügt das Gerät über einen Modus mit dem internationalen SOS-Notsignal und einer Blitzwarnfunktion. Perfekt für Outdoor-Camping, Outdoor-Abenteuer, Autoreparatur, Wartungsarbeiten, Maschinenwartung, Lagerarbeiten, Konstruktionen, Notfälle und andere tägliche Anwendungen.

5.LED-Licht-Statusanzeige
Durch Pressen des "Switch Knopfes" können Sie die aktuelle Ladung der Powerbank abfragen. Nachdem das LED-Licht 30 Sekunden lang an war schaltet es sich automatisch aus.
Die Verbindung zwischen LED-Anzeige und der verbleibenden Akkuleistung ist wie folgt:
A. Wenn LED1 blinkt, bedeutet dies, dass der Akkustand weniger als 5% beträgt.
B. Wenn LED1 leuchtet, beträgt der Akkustand 5-25%.
C. Wenn LED2 leuchtet, beträgt der Akkustand 25-50%.
D. Wenn LED3 leuchtet, beträgt der Akkustand 50-75%.
E. Wenn LED4 leuchtet, beträgt der Akkustand 75-100%.

Kontrollleuchte: ○ Einschalten ● Ausschalten	Kapazität:
●●●●	0%
○●●●	1%-25%
○○●●	25%-50%
○○○●	50%-75%
○○○○	75%-100%

DE

6. Produkt laden
(01) Verwenden Sie den Adapter zum Aufladen dieses Produkts
Mit dem Netzadapter, kann das Produkt vollgeladen werden. Der aktuelle Ladestand wird mittels blinkenden LED angezeigt. Das Gerät ist ebenfalls mit handelsüblichen Schnellladeadaptern kompatibel. Die Zeit, die zum vollständigen Aufladen dieses Geräts benötigt wird, hängt von der jeweiligen Ladeleistung ab.
(02) Verwenden Sie zum Aufladen dieses Geräts Sonnenlicht
Platzieren Sie das Solarpanel des Geräts so, dass es vertikal zur Sonneneinstrahlung ausgerichtet ist (um hohe Temperaturen zu vermeiden, die die Batterie leicht beschädigen können), oder in einer Umgebung mit ausreichend Licht. Das Sonnenlicht kann zum Aufladen genutzt werden ohne dass eine Tastenbedienung erforderlich ist. Die Anzeigeleuchte ist konstant grün, und die vier LED-Betriebsanzeigeleuchten leuchten dauerhaft, nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist.
⚠ **Bitte beachten Sie:**
Die Ausgangsleistung eines Solarpanels hängt von Faktoren wie der Sonneneinstrahlung und der Temperatur des Solarpanels ab und wird durch natürliche Faktoren wie Tag und Nacht, die Jahreszeit, Breitengrad und Höhe über N.N. sowie durch zufällige Faktoren wie Sonnenschein, Bewölkung und Regen eingeschränkt. Die Bestrahlungsstärke der Sonne, die einen bestimmten Ort erreicht, kann sowohl unregelmäßig als auch instabil sein. Wenn das Solarmodul der Sonne zugewandt ist, die Zeit zwischen 10 und 15 Uhr liegt, die atmosphärische Masse AM1.5 beträgt, die Lichtintensität 1000W / m2 und die Tempeatur 25°C beträgt leistet dieses Solarpanel die Spitzenleistung.

DE

7. Produkt Entladen
● **Aufladen von digitalen Geräten wie Smartphones und Tablets**
Dieses Produkt verfügt über 2 USB-A-Output Ports, 1 Typ-C-Output Port und einen beliebigen Output Port. Verbinden Sie das Mobiltelefon mit einem USB-Datenkabel mit dem Gerät. Die LED-Batterieanzeige leuchtet auf und das Mobiltelefon wird geladen. Wenn das Mobiltelefon vollständig aufgeladen ist, erkennt das Gerät dies und schaltet automatisch ab.

8. Alarm bei niedriger Batterie
Wenn die Batterieleistung weniger als 10% beträgt, geht das Gerät in den Niedrigladungsmodus, wosaufhin die erste LED-Betriebsanzeige zu blinken beginnt;
Sollten weiterhin Geräte geladen werden, blinkt die LED-Betriebsanzeige bis zur Abschaltung weiter.

DE

Vorsichtsmaßnahmen:
● Vor der ersten Benutzung das Produkt bitte vollständig aufladen.
● Wenn das Produkt Fehler aufweist, wie z.B. Ausdehnung der Batterie, Auslaufen, Verformung, Wasserschäden oder Kurzschluss, stellen Sie den Gebrauch sofort ein.
● Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und verwenden Sie es nicht bei hohen Temperaturen, in feuchter, stark magnetischer Umgebung.
● Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
● Legen Sie keine Fremdkörper wie z.B. Metall auf den kabellosen Ladebereich, um mögliche Gefahrenquellen auszuschließen.
● Um unsachgemäßen Gebrauch dieses Produkts zu vermeiden, verwenden Sie bitte Zubehör wie Ladekabel und Netzadapter, die vom Originalhersteller hergestellt wurden.
● Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie bitte die Verbindung um Schäden zu vermeiden.
● Sollte das Produkt aufgrund eines Kurzschlusses, einer Überladung usw. in den Schutzmodus übergehen (der Output geht auf 0), kann es durch kurzes Drücken des Schalters wieder aktiviert werden. Sollte dies nicht funktionieren schließen Sie bitte das externe Netzteil an, um es wieder aufzuladen.
● Verwenden Sie kein All-in-One-Datenkabel zum gleichzeitigen Laden mehrerer Geräte, um Schäden an den Geräten zu vermeiden.
● Dieses Produkt hat eine eingebaute Schutzfunktion für Überhitzung. Wenn die Umgebungstemperatur den normalen Gebrauchstemperaturbereich überschreitet, kann der Überhitzungsschutz aktiviert werden. Bringen Sie das Gerät zurück in den normalen Betriebstemperaturbereich und pressen Sie die Taste um den Output wiederherzustellen.
● Wenn die Powerbank für eine längere Zeit nicht benutzt wird, kann es zu einer Entladung kommen. Um die Leistung der Powerbank nicht zu beeinträchtigen, laden und entladen Sie das mobile Netzteil bitte mindestens alle 3 Monate vollständig.

Warnung:
● Dieses Produkt enthält Lithium-Ionen-Batterien, öffnen Sie das Produkt nicht um Schäden an ihrer Person zu vermeiden.
● Das Produkt nicht zerlegen, zerdrücken, punktieren, kurzschließen, oder Feuer oder Temperaturen über 60 °C aussetzen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Manuel de l'utilisateur

Merci d'avoir acheté notre produit. Pour que vous puissiez utiliser ce produit en toute sécurité, veuillez lire attentivement les instructions avant de l'utiliser et conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.



Schéma:
①USB-A1 ②USB-A2 ③Type-C ④LED témoin lumineux d'alimentation
⑤ Indicateur lumineux de charge Solaire ⑥ Panneau solaire
⑦Lampe LED ⑧ Silicone ⑨Trou de bouclage

FR

Spécification du produit:
● Modèle du produit: F16W ● Taille du produit : L171 x L84 x H22 (mm)
● Type de batterie : Li-Polymère
● Chargeur Solaire : 5.5V=280mA ● Puissance de sortie : 10W(Max)
● Sortie USB-A1 : 5V= 2.1A
● USB-A2 Output : 5V= 2.1A
● Entrée Type-C : 5V= 2A
● Capacité de la batterie : 20000mAh 3.7V (74Wh)
● Limites de charge de la batterie Tension : 4.35V
● Temps de charge : environ 6.5 heures (utiliser un adaptateur 5V/2A)
● Température de travail : 0°C-50°C

Mode d'emploi:
1. Démarrage du produit
● Ce produit a une fonction de détection et d'identification automatique, le dispositis d'identification peut accéder et démarrer automatiquement ; en cas de non reconnaissance automatique par l'appareil, veuillez appuyer sur le bouton "switch" pour démarrer.

2. Arrêt de l ' appareil
● Ce produit a une fonction d'arrêt automatique. Si aucun périphérique n' est détecté 30 secondes après le démarrage, l' appareil réduira continuellement l' énergie transmit jusqu' à l' arrêt automatique.
● Lorsque l'appareil est continuellement transmet mois l' énergie pendant longtemps, il éteint automatiquement la sortie.
● L'état de mise sous tension, double-cliquez sur le bouton "Switch" pour désactiver la sortie.

3. Mode de fonctionnement marche / arrêt des lumières LED
Appuyez d'abord sur le bouton de l'interrupteur pour allumer la lumière LED (mode éclairage) ; cliquez à nouveau sur le bouton de l'interrupteur pour diminuer la lumière LED (mode éclairage d'ambiance) ; cliquez à nouveau sur le bouton de l'interrupteur, la lumière LED clignote trois fois et trois fois lentement, c'est-à-dire le mode signal de détresse SOS ; cliquez à nouveau sur le bouton de l'interrupteur, la lumière LED allume la fonction d'avertissement du

FR

flash, c'est-à-dire le mode avertissement de danger ; enfin,
cliquez sur le bouton de l'interrupteur pour éteindre la lumière LED.
Dans n'importe quel mode, appuyez longtemps sur le bouton d'alimentation pour éteindre les fonctions de la DEL.

4.Fonction d'éclairage LED
Cet outil d' alimentation solaire mobile adopte un style de conception unique de lampe d'éclairage LED. 15 perles de lampe LED sont distribuées pour rendre la lumière plus uniforme.La puissance totale de la lampe 3W, 198 lumens, luminosité équivalente à une lampe à incandescence de 25W. Conçu avec 2 niveaux de réglage de la luminosité de l'éclairage pour répondre aux besoins d'un éclairage de proximité multi-environnements. Lorsque l'alimentation est complètement chargée, peut être éclairée en continu pendant 22 heures en mode lumière intense et 44 heures en mode lumière douce. Il dispose également d'un signal de détresse international SOS et d'un mode d'avertissement par flash. Largement utilisé dans le camping en plein air, l'aventure en plein air, la réparation de voitures, l'entretien, la machine-outil, l'entrepôt, la salle, la construction, l'intervention d'urgence et d'autres occasions quotidiennes.

5.Affichage de l'état du voyant LED
Cliquez sur le bouton "Switch" pour interroger la puissance restante actuelle de la batterie. Après que le voyant LED s' affiche pendant 30 secondes, il s'éteint automatiquement.
La relation correspondante entre l'état de l'affichage LED et la puissance restante de la batterie est la suivante :
A.Le clignotement de la LED1 signifie que le niveau de la batterie est inférieur à 5%.
B.Lorsque la LED1 est allumée, le niveau de la batterie est de 5-25%.
C.Lorsque la LED2 est allumée, le niveau de la batterie est de 25-50%.
D.La LED3 est toujours allumée, indiquant que la puissance de la batterie est de 50-75%.
E.La LED4 est toujours allumée, indiquant que la puissance de la batterie est de 75-100%.

FR

Indicateur: ○ Éteindre ● Allumer	Capacité:
●●●●	0%
○●●●	1%-25%
○○●●	25%-50%
○○○●	50%-75%
○○○○	75%-100%

6. Charge de produit
(01) Utiliser l'adaptateur pour charger ce produit:
Utiliser l'adaptateur d'alimentation peut atteindre la charge du produit, l'indicateur de niveau actuel du produit clignote, jusqu'à ce que la charge complète quatre voyants LED s'allume. En même temps, ce produit est compatible avec les adaptateurs de charge rapide courants pour une charge rapide. Le temps nécessaire pour charger complètement ce produit dépend de la puissance de charge.
(02) Utilisez la lumière du soleil pour charger ce produit.
Placez la zone de panneau solaire du produit dans la direction de la lumière du soleil verticale (pour éviter une température élevée, la température élevée est facile d'endommager la batterie), ou dans un environnement avec suffisamment de lumière. Vous pouvez utiliser la lumière du soleil pour se recharger sans aucune opération clé. Le voyant lumineux est toujours vert et les quatre voyants LED d'alimentation sont toujours allumés une fois la batterie complètement chargée.
⚠ **Veuillez noter :**
La puissance de sortie d'un panneau solaire dépend de facteurs tels que l'irradiation solaire et la température du panneau solaire, et est limitée par les conditions naturelles telles que le jour et la nuit, la saison, la latitude géographique et l'altitude, et par des facteurs aléatoires tels que le soleil, les nuages et la pluie. L'irradiation du soleil atteignant un certain sol est à la fois intermittente et instable. Lorsque le panneau solaire est tourné vers le soleil, l'heure se situe entre 10h et 15h, la masse atmosphérique est de AM1.5, et l'intensité lumineuse est de 1000W / m2 La température est de 25°C. Dans cette condition, la puissance maximale produite par le panneau solaire est également appelée puissance de crête.

FR

7. Déchargе de produit
● **Rechargement de produits numériques tels que les smartphones et les tablettes**
Ce produit possède 2 ports de sortie USB-A, 1 port de sortie Type-c et n'importe lequel des ports de sortie. Connectez le téléphone mobile avec un câble de données USB. L'indicateur LED de batterie s'allume et le téléphone mobile est en charge. Lorsque l'appareil téléphonique est complètement chargé, l'identification du produit s'éteint automatiquement, les appareils mobiles arrêtent la charge, lorsque l'indicateur de charge s'éteint.

8. Alarme de batterie faible
Lorsque la puissance de la batterie est inférieure à 10 %, le produit entre en mode d'alarme de basse tension, et le premier indicateur d'alimentation LED commence alors à clignoter ;
En continuant à charger d'autres appareils, le voyant LED d'alimentation clignote jusqu'à la coupure de l'alimentation, s'il n'y a pas d'accès au dispositif de charge, 30 secondes après avoir clignoté.

FR

Précautions:
● Pour la première utilisation, veuillez charger complètement le produit.
● Si le produit présente des anomalies telles que l'expansion de la batterie, une fuite, une déformation, un disfonctionnement après immersion dans l'eau ou un court-circuit, cessez immédiatement de l'utiliser.
● Ne pas laisser tomber ou utiliser ce produit dans un environnement à haute température, humide et fortement magnétique.
● Conserver ce produit hors de la portée des enfants.
● Ne placez pas d'objets étrangers tels que du métal sur la zone de chargement sans fil afin d'éviter tout danger.
● Pour éviter toute utilisation anormale de ce produit, veuillez utiliser des accessoires tels que des câbles de charge et des adaptateurs d'alimentation produits par l'usine d'origine.
● Une fois le chargement terminé, veuillez débrancher la ligne de connexion à temps pour éviter toute perte.
● Lorsque le produit entre dans l'état de protection à cause d'un court-circuit, d'une surcharge, etc. (la performance est que le produit n'a pas de sortie), il peut être réactivé en appuyant brièvement sur le bouton « switch ». S' il n'est pas valide, veuillez la connecter à l'adaptateur d'alimentation externe pour le charger afin de le récupérer.
● Ne pas utiliser un câble de données tout-en-un pour charger plusieurs appareils en même temps afin d'éviter d'endommager les appareils.
● Ce produit a une fonction intégrée de protection contre les surchauffes. Lorsque la température ambiante dépasse la plage de température d'utilisation normale, une protection contre la surchauffe peut s' activer. Pour l'instant, il suffit de déplacer le produit dans l'environnement de température d'utilisation normale et de cliquer sur le bouton pour rétablir la sortie.
● Si l' alimentation mobile n'est pas utilisée pendant une longue période, une surcharge peut se produire. Afin de ne pas affecter les performances de l'alimentation électrique mobile, veuillez charger et décharger complètement l'alimentation électrique mobile au moins tous les 3 mois.

Avertissement :
● Ce produit contient des batteries au lithium-ion, pour éviter les dommages éventuels causés par la pile ou d'autres dangers évitez de l' ouvrir.
● Ne jamais démonter, écraser, perforer, court-circuiter le produit, n l'exposer à des températures supérieures à 60 °C pour éviter tout risque d'incendie.

60MM 60MM 60MM 60MM 60MM 60MM

85MM 85MM 85MM

Manual del Usuario

Gracias por adquirir nuestro producto. Para que pueda utilizarlo de forma segura, lea detenidamente todas las instrucciones antes de emplearlo y guarde este manual para un futuro.

Esquemático:
①USB-A1 ②USB-A2 ③Type-C ④LED luz indicadora de energía
⑤Luz indicadora de carga solar ⑥Panel solar ⑦Lámpara
⑧Silicona ⑨Agujero de hebilla

ES

Especificaciones del producto:
● Modelo del producto: F16W ● Medidas del producto: L171 x W84 x H22 (mm)
● Tipo de batería: Polímero de litio
● Carga solar: 5.5V=280mA ● Potencia de salida: 10W(Máx)
● Salida USB-A1: 5V= 2.1A
● Salida USB-A2: 5V= 2.1A
● Entrada Type-C: 5V=2A
● Capacidad de la Batería: 20000mAh 3.7V (74Wh)
● Voltaje de los límites de carga de la batería: 4.35V
● Tiempo de carga: Alrededor de 6.5 horas (Utilice un adaptador de 5V / 2A)
● Temperatura de funcionamiento: 0°C-50°C

Instrucciones de uso:
1. Arranque del producto
● Este producto tiene una función de detección e identificación automática, el dispositivo de identificación puede acceder automáticamente y arrancar; en caso de que el dispositivo no lo reconozca automáticamente, presione el "interruptor de cambio" para comenzar.

2. Apagado del producto
● Este producto tiene la función de apagado automático, en el estado de arranque, si la corriente de carga detectada es de 30 segundos sin el dispositivo de acceso o dispositivos continuamente más pequeños, cerrará automáticamente la salida.
● Cuando el producto está continuamente bajo o sin energía, el producto cpagará automáticamente la salida.
● En el estado de encendido, haga doble clic en el "botón de interruptor" para apagar la salida.

3. Método de operación de encendido / apagado de luces LED
Primero presione y mantenga presionado el botón del interruptor de encendido para encender la luz LED (modo de iluminación); haga clic nuevamente en el botón del interruptor para atenuar la luz LED (modo de luz de atmósfera); haga clic en el botón de cambio nuevamente, la luz LED parpadea tres veces y tres veces lentamente, es decir, el modo de señal SOS; haga clic en el

ES

botón del interruptor de encendido nuevamente, la luz LED enciende la función de advertencia de flash; es decir, el modo de advertencia de peligro; finalmente haga clic en el botón del interruptor para apagar la luz LED. En cualquier modo, mantenga presionado el botón de encendido para apagar las funciones del LED.

4. Función de iluminación LED
Esta fuente de alimentación móvil solar adopta un estilo de diseño de lámpara LED de iluminación único. Se distribuyen 15 cuentas de lámpara LED para que la luz sea más uniforme.Potencia total de la lámpara 3W, 198 lúmenes, brillo equivalente a la lámpara incandescente de 25W. Diseñado con 2 niveles de ajuste del brillo de la iluminación para satisfacer las necesidades de la iluminación de corto alcance en múltiples entornos. Cuando la fuente de alimentación está completamente cargada, se puede iluminar continuamente durante 22 horas en modo resalte y 44 horas en modo de luz suave. También tiene señal de socorro internacional SOS y modo de función de advertencia de flash. Ampliamente utilizado en campamentos al aire libre, aventuras al aire libre, reparación de automóviles, mantenimiento, máquinas, herramientas, almacenes, habitaciones, construcción, respuesta de emergencia y otras ocasiones que surjan a diario.

5. Pantalla de estado de luz LED
Haga clic en el "botón de cambio" para consultar la energía restante actual de la batería. Después de que la luz LED se muestre durante 30 segundos, se apagará automáticamente.
La relación correspondiente entre el estado de la pantalla LED y la batería restante es la siguiente:
A.LED1 intermitente significa que el nivel de la batería es inferior al 5%
B.Cuando el LED1 está encendido, el nivel de la batería es del 5-25%.
C.Cuando el LED2 está encendido, el nivel de la batería es del 25-50%.
D.LED3 siempre está encendido, lo que indica que la energía de la batería es del 50-75%.
E.LED4 siempre está encendido, lo que indica que la energía de la batería es del 75-100%

Indicador: ○Encender ●Apagar	Capacidad:
●●●●	0%
○●●●	1%-25%
○○●●	25%-50%
○○○●	50%-75%
○○○○	75%-100%

ES

6. Carga de producto
(01) Use el adaptador para cargar este producto:
Al utilizar el adaptador de corriente, puede conseguir la carga del producto, el indicador de nivel actual del producto parpadea en carpas, hasta que se cargan las cuatro luces LED. Al mismo tiempo, este producto es compatible con los adaptadores de carga rápida convencionales para una carga rápida. El tiempo necesario para cargar completamente este producto dependerá de la potencia de carga.
(02) Utilice la luz solar para cargar este producto
Coloque el panel solar del producto en la dirección de la luz solar vertical (para evitar altas temperaturas, la alta temperatura daña fácilmente la batería), o en un entorno con suficiente luz. Puede usar la luz solar para cargarse sin ninguna operación clave. La luz indicadora siempre es verde y las cuatro luces LED indicadoras de encendido siempre están encendidas después de que la batería está completamente cargada.
⚠ **Por favor tome en cuenta:**
La potencia de salida de un panel solar depende de factores como la irradiancia solar y la temperatura del panel solar, y está limitada por condiciones naturales como el día y la noche, la temporada, la latitud y altitud geográfica y factores aleatorios como el sol, las nubes y la lluvia. La irradiación del sol que llega a un determinado terreno es intermitente e inestable. Cuando el panel solar está orientado hacia el sol, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, la masa atmosférica es AM1.5 y la intensidad de la luz es 1000W / m2. La temperatura es de 25°C. Bajo esta condición, la potencia máxima de salida del panel solar también se denomina potencia pico.

ES

7. Descarga de producto
● **Carga de productos digitales como teléfonos inteligentes y tabletas**
Este producto tiene 2 puertos de salida USB-A, 1 puerto de salida tipo C y cualquiera de los puertos de salida. Conecte el teléfono móvil con un cable de datos USB. El indicador LED de la batería se ilumina y el dispositivo del teléfono móvil se está cargando. Cuando el dispositivo del teléfono está completamente cargado, la identificación del producto de apagado automático inteligente, los dispositivos móviles detienen la carga cuando el indicador de carga se apaga.

8. Alarma de batería baja
Cuando la energía de la batería es inferior al 10%, el producto ingresará al modo de alarma de bajo voltaje, momento en el cual el primer indicador LED de energía comenzará a parpadear.
Al continuar cargando otros dispositivos, la luz indicadora de encendido del LED parpadeará hasta que se apague el suministro de energía, si no hay acceso al dispositivo de carga, 30 segundos después de apagarse.

ES

Precauciones:
● Para su primer uso, cargue completamente el producto.
● Si el producto tiene anormalidades como expansión de la batería, fugas, deformación, inmersión en agua o cortocircuito, deje de usarlo de inmediato.
● No deje caer ni use este producto en ambientes magnéticos fuertes, húmedos o de alta temperatura.
● Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
● No coloque objetos extraños como metal sobre el área de carga inalámbrica para evitar peligros.
● Para evitar el uso anormal de este producto, utilice accesorios como cables de carga y adaptadores de corriente producidos por la fábrica original.
● Cuando se complete la carga, desconecte la línea de conexión a tiempo para evitar pérdidas.
● Cuando el producto ingresa al estado de protección debido a cortocircuito, sobre-descarga, etc. (el rendimiento es que el producto no tiene salida), puede reactivarse presionando brevemente el botón del interruptor. Si no funciona, conéctese al adaptador de corriente externo para cargar para recuperar.
● No utilice un cable de datos todo en uno para cargar varios dispositivos al mismo tiempo para evitar daños en los dispositivos.
● Este producto tiene una función incorporada de protección contra altas temperatura. Cuando la temperatura ambiente excede el rango de temperatura de uso normal, puede ocurrir protección contra sobre-temperatura. En este momento, simplemente mueva el producto al ambiente de temperatura de uso normal y haga clic en el botón para restaurar la salida.
● Si la fuente de alimentación móvil no se utiliza durante mucho tiempo, puede producirse una descarga excesiva. Para no afectar el rendimiento de la fuente de alimentación móvil, cargue y descargue completamente la fuente de alimentación móvil al menos cada 3 meses.

Advertencia:
● Este producto contiene baterías de iones de litio, no se debe abrir la carcasa, para evitar posibles daños causados por células u otros peligros.
● Nunca desarme, destruya, perfore, acorte, o exponga al fuego ni a temperaturas superiores a los 60°C para evitar riesgos de incendio.

Manuale per l' utente

Ti ringraziamo per aver acquistato il nostro prodotto. Per poter utilizzare questo prodotto in sicurezza, leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservare questo manuale nel caso dovesse servire in futuro.

Schema:
①USB-A1 ②USB-A2 ③Type-C ④Indicatore di alimentazione a LED
⑤Indicatore di carica solare ⑥ Pannello solare ⑦Lampada a LED
⑧Silicone ⑨Foro cinghia inferiore

IT

Specifiche prodotto:
● Modello del prodotto: F16 ● Dimensioni del prodotto: L171 x L84 x H22 (mm)
● Tipo di batteria: polimero di litio
● Carica solare: 5.5 V = 280 mA ● Potenza in uscita: 10W(max)
● Uscita USB-A1: 5 V = 2.1 A ● Uscita USB-A2 : 5V = 2.1A
● Ingresso Type-C: 5 V = 2A
● Capacità della batteria: 20000 mAh 3.7 V (74 Wh)
● Tensione dei limiti di carica: 4.35 V.
● Tempo di ricarica: circa 6.5 ore (utilizzare l'adattatore 5V / 2A)
● Temperatura di funzionamento: 0°C - 50 °C