

GEBRUIKSAANWIJZING

Externe slanke cd-/dvd-schrijver
Externe slanke Blu-ray-schrijver

Beste gebruiker,

Welkom bij de installatie van uw **Verbatim Externe slanke cd-/dvd-schrijver / Externe slanke Blu-ray-schrijver**. Voordat u het station gaat installeren, leest u de volgende punten t.a.v. compatibiliteit met uw systeem.

Merk op: deze gebruiksaanwijzing is een algemene handleiding die gebruikt wordt voor meerdere producten van Verbatim. De productafbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van het apparaat dat u hebt gekocht.

Verbatim GmbH
Düsseldorfer Str. 13
D- 65760 Eschborn
Germany

Verbatim Americas LLC
8210 University Executive Park Drive
Suite 300
Charlotte, NC 28262

Inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de doos. Alle artikelen in de doos staan vermeld op de achterzijde van de verpakking.

Hulp nodig? Hebt u vragen?

In het geval dat de voeding vanaf de USB-poort onvoldoende is, als u een vraag hebt over het gebruik van dit product, als u informatie nodig hebt over andere Verbatim-producten of als u technische hulp nodig hebt, neem dan contact op met het Verbatim-servicecentrum in uw land.

Raadpleeg www.verbatim.com/support/ voor nadere gegevens.

Verbatim biedt gratis onbeperkte helpdeskondersteuning



WAARSCHUWING:

Dit apparaat is apparatuur die voldoet aan EN55032 klasse A. Deze apparatuur kan radiohinder veroorzaken in woonomgevingen. In dat geval dient de gebruiker geschikte maatregelen te nemen en alle verantwoordelijkheid en kosten te aanvaarden. Het apparaat mag niet gebruikt worden nabij levensondersteunende systemen.

Verbatim is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies van gegevens of schade ten gevolge daarvan, hoe dan ook (waaronder, zonder beperking, schade door verlies aan winst, onderbreking van bedrijvigheid of andere financiële verliezen) ten gevolge van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van dit Verbatim-product, zelfs als Verbatim op de mogelijkheid van dergelijke schade is gewezen.

Wij behouden ons het recht voor onze producten op te waarderen om bij te blijven met de technologische vooruitgang.

Inhoudsopgave

| | |
|--|-----------|
| Algemene informatie..... | pagina 4 |
| Voorzorgsmaatregelen..... | pagina 6 |
| Hardware-installatie..... | pagina 7 |
| Installatie van stuurprogramma's..... | pagina 8 |
| Installatie van de toepassingssoftware..... | pagina 9 |
| Het station gebruiken..... | pagina 10 |
| Problemen oplossen - algemene problemen..... | pagina 13 |
| Garantie..... | pagina 14 |

EUROPESE AUTEURSRECHTENVERKLARING:

Dit product en de meegeleverde software zijn uitsluitend bedoeld om u te helpen bij het reproduceren van materiaal waarop u het auteursrecht bezit of waarvoor u toestemming hebt voor het kopiëren van de houder van het auteursrecht. Tenzij u het auteursrecht bezit of toestemming hebt voor het kopiëren van de houder van het auteursrecht, kan het zijn dat u auteursrecht schendt en gehouden kunt worden tot het betalen van schadevergoeding en andere boetes. Als u niet zeker bent van uw rechten, neem dan contact op met uw juridisch adviseur. U aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor het wettelijke en verantwoordelijke gebruik van het product en de software.

© 2016 Verbatim GmbH. Alle rechten voorbehouden. De producten die in deze handleiding worden genoemd dienen alleen ter identificatie en kunnen merken of gedeponeerde merken zijn van de respectieve bedrijven. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik thuis of op kantoor.

AUTEURSRECHTENVERKLARING VAN DE VS:

Dit product en de meegeleverde software zijn uitsluitend bedoeld om u te helpen bij het reproduceren van materiaal waarop u het auteursrecht bezit of waarvoor u toestemming hebt voor het kopiëren van de houder van het auteursrecht. Tenzij u het auteursrecht bezit of toestemming hebt voor het kopiëren van de houder van het auteursrecht, kan het zijn dat u auteursrecht schendt en gehouden kunt worden tot het betalen van schadevergoeding en andere boetes. Als u niet zeker bent van uw rechten, neem dan contact op met uw juridisch adviseur. U aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor het wettelijke en verantwoordelijke gebruik van het product en de software.

© 2018 Verbatim Americas LLC. Alle rechten voorbehouden. De producten die in deze handleiding worden genoemd dienen alleen ter identificatie en kunnen merken of gedeponeerde merken zijn van de respectieve bedrijven. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik thuis of op kantoor.

Algemene informatie

Betrouwbare prestaties van de Verbatim Externe slanke cd-/dvd-schrijver / Externe slanke Blu-ray-schrijver kunnen niet worden gegarandeerd voor configuraties die niet voldoen aan de volgende vereisten:

Hardwarevereisten

Om de Verbatim Externe slanke cd-/dvd-schrijver / Externe slanke Blu-ray-schrijver te kunnen gebruiken, moet u een computer hebben met de volgende minimale vereisten:

Pc:

- Intel / AMD CPU 1,6 GHz of sneller
- USB 3.0- of USB 2.0-aansluiting*
- USB-C™ USB 3.1 GEN 1-interface (alleen voor 4K Blu-ray-brander)
- Ten minste 2 GB vrije ruimte op de harde schijf (10 GB aanbevolen)
- Internetverbinding voor online-registratie van garantie, software-updates en downloads
- Besturingssystemen: Windows 7, Windows 8, Windows 10

Mac:

- PowerPC G5 of Intel Mac
- USB 2.0- of USB 3.0-aansluiting*
- USB-C™ USB 3.1 GEN 1-interface (alleen voor 4K Blu-ray-brander)
- Internetverbinding voor online-registratie van garantie, software-updates en downloads
- Ten minste 2 GB vrije ruimte op de harde schijf (10 GB aanbevolen)
- Besturingssysteem: Mac OS X 10.4.8 of hoger

Mediatypen (Externe slanke cd-/dvd-schrijver)

- MDISC dvd R, dvd enkel-/dubbellaags, dvd-R, dvd+R, dvd-RW, dvd+RW, cd-DA, cd-ROM, cd-ROM XA, cd Extra, cd-I, Mixed-Mode-cd, Video-cd, foto-cd, cd-TEXT, opstartbare cd, Disc At Once, Session At Once, Track At Once, Multi-Session.

* USB 3.0 is volledig achterwaarts compatibel met USB 2.0. Voor optimale prestaties van de Verbatim Mobile DVD ReWriter / Mobile Blu-ray ReWriter moet uw computer over een USB 3.0-poort beschikken.

Voor maximale prestaties van de Verbatim Externe slanke cd-/dvd-schrijver / Externe slanke Blu-ray-schrijver moeten zowel computersysteem als software USB 3.0 ondersteunen.

Minimale systeemvereisten voor Blu-ray afspelen

- Blu-ray-compatibele videokaart en stuurprogramma's met HDCP-ondersteuning
- Nvidia 8600-serie en hoger
- ATI 2600-serie en hoger
- CPU 3,2 GHz Intel Pentium 4-processor of equivalent

Mediatypen (Externe slanke Blu-ray-schrijver)

- MDISC BD-R XL, MDISC BD-R, BD-R XL, BD-R DL, BD-R Low to High (LTH), BD-ROM, BD-RE, BD-R, dvd-ROM, dvd±R, dvd±RW, cd-ROM, cd-ROM XA, cd-I, foto-cd, video-cd, cd-Extra, cd-Text, cd-R, cd-RW



PAS OP:

Blu-ray kan niet worden afgespeeld op Mac-systemen.

Windows: Voor het afspelen van Blu-ray-films moet afspeelsoftware worden geïnstalleerd (niet meegeleverd).

Voorzorgsmaatregelen

Om ervoor te zorgen dat uw Verbatim Externe slanke cd-/dvd-schrijver / Externe slanke Blu-ray-schrijver correct functioneert, dient u zich te houden aan de volgende voorzorgen.

Doet u dat niet, dan kan uw garantie vervallen en kan het station beschadigd raken.

- Verwijder de Verbatim Externe slanke cd-/dvd-schrijver / Externe slanke Blu-ray-schrijver veilig via uw besturingssysteem (de optie 'Hardware veilig verwijderen' in de Windows-taakbalk) voordat u de kabel of het netsnoer loskoppelt en voordat u het apparaat uitschakelt. Doet u dit niet, dan loopt u het risico gegevens te verliezen.
- Laat de Verbatim Externe slanke cd-/dvd-schrijver / Externe slanke Blu-ray-schrijver niet vallen en stel hem niet bloot aan andere plotselinge mechanische schokken. Dit kan leiden tot gegevensverlies en schade aan het station.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van sterke elektromagnetische stralingsbronnen (luidsprekers, mobiele telefoons enz.).
- Vanwege de hoge gegevensoverdrachtsnelheden mag de kabel **niet langer** zijn dan 1 m. Foutvrije gegevensoverdracht kan niet worden gegarandeerd bij langere kabels.
- Gebruik het Verbatim-station alleen in **horizontale positie** om schade aan het medium en aan de mechanische onderdelen te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen bij temperaturen tussen 10 en 35 °C.
- Als u de Verbatim Externe slanke cd-/dvd-schrijver / Externe Blu-ray-schrijver verplaatst van een koele omgeving naar een warmere omgeving, laat het station dan acclimatiseren tot de omgevingstemperatuur voordat u het gaat gebruiken. Anders kan er condens in de behuizing van het station ontstaan, wat tot fouten in het station kan leiden.
- Plaats geen vloeistof of drank op de Verbatim Externe slanke cd-/dvd-schrijver / Externe slanke Blu-ray-schrijver. Wanneer u vloeistof morst en deze in contact komt met de elektronica in de behuizing, raakt het station beschadigd en werkt het niet goed meer.
- Gebruik de Verbatim Externe slanke cd-/dvd-schrijver / Externe slanke Blu-ray-schrijver niet in een stoffige omgeving. Stof in de behuizing kan de interne elektronica beschadigen zodat het station niet goed meer werkt.
- Maak de Verbatim Externe slanke cd-/dvd-schrijver / Externe slanke Blu-ray-schrijver niet open; doet u dat toch, dan vervalt de garantie.
- De maximale opnamesnelheid van Blu-ray-schijven wordt beperkt door de stationsaansluiting. Via USB 2.0 is de maximale opnamesnelheid voor Blu-ray-schijven 6x.
- Omdat USB 3.0 achterwaarts compatibel is met USB 2.0, kan de Verbatim Externe slanke cd-/dvd-schrijver / Externe slanke Blu-ray-schrijver op alle USB-poorten worden aangesloten. Wanneer u hem op een USB 2.0-poort aansluit, zijn de prestaties (gegevensoverdrachtssnelheid) veel lager dan wanneer u hem aansluit op een USB 3.0-poort.

Hardware-installatie

Externe slanke cd-/dvd-schrijver



Sluit de USB-Y-kabel aan op de aansluitingspoort van uw computer. Voor de meeste computers is de voeding vanuit de gegevensoverdrachtspoort voldoende.



Sluit de USB-aansluitkabel aan op de Verbatim Externe slanke cd-/dvd-schrijver.

Externe slanke Blu-ray-schrijver



Sluit de USB-kabel aan op de aansluitingspoort van uw computer.

- (1) USB - voeding (optioneel)
- (2) USB - gegevensoverdracht

Als de USB-bus op uw computer onvoldoende vermogen levert om uw station te kunnen gebruiken, sluit dan de USB-voedingskabel aan. Sluit de voeding (1) aan vóórdat u de gegevensoverdracht (2) aansluit.



Sluit de USB-aansluitkabel aan op de Verbatim Externe slanke Blu-ray-schrijver.

Externe Slimline Blu-ray-schrijver USB-C™ en externe Slimline Blu-ray-schrijver Ultra HD 4K USB-C™



1. Sluit de USB-C™-kabel aan op de poort van uw pc.



2. Sluit de USB-C™-interfacekabel aan op de externe Blu-ray-brander van Verbatim.

Installatie van stuurprogramma's

Onder Windows 7, Windows 8, Windows 10 en Mac OS X is een apart stuurprogramma niet nodig. De stuurprogramma's worden automatisch geïnstalleerd door het besturingssysteem wanneer u de Verbatim Externe slanke cd-/dvd-schrijver / Externe slanke Blu-ray-schrijver aansluit op de USB-poort van uw computer.

Een stationsletter toe wijzen aan het Verbatim-station (pc)

Wanneer het Verbatim-station is geïnstalleerd, wordt automatisch een stationsletter toegewezen. Dit kan leiden tot verschuiving van de stationsletter van een intern station (bijvoorbeeld: 'D' naar 'E'). Als dit problemen geeft, kunt u de stationsletter als volgt wijzigen:

1. Klik op de startknop van Windows.
2. Klik met rechts op 'Computer' en selecteer 'Beheer' - 'Schijfbeheer'.
3. Klik met rechts op het station waarvan u de stationsletter wilt wijzigen en selecteer 'Stationsletter of pad veranderen...'
4. In het volgende venster klikt u op 'Wijzigen' en selecteert u een stationsletter onder 'Deze stationsletter toe wijzen...'
5. Bevestig de wijziging door op 'OK' te klikken.

Installatie van de toepassingssoftware

Software-installatie pc (alleen Windows)

Om blanco media te kunnen beschrijven, moet u eerst de opnamesoftware installeren. Wij raden aan om de software te gebruiken die bij uw station wordt meegeleverd.

1. Om de applicatiesoftware te installeren, plaatst u de dvd 'Application & Manuals'/'Applicatie en handleidingen'.
2. Klik op 'StartPC.exe' in de hoofdmap van de dvd. Het Verbatim-startmenu verschijnt.



3. Klik op de knop 'Software'.
4. De installatie start nu. Volg de aanwijzingen op het scherm, bevestig met 'Volgende'/'Next' om door te gaan met de installatie.

nero
Burn&Archive



PAS OP:

Windows: Voor het afspelen van Blu-ray-films moet afspeelsoftware worden geïnstalleerd (niet meegeleverd).

Het station gebruiken

De schijven gebruiken

**PAS OP:**

Wanneer u cd-ROM, cd-R, cd-RW, dvd-R/RW of Blu-ray-schijven gebruikt, plak dan geen etiketten op de schijven. Niet alleen veroorzaken schijven met etiketten lees- en schrijffouten, maar de gegevens op de schijf kunnen verloren gaan omdat de schijf zelf beschadigd kan raken.

Plaats de schijf

1. Druk op de uitwerpknop.
2. Plaats de schijf in de lade.

OPMERKING:

Wanneer u een 8 cm-cd/dvd gebruikt, plaatst u die in de kleine ronde uitsparing.

De opnamekant van de schijf moet omlaag wijzen. Plaats nooit twee schijven tegelijk in de lade. Let op dat u het opnameoppervlak van de schijf niet aanraakt.

3. Voer de schijf in door op de uitwerpknop te drukken of door zachtjes tegen de schijflade te duwen.

Een schijf uitvoeren

1. Druk op de uitwerpknop.
2. Neem de schijf voorzichtig uit de lade.
3. Druk op de uitwerpknop of duw tegen de schijflade en de lade keert terug in het station.

Als de schijf is uitgeworpen, plaats dan de lade snel terug in het apparaat. Als de lade uitgeschoven is, kunnen stof en vuil binnendringen en mogelijk lees- en schrijffouten en defecten aan het station veroorzaken.

Speciale instructies voor het beschrijven van een cd/dvd/BD (Blu-ray-schijven alleen in de Verbatim Externe slanke Blu-ray-schrijver)

- U dient te bedenken dat bij het beschrijven van cd's/dvd's/BD's het in principe gaat om een gevoelige gegevensoverdrachtprocedure die kan worden verstoord door zelfs minimale mechanische verstoringen.
- Maak de Verbatim Externe slanke cd-/dvd-schrijver / Externe slanke Blu-ray-schrijver nooit schoon met een in de winkel verkrijgbare cd- of cd-ROM-schoonmaakset. Dit kan het station beschadigen.
- Opneembare en herschrijfbaar cd's/dvd's/BD's (blanco schijven) zijn gevoeliger dan in de winkel verkrijgbare cd's/dvd's/BD's. Gebruik alleen oplosmiddelvrije, niet-schurende stiften om op een cd/dvd/BD te schrijven.
- Plak geen etiketten op de cd's/dvd's/BD's.
- Het station herkent het medium zodra u het in het station plaatst. Cd-R-media zijn compatibel met de overgrote meerderheid van de cd-ROM-stations en cd-audiospelers en werken in de meeste dvd-ROM-stations. Dvd's en Blu-rays die u maakt op deze dvd-/Blu-ray-schrijver kunnen worden bekeken op bijna alle dvd-/Blu-ray-spelers en dvd-ROM-stations.

Snel uitwerpen

Dit station beschikt over een functie waarbij u de cd/dvd/BD handmatig kunt uitwerpen als dit nodig is in een noodgeval zoals wanneer het station defect is of de stroom uitvalt. Volg in dergelijke gevallen de volgende procedures. Gebruik deze functie alleen in noodgevallen.

1. Zet het apparaat uit.
2. Steek een langwerpig dun voorwerp in het kleine gaatje boven de uitwerpknop. De voorklep opent en de schijflade komt een stukje naar buiten.
3. Trek de voorklep helemaal open en pak dan de schijflade vast tussen duim en wijsvinger en trek hem voorzichtig helemaal uit. Deze functie is een laatste redmiddel en moet alleen worden gebruikt in noodgevallen. Veelvuldig gebruik leidt tot defecten.

Problemen oplossen - algemene problemen

Als u nog steeds problemen ondervindt met uw Verbatim-station ondanks een correcte installatie, controleer dan de volgende punten:

Hardwarevereisten

- Voldoet uw systeem aan de hardwarevereisten (zie pagina 4)?

Het Verbatim-apparaat aansluiten

- Is de kabel correct aangesloten op uw computer en het Verbatim-apparaat? Controleer of de kabel goed is aangesloten. De kabel moet goed vastzitten.
- Heeft het apparaat een voeding? Kijk of u media kunt uitwerpen en of het apparaat stroom krijgt wanneer het systeem opstart.

Opnamesnelheid (BD)

- De Verbatim Externe slanke Blu-ray-schrijver is compatibel met USB 3.0. Hoewel USB 3.0 snelheden hoger dan 6x ondersteunt, is de maximale cd-opnamesnelheid bij aansluiting op een USB 2.0-poort toch slechts 6x.

Garantie

Wij bedanken u voor uw aanschaf van dit Verbatim-product en hopen dat u er veel plezier van hebt.

Om onnodig ongemak voor u te voorkomen, kunt u het beste de snelstartgids, de gebruiksaanwijzing en eventuele extra elektronische en/of gedrukte handleidingen lezen. Wanneer u problemen ondervindt, hebben wij een gegevensbank met veelgestelde vragen (FAQ) op onze Verbatim-website (www.verbatim.com). Raadpleeg deze website voor u contact opneemt met de helpdesk.

Uw garantie

Voor alle Verbatim-producten is onbeperkte technische telefonische en webondersteuning beschikbaar. Via deze garantie garandeert Verbatim GmbH dat diens producten vrij zijn van gebreken in materiaal en afwerking voor een periode zoals hieronder aangegeven vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Als tijdens deze garantieperiode het product fouten vertoont door onjuist materiaal of fabricage zal Verbatim zonder kosten voor arbeid of onderdelen het product of de defecte onderdelen naar eigen inzicht vervangen of repareren volgens de voorwaarden hieronder.

Voorwaarden

De garantie geldt alleen bij overleggen van de oorspronkelijke factuur of verkoopbon (met daarop vermeld de datum van aankoop en het product- en serienummer), samen met het kapotte product en een Verbatim RMA-nummer dat u hebt ontvangen op de Verbatim-website of van een Verbatim-servicecentrum. Verbatim behoudt zich het recht voor om gratis garantie te weigeren wanneer de datum van aankoop van het product niet is aan te tonen. De garantie geldt niet als het RMA-nummer ontbreekt of als het serienummer op het product is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt. Deze garantie betreft alleen de hardwarecomponenten die zijn meegeleverd met het product. Deze garantie betreft niets van het volgende: (a) eventuele verbruiksartikelen die zijn meegeleverd met het product, zoals media of batterijen; (b) schade aan of verlies van softwareprogramma's, gegevens of verwijderbare opslagmedia; (c) alle schade die aan het product is toegebracht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verbatim; (d) pogingen tot reparatie door wie dan ook die niet is geautoriseerd door Verbatim en (e) ongelukken, blikseminslag, water, brand of enige andere oorzaak waarop Verbatim niet redelijkerwijs invloed heeft.

Ten aanzien van alle verleende diensten is Verbatim niet verantwoordelijk voor enige schade aan of verlies van eventuele programma's, gegevens of andere informatie die op een medium of onderdeel van het product is opgeslagen. Verbatim is niet aansprakelijk voor de gevolgen van bedrijfsmatig verlies door uitval van het systeem. Stuur geen onderdelen mee die niet vallen onder deze garantie wanneer u het product naar Verbatim retourneert. Verbatim is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan deze artikelen. Als tijdens het repareren van het product de inhoud van de harde schijf wordt veranderd, verwijderd of anderszins gewijzigd, is Verbatim daarvoor niet aansprakelijk.

Reparatieonderdelen en vervangende producten worden geleverd op basis van vervanging en kunnen nieuw, equivalent of hergebruikt zijn. Alle vervangen onderdelen en producten worden eigendom van Verbatim. De garantieperiode voor een product of onderdeel dat is gerepareerd is zo lang als de resterende tijd van de oorspronkelijke garantie. Op reparaties en vervangingen van producten of onderdelen buiten de garantie wordt 6 (zes) maanden garantie gegeven.

Beperkte garantievoorwaarden

Verbatim GmbH garandeert dat dit product vrij is van gebreken in materiaal en afwerking voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Deze garantie geldt niet voor batterijen. Als tijdens de garantieperiode blijkt dat het product gebreken vertoont, wordt het gratis vervangen. U kunt het product met de originele kassabon terugbrengen naar de plaats van aankoop of contact opnemen met Verbatim.

Productvervanging is het enige rechtsmiddel onder deze garantie. Deze garantie geldt niet voor normale slijtage of schade resulterend uit abnormaal gebruik, verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing of ongeluk, of incompatibiliteit of slechte prestaties vanwege de gebruikte specifieke computersoftware of -hardware. **VERBATIM IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEGEVENS-VERLIES OF ENIGE TOEVALLIGE, GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE, DOOR WAT VOOR OORZAAK DAN OOK, VOOR INBREUK OP GARANTIES OF ANDERSZINS.** Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten; u hebt mogelijk ook andere rechten die variëren van staat tot staat en van land tot land.

OPMERKING:

Verbatim GmbH kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Beperkte garantievoorwaarden (VS)

De Verbatim Americas LLC garantieverplichtingen voor dit hardwareproduct zijn beperkt tot de hieronder weergegeven voorwaarden:

Verbatim garandeert dat dit product vrij is van gebreken in materiaal en afwerking bij normaal gebruik en dit voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Verbatims' enige verplichting met betrekking tot claims voor non-conformiteit tijdens de hierboven beschreven garantieperiode is, volgens hun keuze en volgens onderstaande procedure, het herstellen of vervangen van een onderdeel of uitrusting waarvan Verbatim, naar eigen goeddunken, bepaalt dat deze defect is. De hieronder beschreven garantieverplichtingen van Verbatim zijn expliciet afhankelijk van (i.) het juist installeren en te allen tijde correct gebruiken en onderhouden door de klant; (ii.) het niet blootstellen van de producten aan ongebruikelijke mechanische belasting of ongebruikelijke elektrische of omgevingsfactoren of andere vormen van overmacht; (iii.) het niet onderhevig zijn van de producten aan misbruik, ongevallen of andere niet-goedgekeurde installatie/demontage door de klant of een andere derde partij; (iv.) het niet aanpassen of wijzigen van de producten op een niet-goedgekeurde manier, tenzij na schriftelijke toestemming van Verbatim of na anderszins uitgevoerde wijzigingen of aanpassing door Verbatim en (v.) het door de klant onmiddellijk installeren van productherzieningen die door Verbatim voor zulke producten werden vrijgegeven gedurende de garantieperiode. Verbatim garandeert de werking van de producten niet in elke specifieke combinatie die voor gebruik door de klant gekozen werd of dat de producten ononderbroken of foutloos zullen werken, of dat alle niet-conformiteiten of defecten opgelost zullen worden. Daarenboven zal Verbatim geen garantieverplichtingen hebben wanneer de producten niet voldoen aan de productspecificaties van toepassing als gevolg van het combineren van (een) product(en) met hardware en/of software die niet door Verbatim geleverd werd. Indien een klant tijdens de garantieperiode melding maakt van een defect of niet-conformiteit van (een) product(en) en later blijkt dat het tijdens de garantieperiode niet defect of niet-conform is, kan Verbatim, naar eigen goeddunken, de kosten voor mogelijke

werkuren en onkosten die gemaakt werden om dit vast te stellen, verrekenen aan de klant aan de tarieven die Verbatim dan hanteert.

Verbatim is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van programma's, gegevens of andere informatie die opgeslagen is op het hardwareproduct van Verbatim, of een ander product of onderdeel dat niet van Verbatim is dat niet onder deze garantie valt. Het herstellen of opnieuw installeren van programma's, gegevens of andere informatie wordt niet gedekt door deze beperkte garantie. Verbatim zal niet verantwoordelijk gehouden worden voor niet-goedgekeurde verkoop of foutieve voorstelling door niet-erkende derde handelaars. De garanties van Verbatim worden niet overgedragen naar nieuwe eigenaars. Producten die aangekocht werden op een veiling, uitverkoop of rommelmarkt of die aangekocht werden als demo-eenheden worden mogelijk niet gedekt door de garantie van Verbatim.

DE GARANTIES VAN VERBATIM EN RECHTSMIDDELEN VAN KLANTEN DIE BESCHREVEN WORDEN IN DIT HOOFDSTUK ZIJN EXCLUSIEF EN WORDEN DOOR VERBATIM GEGEVEN EN DOOR DE KLANT AANVAARD EN VERVANGEN ALLE ANDERE GARANTIES, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, ALLE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL-EINDE, ALLE ANDERE GARANTIES VAN DEZE SOORT WORDEN HIERBIJ EXPLICIET EN DUIDELIJK AFGEWEEZEN DOOR VERBATIM EN OPgegeven DOOR DE KLANT VOOR ZOVER TOEGELATEN DOOR DE WET (EN VOOR ZOVER NIET OPHEFBAAR BIJ WET, ZIJN ZE BEPERKT TOT DE EXPLICIETE GARANTIE DIE HIERIN BESCHREVEN WORDT).

FCC-naleving

Deze apparatuur is getest. Daarbij is vastgesteld dat hij voldoet aan de limieten voor digitale apparaten van klasse B, conform onderdeel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld als redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een installatie in woonomgevingen. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan energie uitstralen op radiofrequentie. Wanneer hij niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de aanwijzingen kan hij schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat in een bepaalde installatie geen interferentie optreedt. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten), dan wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te verhelpen door een van de volgende maatregelen te nemen:

- De ontvangstantenne anders richten of plaatsen.
- De afstand tussen apparatuur en ontvanger vergroten.
- De apparatuur aansluiten op een stopcontact in een andere stroomkring dan die van de ontvanger.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisietechnicus voor hulp.

WEEE-melding

De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA, ook wel Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE, genoemd), die op 13 februari 2003 van kracht werd als Europese wet, resulteerde in een belangrijke wijziging in de afhandeling van elektrische apparatuur aan het einde van zijn levensduur.



Het WEEE-logo (links weergegeven) op het product of op de doos geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid of afgevoerd met het overige huisvuil. Voor meer informatie over het afvoeren, verzamelen en hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur neemt u contact op met uw lokale vuilnisophaaldienst of het verkooppunt waar u de apparatuur gekocht hebt.