



BP® Wake Up Light – Lichtwekker / Wake Up Maanlamp Handleiding

Model: AJ320 **Voeding:** 5V = 2A

Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Productomschrijving

De BP® Wake Up Light is een digitale lichtwekker in de vorm van een maanlamp met natuurlijke geluiden, meerdere lichtfuncties en twee afzonderlijke alarmen. Het apparaat combineert een wekker, nachtlamp, sfeerlamp en ontspannende geluidsfunctie in één product.

Functies

- Ingebouwde 10 natuurlijke geluiden
- 15 wekgeluiden
- 2 aparte alarmen (Alarm 1 & Alarm 2)
- Wake-up light functie bij alarm 1 en 2
- Afteltimer: 30 / 60 / 90 minuten
- Nachtlampfunctie
- Kleurenlampfunctie 10 kleuren en RGB
- Snoozefunctie
- Geheugenfunctie bij stroomuitval
- Klokschermbetoning met 3 helderheidsniveaus

Productspecificaties

- **Model:** AJ320
- **Voeding:** 5V = 2A
- **Kleurtemperatuur:** 3000K ±250K, **Vermogen nachtlamp:** 1W **Vermogen kleurenlamp:** 1.5W
- **Geluidssterkte natuurlijke geluiden:** max. 80 dB **Luidspreker:** Ø40 mm – 4Ω – 3W
- **Afmetingen:** 165 × 110 × 155 mm

Toetsenoverzicht

-  **TIME / SET knop** – Tijd- en alarminstellingen
-  **SNOOZE knop** – Sluimerfunctie en schermhelderheid
- **(De muzieknoot)Natuurgeluid knop** – Geluiden aan/uit, nummer en volume regelen is draaien
-  **Nachtlamp knop** – Wit licht en helderheid
-  **Kleurenlamp knop** – Kleurmodi
-  **Timer knop** – 30 / 60 / 90 minuten
- **Draaiknop** – Aanpassen van tijd, volume en geluid (deze gebruik je met wekker keuzes instellen)

Tijd instellen

1. Houd de **TIME-knop** 2 seconden ingedrukt in tijdmodus.
2. Het uur knippert → draai aan draaiknop om het uur in te stellen.
3. Druk kort om naar minuten te gaan → draai om minuten in te stellen.
4. Druk kort om te bevestigen of wacht 10 seconden voor automatische bevestiging.
5. Een pieptoon bevestigt de instelling.

12/24-uurs weergave:

Druk kort op de **TIME-knop**  in tijdmodus.

Schermbelderheid

In tijdweergave: druk kort op de **SNOOZE-knop** om te schakelen tussen:

- Helder, Middel, Gedimd of Scherm uit

Alarm 1 instellen

1. Druk kort op de **ALARM-knop 1**  om Alarm 1 te tonen.
2. **Druk opnieuw kort om Alarm 1 aan/uit te zetten.** (Als het lampje brand staat de wekker)
3. Houd de Alarm 1 knop ingedrukt om instellingen te openen:
 - Uur instellen
 - Minuten instellen
 - Volume instellen (V01 – V12) draaien aan draaiknop
 - Geluidsnummer kiezen (01 – 15) draaien aan draaiknop

4. Druk altijd kort op de alarm knop  om af te ronden en de voorkeur in te stellen.

Alarm 2 + Wake-up Light instellen

Volg dezelfde stappen als bij Alarm 1 maar klik hierbij op Alarm 2.

Wake-up light functie

- Het licht start **10 minuten vóór de ingestelde alarmtijd**
- Het licht wordt geleidelijk helderder
- Na 10 minuten klinkt het alarm

Let op: Alarm 2 moet minimaal 10 minuten later worden ingesteld

Let op: wake up light functie werkt bij zowel alarm 1 als alarm 2 (dit is een drukfout in de engelse handleiding waarin wordt vermeld dat dit niet is)

Snoozefunctie

- Bij afgaand alarm: druk kort op **SNOOZE**
- Snooze duurt 10 minuten
- Maximaal 3 keer snooze
- Daarna wordt het alarm die dag uitgeschakeld
- Als je het alarm wilt uitzetten druk je kort op de alarm 1 of alarm 2 knop

Als er geen knop wordt ingedrukt, stopt het alarm automatisch na 30 minuten.

Natuurlijke geluiden beluisteren

Druk kort op de muzieknoot knop om geluiden aan of uit te zetten.

Geluiden (01–10) met het pijltjes symbool kun je volgende kiezen(let op: bij wekker instellen werkt dit anders):

1. Vogelgezing
2. Zee
3. Stromend water
4. Kampvuur
5. Zomernacht
6. Onweer
7. Ventilator
8. Regen
9. Muziekdoos
10. Klok

Volume instellen met de draaiknop (V01 – V12).

Nachtlamp (wit licht)

Druk kort om te schakelen:

- Zwak, Middel, Helder, Ademend licht en Uit

Kleurenlamp

- Druk kort om in te schakelen
- Druk opnieuw om kleurmodus te wijzigen
- Houd ingedrukt om uit te schakelen

Timerfunctie

In natuurgeluidmodus:

- Druk kort op **TIMER**
- Kies: 30 / 60 / 90 minuten / UIT
- Na 3 seconden automatische bevestiging

Na afloop stopt het geluid en gaat het licht uit.

Geheugenfunctie bij stroomuitval

- Tijd blijft ca. 3 uur opgeslagen
- Na opnieuw aansluiten wordt de tijd weer weergegeven

Veiligheidsinstructies

- Gebruik uitsluitend een 5V – 2A adapter
- Alleen voor gebruik binnenshuis
- Niet blootstellen aan vocht of hitte
- Niet openen of demonteren

Vragen: bpgoods@outlook.com