ISTRBTPETITWSK

cellularline

# Petit

EN WIRELESS STEREO BLUETOOTH® HEADSET WITH CHARGING CASE

IT AURICOLARI BLUETOOTH® STEREO SENZA FILI CON CUSTODIA DI RICARICA

FR ÉCOUTEURS BLUETOOTH® STÉRÉO SANS FILS AVEC ÉTUI DE CHARGE

DE DRAHTLOSES BLUETOOTH®-STEREO-HEADSET MIT LADEHÜLLE

ES AURICULARES BLUETOOTH® ESTÉREO INALÁMBRICOS CON FUNDA DE RECARGA

RU БЕСПРОВОДНЫЕ СТЕРЕОНАУШНИКИ BLUETOOTH® С ЗАРЯДНЫМ ЧЕХЛОМ

TR YENİDEN ŞARJ KILIFLI KABLOSUZ BLUETOOTH® STEREO KULAK İÇİ KULAKLIKLAR

NL DRAADLOZE STEREO BLUETOOTH® HEADSET MET OPLAADSTATION

FI LANGATON BLUETOOTH®-KUULOKE LATAUSKOTELOLLA













## EN

**Description:**
1 - MF button
2 - LED
3 - Earbud dock
4 - Battery level indicator LED
5 - Micro-USB charging port
6 - Charge cable

## IT

**Descrizione:**
1 - Tasto MFB
2 - LED
3 - Alloggiamento auricolare
4 - Led indicatore livello batteria
5 - Presa di ricarica MicroUSB
6 - Cavo di ricarica

## FR

**Description :**
1 - Touche MFB
2 - Voyant
3 - Logement écouteur
4 - Voyant indicateur du niveau de charge
5 - Prise de charge Micro USB
6 - Câble de charge

## DE

**Beschreibung:**
1 - MFB-Taste
2 - LED
3 - Headsetfach
4 - LED-Anzeige für Akkuladezustand
5 - Micro-USB-Ladebuchse
6 - Ladekabel

## ES

**Descripción:**
1 - Botón MFB (multifunción)
2 - Led
3 - Alojamiento auricular
4 - Leds indicadores del nivel de batería
5 - Toma de carga micro-USB
6 - Cable de recarga

## RU

**Описание:**
1 - Клавиша MFB
2 - Светодиодный индикатор
3 - Гнездо для наушника
4 - Светодиодный индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи
5 - Гнездо зарядки MicroUSB
6 - Кабель для зарядки

## TR

**Tanım:**
1 - MFB tuşu
2 - Led
3 - Kulaklık yuvası
4 - Pil doluluk seviyesi gösterge led'i
5 - MicroUSB yeniden şarj soketi
6 - Yeniden şarj kablosu

## FI

**Kuvaus:**
1 - MFB-näppäin
2 - Led-valo
3 - Kuulokkeen kotelo
4 - Akkutason led-valo
5 - MicroUSB-latausliitin
6 - Latauskaapeli

## NL

**Beschrijving:**
1 - Toets MFB
2 - Led
3 - Zitting headset
4 - Led indicator batterijniveau
5 - MicroUSB oplaadaansluiting
6 - Laadkabel

**EN - PRELIMINARY OPERATIONS**
**Charging Case Charge:** charging Case has an internal battery which allows the earbuds to be recharged without being plugged in to a mains charger. Charging Case must therefore be charged before it can recharge the earbuds. Connect the charge cable to a powered USB port or charger and connect the other end to the Micro-USB charging port (5); the four LEDs (4) will gradually turn on to show the battery charge level.
**Charging the earbuds:** place the in-ear earbuds into the corresponding docks and close the Charging Case flap; charging will begin automatically. The red LEDs (2) on the earbuds turn on when charging is in progress. The LEDs (2) turn off when charging is complete.
**Earbud TWS Connection:** remove the individual earbuds from the charging dock. Both will automatically turn on and the LEDs (2) will begin to flash white. They will connect within a few seconds.
**Pairing with phone:** once the TWS connection has been established, the LED (2) on one of the earbuds will flash red - white, indicating that pairing mode is active. Turn on Bluetooth® on your phone to run a search for devices and select *PETIT* when it appears.
**Pairing a single earbud with your phone:** switch off the earbuds and put them inside Charging Case.
Take only one earbud out of the case, turn on Bluetooth®* on your phone to run a search for devices and select *PETIT* when it appears.
The white LED on the earbud will flash to indicate that pairing has been successful. If this does not happen, turn it off and try again.
**Pairing the device with a second phone (Multipoint function):**
*IMPORTANT: the multipoint mode lets you connect two phones to only one earbud.*
Turn Bluetooth® off on the first phone
To connect to the second phone, refer to the section */Pairing a single earbud with your phone/*".
Once the connection has been established with the second phone, turn on Bluetooth® on the first phone and select *PETIT* if it does not connect automatically.
**Power ON:** remove the earbuds from the case
**Power OFF:** hold down the MF button (1) until the LED flashes red (approx. 5 seconds).
**Important:** if the earbud or mobile phone have been turned off or taken out of range, in order to pair them again, it may be necessary to access the menu on the mobile phone, or simply to press the MF button (1) as if you were answering a call.
**USING THE EARBUDS FOR A PHONE CALL:**
**To answer a call:** press the MF button (1) briefly.
**To end a call:** press the MF button (1) briefly.
**Speaker volume control:** use the phone's volume buttons to ad–just the call volume.
**Flat battery indicator:** if the LED flashes red, the battery is flat.
**TO PLAY MUSIC:**
**Play/Pause:** press the MF button (1)
**FFW (next track):** press the MF button on the right earbud twice
**REW: (previous track):** press the MF button on the left earbud twice
**Speaker volume control:** use the phone's volume but–tons to adjust the volume.
**RESET:** Take the earphones out of the charging case and turn them off.
Press and hold down the multifunction buttons on both earphones and release them only after the LEDs flash in this sequence (continuous pressing lasts about 8 seconds):
a – alternating red/white flashing
b - double red flashing
c - double red flashing
Put the earphones inside the charging case. Remove the earphones from the charging case and follow the instructions given in the paragraph "pairing with phone" to connect to the phone.

**EARBUDS TECHNICAL SPECIFICATIONS:**
Bluetooth®: v5
Bluetooth® Frequency: 2.402-2.80 GHz
Supported profiles: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Range: 10 m
Impedance: 32 Ohm
Sensitivity: -92dB
Driver dimensions: 6 mm diameter
Stand-by time: 1800 hrs (earbuds)
Talk time: 4 hrs (earbuds)
Play time: 4 hrs (earbuds)
Charging time: 2 hrs
Weight: 36 g
Micro-USB port voltage (V): 5 V
Micro-USB port current (A): 1 A
Battery voltage (V): 3.7 V
Battery capacity (mAh): 2 x 55 mAh
ERP output: 3 mW
Frequency range: 90 Hz-18 kHz

**CHARGING CASE TECHNICAL SPECIFICATIONS:**
Battery capacity: 300 mAh, 1.11 Wh
Input: 5 V, 350 mA
Charging time: 2 hrs

**IT - OPERAZIONI PRELIMINARI**
**Ricarica Charging Case:** Charging Case è dotata di batteria interna e consente la ricarica dei dispositivi anche senza alimentazione diretta. È necessario pertanto caricare la Charging Case prima di ricaricare gli auricolari.
Inserire il cavo di ricarica ad una porta USB e collegare il connettore alla presa di ricarica MicroUSB (5), l'accensione graduale dei 4 led (4) indica lo stato di carica della batteria.
**Ricarica Auricolari:** inserire i dispositivi nei rispettivi alloggiamenti e richiudere lo sportellino della Charging Case, la ricarica si attiverà automaticamente. Accendono i led rossi (2) degli auricolari indica la carica in corso, al completamento della ricarica il led (2) si spegnerà.
**Connessione TWS dispositivi:** estrarre i dispositivi dal supporto di ricarica, accendono entrambi i dispositivi e lampeggiano in bianco (2) iniziieranno a lampeggiare bianco e dopo pochi secondi si connetteranno tra loro.
**Abbinamento al telefono:** una volta stabilita la connessione TWS, il led (2) di uno dei due auricolari lampeggerà rosso – bianco, indicando la modalità di pairing attiva. Attivare il Bluetooth® del telefono per effettuare la ricerca dispositivi e selezionare *PETIT* quando verrà rilevato.
**Abbinamento al telefono di un solo auricolare:** spegnere gli auricolari e riporli all'interno del charging case.
Estrarre un solo auricolare dall'alloggiamento, attivare il Bluetooth® del telefono per effettuare la ricerca dispositivi e selezionare *PETIT* quando verrà rilevato.
Il led bianco dell'auricolare lampeggerà per indicare l'avvenuto abbinamento, Nel caso l'operazione di abbinamento non fosse riuscita, spegnere l'auricolare e riprovare nuovamente.
**Abbinamento dell'auricolare con il secondo telefono (funzione multipoint):**
*ATTENZIONE: la modalità multipoint consente di collegare due telefoni ad un solo auricolare.*
Disabilitare il Bluetooth® del primo telefono
Per stabilire la connessione con il secondo telefono fare riferimento al paragrafo *"abbinamento al telefono di un solo auricolare"*.
Una volta stabilita la connessione, riattivare il Bluetooth® sul primo telefono e selezionare *PETIT* nel caso in cui la riconnessione non avvenga automaticamente.
**Accensione:** estrarre i dispositivi dall'alloggiamento
**Spegnimento:** mantenere premuto il tasto MFB (1) fino al lampeggio del led rosso (3 sec circa)
**Attenzione:** se l'auricolare o il telefono sono stati spenti o messi fuori portata, per connetterli nuovamente potrebbe essere necessario agire sul menu del telefono o semplicemente sul tasto MFB (1) come se si dovesse rispondere a una chiamata.
**UTILIZZO DEL DISPOSITIVO IN CONVERSAZIONE:**
**Rispondere a una chiamata:** premere brevemente il tasto MFB (1).
**Terminare una chiamata:** premere brevemente il tasto MFB (1).
**Regolazione volume altoparlante:** per regolare il volume in conversazione utilizzare i tasti volume del telefono.
**Indicatore batteria scarica:** il lampeggio rosso del led indica l'esaurimento della carica della batteria.
**UTILIZZO IN RIPRODUZIONE MUSICALE:**
**Play/Pausa:** premere il tasto MFB (1)
**FFW (brano successivo):** premere due volte il tasto MFB del dispositivo destro
**REW: (brano precedente):** premere due volte il tasto MFB del dispositivo sinistro
**Regolazione volume altoparlante:** per regolare il volume utilizz–are i tasti volume del telefono.
**RESET:** estrarre gli auricolari dalla charging case e spegnerli.
Mantenere premuto il tasto MFB su entrambi gli auricolari e rilasciarli solo dopo i lampeggi dei led in questa sequenza (la pressione continuativa sarà di circa 8 secondi) :
a – lampeggio alternato rosso/bianco
b – doppio lampeggio rosso
c – doppio lampeggio rosso
Riposizionare gli auricolari all'interno del case charging.
Estrarre gli auricolari dalla charging case e seguire le indicazioni riportate nel paragrafo "abbinamento al telefono" per stabilire la connessione con il telefono.

**SPECIFICHE TECNICHE AURICOLARI:**
Bluetooth®: v5
Bluetooth® Frequency: 2.402-2.80GHz
Profili supportati: headset – handsfree – a2dp - avrcp
Portata: 10mt
Impedance: 32ohm
Sensitivity: -92dB
Driver dimensioni: diameter 6mm
Stand-by time: 1800 hours (earbuds)
Talk time: 4 hours (earbuds)
Play time: 4 hrs (earbuds)
Charging time: 2 hrs
Peso: 36g
Tensione porta MicroUSB (V): 5V
Corrente porta MicroUSB (A): 1A
Tensione batteria (V): 3,7 V
Capacità batteria (mAh): 2x 55mAh
Potenza ERP: 3mW
Frequency range: 90hz-18khz

**SPECIFICHE TECNICHE CASE CHARGER:**
Battery capacity: 300mAh, 1.11 Wh
Input: 5V 350mA

**DE - VORBEREITENDE EINGRIFFE**
**Laden des Charging Case:** Das Charging Case ist mit einem internen Akku ausgestattet und erlaubt das Aufladen der Geräte auch ohne direkte Stromversorgung. Das Charging Case muss daher stets aufgeladen werden, bevor das Headset damit aufgeladen werden kann.
Das Ladekabel an eine USB-Buchse anschließen und den Steckverbinder mit der Micro-USB-Ladebuchse (5) verbinden. Das progressive Einschalten der 4 LED (4) zeigt den Ladezustand des Akkus an.
**Aufladen des Headsets:** Die Geräte in die dafür vorgesehenen Fächer legen und die Klappe des Charging Case schließen, der Ladevorgang beginnt automatisch. Die sich einschaltenden roten LED (2) an das Headset zeigt an, dass der Ladevorgang läuft. Nach Abschluss des Ladevorgangs schalten sich die LED (2) aus.
**TWS-Verbindung Geräte:** Die Geräte aus ihrer Ladehalterung nehmen. Beide Geräte schalten sich automatisch ein. Die LED (2) beginnen mit weißem Licht zu blinken und nach wenigen Sekunden verbinden sich die beiden Geräte.
**Pairing mit dem Telefon:** Nach der Herstellung der TWS-Verbindung blinkt die LED (2) eines der beiden Ohrhörer rot-weiß und zeigt damit an, dass der Pairing-Modus aktiv ist. Das Bluetooth® des Telefons aktivieren, um die Geräteuche zu starten und *PETIT* anwählen, sobald es erfasst wird.
Die weiße LED des Ohrhörers blinkt jetzt und zeigt damit an, dass das Pairing durchgeführt wurde. Falls das Pairing nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte, den Ohrhörer ausschalten und den Vorgang wiederholen.
**Pairing des Ohrhörers mit dem zweiten Telefon (Multipoint-Funktion):**
*ACHTUNG: Der Multipoint-Modus erlaubt das Verbinden von zwei Telefonen mit einem einzigen Ohrhörer.*
Das Bluetooth® des ersten Telefons deaktivieren
Zur Herstellung der Verbindung mit dem zweiten Telefon Bezug auf den Abschnitt *„Pairing eines einzigen Ohrhörers mit dem Telefon“* beziehen.
Nach erfolgter Verbindung das Bluetooth® des ersten Telefons wieder aktivieren und PETIT anwählen, falls die Verbindung nicht automatisch hergestellt wird.
**Einschalten:** Die Geräte aus ihren Fächern herausnehmen.
Ausschalten: Die MFB-Taste (1) drücken und gedrückt halten, bis die rote LED blinkt (ca. 3 Sekunden).
**Achtung:** Wenn das Headset oder das Telefon ausgeschaltet wurde oder sich außerhalb der Reichweite befindet, könnte es notwendig sein, auf das Menü des Telefons zuzugreifen oder einfach die MFB-Taste (1) wie bei der Beantwortung zu betätigen, um die beiden Geräte wieder zu verbinden.
**VERWENDUNG DES GERÄTS WÄHREND EINES TELEFONATS:**
**Annahme eines Anrufs:** Die MFB-Taste (1) kurz drücken.
**Beenden eines Anrufs:** Die MFB-Taste (1) kurz drücken.
**Einstellung der Lautstärke:** Um die Lautstärke während eines Telefonats– anzupassen, die Lautstärketasten des Telefons nutzen.
**Anzeige entladener Akku:** Eine blinkende rote LED zeigt an, dass der Akku fast leer ist.
**GEBRAUCH ZUR MUSIKWIEDERGABE:**
**Play/Pause:** Die MFB-Taste (1) drücken
**FFW (nächster Song):** Zweimal die MFB-Taste des rechten Geräts drücken
**REW: (vorhergehender Song):** Zweimal die MFB-Taste des linken Geräts drücken
**Einstellung der Lautstärke:** Zur Einstellung der Lautstärke die– Lautstärketasten des Telefons verwenden.
**RESET:**Die Ohrhörer aus dem Charging Case nehmen und ausschalten. Die MFB-Taste an beiden Ohrhörern gedrückt halten (ungefähr 8 Sekunden) und sie erst wieder loslassen, wenn die LEDs in dieser Reihenfolge blinken:
a – abwechselndes Blinken rot/weiß
b – doppeltes Blinken rot
c – doppeltes Blinken rot
Die Ohrhörer in das Charging Case einsetzen. Die Ohrhörer aus dem Charging Case nehmen und die Anleitung in Abschnitt „Pairing mit dem Telefon“ befolgen, um die Verbindung mit dem Telefon herzustellen.

**ES - OPERACIONES PRELIMINARES**
**Carga del Charging Case:** el Charging Case (estuche de carga) dispone de una batería interna y permite cargar los auriculares incluso sin alimentación directa. Por tanto, es necesario cargar el Charging Case antes de cargar los auriculares.
Inserte el cable de carga en un puerto USB y conecte el conector a la toma de carga micro-USB (5); el encendido gradual de los 4 leds (4) indica el estado de carga de la batería.
**Carga de los auriculares:** inserte los auriculares en los respectivos alojamientos y cierre la tapa del Charging Case; la carga se activará automáticamente. El encendido del led rojo (2) en los auriculares indica que la carga está en curso; una vez completada la carga, el led (2) se apagará.
**Conexión TWS de los auriculares:** extraiga los auriculares del soporte de carga; ambos auriculares se encenderán automáticamente y los leds (2) comenzarán a parpadear en color blanco. Tras unos segundos se conectarán entre sí.
**Emparejamiento con el teléfono:** una vez establecida la conexión TWS, el led (2) de uno de los dos auriculares parpadeará en color rojo-blanco, indicando que el modo de emparejamiento está activo. Active el Bluetooth® del teléfono para efectuar la búsqueda de dispositivos y seleccione *PETIT* cuando haya sido detectado.
**Emparejamiento con el teléfono de un solo auricular:** apague los auriculares y póngalos dentro del Charging Case.
Extraiga un solo auricular del alojamiento, active el Bluetooth® del teléfono para efectuar la búsqueda de dispositivos y seleccione *PETIT* cuando haya sido detectado.
El led blanco del auricular parpadeará para indicar que se ha efectuado el emparejamiento. Si fracasa la operación de emparejamiento, apague el auricular e inténtelo de nuevo.
**Emparejamiento del auricular con un segundo teléfono (función Multipoint):**
*ATENCIÓN: el modo Multipoint permite conectar dos teléfonos a un solo auricular.*
Desactive el Bluetooth®* del primer teléfono.
Para establecer la conexión con el segundo teléfono, siga las indicaciones del apartado *“Emparejamiento con el teléfono de un solo auricular”.*
Una vez establecida la conexión, vuelva a activar el Bluetooth® en el primer teléfono y seleccione *PETIT* en caso de que la reconexión no se produzca automáticamente.
**Encendido:** extraiga los auriculares de sus alojamientos.
**Apagado:** mantenga pulsado el botón MFB (1) hasta que el led parpadee en color rojo (unos 3 segundos).
**Atención:** si auricular o el teléfono se han apagado o han estado fuera de alcance, para volver a conectarlos podría ser necesario actuar en el menú del teléfono o simplemente pulsar el botón MFB (1) como para contestar a una llamada.
**USO DE LOS AURICULARES EN CONVERSACIÓN:**
**Contestar a una llamada:** pulse brevemente el botón MFB (1).
**Terminar una llamada:** pulse brevemente el botón MFB (1).
**Ajuste del volumen:** para ajustar el volumen durante una conversación, utilice– los botones de volumen del teléfono.
Indicador de batería descargada: el parpadeo del led en color rojo indica que la carga de la batería se está agotando.
**USO PARA LA REPRODUCCIÓN DE MÚSICA:**
**Play/Pausa:** pulse el botón MFB (1).
**FFW (pista siguiente):** pulse dos veces el botón MFB del auricular derecho.
**REW (pista anterior):** pulse dos veces el botón MFB del auricular izquierdo.
**Ajuste del volumen:** para ajustar el volumen, utilice– los botones de volumen del teléfono.
**RESET:** : saque los auriculares del estuche de carga y apáguelos.
Mantenga presionado el botón multifunción en ambos auriculares y suéltelo solo después de que los leds parpadeen en esta secuencia (la presión continuada será de aproximadamente 8 segundos):
a - parpadeo alternativamente rojo/blanco
b - doble parpadeo rojo
c - doble parpadeo rojo
Introduzca los auriculares en el estuche de carga. Saque los auriculares del estuche de carga y siga las instrucciones presentadas en el apartado "Emparejamiento con el teléfono" para establecer la conexión con el teléfono.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS AURICULARES:**
Bluetooth®: v5
Frecuencia Bluetooth®: 2,402-2,80 GHz
Perfiles soportados: auriculares – manos libres – A2DP – AVRCP
Alcance: 10 m
Impedancia: 32 Ohm
Sensibilidad: -92 dB
Tamaño del driver: 6 mm de diámetro
Autonomía en modo de espera: 1800 horas (auriculares)
Tiempo de conversación: 4 horas (auriculares)
Tiempo de reproducción de música: 4 horas (auriculares)
Tiempo de carga: 2 horas
Peso: 36 g
Tensión puerto micro-USB (V): 5 V
Corriente puerto micro-USB (A): 1 A
Tensión de la batería (V): 3,7 V
Capacidad de la batería (mAh): 2 x 55 mAh
Potencia ERP: 3 mW
Rango de frecuencia: 90 Hz-18 kHz

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CHARGING CASE:**
Capacidad de la batería: 300 mAh, 1,11 Wh
Entradas: 5 V, 350 mA
Tiempo de carga: 2 horas

**RU - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ**
**Зарядка Charging Case:** Charging Case оборудован внутренней аккумуляторной батареей и позволяет заряжать устройства даже без прямого питания. В связи с этим необходимо зарядить Charging Case перед зарядкой наушников.Вставить кабель для зарядки в порт USB и подсоединить разъем к гнезду зарядки MicroUSB (5). Постепенное включение 4 светодиодных индикаторов (4) указывает на статус зарядки аккумуляторной батареи.
**Зарядка** наушников: вставить устройства в соответствующие гнезда и закрыть крышку Charging Case, зарядка начнется автоматически. Включение красного светодиодного индикатора (2) на наушниках указывает на текущую зарядку, после завершения зарядки светодиодный индикатор (2) погаснет.
**Соединение TWS устройств:** извлечь устройства из держателя для зарядки, оба устройства автоматически включатся, светодиодные индикаторы (2) начнут мигать белым светом, и через несколько секунд устройства соединятся друг с другом.
**Сопряжение с телефоном:** после установления соединения TWS светодиодный индикатор (2) одного из двух наушников начнет мигать красно-белым светом, указывая на активированный режим сопряжения. Включить Bluetooth® телефона для поиска устройств и выбрать *PETIT* после его обнаружения.
Сопряжение с телефоном только одного наушника: выключить наушники и поместить их в charging case.
Извлечь из гнезда только один наушник, включить Bluetooth® телефона для поиска устройств и выбрать *PETIT* после его обнаружения.
Белый светодиодный индикатор наушника начнет мигать для указания на выполненное сопряжение. В случае отрицательного результата операции сопряжения следует выключить наушник и повторить попытку.
**Сопряжение наушника со вторым телефоном (Многоточечный режим):**
*ВНИМАНИЕ: многоточечный режим позволяет подключить два телефона к одному наушнику.*
Отключить Bluetooth® первого телефона.
Для установления соединения со вторым телефоном обращаться к пункту *“сопряжение с телефоном только одного наушника”.*
После установления соединения снова включить Bluetooth® на первом телефоне и выбрать *PETIT* в том случае, если связь не будет установлена автоматически.
**Включение:** извлечь устройства из гнезда
**Выключение:** удерживать нажатой клавишу MFB (1) до мигания красного светодиодного индикатора (около 3 секунд).
**Внимание!** если гарнитура или телефон были выключены или помещены за пределы радиуса действия, для их повторного подключения может возникнуть необходимость в воздействии на меню телефона или на клавишу MFB (1), как при ответе на телефонный звонок.
**ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА В РЕЖИМЕ РАЗГОВОРА:**
**Ответ на звонок:** кратковременно нажать на клавишу MFB (1).
**Завершение звонка:** кратковременно нажать на клавишу MFB (1).
**Регулировка громкости динамика:** для регулировки громкости в режиме разговора использовать клавиши громкости телефона.
**Индикатор разряженной аккумуляторной батареи:** мигание светодиодного индикатора красным светом указывает на разрядку аккумуляторной батареи.
**ЭКСПЛУАТАЦИЯ В РЕЖИМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ:**
**Воспроизведение/Пауза:** нажать на клавишу MFB (1).
**FFW (следующий трек):** нажать два раза на клавишу MFB правого устройства
**REW: (предыдущий трек):** нажать два раза на клавишу MFB левого устройства
**Регулировка громкости динамика:** для регулировки громкости использовать клавиши громкости телефона.
**СБРОС:** извлечь наушники из зарядного чехла и выключить их. Удерживать нажатой клавишу MFB на обоих наушниках и отпустить ее только после мигания светодиодов в следующей последовательности (непрерывное нажатие будет длиться около 8 секунд):
а – поочередное мигание красным/белым светом
b – двойное мигание красным светом
c – двойное мигание красным светом
Поместить наушники в зарядный чехол. Извлечь наушники из зарядного чехла и выполнить инструкции, приведенные в пункте "Сопряжение с телефоном" для установления соединения с телефоном.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУШНИКОВ:**
Bluetooth®: v5
Частота Bluetooth®: 2,402-2,80ГГц
Поддерживаемые профили: headset – handsfree – a2dp - avrcp
Радиус действия: 10м
Импеданс: 32 Ом
Чувствительность: -92дБ
Размеры драйвера: диаметр 6 мм
Время работы в режиме ожидания: 1800 ч (наушники-вкладыши)
Время разговора в режиме разговора: 4 ч (Наушники-вкладыши)
Время воспроизведения: 4 ч (Наушники-вкладыши)
Время зарядки: 2 ч
Вес: 36 г
Напряжение порта MicroUSB (V): 5В
Сила тока порта MicroUSB (A): 1 А
Напряжение аккумуляторной батареи (V): 3,7 В
Емкость аккумуляторной батареи (мА·ч): 2 x 55мА·ч
Мощность ERP: 3 Вт
Частотный диапазон: 90Гц -18КГц

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CHARGING CASE:**
Емкость аккумуляторной батареи: 300мА·ч, 1,11 Втч
Вход: 5 В, 350мА
Время зарядки: 2ч

**TR - BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ**
**Charging Case Yeniden Şarj:** Charging Case dahili bir pil ile donatılmıştır ve doğrudan güç beslemesi olmadan da aygıtların yeniden şarj edilmesini sağlar. Bu doğrultuda, kulak içi kulaklıkları yeniden şarj etmeden önce Charging Case'nin şarj edilmesi gerekir. Yeniden şarj kablosunu bir USB portuna takıtıktan sonra konnektörü MicroUSB yeniden şarj soketine (5) bağlayınız, 4 adet Led'in (4) artan şekilde yanması, pilin şarj durumunu gösterir.
**Kulak içi kulaklıkların yeniden şarj edilmesi:** Aygıtları ilgili yuvalarının içine koyunuz ve Charging Case kapağını yeniden kapatınız, yeniden şarj otomatik olarak etkinleşecektir. Kulak içi kulaklık üzerinde kırmızı led'in (2) yanması şarj yapılmakta olduğunu gösterir, yeniden şarj tamamlandığında led (2) sönecektir.
**Aygıtların TWS bağlantısı:** Aygıtları yeniden şarj için tutucudan çıkarın, her iki aygıt otomatik olarak açılacak ve led'ler (2) beyaz renk ile yanıp sönmeye başlayacaktır ve birkaç saniye sonra aralarında bağlantı kurulacaktır.
**Telefon ile eşleştirme:** TWS bağlantısı kurulduktan sonra iki kulak içi kulaklıktan birinin led'i (2), eşleştirme modunun etkin olduğunu bildirerek kırmızı-beyaz yanıp sönecektir. Aygıtları aramayı gerçekleştirmek için telefonun Bluetooth®'unu etkinleştirin ve eşlanlığında *PETIT*'i seçin.
Tek bir kulak içi kulaklığın telefon ile eşleştirilmesi: Kulak içi kulaklıkları kapatın ve charging case içine koyun.
Tek bir kulak içi kulaklığı yuvasından çıkarın, aygıtları aramayı gerçekleştirmek için telefonun Bluetooth®'unu etkinleştirin ve algılandığında *PETIT*'i seçin.
Eşleştirmenin yapıldığını bildirmek için kulak içi kulaklığın beyaz led'i yanıp sönecektir. Eşleştirme işleminin başarı ile sonuçlanmamış olması durumunda, kulak içi kulaklığı kapatın ve yeniden deneyin.
**KULAK İÇİ KULAKLIĞIN IKINCI TELEFON ILE EŞLEŞTIRILMESI (MULTIPOINT FONKSIYONU):**
*DİKKAT: multipoint modu, tek bir kulak içi kulaklığa iki telefonun bağlanmasına izin verir.*
Birinci telefonun Bluetooth®'unu devre dışı bırakın
İkinci telefon ile bağlantıyı tesis etmek için "tek bir kulak içi kulaklığın telefon ile eşleştirilmesi" *paragrafını referans olarak alın.*
Bağlantı tesis edildiktten sonra, birinci telefonda Bluetooth®'u yeniden etkinleştirin ve yeniden bağlantının otomatik olarak gerçekleşmemesi halinde *PETIT*'i seçin.
**Açma:** aygıtları yuvadan çıkarın
**Kapatma:** MFB tuşunu (1) kırmızı led yanıp sönmeye başlayana kadar (yaklaşık 3 saniye) basılı tutun.
**Dikkat:** kulak içi kulaklık veya telefon kapatılmış veya kapsama alanı dışına konulmuş ise, bunları yeniden bağlamak için telefon menüsü üzerinde müdahalede bulunmak veya bir çağrıyı cevap vermiş gibi sadece MFB tuşuna (1) basmak gerekli olabilir.
**KONUŞMADA AYGITIN KULLANIMI:**
**Bir çağrıyı cevaplama:** MFB tuşuna (1) kısaca basın.
**Bir çağrıyı sonlandırma:** MFB tuşuna (1) kısaca basın.
**Hoparlör ses düzeyi ayarı:** Konuşma sırasında ses düzeyini ayarlamak için telefonun ses tuşlarını kullanın.
**Boş pil göstergesi:** led'in kırmızı yanıp sönmesi pil şarjının tükenmiş olduğunu gösterir.
**MÜZİK ÇALMA KULLANIMI:**
**Play/Pausa:** MFB tuşuna (1) basın
**FFW (sonraki parça):** Sağ aygıtın MFB tuşuna iki defa basın
**REW: (önceki parça):** Sol aygıtın MFB tuşuna iki defa basın
**Hoparlör ses düzeyi ayarı:** Konuşma sırasında ses düzeyini ayarlamak için telefonun ses tuşlarını kullanın.
**RESET:** kulak içi kulaklıkları charging case içinden çıkarın ve kapatın.
Her iki kulak içi kulaklık üzerinde MFB tuşunu basılı tutun ve sadece ledler bu sırayla yanıp söndüğünde tuşları bırakın (sürekli basma süresi 8 saniye sürecektir):
a – değişimli kırmızı/beyaz yanıp sönme
b – çift kırmızı yanıp sönme
c – çift kırmızı yanıp sönme
Kulak içi kulaklıkları charging case içine koyun. Kulak içi kulaklıkları charging case içinden çıkarın ve telefon ile bağlantı kurmak için "telefon ile eşleştirme" paragrafında yer alan talimatları izleyin.

**KULAK İÇİ KULAKLIKLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:**
Bluetooth®: v5
Bluetooth® Frequency (Bluetooth® Frekans): 2.402-2.80GHz
Desteklenen profiller: headset – handsfree – a2dp - avrcp
Kapsama alanı: 10mt
Empedans: 32ohm
Duyarlılık: -92dB
Sürücü boyutları: çap 6mm
Bekleme süresi: 1800 saat (kulaklık)
Konuşma süresi: 4 saat (kulaklık)
Play time (Çalma süresi): 4 saat (kulaklık)
Şarj süresi: 2 saat
Ağırlık: 36g
MicroUSB port gerilimi (V): 5V
MicroUSB port akımı (A): 1A
Pil voltajı (V): 3,7 V
Pil kapasitesi (mAh): 2x 55mAh
ERP Gücü: 3mW
Frekans aralığı: 90Hz-18kHz

**CHARGING CASE TEKNİK ÖZELLİKLERİ:**
Pil kapasitesi: 300mAh, 1.11 Wh
Input: 5V 350mA
Şarj süresi: 2h

**NL - VOORAFGAANDE HANDELINGEN**
**Charging Case Lader:** Charging Case is voorzien van een interne batterij voor het opladen van headsets, ook zonder directe voeding. Het is dus noodzakelijk om Charging Case op te laden voordat de apparaten worden opgeladen.
Plaats de oplaadkabel in een USB-poort en sluit de connector aan op de laadaansluiting MicroUSB (5). Het oplichten van de 4 Leds (4) duidt het oplaadniveau van de batterij aan.
**Headset opladen:** plaats de apparaten in de respectievelijke zittingen en sluit het dekseltje van de Charging Case: het oplaadproces wordt automatisch geactiveerd. De rode led (2) op de headset duidt aan dat wordt opgeladen. Wanneer het opladen is voltooid zal de led (2) uitdoven.
**Verbinding TWS apparaten:** verwijder de apparaten uit de oplaadhouder, ze worden automatisch aan beide apparaten worden aangeschakeld en de leds (2) zullen wit knipperen. Na enkele seconden zal de verbinding plaatsvinden.
**Koppeling met de telefoon:** na de TWS verbinding zal de led (2) van een beide headset-oortjes rood-wit knipperen, wat de actieve pairing aanduidt. Activeer de Bluetooth® van de telefoon voor het zoeken van apparaten en selecteer *PETIT* wanneer dit wordt gedetecteerd.
Pairing met de telefoon van slechts één headset-oortje: schakel de headsets uit en plaats ze terug in de charging case.
Neem slechts één headset-oortje uit de case, activeer de Bluetooth® van de telefoon voor het zoeken van apparaten en selecteer *PETIT* wanneer deze wordt gedetecteerd
De witte led op de headset zal knipperen om aan te duiden dat de pairing is gelukt. Indien de pairing is mislukt, moet de headset worden uitgeschakeld worden en moet opnieuw geprobeerd worden.
**Pairing van de headset met de tweede telefoon (multipoint functie):**
*OPGELET: met de multipoint modus kunt u twee telefoons aansluiten op één enkele headset.*
Schakel de Bluetooth® van de eerste telefoon uit.
Voor de verbinding met de tweede telefoon wordt verwezen naar de paragraaf *“Pairing met de telefoon van slechts één headset.”.*
Na de verbinding moet u de Bluetooth® terug aanschakelen op de eerste telefoon en *PETIT* selecteren indien de herverbinding niet automatisch tot stand komt.
**Inschakeling:** verwijder de apparaten uit de zitting
**Uitschakeling:** houd de toets MFB (1) ingedrukt tot de rode leds beginnen te knipperen (ong. 3 sec.).
**Opgelet:** als de headset of de telefoon werden uitgeschakeld of zich buiten bereik bevonden, kan het noodzakelijk zijn - om ze opnieuw te verbinden - om het menu van de telefoon te bereiken of op de toets MFB (1) te drukken, alsof een oproep moet beantwoord worden.
**GEBRUIK VAN HET APPARAAT IN GESPREK:**
**Een oproep beantwoorden:** druk kort op de toets MFB (1).
**Een oproep beëindigen:** druk kort op de toets MFB (1).
**Regeling volume luidspreker:** om het volume van het gesprek te regelen, moeten de volumetoetsen van de telefoon gebruikt worden.
**Indicator batterij leeg:** wanneer de rode led knippert, is de batterij leeg.
**GEBRUIK VOOR MUZIEKREPRODUCTIE:**
**Play/Pause:** druk op de toets MFB (1)
**FFW (volgende liedje):** druk tweemaal op de toets MFB van het rechter apparaat
**REW: (vorige liedje):** druk tweemaal op de toets MFB van het linker apparaat
**Regeling volume luidspreker:** om het volume te regelen moeten de volumetoetsen van de telefoon gebruikt worden.
**RESET:** haal de oordopjes uit de oplaadcassette en zet ze uit.
De toets MFB op beide oordopjes ingedrukt houden en loslaten zodra de LEDs op een vaste volgorde knipperen (ongeveer 8 seconden ingedrukt houden):
a – knippert afwisselend rood/wit
b - knippert twee keer rood
c - knippert twee keer rood
Plaats de oordopjes in de oplaadcassette. Haal de oordopjes uit de oplaadcassette en volg de instructies vermeld in de paragraaf "pairing met de telefoon" om verbinding te maken met de telefoon.

**TECHNISCHE KENMERKEN HEADSETS:**
Bluetooth®: v5
Frequentie Bluetooth®: 2.402-2.80GHz
Compatibele profielen: headset – handsfree – a2dp - avrcp
Bereik: 10 m
Impedantie: 32Ohm
Gevoeligheid: -92dB
Afmetingen driver: diameter 6mm
Tijdsduur in stand-by: 1800 uur (earbuds)
Tijdsduur in gesprek: 4 uur (earbuds)
Speeltijd: 4 uur (earbuds)
Tijdsduur opladen: 2 uur
Gewicht: 36g
Aansluiting MicroUSB poort (V): 5V
Stroomsterkte MicroUSB poort: (A) 1A
Batterijspanning (V): 3,7 V

# Petit

SV TRÅDLÖSA BLUETOOTH® STEREOHÖRLURAR MED LADDNINGSFODRAL

DA TRÅDLØSE BLUETOOTH® STEREO HØRETELEFONER MED OPLADER-ETUI

NO BLUETOOTH® STEREO TRÅDLØS ØRETELEFON MED LADEETUI

PT AURICULARES BLUETOOTH® ESTÉREO SEM FIOS COM CAIXA DE RECARGA

CS BEZDRÁTOVÁ STEREO BLUETOOTH® SLUCHÁTKA S POUZDREM PRO NABÍJENÍ

SL BLUETOOTH® STEREO BREZŽIČNE UŠESNE SLUŠALKE Z ETUIJEM ZA POLNJENJE

HR BLUETOOTH® BEŽIČNE SLUŠALICE S KUĆIŠTEM ZA PUNJENJE

BG БЕЗЖИЧНИ BLUETOOTH® СТЕРЕО СЛУШАЛКИ С КАЛЪФ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

EL ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH® ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ ΜΕ ΘΗΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

## SV

**Beskrivning:**
1 - Knapp MFB
2 - Lysdioder
3 - Fack för hörlurar
4 - Ljusindikator för batterinivå
5 - MicroUSB-laddningsuttag
6 - Laddningskabel

## DA

**Beskrivelse:**
1 - MFB-tast
2 - Dioder
3 - Rum til høretelefon
4 - Lysindikator for batteriniveau
5 - MicroUSB opladerstik
6 - Ladekabel

## NO

**Beskrivelse:**
1 - MFB-tast
2 - LED
3 - Rom for øretelefoner
4 - LED indikator batterinivå
5 - Micro USB-ladeuttak
6 - Ladekabel

## PT

**Descrição:**
1 -Botão MFB
2 - LED
3 - Alojamento para auricular
4 - LED indicador do nível de carga da bateria
5 - Tomada de recarga Micro USB
6 - Cabo de recarga

## CS

**Popis:**
1 - Tlačítko MFB
2 - Světelná dioda
3 - Uložení sluchátek
4 - Světelný indikátor úrovně nabití baterie
5 - Port nabíjení Micro USB
6 - Kabel nabíjení

## SL

**Opis:**
1 - Tipka MFB
2 - Led
3 - Sedež slušalke
4 - Led indikator napolnjenosti baterije
5 - Vtičnica za polnjenje MicroUSB
6 - Kabel za polnjenje

## HR

**Opis:**
1 - Tipka MFB
2 - LED dioda
3 - Kućište za slušalicu
4 - LED indikator razine napunjenosti baterije
5 - Mikro USB utičnica za punjenje
6 - Kabel za punjenje

## BG

**Описание:**
1 - Бутон MFB
2 - Светодиод
3 - Отделение за слушалки
4 - Светодиоден индикатор за нивото на батерията
5 - Гнездо за зареждане MicroUSB
6 - Кабел за зареждане

## EL

**Περιγραφή:**
1 - Κουμπί MFB
2 - Led
3 - Τοποθέτηση ακουστικού
4 - Led ένδειξης της στάθμης μπαταρίας
5 - Υποδοχή φόρτισης MICROUSB
6 - Καλώδιο φόρτισης

**SV - FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER**
**Laddning av Charging Case:** Charging Case har ett invändigt batteri och tillåter laddning av anordningar även utan direkt strömtillförsel. Därför behöver Charging Case laddas innan hörlurarna laddas.
Sätt i laddningsändden i USB-porten och anslut kontakten till MicroUSB-uttaget (5) för laddning. De fyra lysdioderna (4) tänds gradvis när laddningen är färdig.
**Laddning av hörlurarna:** sätt i anordningarna i respektive fack och stäng Charging Cases lucka, laddningen aktiveras automatiskt. När den röda lysdioden tänds (2) indikerar det att laddningen pågår . När lysdioden (2) släcks har laddningen avslutats.
**TWS-anslutning av enheter:** Ta ut enheterna från laddningsstödet. Båda anordningarna sätts automatiskt på och lysdioderna (2) börjar blinka med vitt ljus och efter några sekunder paras de ihop.
**Ihopparning med telefon:** När anslutningen av TWS har erhållits blinkar lysdioden för en av hörlurarna (2) med rött-vitt ljus och indikerar att kopplingsläget är aktivt Aktivera telefonens Bluetooth® för att utföra sökning av enheter och välj *PETIT* när den har detekterats.
**Koppling till telefonen av en hörlur:** stäng av hörlurarna och placera dem inuti charging case.
Ta ut endast en hörlur från fack, aktivera telefonens Bluetooth® för att utföra sökning av enheter och välj *PETIT* när den har detekterats.
Hörlurens vita lysdiod blinkar för att indikera att kopplig skett. Om denna inte lyckats ska hörluren stängas av och öppna igen.
**Hopparning av enheten med den andra telefonen (multipoint-funktion):**
*OBS: multipoint-läget tillåter att koppla två telefoner till en enda hörlur.*
Stäng av Bluetooth® på den första telefonen
För att erhålla anslutningen med den andra telefonen se avsnittet *"koppling till telefonen av en hörlur"*.
Sätt på Bluetooth® på den första mobilen när anslutningen upprättats och välj *PETIT* om anslutningen inte görs automatiskt.
**Sätta på:** ta ut enheterna från facket
**Stänga av:** håll knappen MFB (1) nedtryckt tills den röda lysdioden blinkar (cirka 3 sek)
**Obs!** om hörluren eller telefonen har stängts av eller satts utom räckhåll kan det vara nödvändigt att ansluta dem på nytt via Bluetooth-menyn. Att göra så nytt var tredje sekund ett kort tryck på knappen MFB (1) som man gör när man besvarar ett samtal.
**AVVÄRJANDE AV ANORDNINGEN FÖR SAMTAL:**
**Besvara ett samtal:** tryck kort på knappen MFB (1).
**Avsluta ett samtal:** tryck kort på knappen MFB (1).
**Inställning av högtalarvolym:** för att ställa in volymen vid samtal an–vänds telefonens volymknappar.
**Indikator för lågt batteri:** när lysdioden blinkar rött anger det att batteriet är urladdat.
**ANVÄNDNING VID MUSIKUPPSPELNING:**
**Play/Paus:** tryck på knappen MFB (1)
**FFW (följande låt):** tryck två gånger på knappen MFB för den högra enheten
**REW (föregående låt):** tryck två gånger på knappen MFB för den vänstra enheten
**Inställning av högtalarvolym:** för att ställa in volymen vid samtal an–vänds telefonens volymknappar.
**ÅTERSTÄLLNING:** avlägsna hörlurarna från laddningsskalet och släck dem. Håll ner knappen MFB på båda hörlurarna och släpp dem när led-lamporna börjar blinka i denna sekvens (kontinuerligt tryck på ungefär 8 sekunder):
a – blinkar växlande röd/vit
b – dubbel röd blinkning
c – dubbel vit blinkning
Sätt i hörlurarna i laddningsskalet. Dra ut hörlurarna från laddningsskalet och följ anvisningarna i avsnittet "ihopparning med telefon" för att ansluta dem till telefonen.

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR HÖRLURAR:**
Bluetooth®: v5
Bluetooth® frekvens: 2.402 -2.80GHz
Profiler som stöds: headset – handsfree – a2dp - avrcp
Räckevidde: 10 m
Impedans: 32ohm
Känslighet: -92dB
Drivenhetens dimensioner: diameter 6mm
Standby-tid: 1800 timmar (återpladdad)
Taltid: 4 timmar (earbuds)
Speltid: 4 timmar (earbuds)
Laddningstid: 2 timmar
Vikt: 36g
Spänning MicroUSB (V): 5V
Ström MicroUSB-port (A): 1A
Batterispänning (V): 3,7 V
Batterikapacitet (mAH): 2x 55mAh
ERP-effekt: 3mW
Frekvensområde: 90Hz-18kHz

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR CHARGING CASE:**
Batterikapacitet: 300mAH, 1,11 Wh
Ingång: 5V 350mA
Urladdningstid: 2 timer

**DA - INDLEDNINGSVIST**
**Opladning af Charging Case:** Charging Case har et indvendigt batteri, og gør det derfor muligt at oplade enheder uden direkte strømforsyning. Det er derfor nødvendigt at oplade Charging Case, før høretelefonerne kan oplades.
Indsæt ladekablet i en USB-port og tilslut stikket til MicroUSB ladestikket (5). De 4 dioder (4) som gradvist tændes, viser batteriets opladningstilstand.
**Opladning af høretelefoner:** Indsæt enhederne i deres rum, og luk lågen på Charging Case, hvorefter opladningen automatisk starter. Når den røde diode (2) på høretelefonerne tænder, viser det, at opladningen er i gang. Når opladningen er fuldført, slukker dioden (2).
**Tilslutning af TWS-enheder:** Tag enhederne ud af opladningsholderen, begge enheder tænder automatisk og dioderne (2) begynder at blinke hvidt, og efter nogle sekunder forbinder de med hinanden.
**Parring med telefon:** Når TWS-forbindelsen er oprettet, blinker dioden (2) på en af de to høretelefoner rødt/hvidt, for at indikere, at parringstilstanden er aktiv. Aktivér Bluetooth® på telefonen for at søge efter enheder og vælg *PETIT*, når den bliver registreret.
**Parring af en høretelefon med telefon:** Sluk høretelefonerne og læg dem i charging case.
Tag én af høretelefonerne ud af holderen, aktivér Bluetooth® på telefonen for at søge efter enheder og vælg *PETIT*, når den bliver registreret.
Høretelefonens hvide diode blinker for at vise, at parringen er udført. Såfremt parringen ikke lykkes, skal du slukke høretelefonen og forsøge igen.
*Parre øretelefonen med en anden telefon (multipoint-funktion):*
*ADVARSEL: multipoint-tilstanden gør det muligt at forbinde to telefoner til en enkelt høretelefon.*
Sluk Bluetooth® fra på den første telefon
Der henvises til afsnittet *"Parring af kun en høretelefon med telefon"* for oplysninger om, hvordan man opretter forbindelse til den anden telefon.
Efter at have oprettet forbindelsen skal Bluetooth® slås til igen på den første telefon, og man skal vælge *PETIT*, såfremt den ikke tilsluttes automatisk igen.
**Tænding:** Tag enhederne ud af holderen
**Slukning:** hold tasten MFB (1) indtrykket indtil den røde diode blinker (cirka 3 sek.).
**Advarsel:** hvis høretelefonen eller telefonen er blevet slukket eller er uden for rækkevidde, kan det være nødvendigt igen at gå ind i telefonens menu eller blot trykke på tasten MFB (1), som hvis man skulle svare på et opkald, for at forbinde igen igen.
**BRUG AF ENHEDEN UNDER SAMTALE:**
**Svare på et opkald:** tryk kort på tasten MFB (1).
**Afslutte et opkald:** tryk kort på tasten MFB (1).
**Indstille højtalerens lydstyrke:** Brug telefonens volumen–knapper til at indstille samtalens lydstyrke.
**Indikator for afladet batteri:** Den røde diode blinker for at vise, at batteriet er afladet.
**BRUG TIL AFSPILNING AF MUSIK:**
**Play/Pause:** tryk på tasten MFB (1)
**FFW (næste nummer):** tryk to gange på tasten MFB på højre enhed
**REW (forrige nummer):** tryk to gange på tasten MFB på venstre enhed
**Indstille højtalerens lydstyrke:** brug telefonens volumen–knapper til at indstille lydstyrken.
**NULSTIL:** høretelefonerne ud af charging case og sluk den.
Hold MFB-tasten nedtrykket på begge høretelefoner og slip dem først, når dioderne blinker i denne rækkefølge (du skal trykke konstant i cirka 8 sekunder):
a – blinker skiftevis rød/hvid
b – dobbelt rød blinkning
c – dobbelt hvid blinkning
Sæt høretelefonerne i ladeholderen. Dra ud høretelefonerne fra ladeholderen og følg anvisningerne i afsnittet "parring med telefon" for at oprette forbindelse til telefonen.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR HØRETELEFONERNE:**
Bluetooth®: v5
Bluetooth®-frekvens: 2.402 -2.80GHz
Understøttede profiler: headset – handsfree – a2dp - avrcp
Rækkevidde: 10 m
Impedans: 32 ohm
Følsomhed: -92 dB
Størrelse af driver: diameter 6 mm
Standbytid: 1800 timer (áreoprupper)
Taletid: 4 timer (áreoprupper)
Afspilningstid: 4 timer (áreoprupper)
Opladningstid: 2 time
Vægt: 36g
Spænding på MicroUSB-port (V): 5V
Strøm på MicroUSB-port (A): 1A
Batterispænding (V): 3,7 V
Batterikapacitet (mAh): 2 x 55 mAh
ERP-effekt: 3 mW
Frekvensområde: 90 Hz - 18 kHz

**TEKNISKE DATA FOR CHARGING CASE:**
Batterikapacitet: 300 mAH, 1,11 Wh
Indgang: 5V 350mA
Opladningstid: 2 timer

**NO - FORBEREDELSE**
**Lade opp Charging Case:** Charging Case har innvendig batteri, slik at enhetene kan lades opp selv om den ikke er tilkoblet strømnettet. Charging Case må derfor lades opp før du begynner å lade øretelefonene.
Sett ladekabelen inn i et USB-uttak og koble kontakten til Micro USB-ladeuttaket (5). De 4 LED-ene (4) tennes en etter én, og viser til slutt at batteriet er fullad.
**Lade øretelefonene:** Legg enhetene på hver sin plass, og lukk lokket til Charging Case. Ladingen starter automatisk. Det røde LED-lyset (2) viser at lading pågår. Når ladingen er ferdig, slukker LED-lyset (2).
**Tilkobling av TWS-enhetene:** Ta enhetene ut av laderen. Begge enhetene slår seg automatisk på, LED-ene (2) begynner å blinke med hvitt lys, og etter noen få sekunder kobler de seg i hverandre.
**Paring med telefonen:** Når TWS-forbindelsen er opprettet, blinker LED-lyset (2) i en av de to øretelefonene med rødt - hvitt lys. Dette viser at paringsmodusen er aktivert. Slå på Bluetooth® i telefonen for å søke etter enheter, og velg *PETIT* når den har detektert.
**Paring av telefonen med én øretelefon:** Slå av øretelefonene og legg dem i Charging Case.
Ta bare én av øretelefonene ut. Slå på Bluetooth® i telefonen for å søke etter enheter, og velg *PETIT* når denne blir funnet.
Det hvite LED-lyset på øretelefonen blinker for å vise at paringen er utført. Hvis paringen ikke lykkes, må du slå av øretelefonen og prøve på nytt.
*Pare øretelefonen med den andre telefonen (multipoint-funksjon):*
*ADVARSEL! Multipointmodusen gjør det mulig å koble to telefoner til bare én øretelefon.*
Skru av Bluetooth® i den første telefonen.
Se avsnittet *"Pare telefonen med bare én øretelefon"* for å opprette forbindelsen med den andre telefonen.
Når enhetene er opprettet, kan du slå på Bluetooth® i den første telefonen. Deretter velger du *PETIT* , hvis forbindelsen ikke er blitt gjenopprettet automatisk.
**Slå på telefonen:** Ta enhetene ut
**Skru av telefonen:** Trykk på MFB-tasten (1) og hold den til den røde LED-en blinker (ca. 3 sek.)
**Advarsel:** Hvis øretelefonen eller telefonen har blitt slått av, eller er utenfor rekkevidde, kan det hende du må gå inn i telefonmenyen, eller ganske enkelt trykke på MFB-tasten (1), som om du skulle svare på et innkommende anrop, for å koble dem til igjen.
**BRUKE ENHETEN TIL SAMTALER:**
**Svare på et innkommende anrop:** Trykk kort på MFB-tasten (1).
**Avslutte en samtale:** Trykk kort på MFB-tasten (1).
**Regulere volumet i høyttaleren:** Br–uk telefonens volumtaster for å regulere volumet.
**Indikator for utladet batteri:** Det blinkende røde LED-lyset viser at batteriet er utladet.
**SPILLE MUSIKK:**
**Play/Pause:** trykk på MFB-tasten (1)
**FFW (neste spor):** trykk to ganger på MFB-tasten på den høyre enheten.
**REW (forrige spor):** trykk to ganger på MFB-tasten på den venstre enheten.
Regulere volumet i høyttaleren: br–uk telefonens volumtaster for å regulere volumet.
**RESET:**a øretelefonene ut av charging case og slå dem av.
Trykk på MFB-tasten på begge øretelefonene og hold den. Slipp den først når LED-ene blinker i følgende rekkefølge (du må trykke kontinuerlig i ca. 8 sekunder):
a – blinker vekselvis med rødt/hvitt lys
b – blinker med to røde lys
c – blinker med to røde lys
Legg øretelefonene i charging case. Ta øretelefonene ut av charging case og følg anvisningene i avsnittet "Para med telefonen" for å opprette forbindelse til telefonen.

**TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR ØRETELEFONENE:**
Bluetooth®: v5
Bluetooth®-frekvens: 2.402-2.80GHz
Støttet profiler: headset – handsfree – a2dp - avrcp
Rekkevidde: 10 m
Impedans: 32 ohm
Følsomhet: -92 dB
Dimensjoner driver: diameter 6 mm
Standby-tid: 1800 timer (áreopplegger)
Taletid: 4 timer (áreopplegger)
Spilletid: 4 timer (áreopplegger)
Ladetid: 2 timer
Vekt: 36 g
Spenning MicroUSB-port (V): 5V
Strømstyrke MicroUSB-port (A): 1A
Batterispenning (V): 3,7 V
Batterikapasitet (mAh): 2x 55 mAh
ERP-effekt: 3 mW
Frekvensområde: 90 Hz- 18 kHz

**TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR CHARGING CASE:**
Batterikapasitet: 300 mAH, 1,11 Wh
Input: 5V 350 mA
Ladetid: 2 timer

**PT - OPERAÇÕES PRELIMINARES**
**Recarga da Charging Case:** A Charging Case está provida de bateria interna e permite recarregar os dispositivos mesmo sem alimentação direta. Portanto, é necessário carregar a Charging Case antes de recarregar os auriculares.
Introduza o cabo de recarga numa porta USB e ligue o conector à tomada de recarga Micro USB (5). O acendimento gradual dos 4 LEDs (4) indica o estado de carga da bateria.
**Recarga dos auriculares:** introduza os dispositivos nos respetivos alojamentos e feche a portinhola da Charging Case. A recarga ativa-se automaticamente. O acendimento do LED vermelho (2) nos auriculares indica o carregamento em curso. O LED (2) apaga assim que a recarga for concluída.
**Conexão TWS dos dispositivos:** extraia os dispositivos do suporte de recarga. Ambos os dispositivos ligam automaticamente e os LEDs (2) começam a piscar com luz branca. Ao fim de poucos segundos, os auriculares irão se conectar entre si.
**Emparelhamento com o telefone:** uma vez estabelecida a conexão TWS, o LED (2) de um dos dois auriculares pisca com luz vermelha – branca, para indicar o modo de acoplamento ativo. Ative a função Bluetooth® do telefone para efetuar a pesquisa dos dispositivos e selecione *PETIT* quando for encontrado.
**Acoplamento com o telefone de apenas um auricular:** desligue os auriculares e coloque-os no interior da Charging Case.
Extraia apenas um auricular do respetivo alojamento, ative a função Bluetooth® do telefone para efetuar a pesquisa dos dispositivos e selecione *PETIT* quando for encontrado.
O LED branco do auricular irá piscar para indicar que foi feito o acoplamento. Se o processo de acoplamento não for realizada com êxito, desligue o auricular e tente novamente.
**Acoplamento do auricular com o segundo telefone (função Multipoint):**
*ATENÇÃO: o modo Multipoint permite ligar dois telefones a apenas um auricular.*
Desative a função Bluetooth® do primeiro telefone
Para estabelecer a conexão com o segundo telefone, siga as instruções fornecidas no parágrafo *"acoplamento com o telefone de apenas um auricular"*.
Uma vez estabelecida a conexão, reative a função Bluetooth® no primeiro telefone e selecione *PETIT* se a reconexão não acontecer automaticamente.
**Ligar ou desligar os dispositivos:** extraia os dispositivos do alojamento
**Desligar os dispositivos:** mantenha o botão MFB (1) premido até o LED piscar com luz vermelha (cerca de 3 segundos)
**Atenção:** se o auricular ou o telefone forem desligados ou colocados fora do raio de alcance, para os conectar novamente pode ser necessário utilizar o menu do telefone ou simplesmente premir o botão MFB (1), como se tivesse de responder a uma chamada.
**UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO EM CONVERSAÇÃO:**
**Responder a uma chamada:** prima brevemente o botão MFB (1).
**Terminar uma chamada:** prima brevemente o botão MFB (1).
Regulação do volume do altifalante: para regular o volume em conversação utili–ze os botões de volume do telefone.
**Indicador de bateria descarregada:** o sinal intermitente vermelho do LED indica que a carga da bateria está prestes a esgotar.
**UTILIZAÇÃO EM REPRODUÇÃO DE MÚSICA:**
**Play/Pausa:** prima o botão MFB (1)
**FFW (faixa seguinte):** prima duas vezes o botão MFB do dispositivo direito
**REW(faixa anterior):** prima duas vezes o botão MFB do dispositivo esquerdo
**Regulação do volume do altifalante:** para regular o volume em conversação utili–ze os botões de volume do telefone.
**RESET:** extraia os auriculares da Charging Case e desligue-os.
Mantenha o botão MFB premido em ambos os auriculares e só os liberte depois de os LEDs piscarem nesta sequência (a pressão contínua será de cerca de 8 segundos):
a – sinal alternado vermelho/branco
b – dois sinais vermelhos
c – dois sinais vermelhos
Introduza os auriculares na Charging Case. Extraia os auriculares da Charging Case e siga as indicações fornecidas no parágrafo "Acoplamento com o telefone" para estabelecer a conexão com o telefone.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS AURICULARES:**
Bluetooth®: v5
Frequência do Bluetooth®: 2.402-2.80GHz
Perfis suportados: headset – handsfree – a2dp - avrcp
Alcance: 10 metros
Impedância: 32ohm
Sensibilidade: -92dB
Dimensões do driver: diâmetro 6mm
Autonomia em stand-by: 1800 horas (auriculares)
Autonomia em conversação: 4 horas (auriculares)
Autonomia em reprodução: 4 horas (auriculares)
Tempo de carga: 2 horas
Peso: 36g
Tensão da porta Micro USB (V): 5V
Corrente da porta Micro USB (A): 1A
Tensão da bateria (V): 3,7 V
Capacidade da bateria (mAh): 2x 55mAh
Potência ERP: 3mW
Faixa de frequência: 90Hz-18kHz

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CHARGING CASE:**
Capacidade da bateria: 300mAH, 1,11 Wh
Entrada: 5V, 350mA
Tempo de carga: 2h

**CS - PŘÍPRAVA**
**Nabíjení nabíjecího pouzdra:** Nabíjecí pouzdro je vybaveno vnitřní baterií a umožňuje nabíjení zařízení i bez přímého napájení. Před nabíjením sluchátek je tedy nutné nabít nabíjecí pouzdro.
Vložte nabíjecí kabel do portu USB a připojte konektor do zásuvky MicroUSB (5), postupně rozsvítí 4 diod (4) indikuje stav nabití baterie.
**Nabíjení sluchátek:** vložte zařízení na určená místa a zavřete dvířka nabíjecího pouzdra, nabíjení se aktivuje automaticky. Rozsvícená červená dioda (2) na sluchátkách signalizuje probíhající nabíjení. Po dokončení nabíjení dioda (2) zhasne.
**Připojení zařízení TWS:** vyjměte zařízení z nabíjecího stojanu, automaticky se obě zapnou a dojdou (2) začnou bile blikat a po několika sekundách se navzájem propojí.
**Spárování s telefonem:** po navázání spojení TWS bude dioda (2) jednoho ze dvou sluchátek blikat červeně - bile, což označuje aktivní režim párování. Aktivujte Bluetooth® telefonu pro vyhledávání zařízení a po nalezení zvolte položku *PETIT*.
**Spárování jednoho sluchátka s telefonem:** vyjměte sluchátka a vložte je do nabíjecího pouzdra.
Vyjměte jedno sluchátko, aktivujte Bluetooth® telefonu pro vyhledávání zařízení a po nalezení zvolte položku *PETIT*.
Bílá dioda sluchátka bude blikat, což označuje úspěšné spárování. Pokud se spárování nepodaří, vypněte sluchátko a zkuste znovu.
**Spárování sluchátka s druhým telefonem (funkce multipoint):**
*POZOR: režim multipoint umožňuje připojení dvou telefonů k jednomu sluchátku.*
Vypněte Bluetooth® prvního telefonu
Chcete-li vytvořit spojení s druhým telefonem, postupujte podle odstavce *„spárování jednoho sluchátka s telefonem"*.
Po navázání spojení znovu zapněte Bluetooth® na prvním telefonu a v případě, že se zařízení automaticky nespárovalo, zvolte *PETIT* .
**Zapnutí:** vyjměte zařízení z uložení
**Vypnutí:** držte stisknuté tlačítko MFB (1), dokud nezačne blikat červená dioda (přibližně 3 s).
**Pozor:** pokud sluchátko nebo telefon vypnuli nebo pokud se ocitlo mimo dosah, je možné, že opětovné připojení bude muset být provedeno prostřednictvím nabídky telefonu nebo jednoduše stisknutím tlačítka MFB (1), jako kdybyste chtěli přijmout hovor.
**POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PŘI HOVORU:**
**Přijetí hovoru:** stiskněte krátce tlačítko MFB (1).
**Ukončení hovoru:** stiskněte krátce tlačítko MFB (1).
**Nastavení hlasitosti reproduktoru:** pro nastavení hlasitosti hovoru pou–žijte tlačítka hlasitosti telefonu.
**Ukazatel vybité baterie:** červené blikání diody upozorňuje na vybitou baterii.
**POUŽITÍ PŘI PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY:**
**Play/Pauza:** stiskněte tlačítko MFB (1)
**FFW (následující skladba):** stiskněte dvakrát tlačítko MFB pravého zařízení
**REW(předcházející skladba):** stiskněte dvakrát tlačítko MFB levého zařízení
**Nastavení hlasitosti reproduktoru:** pro nastavení hlasitosti pou–žijte tlačítka hlasitosti telefonu.
**RESET:** vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra a vypněte je.
Držte na obou sluchátkách stisknuté tlačítko MFB a uvolněte ho až poté, co v nich uvidíte střídavě zablikají světlené diody (požadovaný nepřetržitý tlak je asi 8 vteřin):
a – střídavě červené/bílé blikání
b – dvojité červené blknutí
c – dvojité červené blknutí
Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra. Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra a pro navázání spojení s telefonem postupujte podle pokynů uvedených v odstavci „spárování s telefonem".

**TECHNICKÉ ÚDAJE SLUCHÁTEK:**
Bluetooth®: v5
Frekvenční rozsah Bluetooth®: 2.402-2.80 GHz
Podporované profily: headset – handsfree – a2dp - avrcp
Dosah: 10 m
Odpor: 32 ohm
Citlivost: -92 dB
Rozměry ovladače: průměr 6 mm
Výdrž v pohotovostním režimu: 1800 hod (sluchátka)
Doba hovoru: 4 hod (sluchátka)
Doba přehrávání: 4 hod (sluchátka)
Doba nabíjení: 2 hod
Napětí portu Micro USB (V): 5 V
Proud portu Micro USB (A): 1 A
Napětí baterie (V): 3,7 V
Kapacita baterie (mAh): 2x 55 mAh
Výkon ERP: 3 mW
Frekvenční rozsah: 90 Hz - 18 kHz

**TECHNICKÉ ÚDAJE NABÍJECÍHO POUZDRA:**
Kapacita akumulátoru: 300 mAh, 1,11 Wh
Vstup: 5V 350 mA
Doba nabíjení: 2 hod

**SL - UVODNI POSTOPKI**
**Polnjenje Charging Case:** Polnilna torbica je opremljena z notranjo baterijo in omogoča polnjenje naprav tudi brez neposrednega priključka. Najprej je treba napolniti polnilno torbico in šele nato slušalke.
Polnilni kabel vstavite v vhod USB in spojnik priključite v polnilno vtičnico MicroUSB (5), postopno osvetlijev 4 led (4) pa označuje stanje napolnitve baterije.
**Polnjenje slušalk:** napravi vstavite v svoji ležišči in zaprite pokrov polnilne torbice, polnjenje se pričme samodejno. Vklop rdeče led luče (2) označuje polnjenje v teku. Ko zgasnilo polnjenja led luča (2) ugasne.
**Povezava naprave TWS:** napravi vzemite iz polnilnega nosilca, obe naprave se samodejno vklopita in led lučki (2) pričneta utripati z belo svetlobo ter se po nekaj sekundah medsebojno povežeta.
**Združitev s telefonom:** ko je TWS povezava vzpostavljena, led lučka (2) ene od slušalk utripa v rdeče - beli barvi, s tem označuje aktiven način združevanja. Aktivirajte Bluetooth® telefona, da se prične iskanje naprav, in izberite *PETIT*, ko bo ta zaznana.
**Združevanje telefona s samo eno izmed slušalk:** izklopite vsieni slušalki in jih vstavite v polnilno torbico.
Vzemite samo eno izmed slušalko, aktivirajte Bluetooth® telefona, da se prične iskanje naprav, in izberite *PETIT*, ko bo ta zaznana.
Bela led lučka slušalke utripa in s tem označi opravljeno združitev. Če združitev ne uspe, ugasno slušalko izklopite in poskusite znova.
**Združevanje ušesne slušalke z drugim telefonom (funkcija multipoint):**
*POZOR: način multipoint omogoča povezavo dveh telefonov z eno samo slušalko.*
Izklopite Bluetooth® prvního telefonu
O vzpostavljanju povezave z drugim telefonom glejte odstavek *"združevanje telefona s samo eno ušesno slušalko"*.
Ko je vzpostavljena povezava, znova aktivirajte Bluetooth® na prvem telefonu a v izberite *PETIT*, če se povezava ne vzpostavi samodejno.
**Vklop:** napravi vzemite iz ležišč
**Izklop:** držite pritisnjeno tipko MFB (1), dokler ne prične utripati rdeča led lučka (približno 3 s).
**Pozor:** če sta bila slušalka ali telefon izključena ali izven dosega, bo za ponovno povezavo morda potrebno uporabiti meni telefona ali preprosto pritisniti tipko MFB (1), kot pri odzivu na klic.
**UPORABA NAPRAVE MED POGOVOROM:**
**Odgovorite na klic:** na kratko pritisnite tipko MFB (1).
**Zaključite klic:** na kratko pritisnite tipko MFB (1).
**Nastavitev glasnosti zvočnika:** za nastavitev glasnosti med pogovorom upor–abite tipki za glasnost na telefonu.
**Indikator prazne baterije:** utripanje rdeče led luče označuje, da je baterija skoraj prazna.
**UPORABA PRI PREDVAJANJU GLASBE:**
**Predvajaj/Premor:** pritisnite tipko MFB (1)
**FFW (predvajaj naslednji):** dvakrat pritisnite tipko MFB desne naprave
**REW (predvajaj prejšnji):** dvakrat pritisnite tipko MFB leve naprave
Nastavitev glasnosti zvočnika: za nastavitev glasnosti med pogovorom upor–abite tipki za glasnost na telefonu.
**PONASTAVITEV:** slušalke vzemite iz polnilne torbice in jih ugasnite.
Držite pritisnjeno tipko MFB na obeh slušalkah in jo spustite šele, ko led lučki prične utripati v tem zaporedju (neprekinjen pritisk bo trajal približno 8 sekund):
a – izmenično rdeče/belo utripanje
b – dvojno rdeče utripanje
c – dvojno rdeče utripanje
Slušalki vstavite v polnilno torbico. Slušalki vzemite iz polnilne torbice in sledite napotkom, navedenim v odstavku "združitev s telefonom", da vzpostavite povezavo s telefonom.

**TEHNIČNE SPECIFIKACIJE UŠESNIH SLUŠALK:**
Bluetooth®: v5
Frekvenca Bluetooth®a: 2.402-2.80GHz
Podprti profili: headset – handsfree – a2dp - avrcp
Doseg: 10 m
Impedanca: 32ohm
Občutljivost: -92dB
Dimenzija vodila: premer 6mm
Čas pripravljenosti: 1800 ur (ušesni vstavki)
Čas pogovarjanja: 4 ur (ušesni vstavki)
Čas predvajanja: 4 ur (ušesni vstavki)
Čas polnjenja: 2 ura
Teža: 36g
Napetost vrat MicroUSB (V): 5V
Tok vrat MicroUSB (V): 1A
Napetost baterije (V): 3,7 V
Zmogljivost baterije (mAh): 2x 55mAh
MoČ ERP: 3MW
Frekvenčni razpon: 90Hz-18kHz

**TEHNIČNE SPECIFIKACIJE POLNILNE TORBICE:**
Zmogljivost baterije: 300mAH, 1.11 Wh
Vhod: 5V 350mA
Čas polnjenja: 2 h

**HR - PRELIMINARNE RADNJE**
**Punjenje Charging Case:** Charging Case (kućište punjač) je opremljeno unutarnjom baterijom i omogućuje punjenje uređaja čak i bez izravnog napajanja. Stoga je potrebno napuniti baterija kućišta (Charging Case) prije ponovnog punjenja slušalica.
Umetnite kabel za napajanje u USB priključak i spojite konektor na utičnicu za punjenje Mikro USB (5), postepeno uključivanje 4 LED diode (4) označuju razinu napunjenosti baterije.
**Punjenje slušalica:** umetnite slušalice i u odgovarajuća ležišta i zatvorite vratanca kućišta, a punjenje će se aktivirati automatski. Uključivanje crvene LED diode (2) na slušalicama označava punjenje u tijeku, a na kraju punjenja LED (2) se isključuju.
**Priključivanje TWS uređaja:** uklonite uređaje s postolja za punjenje, oba uređaja se automatski uključuju, a LED diode (2) počinju bljeskati bijelom bojom i nakon nekoliko sekundi se međusobno upare.
**Upariv anje s telefonom:** nakon uspostavljanja TWS veze, LED (2) jedne od dvije slušalice bljeska crveno-bijelo, što ukazuje na aktivni način upariv anja. Aktivirajte Bluetooth® telefon za traženje uređaja i odaberite *PETIT* kada je uređaj pronađen.
Upariv anje telefona sa samo jednom slušalicom: isključite slušalice i pohraniti ih u kućište za punjenje.
Izvucite samo jednu slušalicu iz ležišta, aktivirajte Bluetooth® telefon za traženje uređaja i odaberite *PETIT* kada je uređaj pronađen.
Bijela LED slušalice treperi i označuje uspješno upariv anje. Ako postupak upariv anja nije uspješan, isključite slušalicu i ponovite postupak.
**Upariv anje uređaja s drugim telefonom (funkcija multipoint):**
*PAŽNJA: multipoint način rada omogućuje povezivanje dva telefona s jednom slušalicom.*
Onemogućite Bluetooth® prvog telefona
Da biste uspostavili vezu s drugim telefonom, pogledajte točke navedene u stavku *"upariv anje telefona sa samo jednom slušalicom"*.
Nakon što uspostavite vezu, ponovno uključite Bluetooth® na prvom telefonu i odaberite *PETIT* u slučaju da se ponovno upariv anje ne izvrši automatski.
**Isključivanje:** držite pritisnutom tipku MFB (1) do crvenog treperenja LED-a (oko 3 sekunde)
**Pozor:** ako su slušalica ili telefon isključeni ili izvan dohvata, za ponovno povezivanje možda će morati upravljati izbornikom telefona ili jednostavno pritisnuti tipku MFB (1) kao da trebate odgovoriti na poziv.
**UPOTREBA UREĐAJA U RAZGOVORU:**
**Odgovaranje na poziv:** kratko pritisnite tipku MFB (1).
**Završetak poziva:** kratko pritisnite tipku MFB (1).
**Podešavanje glasnoće zvučnika:** za podešavanje glasnoće tijekom razgovora upo–trijebite tipke za glasnoću telefona.
**Indikator prazne baterije:** treperenje crvene LED ukazuje na iscrpljenost napunjenosti baterije.
**UPOTREBA ZA REPRODUKCIJU GLAZBE:**
**Play/Pauza:** pritisnite tipku MFB (1)
**FFW (sljedeća pjesma):** dvaput pritisnite tipku MFB desnog uređaja
**REW (prethodna pjesma):** dvaput pritisnite tipku MFB lijevog uređaja
**Podešavanje glasnoće zvučnika:** za podešavanje glasnoće upo–trijebite tipke za glasnoću telefona.
**RESETIRANJE:** izvadite slušalice iz kućišta za punjenje i isključite ih.
Držite MFB tipku pritisnutom na obje slušalice i otpustite ih samo nakon što LED diode bljeskaju ovim slijedom (kontinuirani pritisak će biti oko 8 sekundi):
a – naizmjenično crveno/bijelo treperenje
b – dvostruko crveno treperenje
c – dvostruko crveno treperenje
Umetnite slušalice u kućišta za punjenje. Izvadite slušalice iz kućišta za punjenje i slijedite upute u stavku "Upariv anje s telefonom" kako biste uspostavili vezu s telefonom.

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE SLUŠALICA:**
Bluetooth®: v5
Bluetooth® frekvencija: 2.402-2.80GHz
Podržani profili: slušalice – handsfree – a2dp – avrcp
Domet: 10 m
Otpor: 32ohm
Osjetljivost: -92dB