# SW10-EUT 230VAC Optische rookmelder

| | |
|---|---|
| **Sensor type** | Optische sensor |
| **Batterij type** | 9VDC LITHIUM Back-up batterij |

De SW10-EUT rookmelder van FireAngel is geschikt voor aansluiting op het 230V lichtnet. De melder is voorzien van een 9 volt lithium back-up batterij en bekabeld koppelbaar met maximaal 12 rook- en hittemelders. Bij een stroomstoring blijft de rookmelder stand-by door gebruik te maken van de 9V Lithium back-up batterij. Deze rookmelder is voorzien van de laatste optische technologie waarbij hele kleine rookdeeltjes door de rookmelder kunnen worden waargenomen. Hierdoor is de SW10-EUT ook geschikt voor smeulende branden.

- De SW10-EUT kan gekoppeld worden met andere rook- of hittemelders, tot een maximum van 12 stuks.
- EN14604:2005 /AC:2008– CE18
- 230 volt – lichtnet aansluiting
- AC 220-240V/50Hz,
- 9VDC Lithium batterij 9V
- Test- en pauzeknop
- Waarschuwing voor lage batterijspanning
- Optisch meetprincipe – zeer gevoelig voor een smeulende en langzaam ontwikkelende brand.
- Multi-Alarm koppeling
- LED indicatoren
- Groen – 230V power on
- Rood – 45 sec controle led.
- Eenvoudig te installeren op meegeleverde montagering
- Koppelbaar tot max:12 rook- of hittemelders
- 5 jaar garantie, niet op de vervangbare Lithium back-up.
- Lithium back-up batterij heeft een levensduur van 10 jaar, afhankelijk van locatie,
- NOM proof. minder gevoelig voor netvervuiling dan gewone rookmelders.

## Specificatie

| | |
|---|---|
| **Model** | SW10-EUT |
| **Product** | 230VAC rookmelder met back-up batterij |
| **Technologie** | Optisch |
| **Batterij type** | 9V - CR9V/P LITHIUM |
| **Volume** | minimaal 85db / 3 meter |
| **Voeding** | VAC 220-240V/50Hz, |
| **Gecertificeerd** | EN14604:2005 /AC:2008– CE18 |
| **Installatie** | Plafond |
| **Bedrijfstemperatuur** | 5°C (tot 38°C |
| **Luchtvochtigheid** | 10% tot 85% RV zonder condensatie |
| **Opslag** | 5°C to 38°C |
| **Opslagvochtigheid** | 10% tot 85% RV zonder condesatie |
| **Garantie** | 5 jaar, niet op de back-up batterij |
| **Opties** | opbouw dmv opbouwsokkel **BW-PF-T** |
| | draadloos koppelen dmv sokkel **RF-BW-T** |

| | |
|---|---|
| **Afmetingen diameter/hoogte** | 124x 38mm |
| **Afmeting montageplaat** | 125mm x 6mm |
| **Gewicht incl. batterij** | 130g |
| **Gewicht zonder batterij** | 105g |
| **Verpakking /afmeting** | Karton /130x130x50mm |
| **Gewicht verpakking** | 15g |
| **Verpakt per (CSV)** | 10 |
| **Afmeting omdoos** | 290x290x160mm |
| **Gewicht omdoos** | 3080g |
| **EAN** | 0816317005610 |
| **EAN omdoos** | 10816317005617 |

Deze rookmelder kan geïnstalleerd worden zoals vastgelegd in de NEN 2555:2008 en het Bouwbesluit 2012 en voldoet aan alle producteisen NEN 2555:2008 en EN14604:2005. Lees voor het installeren altijd eerst de handleiding van de rookmelder. Voor het aansluiten op 230VAC verwijst de NEN2555 naar de aanwijzingen van de producent.

Neem contact op voor meer informatie: www.fireangel.nl