

Wonlex App

Installatie Kaart



Deze kaart is een leidraad en kan helpen bij het installeren van basisfuncties van uw GPS Horloge/Tracker.

Let op!

Functionaliteiten zoals weergegeven zijn niet bij alle gps-horloges en/of trackers beschikbaar, kijk online in onze shop welke functies uw model tracker/horloge heeft. De App Wonlex is continu in ontwikkeling, vandaar dat het zo kan zijn dat de foto's niet meer up-to-date kunnen zijn. We proberen deze in onze shop voor u up-to-date te houden!

Open App SeTracker2

Stel area, taal in en kies registratie

Vul alle gegevens in de velden in

Log in met mailadres en wachtwoord

U zit in hoofdscherm SeTracker

5,6,7 instellingen
8 account

Open menu 8 (bovenzijde)

Persoonlijke informatie

Device-List /Apparaat Lijst

Wachtwoord wijzigen

Open menu 6 (midden onder)

Voer Tel-nrs op bij SOS en Telefoonboek

Maak Beveiligings-zone straal aan

a) Vul uw eigen telefoonnummer in bij Telefoon

A) Voeg een 2e GPS Horloge toe met apparaat toevoegen

Pas wachtwoord aan indien wenselijk

B) Wijzig naam Horloge met bijnaam wijzigen

C) Schakel tussen horloges middels schakelen

U kunt tekst (links onder) en gesproken berichten (midden onder) versturen van de App naar GPS Horloge

Voer mobiele tel-nr op waar je SMS alert op wilt ontvangen en kies welk alarm je wilt
TIP; met SOS ontvang je de GOOGLE MAPS-SOS navigatie SMS

Voice Care Vul uw tel-nr in om op afstand mee te luisteren

Chat, u kunt tekst en gesproken berichten versturen

Open menu 7 voor instellen SMS, Tijd, Werkmodus, profiel

Stel werkmodus in frequentie naar voorkeur; bijv 1x/min

SMS, stel je te kiezen SMS alarm in

Beveiliging zones, stel diameter in voor sms signaal buiten zone

Open menu 5 voor overige instellingen

Voetafdrukken; kies tijdsinterval om route in verleden in te zien

Eenvoudige Track op het moment in hoofdmenu

Tips & Tricks:

- Voer tel-nrs op met 0031 i.p.v. +31 op deze manier levert bellen in buitenland (vakantie) geen problemen op
- Stel geen 112 in op uw SOS Horloge/Tracker, kinderen kunnen moeilijk bepalen wanneer er echt een noodsituatie is. Wij willen voorkomen dat de lijn 112 onnodig wordt gebruikt en belast
- In de werkmodus energiebesparende stand (1x p.60min) gaat de accu van het gps-horloge tot 60x langer mee stand-by t.o.v. stand follow up modus (1x p. min)
- Voeg eenvoudig een 2^e gps-horloge van opa, broer of zus toe in hetzelfde account
- Een tekst bericht (chat) versturen gaat niet van uw tegood af en is makkelijk in communicatie
- Track middels LBS (binnen) kan een grote afwijking (0-1000 mtr) hebben. Wanneer u zekerheid wilt hebben over locatie, kunt u locatie soms nauwkeuriger bepalen met voetafdrukken/ historical track. U ziet namelijk de route voor de LBS track locatie.
- Bereid uw vakantie in buitenland goed voor door uw gps-horloge/tracker juist in te stellen, zie <https://gpshorlogekids.nl/goed-voorbereid-op-vakantie-gps-horloge>
- Test de GPS track buiten huis, immers is voor de GPS track contact nodig met satellieten
- Raadpleeg uw handleiding wanneer u geen track krijgt na plaatsen SIM en activatie tracker

Heel veel plezier met uw GPS Horloge/Tracker!

