



# HP Color LaserJet Pro MFP M182-M185

## Gebruikershandleiding



[www.hp.com/videos/LaserJet](http://www.hp.com/videos/LaserJet)  
[www.hp.com/support/ljM182MFP](http://www.hp.com/support/ljM182MFP)





HP Color LaserJet Pro MFP M182-M185

Gebruikershandleiding

## Copyright en licentie

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn verboden, behalve zoals toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder voorafkondiging worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en services van HP wordt uiteengezet in de garantieverklaring die bij dergelijke producten en services wordt geleverd. Niets in deze verklaring mag worden opgevat als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze verklaring.

Edition 3, 08/2019

## Handelsmerken

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® en PostScript® zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen/regio's.

macOS is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen/regio's.

AirPrint is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen/regio's.

iPad is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen/regio's.

iPod is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen/regio's.

iPhone is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen/regio's.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP en Windows Vista® zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

UNIX® is een gedeponeerd handelsmerk van The Open Group.

---

# Inhoudsopgave

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Printeroverzicht</b> .....  | <b>1</b>  |
| Waarschuwingspictogrammen .....  | 2         |
| Printeraanzichten .....  | 3         |
| Vooraanzicht van de printer .....  | 3         |
| Achteraanzicht van de printer .....                                      | 4         |
| Overzicht van het LED-bedieningspaneel .....                             | 5         |
| 2-regelig LCD-bedieningspaneel .....                                     | 7         |
| Printerspecificaties .....   | 9         |
| Technische specificaties .....   | 9         |
| Ondersteunde besturingssystemen .....                                    | 9         |
| Mobiele afdrukoplossingen .....  | 11        |
| Printerafmetingen .....  | 12        |
| Stroomverbruik, stroomvoorzieningsspecificaties en geluidsuitstoot ..... | 13        |
| Bereik voor de werkomgeving .....  | 13        |
| Printerhardware en -software installeren .....                           | 14        |
| <b>2 Papierladen</b> .....   | <b>15</b> |
| Inleiding .....  | 16        |
| Lade 1 vullen .....  | 16        |
| Inleiding .....  | 16        |
| Afdrukstand van het papier in lade 1 .....                               | 19        |
| Enveloppen afdrukken en laden .....                                      | 22        |
| Inleiding .....  | 22        |
| Enveloppen afdrukken .....   | 22        |
| Afdrukstand envelop .....  | 22        |
| Etiketten afdrukken en plaatsen .....                                    | 23        |
| Inleiding .....  | 23        |
| Handmatige invoer voor etiketten .....                                   | 23        |
| Afdrukstand van etiket .....   | 23        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>3 Benodigheden, accessoires en onderdelen .....</b>    | <b>25</b> |
| Benodigheden, accessoires en onderdelen bestellen .....   | 26        |
| Bestellen .....   | 26        |
| Benodigheden en accessoires .....                         | 26        |
| Zelfreparatie-onderdelen voor de klant .....              | 27        |
| Toner cartridges vervangen .....                          | 28        |
| Inleiding .....   | 28        |
| De toner cartridges verwijderen en deze vervangen .....   | 30        |
| <b>4 Afdrukken .....</b>                                  | <b>33</b> |
| Afdruktaken (Windows) .....                               | 34        |
| Afdrukken (Windows) .....                                 | 34        |
| Handmatig dubbelzijdig afdrukken (Windows) .....          | 34        |
| Meerdere pagina's per vel afdrukken (Windows) .....       | 35        |
| De papiersoort selecteren (Windows) .....                 | 35        |
| Afdruktaken (macOS) .....                                 | 37        |
| Afdrukken (macOS) .....                                   | 37        |
| Automatisch dubbelzijdig afdrukken (macOS) .....          | 37        |
| Handmatig dubbelzijdig afdrukken (macOS) .....            | 37        |
| Meerdere pagina's per vel afdrukken (macOS) .....         | 38        |
| Papiersoort selecteren (macOS) .....                      | 38        |
| Overige afdruktaken .....                                 | 38        |
| Mobiel afdrukken .....                                    | 40        |
| Inleiding .....   | 40        |
| Wi-Fi Direct (alleen draadloze modellen) .....            | 40        |
| Wi-Fi Direct in- of uitschakelen .....                    | 41        |
| De Wi-Fi Direct-naam van de printer wijzigen .....        | 42        |
| HP ePrint via e-mail .....                                | 42        |
| HP ePrint-software .....                                  | 43        |
| AirPrint .....  | 43        |
| Android-geïntegreerd afdrukken .....                      | 45        |
| <b>5 Kopie .....</b>                                      | <b>47</b> |
| Een kopie maken .....                                     | 48        |
| Dubbelzijdig kopiëren (duplex) .....                      | 50        |
| Handmatig dubbelzijdig kopiëren .....                     | 50        |
| <b>6 Scan .....</b>                                       | <b>51</b> |
| Scannen via de HP Scan-software (Windows) .....           | 52        |
| Scannen met behulp van de HP Smart software (macOS) ..... | 53        |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>7 Fax</b> .....  | <b>55</b>     |
| Configuratie om faxen te verzenden en te ontvangen .....  | 56            |
| Voordat u begint .....  | 56            |
| Stap 1: Het type telefoonverbinding bepalen .....   | 56            |
| Stap 2: De fax instellen .....  | 57            |
| Specifieke telefoonlijn .....   | 57            |
| Gedeelde spraak- en faxlijn .....   | 58            |
| Gedeelde spraak- en faxlijn met een antwoordapparaat .....  | 59            |
| Stap 3: Faxtijd, faxdatum en faxkopregel configureren .....   | 61            |
| HP Wizard Faxinstellingen .....   | 61            |
| Bedieningspaneel van de printer .....   | 62            |
| Geïntegreerde webserver van HP (EWS) en HP Device Toolbox (Windows) .....   | 62            |
| Stap 4: Een faxtest uitvoeren .....   | 63            |
| Een fax versturen .....   | 64            |
| Faxen vanaf de flatbedscanner .....   | 64            |
| Faxen vanuit de documentinvoer (alleen modellen met documentinvoer) .....   | 65            |
| Snelkiescodes en groeps Kiescodes gebruiken .....   | 65            |
| Een fax verzenden vanuit de software .....  | 66            |
| Een fax verzenden vanuit een softwareprogramma van een andere leverancier, bijvoorbeeld<br>Microsoft Word .....                     | 66            |
| <br><b>8 De printer beheren</b> .....   | <br><b>67</b> |
| Het verbindingstype van de printer wijzigen (Windows) .....   | 68            |
| Geavanceerde configuratie met de geïntegreerde webserver van HP (EWS) en HP Device Toolbox (Windows) ...                            | 69            |
| IP-netwerkinstellingen configureren .....   | 73            |
| Inleiding .....   | 73            |
| Disclaimer voor printer delen .....   | 73            |
| Netwerkinstellingen weergeven of wijzigen .....   | 73            |
| De naam van de printer in het netwerk wijzigen .....  | 74            |
| IPv4 TCP/IP-parameters handmatig configureren via het bedieningspaneel .....  | 75            |
| Functies voor beveiliging van de printer .....  | 77            |
| Inleiding .....   | 77            |
| Het wachtwoord van het systeem toewijzen of wijzigen met de geïntegreerde webserver .....   | 77            |
| Instellingen voor energiebesparing .....  | 79            |
| Inleiding .....   | 79            |
| Afdrukken met EconoMode .....   | 79            |
| De instelling Sluimermodus/automatisch uitschakelen na inactiviteit instellen .....   | 79            |
| De vertraging voor uitschakelen na inactiviteit instellen en de printer zo configureren dat deze<br>maximaal 1 watt verbruikt ..... | 81            |
| De instelling voor uitschakelvertraging configureren .....  | 82            |
| HP Web Jetadmin .....   | 84            |

|  |           |
|--|-----------|
| De firmware bijwerken .....  | 85        |
| Methode 1: Update de firmware via het bedieningspaneel (alleen 2-regelige bedieningspanelen) ...   | 85        |
| Methode twee: De firmware bijwerken met behulp van de Firmware Update Utility .....  | 85        |
| <b>9 Problemen oplossen .....</b>  | <b>87</b> |
| Klantondersteuning .....   | 88        |
| Betekenis van lampjes op het bedieningspaneel (alleen bedieningspanelen met LED-lampjes) .....   | 89        |
| De fabrieksinstellingen herstellen .....   | 93        |
| Het bericht 'Cartridge bijna leeg' of 'Cartridge vrijwel leeg' wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer of in de EWS ..... | 95        |
| De instelling "Vrijwel leeg" wijzigen .....  | 95        |
| Bij printers met faxfunctionaliteit .....  | 97        |
| Benodigheden bestellen .....   | 97        |
| De printer pakt geen papier op of het papier wordt verkeerd ingevoerd .....  | 98        |
| Inleiding .....  | 98        |
| Het apparaat pakt geen papier op .....   | 98        |
| Het apparaat pakt meerdere vellen papier op .....  | 98        |
| Het papier in de documentinvoer loopt vast of scheef of er worden meerdere vellen tegelijk doorgevoerd .....                               | 99        |
| Papierstoringen verhelpen .....  | 100       |
| Inleiding .....  | 100       |
| Papierstoringenlocaties .....  | 100       |
| Frequente of terugkerende papierstoringen? .....   | 101       |
| Papierstoringen verhelpen in de documentinvoer (alleen fw-modellen) .....  | 104       |
| Papierstoringen in lade 1 verhelpen .....  | 107       |
| Papierstoringen in de achterklep en het fusergebied verhelpen .....  | 109       |
| Papierstoringen in de uitvoerbak oplossen .....  | 111       |
| De afdrukkwaliteit verbeteren .....  | 113       |
| Inleiding .....  | 113       |
| De printerfirmware bijwerken .....   | 114       |
| Afdrukken vanuit een ander softwareprogramma .....   | 114       |
| De papiersoort voor de afdruktaak controleren .....  | 114       |
| De instelling voor de papiersoort op de printer controleren .....  | 114       |
| De instelling voor de papiersoort controleren (Windows) .....  | 114       |
| De instelling voor de papiersoort controleren (macOS) .....  | 114       |
| Status van de tonercartridge controleren .....   | 115       |
| Een reinigingspagina afdrukken .....   | 116       |
| De printcartridge of cartridges controleren .....  | 118       |
| Papier en afdruk omgeving controleren .....  | 118       |
| Stap een: Papier gebruiken dat voldoet aan de specificaties van HP .....   | 118       |
| Stap twee: De omgeving controleren .....   | 118       |



|   |     |
|---|-----|
| Stap drie: De uitlijning van een afzonderlijke lade instellen .....                             | 119 |
| Een andere printerdriver proberen .....   | 120 |
| EconoMode-instellingen controleren .....  | 121 |
| Afdrukdichtheid aanpassen .....   | 121 |
| De printer kalibreren om de kleuren uit te lijnen .....   | 122 |
| Kleurinstellingen aanpassen (Windows) .....   | 124 |
| De afdrukkwaliteitspagina afdrukken en interpreteren .....                                      | 125 |
| Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen .....   | 127 |
| Inleiding .....   | 127 |
| Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen .....   | 127 |
| Kopieer- en scanbeeldkwaliteit verbeteren .....   | 136 |
| Inleiding .....   | 136 |
| Controleren of er geen vuil of vlekken op de glasplaat van de scanner zitten .....              | 136 |
| Lijnen of strepen voorkomen bij gebruik van de documentinvoer .....                             | 137 |
| Papierinstellingen controleren .....  | 137 |
| De instellingen voor beeldaanpassing controleren .....  | 138 |
| Optimaliseren voor tekst of afbeeldingen .....  | 140 |
| De scannerresolutie en kleurinstellingen op de computer controleren .....                       | 141 |
| Richtlijnen voor resolutie en kleur .....   | 141 |
| Kleur .....   | 142 |
| Rand-tot-rand kopiëren .....  | 142 |
| De oppakrollen van de documentinvoer en het scheidingskussen reinigen (alleen fw-modellen) ...  | 143 |
| Beeldkwaliteit fax verbeteren .....   | 145 |
| Inleiding .....   | 145 |
| Controleren of er geen vuil of vlekken op de glasplaat van de scanner zitten .....              | 145 |
| Resolutie-instellingen voor het verzenden van faxen controleren .....                           | 145 |
| De instellingen voor foutcorrectie controleren .....  | 146 |
| Instelling voor aanpassen aan paginagrootte controleren .....                                   | 146 |
| Naar een ander faxapparaat verzenden .....  | 146 |
| Faxapparaat van de afzender controleren .....   | 146 |
| Problemen met bekabelde netwerken oplossen .....  | 147 |
| Inleiding .....   | 147 |
| Slechte fysieke verbinding .....  | 147 |
| De computer maakt gebruik van een onjuist IP-adres voor deze printer .....                      | 148 |
| De computer kan niet met de printer communiceren .....  | 148 |
| De printer maakt gebruik van de verkeerde koppelings- en duplexinstellingen voor het netwerk .. | 148 |
| Nieuwe softwareprogramma's zorgen mogelijk voor compatibiliteitsproblemen .....                 | 148 |
| Uw computer of werkstation is mogelijk niet juist ingesteld .....                               | 148 |
| De printer is uitgeschakeld of andere netwerkinstellingen zijn niet juist .....                 | 149 |
| Problemen met draadloze netwerken oplossen (alleen draadloze modellen) .....                    | 150 |
| Inleiding .....   | 150 |

|  |            |
|--|------------|
| Controlelijst draadloze verbinding .....   | 150        |
| Er kan niet worden afgedrukt met de printer na het voltooiën van de draadloze configuratie .....                               | 151        |
| Er kan niet worden afgedrukt met de printer en op de computer is een firewall van derden geïnstalleerd .....                   | 151        |
| De draadloze verbinding functioneert niet meer nadat de draadloze router of de printer is verplaatst .....                     | 151        |
| Er kunnen geen computers meer worden aangesloten op de draadloze printer .....   | 152        |
| De verbinding van de draadloze printer wordt verbroken wanneer er verbinding wordt gemaakt met een virtueel privénetwerk ..... | 152        |
| Het netwerk wordt niet weergegeven in de lijst met draadloze netwerken .....   | 152        |
| Het draadloos netwerk functioneert niet .....  | 152        |
| Diagnose van draadloos netwerk uitvoeren .....   | 153        |
| Storing op een draadloos netwerk verminderen .....   | 153        |
| Faxproblemen oplossen .....  | 154        |
| Inleiding .....  | 154        |
| Controlelijst voor het oplossen van problemen met faxen .....  | 154        |
| Algemene faxproblemen oplossen .....   | 155        |
| Faxberichten worden langzaam verstuurd .....   | 155        |
| De faxkwaliteit is matig .....   | 156        |
| De fax wordt afgekapt of wordt op twee pagina's afgedrukt .....  | 156        |
| <b>Index .....</b>   | <b>159</b> |

---

# 1 Printeroverzicht

- [Waarschuwingspictogrammen](#)
- [Printeraanzichten](#)
- [Printerspecificaties](#)
- [Printerhardware en -software installeren](#)

## Voor meer informatie:


De volgende informatie is correct op het moment van uitgave. Zie [www.hp.com/support/ljM182MFP](http://www.hp.com/support/ljM182MFP) voor actuele informatie.

De uitgebreide Help van HP voor de printer omvat de volgende informatie:

- Installeren en configureren
- Leren en gebruiken
- Problemen oplossen
- Software- en firmware-updates downloaden
- Meepraten op ondersteuningsforums
- Informatie over garantie en wettelijke voorschriften zoeken

## Waarschuwpictogrammen


Definities van waarschuwpictogrammen: De volgende waarschuwpictogrammen kunnen op HP producten worden weergegeven. Wees voorzichtig indien deze van toepassing zijn.



• Let op: elektrische schok



• Let op: heet oppervlak



• Let op: lichaamsdelen verwijderd houden van bewegende onderdelen




• Let op: scherpe kant in nabijheid

# Printeraanzichten

- [Vooraanzicht van de printer](#)
- [Achteraanzicht van de printer](#)
- [Overzicht van het LED-bedieningspaneel](#)
- [2-regelig LCD-bedieningspaneel](#)


## Vooraanzicht van de printer



Tabel 1-1 Vooraanzicht van de printer

| Nummer | Omschrijving                           |
|--------|--|
| 1      | Scanner                                |
| 2      | Bedieningspaneel (verschilt per model) |
| 3      | Uitvoerbak                             |
| 4      | Uitvoerbakverlenging                   |
| 5      | Voorklep (toegang tot tonercartridges) |
| 6      | Modelnummer                            |
| 7      | Lade 1                                 |
| 8      | Aan-uitknop                            |
| 9      | Documentinvoer (alleen fw-modellen)    |


## Achteraanzicht van de printer








Tabel 1-2 Achteraanzicht van de printer

| Nummer | Omschrijving   |
|--------|--|
| 1      | Achterklep (toegang voor het verhelpen van storingen)  |
| 2      | Sticker met product- en serienummer  |
| 3      | Netsnoeraansluiting  |
| 4      | USB-interface-aansluiting  |
| 5      | Ethernet-poort   |
| 6      | Faxaansluiting voor het aansluiten van het telefoonsnoer op de printer (alleen faxmodellen)                        |
| 7      | Telefoonuitgang voor het aansluiten van een extra toestel, antwoordapparaat of ander apparaat (alleen faxmodellen) |


## Overzicht van het LED-bedieningspaneel



Tabel 1-3 Overzicht van het LED-bedieningspaneel


| Nummer | Item   | Omschrijving  |
|--------|--|---|
| 1      | LED-display van het bedieningspaneel   | Dit scherm geeft foutcodes en numerieke informatie weer voor kopieertaken.  |
| 2      | Pijl omhoog ▲  | Druk op deze knop om de waarde op het display te verhogen.  |
| 3      | Pijl omlaag ▼  | Druk op deze knop om de waarde op het display te verlagen.  |
| 4      | Knop Kopiëren in kleur starten / Hervatten  | Druk op deze knop om een kopieertaak in kleur te starten.   |
| 5      | Knop Start kopiëren, mono                   | Druk op deze knop om een mono-kopieertaak te starten.   |
| 6      | Knop Kopieerinstellingen                    | Gebruik deze knop om door de opties voor het aantal exemplaren, lichter/donkerder en vergroten/verkleinen te bladeren. De standaardoptie is het aantal kopieën.   |
| 7      | Knop Annuleren                              | Druk op deze knop als u de volgende handelingen wilt uitvoeren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een afdruktaak annuleren wanneer de printer afdrukt.</li> <li>• De huidige kopieerinstellingen herstellen naar de standaardwaarden, wanneer de printer niet actief is.</li> <li>• De modus Standaardinstellingen voor kopiëren sluiten zonder de waarde op te slaan, wanneer de printer zich in de modus Standaardinstellingen voor kopiëren bevindt.</li> </ul> |
| 8      | Lampje Attentie                             | Het waarschuwingslampje knippert als de printer aandacht van de gebruiker vereist, bijvoorbeeld wanneer het papier opraaft of een tonercartridge moet worden vervangen. Als het lampje brandt zonder te knipperen, is er een fout opgetreden in de printer.   |

**Tabel 1-3** Overzicht van het LED-bedieningspaneel (vervolg)



| Nummer | Item   | Omschrijving   |
|--------|--|--|
| 9      | Klaar-lampje  | Het Klaar-lampje brandt zonder te knipperen als de printer gereed is om af te drukken. Het lampje knippert wanneer de printer afdrukgegevens ontvangt of wanneer een afdruktaak wordt geannuleerd. |
| 10     | Benodigheden-lampjes   | Een benodigheden-lampje knippert als er een fout optreedt en brandt zonder te knipperen wanneer het onderdeel vrijwel leeg is en vervangen moet worden.  |













## 2-regelig LCD-bedieningspaneel




Tabel 1-4 2-regelig LCD-bedieningspaneel

| Nummer | Item   | Omschrijving   |
|--------|--|--|
| 1      | 2-regelig bedieningspaneeldisplay  | Dit scherm geeft menu's en printerinformatie weer.   |
| 2      | Knop Pijl naar links ◀   | Druk op deze knop om door de menu's te bladeren of om een waarde op het display te verlagen.   |
| 3      | Knop OK  | Gebruik de knop OK voor de volgende handelingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• De menu's van het bedieningspaneel openen.</li> <li>• Een op het display van het bedieningspaneel weergegeven submenu openen.</li> <li>• Een menu-item selecteren.</li> <li>• Bepaalde fouten wissen.</li> <li>• Een afdruktaak starten als er een prompt op het bedieningspaneel staat (bijvoorbeeld als het bericht <b>Druk op [OK] om door te gaan</b> wordt weergegeven op het display van het bedieningspaneel).</li> </ul> |
| 4      | Knop Pijl naar rechts ▶  | Druk op deze knop om door de menu's te bladeren of om een waarde op het display te verhogen.   |
| 5      | Knop Annuleren ✕   | Gebruik deze knop om een afdruktaak te annuleren of om de bedieningspaneelmenu's te sluiten.   |
| 6      | Knop Start kopiëren, mono<br>               | Gebruik deze knop om een mono-kopieertaak te starten.  |
| 7      | Knop Kopiëren in kleur starten / Hervatten  | Gebruik deze knop om een kopieertaak in kleur te starten.  |

**Tabel 1-4 2-regelig LCD-bedieningspaneel (vervolg)**

| Nummer | Item   | Omschrijving  |
|--------|--|---|
| 8      | Knop Aantal exemplaren                              | Gebruik deze knop om het aantal exemplaren voor een taak in te stellen.   |
| 9      | Knop Lichter/donkerder                              | Gebruik deze knop om de donkerte voor de huidige kopieertaak aan te passen.   |
| 10     | Knop Menu Kopiëren                                  | Gebruik deze knop om het menu Kopiëren te openen.   |
| 11     | Alfanumeriek toetsenblok   | Gebruik het toetsenblok om faxnummers in te voeren.   |
| 12     | Knop Faxnummer opnieuw kiezen  (alleen faxmodellen) | Gebruik deze knop om het nummer dat voor de vorige faxtaak is gebruikt, opnieuw te kiezen.  |
| 13     | Knop Faxen starten  (alleen faxmodellen)            | Gebruik deze knop om een faxtaak te starten.  |
| 14     | Instellingenknop                                    | Gebruik deze knop om het menu Instellingen te openen.   |
| 15     | Knop Draadloos                                      | Gebruik deze knop om het menu Draadloos te openen.  |
| 16     | Knop Pijl terug                                     | Druk op deze knop voor de volgende handelingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• De menu's van het bedieningspaneel verlaten.</li> <li>• Terugkeren naar een vorig menu in een lijst met submenu's.</li> <li>• Terugkeren naar een vorig menu-item in een lijst met submenu's (zonder wijzigingen in het menu-item op te slaan).</li> </ul> |
| 17     | Klaar-lampje                                      | Het Klaar-lampje brandt zonder te knipperen als de printer gereed is om af te drukken. Het lampje knippert wanneer de printer afdrukgegevens ontvangt of wanneer een afdruktaak wordt geannuleerd.  |
| 18     | Lampje Attentie                                   | Het waarschuwingslampje knippert als de printer aandacht van de gebruiker vereist, bijvoorbeeld wanneer het papier opraakt of een tonercartridge moet worden vervangen. Als het lampje brandt zonder te knipperen, is er een fout opgetreden in de printer.   |

# Printerspecificaties

 **BELANGRIJK:** De volgende specificaties zijn correct op het moment van uitgave maar zijn onderhevig aan wijzigingen. Zie [www.hp.com/support/ljM182MFP](http://www.hp.com/support/ljM182MFP) voor actuele informatie.

- [Technische specificaties](#)
- [Ondersteunde besturingssystemen](#)
- [Mobiele afdrukoplossingen](#)
- [Printerafmetingen](#)
- [Stroomverbruik, stroomvoorzieningsspecificaties en geluidsuitstoot](#)
- [Bereik voor de werkomgeving](#)

## Technische specificaties

Zie [www.hp.com/support/ljM182MFP](http://www.hp.com/support/ljM182MFP) voor actuele informatie.

## Ondersteunde besturingssystemen

De volgende informatie geldt voor de printerspecifieke Windows PCL 6- en HP-printerdrivers voor macOS en het software-installatieprogramma.

**Windows:** Het HP software-installatieprogramma installeert de driver HP PCL.6 versie 3, HP PCL 6 versie 3 of HP PCL-6 versie 4, afhankelijk van het Windows-besturingssysteem, evenals optionele software bij gebruik van het software-installatieprogramma. Download de driver HP PCL.6 versie 3, HP PCL 6 versie 3 of HP PCL-6 versie 4 van de ondersteuningswebsite voor deze printer: [www.hp.com/support/ljM182MFP](http://www.hp.com/support/ljM182MFP).

**macOS:** Mac-computers worden door deze printer ondersteund. Download HP Smart vanaf [123.hp.com](http://123.hp.com) of vanaf de printerondersteuningspagina en gebruik HP Smart vervolgens om de HP-printerdriver te installeren. HP Smart is niet inbegrepen in het HP software-installatieprogramma.

1. Ga naar [123.hp.com](http://123.hp.com).
2. Volg de stappen voor het downloaden van de printersoftware.

**Linux:** Ga voor informatie en printerdrivers voor Linux naar [www.hp.com/go/linuxprinting](http://www.hp.com/go/linuxprinting).

**UNIX:** Ga voor informatie over en printerdrivers voor UNIX® naar [www.hp.com/go/unixmodelscripts](http://www.hp.com/go/unixmodelscripts).

**Tabel 1-5** Ondersteunde besturingssystemen en printerdrivers

| Besturingssysteem        | De printerdriver is geïnstalleerd (via de software op internet)   | Opmerkingen   |
|--------------------------|---|---|
| Windows® XP SP3, 32-bits | De printerspecifieke printerdriver HP PCL.6 voor dit besturingssysteem wordt geïnstalleerd als onderdeel van de software-installatie. | Sinds april 2009 biedt Microsoft geen ondersteuning meer voor Windows XP. HP zal zijn best blijven doen om ondersteuning te bieden voor het niet langer verkrijgbare Windows XP. Sommige functies van de printerdriver worden niet ondersteund. |

**Tabel 1-5 Ondersteunde besturingssystemen en printerdrivers (vervolg)**

| Besturingssysteem                     | De printerdriver is geïnstalleerd (via de software op internet)   | Opmerkingen   |
|---------------------------------------|---|---|
| Windows Vista®, 32-bits               | De printerspecifieke printerdriver HP PCL.6 voor dit besturingssysteem wordt geïnstalleerd als onderdeel van de software-installatie.   | Sinds april 2012 biedt Microsoft geen ondersteuning meer voor Windows Vista. HP zal zijn best blijven doen om ondersteuning te bieden voor het niet langer verkrijgbare Windows Vista. Sommige functies van de printerdriver worden niet ondersteund.                                 |
| Windows 7, 32-bits en 64-bits         | De printerspecifieke printerdriver HP PCL 6 voor dit besturingssysteem wordt geïnstalleerd als onderdeel van de software-installatie.   |   |
| Windows 8, 32-bits en 64-bits         | De printerspecifieke printerdriver HP PCL 6 voor dit besturingssysteem wordt geïnstalleerd als onderdeel van de software-installatie.   | Ondersteuning voor Windows 8 RT wordt geboden via de Microsoft IN OS Versie 4, 32-bits driver.  |
| Windows 8.1, 32-bits en 64-bits       | De printerspecifieke printerdriver HP PCL-6 V4 voor dit besturingssysteem wordt geïnstalleerd als onderdeel van de software-installatie.  | Ondersteuning voor Windows 8.1 RT wordt geboden via de Microsoft IN OS Versie 4, 32-bits driver.  |
| Windows 10, 32-bits en 64-bits        | De printerspecifieke printerdriver HP PCL-6 V4 voor dit besturingssysteem wordt geïnstalleerd als onderdeel van de software-installatie.  |   |
| Windows Server 2008 SP2, 32-bits      | De printerspecifieke printerdriver HP PCL.6 kan worden gedownload vanaf de website voor printerondersteuning. Download de driver en installeer deze vervolgens via het Microsoft-hulpprogramma Printer toevoegen. | Sinds januari 2015 biedt Microsoft geen ondersteuning meer voor Windows Server 2008. HP zal zijn best blijven doen om ondersteuning te bieden voor het niet langer verkrijgbare besturingssysteem Windows Server 2008. Sommige functies van de printerdriver worden niet ondersteund. |
| Windows Server 2008 SP2, 64-bits      | De printerspecifieke printerdriver HP PCL 6 kan worden gedownload vanaf de website voor printerondersteuning. Download de driver en installeer deze vervolgens via het Microsoft-hulpprogramma Printer toevoegen. | Sinds januari 2015 biedt Microsoft geen ondersteuning meer voor Windows Server 2008. HP zal zijn best blijven doen om ondersteuning te bieden voor het niet langer verkrijgbare besturingssysteem Windows Server 2008.  |
| Windows Server 2008 R2, SP 1, 64-bits | De printerspecifieke printerdriver HP PCL 6 voor dit besturingssysteem wordt geïnstalleerd als onderdeel van de software-installatie.   |   |
| Windows Server 2012, 64-bits          | De printerspecifieke printerdriver HP PCL 6 voor dit besturingssysteem wordt geïnstalleerd als onderdeel van de software-installatie.   |   |
| Windows Server 2012 R2, 64-bits       | De printerspecifieke printerdriver HP PCL-6 voor dit besturingssysteem wordt geïnstalleerd als onderdeel van de software-installatie.   |   |

**Tabel 1-5** Ondersteunde besturingssystemen en printerdrivers (vervolg)

| Besturingssysteem   | De printerdriver is geïnstalleerd (via de software op internet)  | Opmerkingen |
|---|--|-------------|
| Windows Server 10 (Server 2016), 32-bits en 64-bits                                       | De printerspecifieke printerdriver HP PCL-6 voor dit besturingssysteem wordt geïnstalleerd als onderdeel van de software-installatie.  |             |
| macOS v10.15 Catalina, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra | Download HP Smart van <a href="https://www.hp.com">123.hp.com</a> voor het installeren van de printerdriver. Volg de stappen voor het installeren van de printersoftware en printerdriver. |             |

 **OPMERKING:** Voor een actueel overzicht van ondersteunde besturingssystemen en voor uitgebreide Help van HP voor de printer, gaat u naar [www.hp.com/support/ljM182MFP](https://www.hp.com/support/ljM182MFP).


 **OPMERKING:** Ga voor driverondersteuning voor HP UPD voor deze printer naar [www.hp.com/go/upd](https://www.hp.com/go/upd). Klik op de koppelingen onder **Meer informatie**.

**Tabel 1-6** Minimale systeemvereisten

| Windows   | macOS   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Internetverbinding</li><li>• USB 1.1 of 2.0-verbinding of een netwerkverbinding</li><li>• 400 MB vrije ruimte op de harde schijf</li><li>• 1 GB RAM (32-bits) of 2 GB RAM (64-bits)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Internetverbinding</li><li>• 1 GB vrije ruimte op de harde schijf</li></ul> |

## Mobiele afdrুকoplossingen

HP biedt diverse mobiele en ePrint-oplossingen voor gemakkelijk afdrucken naar een HP-printer vanaf een laptop, tablet, smartphone of ander mobiel apparaat. Ga naar [www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting](https://www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting) om de volledige lijst te zien en te bepalen wat de beste keuze is.


 **OPMERKING:** Werk de printerfirmware bij om te zorgen dat alle mobiele afdruk- en ePrint-functies worden ondersteund.

- Wi-Fi Direct (alleen draadloze modellen)
- HP ePrint via e-mail (HP Webservices moet zijn ingeschakeld en de printer moet zijn geregistreerd bij HP Connected)
- HP ePrint app (beschikbaar voor Android, iOS en Blackberry)
- HP Smart-app voor iOS- en Android-apparaten
- HP ePrint software
- Google Cloudprinter

- AirPrint
- Afdrukken met Android

## Printerafmetingen


Afbeelding 1-1 Afmetingen van de n- en nw-modellen



Tabel 1-7 Afmetingen van de n- en nw-modellen

| Afmeting                 | Printer geheel gesloten | Printer volledig geopend |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. Hoogte                | 292,6 mm                | 545 mm                   |
| 2. Diepte                | 380 mm                  | 855 mm                   |
| 3. Breedte               | 420 mm                  | 420 mm                   |
| Gewicht (met cartridges) | 15,7 kg                 | 15,7 kg                  |

Afbeelding 1-2 Afmetingen van de fw-modellen



Tabel 1-8 Afmetingen van de fw-modellen

| Afmeting                 | Printer geheel gesloten | Printer geheel geopend |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. Hoogte                | 341,2 mm                | 540 mm                 |
| 2. Diepte                | 380 mm                  | 855 mm                 |
| 3. Breedte               | 420 mm                  | 457 mm                 |
| Gewicht (met cartridges) | 16,3 kg                 | 16,3 kg                |

## Stroomverbruik, stroomvoorzieningspecificaties en geluidsuitstoot

Raadpleeg [www.hp.com/support/ljM182MFP](http://www.hp.com/support/ljM182MFP) voor recente informatie.

**⚠ VOORZICHTIG:** De stroomvereisten zijn gebaseerd op het land/de regio waar de printer wordt verkocht. Verander niets aan de ingestelde spanning. Hierdoor raakt de printer beschadigd en komt de garantie van de printer te vervallen.

## Bereik voor de werkomgeving

Tabel 1-9 Bereik voor de werkomgeving

| Omgeving                   | Aanbevolen                                     | Toegestaan                                 |
|----------------------------|--|--|
| Temperatuur                | 15 tot 27 °C                                   | 10 tot 32,5 °C                             |
| Relatieve luchtvochtigheid | Relatieve luchtvochtigheid (RH) van 30 tot 70% | Relatieve luchtvochtigheid van 10% tot 80% |

## Printerhardware en -software installeren

Raadpleeg de installatieposter en snelstartgids die bij de printer zijn geleverd voor algemene installatie-instructies. Ga naar de HP-ondersteuningspagina voor aanvullende instructies.

Ga naar [www.hp.com/support/ljM182MFP](http://www.hp.com/support/ljM182MFP) voor de uitgebreide Help van HP voor de printer. Zoek de volgende ondersteuning:

- Installeren en configureren
- Leren en gebruiken
- Problemen oplossen
- Software- en firmware-updates downloaden
- Meepraten op ondersteuningsforums
- Informatie over garantie en wettelijke voorschriften zoeken



---

## 2 Papierladen

- [Inleiding](#)
- [Lade 1 vullen](#)
- [Enveloppen afdrukken en laden](#)
- [Etiketten afdrukken en plaatsen](#)

### Voor meer informatie:

De volgende informatie is correct op het moment van uitgave. Zie [www.hp.com/support/ljM182MFP](http://www.hp.com/support/ljM182MFP) voor actuele informatie.

De uitgebreide Help van HP voor de printer omvat de volgende informatie:

- Installeren en configureren
- Leren en gebruiken
- Problemen oplossen
- Software- en firmware-updates downloaden
- Meepraten op ondersteuningsforums
- Informatie over garantie en wettelijke voorschriften zoeken

## Inleiding

**⚠ VOORZICHTIG:** Breid niet meer dan één papierlade tegelijk uit.

Gebruik een papierlade niet als een opstapje.

Houd uw handen uit de papierlades wanneer deze worden gesloten.

Alle laden moeten zijn gesloten als u de printer verplaatst.

## Lade 1 vullen

### Inleiding


De volgende informatie beschrijft hoe u papier moet plaatsen in lade 1. Deze lade kan maximaal 150 vel papier met een gewicht van 75 g/m<sup>2</sup> bevatten.

**📝 OPMERKING:** Papierstoringen voorkomen:

- Voeg nooit papier toe aan of verwijder papier uit de lade tijdens het afdrukken.
- Haal voordat u de lade bijvult al het papier uit de invoerlade en leg de stapel recht.
- Waaier het papier niet uit wanneer u de lade vult.
- Gebruik geen papier dat is gekreukeld, gevouwen of beschadigd.


1. Open de lade.

**OPMERKING:** Open de lade niet als deze in gebruik is.




2. Stel de papiergeleiders in door de afstelvergrendelingen in te drukken en de geleiders op te schuiven tot het formaat van het papier dat u gebruikt.

**OPMERKING:** Als u papier van Legal-formaat wilt plaatsen, dient u de voorzijde van de lade te verlengen door de blauwe vergrendeling ingedrukt te houden terwijl u de voorzijde van de lade naar voren trekt. Als lade 1 is gevuld met papier van Legal-formaat, steekt deze ongeveer 57,5 mm uit vanaf de voorzijde van de printer.




3. Plaats het papier in de lade. Raadpleeg [Afdrukstand van het papier in lade 1 op pagina 19](#) voor informatie over de afdrukstand van het papier.



4. Stel de geleiders zo in dat deze de papierstapel net aanraken, maar het papier niet buigen.

**OPMERKING:** Verplaatst de papiergeleiders niet te strak tegen de papierstapel.

**OPMERKING:** Schuif de papiergeleiders naar het juiste formaat en plaats niet te veel papier in de lade om storingen te voorkomen.



5. Sluit de lade.




## Afdrukstand van het papier in lade 1

Als u papier gebruikt die een bepaalde afdrukstand vereist, plaatst u dit aan de hand van de informatie in de volgende tabellen.



**Tabel 2-1** Briefhoofdpapier of voorbedrukt

| Stand afbeelding | Uitvoer                | Papierformaat  | Papier plaatsen  |
|------------------|------------------------|--|--|
| Staand           | Enkelzijdig afdrukken  | Letter, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), A4, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Postcard #10, Japanese Postcard (Postcard (JIS)), Double Japan Postcard Rotated (Double Postcard (JIS)) | Afdrukzijde boven<br>Bovenrand aan de achterkant van de lade   |
| Staand           | Dubbelzijdig afdrukken | Letter, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), A4, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Postcard #10, Japanese Postcard (Postcard (JIS)), Double Japan Postcard Rotated (Double Postcard (JIS)) | Afdrukzijde beneden<br>Bovenrand aan de achterkant van de lade |
| Liggend          | Enkelzijdig afdrukken  | A5   | Afdrukzijde boven<br>Bovenrand aan de achterkant van de lade   |





**Tabel 2-1** Briefhoofdpapier of voorbedrukt (vervolg)

| Stand afbeelding | Uitvoer   | Papierformaat  | Papier plaatsen   |
|------------------|---|--|---|
| Liggend          | Dubbelzijdig afdrukken                          | A5   | Afdrukszijde beneden<br>Bovenrand aan de achterkant van de lade |
| Staan            | Enkelzijdig afdrukken of dubbelzijdig afdrukken | Letter, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), A4, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Postcard #10, Japanese Postcard (Postcard (JIS)), Double Japan Postcard Rotated (Double Postcard (JIS)) | Afdrukszijde boven<br>Gaatjes aan de linkerkant van de lade     |
| Liggend          | Enkelzijdig afdrukken of dubbelzijdig afdrukken | A5   | Afdrukszijde boven<br>Gaatjes aan de voorzijde van de lade      |



**Tabel 2-2 Geperforeerd**

| Stand afbeelding | Uitvoer   | Papierformaat  | Papier plaatsen  |
|------------------|---|--|--|
| Staand           | Enkelzijdig afdrukken of dubbelzijdig afdrukken | Letter, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), A4, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Postcard #10, Japanese Postcard (Postcard (JIS)), Double Japan Postcard Rotated (Double Postcard (JIS)) | Afdrukzijde boven<br>Gaatjes aan de linkerkant van de lade |
| Liggend          | Enkelzijdig afdrukken of dubbelzijdig afdrukken | A5   | Afdrukzijde boven<br>Gaatjes aan de voorzijde van de lade  |



# Enveloppen afdrukken en laden

## Inleiding

De volgende informatie beschrijft hoe u enveloppen moet afdrukken en plaatsen. In lade 1 passen 5 enveloppen.

Volg deze stappen om de juiste instellingen te selecteren in de printerdriver voor het afdrukken van enveloppen met de optie handmatige invoer. Stuur daarna de afdruktaak naar de printer en plaats de enveloppen in de lade.

## Enveloppen afdrukken

1. Selecteer de **afdrukoptie** vanuit het programma.
2. Selecteer de printer in de lijst met printers en klik of tik vervolgens op de knop **Eigenschappen** of **Voorkeuren** om de printerdriver te openen.

 **OPMERKING:** De naam van de knop verschilt per softwareprogramma.


 **OPMERKING:** Als u deze functies wilt openen vanaf een Startscherm in Windows 8 of 8.1, selecteert u **Apparaten, Afdrukken** en vervolgens de printer.

3. Klik of tik op het tabblad **Papier/Kwaliteit**.
4. Selecteer het juiste formaat voor de enveloppen in de vervolgkeuzelijst **Papierformaat**.
5. Selecteer **Envelop** in de vervolgkeuzelijst **Papiersoort**.
6. Selecteer **Handmatige invoer** in de vervolgkeuzelijst **Papierbron**.
7. Klik op de knop **OK** om het dialoogvenster **Documenteigenschappen** te sluiten.
8. Klik in het dialoogvenster **Afdrukken** op de knop **OK** om de taak af te drukken.

## Afdrukstand envelop

Tabel 2-3 Afdrukstand envelop

| Lade   | Envelopformaat   | Enveloppen plaatsen   |
|--------|--|---|
| Lade 1 | Envelop #10, Envelop Monarch, Envelop B5, Envelop C5, Envelop DL | Afdrukszijde omhoog<br><br>Korte frankeerszijde aan de achterkant van de lade |





# Etiketten afdrukken en plaatsen

## Inleiding

De volgende informatie beschrijft hoe u etiketten moet afdrukken en plaatsen. In lade 1 passen 50 etiketvellen.


Volg deze stappen om de juiste instellingen te selecteren in de printerdriver voor het printen van etiketten met de optie handmatige invoer. Stuur daarna de afdruktaak naar de printer en plaats de etiketten in de lade. Als u de handmatige invoer gebruikt, drukt de printer de taak niet af totdat de lade is geopend.

## Handmatige invoer voor etiketten

1. Selecteer de **afdrukoptie** vanuit het programma.
2. Selecteer de printer in de lijst met printers en klik of tik vervolgens op de knop **Eigenschappen** of **Voorkeuren** om de printerdriver te openen.

---

 **OPMERKING:** De naam van de knop verschilt per softwareprogramma.

 **OPMERKING:** Als u deze functies wilt openen vanaf een Startscherm in Windows 8 of 8.1, selecteert u **Apparaten, Afdrukken** en vervolgens de printer.

---

3. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit**.
4. Selecteer het juiste formaat voor de etiketten in de vervolgkeuzelijst **Papierformaat**.
5. Selecteer **Etiketten** in de vervolgkeuzelijst **Papiersoort**.
6. Selecteer **Handmatige invoer** in de vervolgkeuzelijst **Papierbron**.
7. Klik op de knop **OK** om het dialoogvenster **Documenteigenschappen** te sluiten.
8. Klik in het dialoogvenster **Afdrukken** op de knop **OK** om de taak af te drukken.

## Afdrukstand van etiket

Tabel 2-4 Afdrukstand van etiket

| Lade   | Etiketten plaatsen  |
|--------|---|
| Lade 1 | Afdrukszijde boven<br>Bovenrand aan de achterkant van de lade |





---

## 3 Benodigdheden, accessoires en onderdelen

- [Benodigdheden, accessoires en onderdelen bestellen](#)
- [Tonercartridges vervangen](#)

### Voor meer informatie:

De volgende informatie is correct op het moment van uitgave. Zie [www.hp.com/support/ljM182MFP](http://www.hp.com/support/ljM182MFP) voor actuele informatie.

De uitgebreide Help van HP voor de printer omvat de volgende informatie:

- Installeren en configureren
- Leren en gebruiken
- Problemen oplossen
- Software- en firmware-updates downloaden
- Meepraten op ondersteuningsforums
- Informatie over garantie en wettelijke voorschriften zoeken

# Benodigdheden, accessoires en onderdelen bestellen

## Bestellen

Tabel 3-1 Bestellen

| Besteloptie   | Bestelinformatie   |
|---|--|
| Benodigdheden en papier bestellen                     | <a href="http://www.hp.com/go/suresupply">www.hp.com/go/suresupply</a>   |
| Originele onderdelen of accessoires van HP bestellen  | <a href="http://www.hp.com/buy/parts">www.hp.com/buy/parts</a>   |
| Bestellen via service- of ondersteuningsproviders     | Neem contact op met een erkend service- of ondersteuningspunt van HP.  |
| Bestellen via de geïntegreerde webserver van HP (EWS) | Typ het IP-adres of de hostnaam van de printer in het adres- of URL-veld van een ondersteunde webbrower op de computer om toegang te krijgen tot de webserver. De geïntegreerde webserver bevat een koppeling naar de SureSupply-website van HP. Hier vindt u mogelijkheden voor het aanschaffen van originele benodigdheden van HP. |

## Benodigdheden en accessoires

Tabel 3-2 Noord-Amerika, Latijns-Amerika, landen/regio's binnen Azië Pacific en Japan

| Item  | Omschrijving                                   | Cartridgenummer | Artikelnummer |
|---|--|-----------------|---------------|
| Originele HP 215A zwarte LaserJet-tonercartridge  | Zwarte tonercartridge met standaardcapaciteit  | 215A            | W2310A        |
| Originele HP 215A cyaan LaserJet-tonercartridge   | Cyaan tonercartridge met standaardcapaciteit   | 215A            | W2311A        |
| Originele HP 215A gele LaserJet-tonercartridge    | Gele tonercartridge met standaardcapaciteit    | 215A            | W2312A        |
| Originele HP 215A magenta LaserJet-tonercartridge | Magenta tonercartridge met standaardcapaciteit | 215A            | W2313A        |

Tabel 3-3 Europa, Rusland, CIS, Midden-Oosten en Afrika

| Item  | Omschrijving                                   | Cartridgenummer | Artikelnummer |
|---|--|-----------------|---------------|
| HP 216A zwarte originele LaserJet tonercartridge  | Zwarte tonercartridge met standaardcapaciteit  | 216A            | W2410A        |
| Originele HP 216A cyaan LaserJet-tonercartridge   | Cyaan tonercartridge met standaardcapaciteit   | 216A            | W2411A        |
| Originele HP 216A gele LaserJet-tonercartridge    | Gele tonercartridge met standaardcapaciteit    | 216A            | W2412A        |
| Originele HP 216A magenta LaserJet-tonercartridge | Magenta tonercartridge met standaardcapaciteit | 216A            | W2413A        |

## Zelfreparatie-onderdelen voor de klant

Zelfreparatie-onderdelen voor de klant (CSR, Customer Self-Repair) zijn voor veel HP LaserJet printers beschikbaar om de reparatietijd te verminderen. Ga voor meer informatie over het CSR-programma en de voordelen naar [www.hp.com/go/csr-support](http://www.hp.com/go/csr-support) en [www.hp.com/go/csr-faq](http://www.hp.com/go/csr-faq).

Echte HP vervangingsonderdelen kunt u bestellen op [www.hp.com/buy/parts](http://www.hp.com/buy/parts) of door contact op te nemen met een bevoegde service- of ondersteuningsprovider van HP. Om een onderdeel te bestellen, hebt u een van de volgende gegevens nodig: onderdeelnummer, serienummer (op de achterkant van de printer), productnummer of printernaam.

- Onderdelen die zijn gemarkeerd met **Verplicht** kunnen door de klant zelf worden geïnstalleerd. U kunt de reparatie ook laten uitvoeren door servicemedewerkers van HP maar dan worden kosten in rekening gebracht. Voor deze onderdelen wordt onder uw HP-printergarantie geen ondersteuning ter plekke of reparatie in de werkplaats aangeboden.
- Onderdelen die zijn gemarkeerd met **Optioneel**, kunnen tijdens de garantieperiode van de printer op uw verzoek zonder bijkomende kosten worden geïnstalleerd door servicemedewerkers van HP.

**Tabel 3-4** Door de klant te vervangen onderdelen

| Artikel                       | Omschrijving                     | Instructies voor zelf vervangen | Nummer       |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Papierinvoerlade voor 150 vel | Vervangende cassette voor lade 1 | Verplicht                       | RM2-1688-000 |

# Toner cartridges vervangen

## Inleiding

Deze printer geeft aan wanneer het niveau van de tonercartridge laag is. De echte resterende levensduur van de tonercartridge kan variëren. Zorg dat u een vervangende tonercartridge hebt die u kunt plaatsen wanneer de afdrukkwaliteit niet meer voldoet.

Ga naar HP SureSupply op [www.hp.com/go/suresupply](http://www.hp.com/go/suresupply) om cartridges aan te schaffen of de cartridgecompatibiliteit van de printer te controleren. Blader naar de onderkant van de pagina en controleer of land/regio juist is ingesteld.

De printer gebruikt vier kleuren en heeft voor elke kleur een afzonderlijke tonercartridge: geel (Y), magenta (M), cyaan (C) en zwart (K). De tonercartridges bevinden zich aan de binnenzijde van de voorklep.

**Tabel 3-5 Noord-Amerika, Latijns-Amerika, landen/regio's binnen Azië Pacific en Japan**

| Item  | Omschrijving                                   | Cartridgenummer | Artikelnummer |
|---|--|-----------------|---------------|
| Originele HP 215A zwarte LaserJet-tonercartridge  | Zwarte tonercartridge met standaardcapaciteit  | 215A            | W2310A        |
| Originele HP 215A cyaan LaserJet-tonercartridge   | Cyaan tonercartridge met standaardcapaciteit   | 215A            | W2311A        |
| Originele HP 215A gele LaserJet-tonercartridge    | Gele tonercartridge met standaardcapaciteit    | 215A            | W2312A        |
| Originele HP 215A magenta LaserJet-tonercartridge | Magenta tonercartridge met standaardcapaciteit | 215A            | W2313A        |


**Tabel 3-6 Europa, Rusland, CIS, Midden-Oosten en Afrika**

| Item  | Omschrijving                                   | Cartridgenummer | Artikelnummer |
|---|--|-----------------|---------------|
| HP 216A zwarte originele LaserJet tonercartridge  | Zwarte tonercartridge met standaardcapaciteit  | 216A            | W2410A        |
| Originele HP 216A cyaan LaserJet-tonercartridge   | Cyaan tonercartridge met standaardcapaciteit   | 216A            | W2411A        |
| Originele HP 216A gele LaserJet-tonercartridge    | Gele tonercartridge met standaardcapaciteit    | 216A            | W2412A        |
| Originele HP 216A magenta LaserJet-tonercartridge | Magenta tonercartridge met standaardcapaciteit | 216A            | W2413A        |

Verwijder de tonercartridge pas uit de verpakking wanneer u deze plaatst.

**⚠ VOORZICHTIG:** stel de tonercartridge niet langer dan enkele minuten bloot aan licht. Zo voorkomt u beschadiging van de cartridge. Dek de groene afbeeldingsdrum af als de tonercartridge voor langere tijd uit de printer wordt verwijderd.

De volgende afbeelding geeft de onderdelen van de tonercartridge weer.



Tabel 3-7 Onderdelen van tonercartridge

| Nummer | Omschrijving    |
|--------|-----------------|
| 1      | Hendel          |
| 2      | Afbeeldingsdrum |
| 3      | Geheugenchip    |

**⚠ VOORZICHTIG:** Als er toner op uw kleding komt, veegt u dit af met een droge doek en wast u de kleding in koud water. Met warm water wordt de toner in de stof opgenomen.

**📄 OPMERKING:** In de verpakking van de tonercartridge vindt u informatie over hergebruik van gebruikte cartridges.

## De tonercartridges verwijderen en deze vervangen

1. Open de voorklep.



2. Pak de blauwe hendel van de tonercartridgelade en trek de lade naar buiten.




3. Pak de hendel van de tonercartridge en trek de cartridge vervolgens recht naar boven om deze te verwijderen.






4. Haal de nieuwe tonercartridge uit de doos en trek aan het lipje op de verpakking.




5. Haal de tonercartridge uit de geopende verpakking. Bewaar alle verpakking om de tonercartridge mee te recyclen.

**OPMERKING:** Raak de groene afbeeldingsdrum niet aan. Vingerafdrukken op de drum kunnen defecten in het afdrukken veroorzaken.



6. Terwijl u de tonercartridge aan beide uiteinden vasthoudt, schudt u de tonercartridge zachtjes heen en weer om de toner gelijkmatig in de cartridge te verdelen.



7. Plaats de nieuwe tonercartridge. Zorg ervoor dat de kleur op de cartridge overeenkomt met kleur op de lade.

**OPMERKING:** Raak de groene afbeeldingsdrum niet aan. Vingerafdrukken op de drum kunnen defecten in het afdrucken veroorzaken.



8. Sluit de lade met de tonercartridges.



9. Sluit de voorklep.



---

## 4 Afdrukken

- [Afdruktaken \(Windows\)](#)
- [Afdruktaken \(macOS\)](#)
- [Mobiel afdrukken](#)

### Voor meer informatie:

De volgende informatie is correct op het moment van uitgave. Zie [www.hp.com/support/ljM182MFP](http://www.hp.com/support/ljM182MFP) voor actuele informatie.

De uitgebreide Help van HP voor de printer omvat de volgende informatie:

- Installeren en configureren
- Leren en gebruiken
- Problemen oplossen
- Software- en firmware-updates downloaden
- Meepraten op ondersteuningsforums
- Informatie over garantie en wettelijke voorschriften zoeken

# Afdruktaken (Windows)


## Afdrukken (Windows)

De volgende procedure beschrijft het standaardafdrukproces voor Windows.

1. Selecteer de **afdrukoptie** vanuit het programma.
2. Selecteer de printer in de lijst met printers. Als u instellingen wilt wijzigen, klikt u op de knop **Eigenschappen** of **Voorkeuren** om de printerdriver te openen.

---


 **OPMERKING:** De naam van de knop verschilt per softwareprogramma.

 **OPMERKING:** In Windows-10, 8.1 en 8 hebben deze toepassingen een andere indeling met andere functies ten opzichte van wat hieronder wordt beschreven voor desktoptoepassingen. Voer de volgende stappen uit om de functie voor afdrukken vanaf een app in het Start-scherm te openen:

- **Windows 10:** Selecteer **Afdrukken** en selecteer vervolgens de printer.
- **Windows 8.1 of 8:** Selecteer **Apparaten**, selecteer **Afdrukken** en selecteer de printer.

Als **Meer instellingen** is geselecteerd, zal de toepassing HP Smart aanvullende driverfuncties voor de driver HP PCL-6 V4 downloaden.

---

 **OPMERKING:** Klik op de knop Help (?) in de printerdriver voor meer informatie.

3. Klik op de tabbladen in de printerdriver om de beschikbare opties te configureren. Stel bijvoorbeeld de papierrichting in op het tabblad **Afwerking** en stel papierbron, papiersoort, papierformaat en kwaliteitsinstellingen in op het tabblad **Papier/Kwaliteit**.
4. Klik op de knop **OK** om terug te gaan naar het dialoogvenster **Afdrukken**. Geef op dit scherm het aantal af te drukken exemplaren op.
5. Klik op de knop **Afdrukken** om de taak af te drukken.


## Handmatig dubbelzijdig afdrukken (Windows)

Gebruik deze procedure voor printers waarop geen automatische eenheid voor dubbelzijdig afdrukken is geïnstalleerd, of om af te drukken op papier dat de eenheid voor dubbelzijdig afdrukken niet ondersteunt.

1. Selecteer de **afdrukoptie** vanuit het programma.
2. Selecteer de printer in de lijst met printers en klik vervolgens op de knop **Eigenschappen** of **Voorkeuren** om het printerstuurprogramma te openen.

---

 **OPMERKING:** De naam van de knop verschilt per softwareprogramma.

 **OPMERKING:** In Windows 10, 8.1 en 8 hebben deze toepassingen een andere indeling met andere functies ten opzichte van wat hieronder wordt beschreven voor desktoptoepassingen. Voer de volgende stappen uit om de functie voor afdrukken vanaf een app in het Start-scherm te openen:

- **Windows 10:** Selecteer **Afdrukken** en selecteer vervolgens de printer.
- **Windows 8.1 of 8:** Selecteer **Apparaten**, selecteer **Afdrukken** en selecteer de printer.

Als **Meer instellingen** is geselecteerd, zal de toepassing HP Smart aanvullende driverfuncties voor de driver HP PCL-6 V4 downloaden.


---


3. Open het tabblad **Afwerking**.
4. Selecteer **Print on both sides (manually)** (Dubbelzijdig afdrukken (handmatig)) en klik op **OK** om het dialoogvenster **Documenteigenschappen** te sluiten.
5. Klik in het dialoogvenster **Afdrukken** op de knop **Afdrukken** om de eerste zijde van de taak af te drukken.
6. Haal de afgedrukte stapel uit de uitvoerbak en leg deze in lade 1.
7. Selecteer, wanneer u hierom wordt gevraagd, de desbetreffende knop op het bedieningspaneel om door te gaan.

## Meerdere pagina's per vel afdrukken (Windows)

1. Selecteer de **afdrukoptie** vanuit het programma.
2. Selecteer de printer in de lijst met printers en klik vervolgens op de knop **Eigenschappen** of **Voorkeuren** om het printerstuurprogramma te openen.

---

 **OPMERKING:** De naam van de knop verschilt per softwareprogramma.

 **OPMERKING:** In Windows-10, 8.1 en 8 hebben deze toepassingen een andere indeling met andere functies ten opzichte van wat hieronder wordt beschreven voor desktoptoepassingen. Voer de volgende stappen uit om de functie voor afdrukken vanaf een app in het Start-scherm te openen:

- **Windows 10:** Selecteer **Afdrukken** en selecteer vervolgens de printer.
- **Windows 8.1 of 8:** Selecteer **Apparaten**, selecteer **Afdrukken** en selecteer de printer.

Als **Meer instellingen** is geselecteerd, zal de toepassing HP Smart aanvullende driverfuncties voor de driver HP PCL-6 V4 downloaden.


---


3. Open het tabblad **Afwerking**.
4. Selecteer het aantal pagina's per vel in het vervolgkeuzemenu **Pagina's per vel**.
5. Selecteer de juiste opties voor **Paginaranden afdrukken**, **Paginavolgorde** en **Afdrukrichting**. Klik op **OK** om het dialoogvenster **Documenteigenschappen** te sluiten.
6. Klik in het dialoogvenster **Afdrukken** op de knop **Afdrukken** om de taak af te drukken.

## De papiersoort selecteren (Windows)

1. Selecteer de **afdrukoptie** vanuit het programma.
2. Selecteer de printer in de lijst met printers en klik of tik vervolgens op de knop **Eigenschappen** of **Voorkeuren** om de printerdriver te openen.

---

 **OPMERKING:** De naam van de knop verschilt per softwareprogramma.

 **OPMERKING:** In Windows 10, 8.1 en 8 hebben deze toepassingen een andere indeling met andere functies ten opzichte van wat hieronder wordt beschreven voor desktoptoepassingen. Voer de volgende stappen uit om de functie voor afdrukken vanaf een app in het Start-scherm te openen:

- **Windows 10:** Selecteer **Afdrukken** en selecteer vervolgens de printer.
- **Windows 8.1 of 8:** Selecteer **Apparaten**, selecteer **Afdrukken** en selecteer de printer.

Als **Meer instellingen** is geselecteerd, zal de toepassing HP Smart aanvullende driverfuncties voor de driver HP PCL-6 V4 downloaden.

---

3. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit**.
4. Selecteer de papiersoort die u gebruikt, en klik op **OK**.
5. Klik op **OK** om het dialoogvenster **Documenteigenschappen** te sluiten.
6. Klik in het dialoogvenster **Afdrukken** op de knop **Afdrukken** om de taak af te drukken.

# Afdruktaken (macOS)

## Afdrukken (macOS)

In de volgende procedure wordt het standaardafdrukproces voor macOS beschreven.

1. Klik op de optie **Afdrukken** in het menu **Bestand**.
2. Selecteer de printer.
3. Klik op **Details weergeven** of **Exemplaren en pagina's** en selecteer vervolgens andere menu's om de afdrukinstellingen aan te passen.

---


 **OPMERKING:** De naam van het item verschilt per softwareprogramma.


---

4. Klik op de knop **Afdrukken**.

## Automatisch dubbelzijdig afdrukken (macOS)

---


 **OPMERKING:** Deze informatie heeft betrekking op printer die beschikken over een automatische eenheid voor dubbelzijdig afdrukken.

 **OPMERKING:** Deze functie is beschikbaar als u de HP-printerdriver installeert. Mogelijk is de functie niet beschikbaar als u AirPrint gebruikt.

---

1. Klik op de optie **Afdrukken** in het menu **Bestand**.
2. Selecteer de printer.
3. Klik op **Details weergeven** of **Exemplaren en pagina's** en klik vervolgens op het menu **Lay-out**.

---


 **OPMERKING:** De naam van het item verschilt per softwareprogramma.

---

4. Selecteer een bindoptie in de vervolgkeuzelijst **Dubbelzijdig**.
5. Klik op de knop **Afdrukken**.

## Handmatig dubbelzijdig afdrukken (macOS)


---

 **OPMERKING:** Deze functie is beschikbaar als u de HP-printerdriver installeert. Mogelijk is de functie niet beschikbaar als u AirPrint gebruikt.

---

1. Klik op de optie **Afdrukken** in het menu **Bestand**.
2. Selecteer de printer.
3. Klik op **Details weergeven** of **Exemplaren en pagina's** en klik vervolgens op het menu **Handmatig dubbelzijdig**.

---

 **OPMERKING:** De naam van het item verschilt per softwareprogramma.

---


4. Klik op het vak **Handmatig dubbelzijdig** en selecteer een bindoptie.
5. Klik op de knop **Afdrukken**.
6. Ga naar de printer en verwijder alle lege vellen uit lade 1.

7. Haal de bedrukte stapel uit de uitvoerbak en plaats die met de bedrukte zijde omlaag in de invoerlade.
8. Raak, wanneer u hierom wordt gevraagd, de desbetreffende knop op het bedieningspaneel aan om door te gaan.

## Meerdere pagina's per vel afdrukken (macOS)

1. Klik op de optie **Afdrukken** in het menu **Bestand**.
2. Selecteer de printer.
3. Klik op **Details weergeven** of **Exemplaren en pagina's** en klik vervolgens op het menu **Lay-out**.

---

 **OPMERKING:** De naam van het item verschilt per softwareprogramma.


---

4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Pagina's per vel** het aantal pagina's dat u op elk vel wilt afdrukken.
5. Selecteer in het gedeelte **Lay-outrichting** de volgorde en positie van de pagina's op het vel.
6. Selecteer in het menu **Randen** het soort rand dat u rond elke pagina op het vel wilt afdrukken.
7. Klik op de knop **Afdrukken**.

## Papiersoort selecteren (macOS)

1. Klik op de optie **Afdrukken** in het menu **Bestand**.
2. Selecteer de printer.
3. Klik op **Details weergeven** of **Exemplaren en pagina's** en klik vervolgens op het menu **Afdruk materiaal en kwaliteit** of het menu **Papier/kwaliteit**.

---

 **OPMERKING:** De naam van het item verschilt per softwareprogramma.

---

4. Selecteer in de opties **Media en kwaliteit** of **Papier/kwaliteit**.

---

 **OPMERKING:** Deze lijst bevat de hoofdset met beschikbare opties. Sommige opties zijn niet beschikbaar op alle printers.

---

- **Afdruk materiaal:** Selecteer de optie voor de papiersoort voor de afdruktaak.
  - **Afdrukkwaliteit:** Selecteer het resolutieniveau voor de afdruktaak.
  - **Rand-tot-rand afdrukken:** Selecteer deze optie om dicht tegen de randen van het papier af te drukken.
5. Klik op de knop **Afdrukken**.

## Overige afdruktaken

Ga naar [www.hp.com/support/ljM182MFP](http://www.hp.com/support/ljM182MFP).

Er zijn instructies beschikbaar voor het uitvoeren van specifieke afdruktaken afdrukken, zoals:

- Afdruksnelkoppelingen of voorinstellingen maken en gebruiken
- Selecteer het papierformaat of gebruik een aangepast papierformaat




- Afdrukstand maken
- Een brochure maken
- Een document schalen zodat het past op een bepaald papierformaat
- De eerste of laatste pagina's van het document op ander papier afdrukken
- Watermerken op een document afdrukken

# Mobiel afdrukken

## Inleiding

HP biedt diverse mobiele en ePrint-oplossingen voor gemakkelijk afdrukken naar een HP-printer vanaf een laptop, tablet, smartphone of ander mobiel apparaat. Ga naar [www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting](http://www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting) om de volledige lijst te zien en te bepalen wat de beste keuze is.

---

 **OPMERKING:** Werk de printerfirmware bij om te zorgen dat alle mobiele afdruk- en ePrint-functies worden ondersteund.

---

- [Wi-Fi Direct \(alleen draadloze modellen\)](#)
- [HP ePrint via e-mail](#)
- [HP ePrint-software](#)
- [AirPrint](#)
- [Android-geïntegreerd afdrukken](#)

## Wi-Fi Direct (alleen draadloze modellen)

Met Wi-Fi Direct-functionaliteit kunt u vanaf een draadloos mobiel apparaat afdrukken zonder dat een verbinding met een netwerk of internet is vereist.

---

 **OPMERKING:** Niet alle mobiele besturingssystemen worden op dit moment door Wi-Fi Direct ondersteund.


 **OPMERKING:** Voor mobiele apparaten zonder Wi-Fi Direct-functionaliteit maakt de Wi-Fi Direct-verbinding alleen afdrukken mogelijk. Nadat u hebt afgedrukt met Wi-Fi Direct, moet u verbinding maken met een lokaal netwerk om toegang te krijgen tot internet.

---

Voer de volgende stappen uit voor toegang tot de Wi-Fi Direct-verbinding van de printer:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
2. Open de volgende menu's:
  - a. [Netwerk instellen](#)
  - b. [Wi-Fi Direct](#)
  - c. [Verbindingsmethode](#)
3. Kies een van de volgende verbindingsmethoden:
  - [Automatisch](#): Als u deze optie kiest, stelt u het wachtwoord in op 12345678.
  - [Handmatig](#): Als u deze optie kiest, wordt een veilig, willekeurig wachtwoord gegenereerd.
4. Open het menu **Wi-Fi** of **Wi-Fi Direct** op het mobiele apparaat.
5. Selecteer de naam van de printer in de lijst met beschikbare netwerken.

---

 **OPMERKING:** Als de naam van de printer niet wordt weergegeven, bevindt u zich mogelijk buiten het bereik van het Wi-Fi Direct-sigitaal. Verplaats het apparaat dichterbij de printer.

---

6. Voer bij de aanwijzing het Wi-Fi Direct-wachtwoord in of selecteer de knop **OK** op het bedieningspaneel van de printer.



**OPMERKING:** Als voor Android-apparaten met ondersteuning voor Wi-Fi Direct de verbindingmethode is ingesteld op **Automatisch**, wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht. Er wordt dan niet om een wachtwoord gevraagd. Als de verbindingmethode is ingesteld op **Handmatig**, moet u op de knop **OK** drukken of een op het bedieningspaneel van de printer weergegeven pincode opgeven als wachtwoord.

7. Open het document en selecteer vervolgens de optie **Afdrukken**.
8. Selecteer de printer uit de lijst met beschikbare printers en selecteer vervolgens **Afdrukken**.
9. Nadat de afdruktaak is voltooid, moeten sommige mobiele apparaten opnieuw met het lokale netwerk worden verbonden.

De volgende apparaten en besturingssystemen ondersteunen **Wi-Fi Direct**:

- Tablets en telefoons met Android 4.0 en hoger waarop de HP Print Services of de Mopria-plug-in voor mobiel afdrukken is geïnstalleerd
- De meeste computers, tablets en laptops met Windows 8.1 waarop de HP-printerdriver is geïnstalleerd

De volgende apparaten en besturingssystemen bieden geen ondersteuning voor **Wi-Fi Direct**, maar kunnen afdrukken naar een printer die wel ondersteuning biedt voor Wi-Fi Direct:

- Apple iPhone en iPad
- Mac-computers met macOS

Voor meer informatie over afdrukken via Wi-Fi Direct, raadpleegt u [www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting).

Wi-Fi Direct-mogelijkheden kunnen via het bedieningspaneel van de printer worden in- of uitgeschakeld.

## Wi-Fi Direct in- of uitschakelen

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen , en open het menu **Netwerkinstellingen**.
2. Open de volgende menu's:
  - a. **Wi-Fi Direct**
  - b. **Aan/uit**
3. Selecteer het menu-item **Aan**. Als u het item **Uit** selecteert, schakelt u afdrukken via Wi-Fi Direct uit.




**OPMERKING:** In omgevingen waar meer dan één model van dezelfde printer is geïnstalleerd, kan een unieke Wi-Fi Direct-naam voor elke printer handig zijn voor printerherkenning bij het afdrukken via Wi-Fi Direct. De Wi-Fi Direct-naam is beschikbaar als u op de knop **OK** drukt en vervolgens de volgende menu's opent:


- a. **Netwerk instellen**
- b. **Wi-Fi Direct**
- c. **Wi-Fi Direct-naam**


## De Wi-Fi Direct-naam van de printer wijzigen

Volg deze procedure om de Wi-Fi Direct-naam van de printer te wijzigen met de geïntegreerde webserver van HP (EWS):

### Stap één: De geïntegreerde webserver van HP openen

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop **Instellingen** . Open het menu **Netwerkinstellingen**, selecteer **IP-adres weergeven** en vervolgens **Ja**. Ga terug naar het beginscherm om het IP-adres weer te geven.
2. Open een internetbrowser en voer in de adresregel het IP-adres of de hostnaam in zoals die wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer. Druk op de toets **Enter** op het toetsenbord van de pc. De geïntegreerde webserver wordt geopend.



 **OPMERKING:** Als de webbrowser een bericht weergeeft dat toegang tot de website mogelijk niet veilig is, selecteert u de optie om door te gaan naar de website. Toegang tot deze website zal de computer niet beschadigen.

### Stap twee: De Wi-Fi Direct-naam wijzigen

1. Klik op het tabblad **Networking** (Netwerken).
2. Klik in het linkerdeelvenster op de koppeling **Wi-Fi Direct instellen**.
3. Voer in het veld **Wi-Fi Direct-naam** de nieuwe naam in.
4. Klik op **Apply** (Toepassen).

## HP ePrint via e-mail

Gebruik HP ePrint om documenten af te drukken door ze als e-mailbijlage vanaf een willekeurig apparaat met een e-mailfunctie naar het e-mailadres van de printer te sturen.

Voor het gebruik van HP ePrint moet de printer aan deze eisen voldoen:


- De printer moet zijn verbonden met een vast of draadloos netwerk en over een internetverbinding beschikken.
- HP Webservices moet zijn ingeschakeld op de printer en de printer moet zijn geregistreerd bij HP Connected.

Volg deze procedure om HP-webservices in te schakelen en u te registreren bij HP Connected:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop **Instellingen** . Open het menu **Netwerkinstellingen**, selecteer **IP-adres weergeven** en vervolgens **Ja**. Ga terug naar het beginscherm om het IP-adres weer te geven.

2. Open een internetbrowser en voer in de adresregel het IP-adres of de hostnaam in zoals die wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer. Druk op de toets **Enter** op het toetsenbord van de pc. De geïntegreerde webserver wordt geopend.

 <https://10.10.XXXXX/>

 **OPMERKING:** Als de webbrowser een bericht weergeeft dat toegang tot de website mogelijk niet veilig is, selecteert u de optie om door te gaan naar de website. Toegang tot deze website zal de computer niet beschadigen.

3. Klik op het tabblad **HP Webservices** en vervolgens op **Inschakelen**. De printer schakelt Webservices in en drukt vervolgens een informatiepagina af.

Op de informatiepagina staat de printercode die u nodig hebt om de HP-printer bij HP Connected te registreren.

4. Ga naar [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com) om een HP ePrint-account te maken en voltooi het installatieproces.

## HP ePrint-software

Met de HP ePrint-software kunt u vanaf een Windows- of Mac-desktop of laptop gemakkelijk afdrucken naar een printer met HP ePrint-functionaliteit. Met deze software kunt u gemakkelijk de printers met HP ePrint-functionaliteit vinden die zijn geregistreerd bij uw HP Connected-account. De beoogde HP-printer kan zich op het kantoor of op een andere locatie waar ook ter wereld bevinden.

- **Windows:** Nadat u de software hebt geïnstalleerd, kiest u in de toepassing die u op dat moment gebruikt de optie **Afdrukken** en selecteert u vervolgens **HP ePrint** in de lijst met geïnstalleerde printers. Klik op de knop **Eigenschappen** als u de afdrukopties wilt configureren.
- **macOS:** Na de installatie van de software, selecteert u **Bestand, Afdrukken**. Selecteer vervolgens de pijl naast **PDF** (in de linkerbenedenhoek van het driverscherm). Selecteer **HP ePrint**.


In Windows biedt de HP ePrint-software ondersteuning voor afdrucken via TCP/IP op lokale printers op het netwerk (LAN of WAN) voor apparaten die UPD PostScript® ondersteunen.

Windows en macOS bieden beide ondersteuning voor afdrucken via IPP voor apparaten die op een LAN- of WAN-netwerk zijn aangesloten en ePCL ondersteunen.

Windows en macOS ondersteunen ook het afdrucken van PDF-documenten naar openbare afdruklocaties en het afdrucken met HP ePrint via e-mail in de cloud.

Ga naar [www.hp.com/go/eprintsoftware](http://www.hp.com/go/eprintsoftware) als u drivers wilt downloaden of meer informatie wilt lezen.

 **OPMERKING:** Voor Windows is HP ePrint + JetAdvantage de naam van de printerdriver voor de HP ePrint-software.

 **OPMERKING:** De HP ePrint-software voor macOS is een PDF-workflowprogramma en technisch gezien geen printerdriver.

 **OPMERKING:** HP ePrint-software biedt geen ondersteuning voor afdrucken via USB.

## AirPrint

Direct afdrucken met AirPrint van Apple wordt ondersteund voor iOS en op Mac-computers met macOS 10.7 Lion en nieuwer. Gebruik AirPrint om direct op de printer af te drukken vanaf een iPad, iPhone (3GS of later), of iPod touch (derde generatie of later) in de volgende mobiele toepassingen:

- Mail
- Foto's
- Safari
- iBooks
- Externe toepassingen selecteren.

U kunt AirPrint alleen gebruiken als de printer is verbonden met hetzelfde netwerk (subnet) als waarmee het Apple-apparaat is verbonden. Ga voor meer informatie over het gebruik van AirPrint en welke HP-printers compatibel zijn met AirPrint naar [www.hp.com/go/MobilePrinting](http://www.hp.com/go/MobilePrinting).



**OPMERKING:** Controleer voordat u AirPrint met een USB-verbinding gaat gebruiken eerst het versienummer. AirPrint versie 1.3 en eerder ondersteunen geen USB-verbindingen.

---

## Android-geïntegreerd afdrukken

Dankzij de geïntegreerde oplossing van HP voor Android en Kindle kunnen mobiele apparaten HP-printers op een netwerk of binnen draadloos bereik automatisch vinden en er via Wi-Fi Direct mee afdrukken.

De afdrukoplossing is geïntegreerd in veel versies van het besturingssysteem.



**OPMERKING:** Als afdrukken niet beschikbaar is op uw apparaat, gaat u naar [Google Play > Android-apps](#) en installeert u de HP Print Service Plugin.

---

Ga voor meer informatie over het gebruik van de in Android geïntegreerde afdrukoplossing en over welke Android-apparaten worden ondersteund naar [www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting](http://www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting).





---

# 5 Kopie

- [Een kopie maken](#)
- [Dubbelzijdig kopiëren \(duplex\)](#)

## Voor meer informatie:

De volgende informatie is correct op het moment van uitgave. Zie [www.hp.com/support/ljM182MFP](http://www.hp.com/support/ljM182MFP) voor actuele informatie.

De uitgebreide Help van HP voor de printer omvat de volgende informatie:

- Installeren en configureren
- Leren en gebruiken
- Problemen oplossen
- Software- en firmware-updates downloaden
- Meepraten op ondersteuningsforums
- Informatie over garantie en wettelijke voorschriften zoeken

# Een kopie maken




 **OPMERKING:** De stappen zijn afhankelijk van het soort bedieningspaneel.




Tabel 5-1 Bedieningspanelen

| Nummer | Omschrijving               |
|--------|----------------------------|
| 1      | LED-bedieningspaneel       |
| 2      | 2-regelig bedieningspaneel |

## LED-bedieningspanelen:

1. Plaats het document op de glasplaat van de scanner volgens de indicatoren op de printer.
2. Druk op de knop Kopieermenu  om een van de volgende kopieerinstellingen te kiezen.
  - Selecteer de instelling Aantal exemplaren en gebruik de pijlknoppen om het aantal exemplaren aan te passen.
  - Selecteer de instelling Lichter/donkerder en gebruik de pijlknoppen om de donkerte voor de huidige kopieertaak aan te passen.
  - Selecteer de instelling Vergroten/Verkleinen en gebruik de pijlknoppen om het vergrotingspercentage voor de huidige kopieertaak aan te passen.
3. Druk op de knop Start kopiëren, Mono  of de Knop Kopiëren in kleur starten / Hervatten  om te beginnen met kopiëren.



## 2-regelige bedieningspanelen:

1. Plaats het document op de glasplaat van de scanner volgens de indicatoren op de printer.
2. Druk op de knop Kopieermenu .
3. U optimaliseert de kopieerkwaliteit voor verschillende soorten documenten door met de pijlknoppen het menu **Optimaliseren** te selecteren en vervolgens op de knop **OK** te drukken. De volgende instellingen voor kopieerkwaliteit zijn beschikbaar:
  - **Automatische selectie:** Gebruik deze instelling als u de kwaliteit van de kopie niet erg belangrijk vindt. Dit is de standaardinstelling.
  - **Gemengd:** Gebruik deze instelling voor documenten met zowel tekst als afbeeldingen.
  - **Tekst:** Gebruik deze instelling voor documenten die voornamelijk uit tekst bestaan.
  - **Afbeelding:** Gebruik deze instelling voor documenten die voornamelijk uit afbeeldingen bestaan.

4. Druk op de knop Aantal exemplaren , en gebruik de pijlknoppen om het aantal exemplaren aan te passen. Druk op de knop **OK**.
5. Druk op de knop Start kopiëren, Mono  of de Knop Kopiëren in kleur starten / Hervatten  om te beginnen met kopiëren.

# Dubbelzijdig kopiëren (duplex)

## Handmatig dubbelzijdig kopiëren

1. Plaats het document op de glasplaat van de scanner met de afdrukzijde naar beneden en de linkerbovenhoek van de pagina in de linkerbovenhoek van de glasplaat. Sluit de scannerklep.
2. Druk op de knop Kopiëren starten  om het kopiëren te starten.
3. Haal de afgedrukte pagina uit de uitvoerbak en plaats die met de bedrukte zijde omlaag en de bovenrand eerst in de invoerlade.
4. Draai het originele document op de glasplaat van de scanner om de tweede zijde te kopiëren.
5. Druk op de knop Kopiëren starten  om het kopiëren te starten.
6. Herhaal deze procedure tot u alle pagina's hebt gekopieerd.

---

## 6 Scan

- [Scannen via de HP Scan-software \(Windows\)](#)
- [Scannen met behulp van de HP Smart software \(macOS\)](#)

### Voor meer informatie:

De volgende informatie is correct op het moment van uitgave. Zie [www.hp.com/support/ljM182MFP](http://www.hp.com/support/ljM182MFP) voor actuele informatie.

De uitgebreide Help van HP voor de printer omvat de volgende informatie:

- Installeren en configureren
- Leren en gebruiken
- Problemen oplossen
- Software- en firmware-updates downloaden
- Meepraten op ondersteuningsforums
- Informatie over garantie en wettelijke voorschriften zoeken

## Scannen via de HP Scan-software (Windows)

Gebruik de HP Scan-software om te beginnen met scannen via software op uw computer. U kunt de gescande afbeelding als een bestand opslaan of naar een andere softwaretoepassing versturen.

1. Open de HP Printer Assistant.
  - **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
  - **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.
  - **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
  - **Windows 7:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.
2. Selecteer in de HP Printer Assistant eerst **Scannen** en selecteer vervolgens **Een document of foto scannen**.
3. Pas de instellingen indien nodig aan.
4. Klik op **Scan**.

## Scannen met behulp van de HP Smart software (macOS)

Gebruik de HP Smart-software om te beginnen met scannen via software op uw computer.

1. Plaats het document in de documentinvoer of op de glasplaat van de scanner volgens de indicatoren op de printer.
2. Open vanaf de computer **HP Smart** in de map **Programma's**.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om het document te scannen.
4. Klik nadat alle pagina's zijn gescand op **Bestand** en daarna op **Opslaan** om de pagina's in een bestand op te slaan.





---

# 7 Fax

- [Configuratie om faxen te verzenden en te ontvangen](#)
- [Een fax versturen](#)

## Voor meer informatie:

De volgende informatie is correct op het moment van uitgave. Zie [www.hp.com/support/ljM182MFP](http://www.hp.com/support/ljM182MFP) voor actuele informatie.

De uitgebreide Help van HP voor de printer omvat de volgende informatie:

- Installeren en configureren
- Leren en gebruiken
- Problemen oplossen
- Software- en firmware-updates downloaden
- Meepraten op ondersteuningsforums
- Informatie over garantie en wettelijke voorschriften zoeken


# Configuratie om faxen te verzenden en te ontvangen


- [Voordat u begint](#)
- [Stap 1: Het type telefoonverbinding bepalen](#)
- [Stap 2: De fax instellen](#)
- [Stap 3: Faxtijd, faxdatum en faxkopregel configureren](#)
- [Stap 4: Een faxtest uitvoeren](#)

## Voordat u begint

Controleer of de printer volledig is ingesteld voordat u de faxservice aansluit.

---

 **OPMERKING:** Sluit de printer op de telefoonaansluiting aan met de telefoonkabel en eventuele adapters die bij de printer zijn geleverd.

 **OPMERKING:** In landen/regio's waarin seriële telefoonsystemen worden gebruikt, wordt een adapter bij de printer geleverd. Gebruik de adapter om andere telecomapparaten aan te sluiten op dezelfde telefoonaansluiting als de aansluiting waarop de printer is aangesloten.

---

Voer de instructies in elk van de volgende vier stappen uit:

[Stap 1: Het type telefoonverbinding bepalen op pagina 56.](#)

[Stap 2: De fax instellen op pagina 57.](#)


[Stap 3: Faxtijd, faxdatum en faxkopregel configureren op pagina 61.](#)

[Stap 4: Een faxtest uitvoeren op pagina 63.](#)

## Stap 1: Het type telefoonverbinding bepalen

Bekijk de volgende apparatuur en servicetypen om te bepalen welke configuratiemethode u moet gebruiken. De gebruikte methode is afhankelijk van de apparatuur en services die al op het telefoonsysteem zijn geïnstalleerd.

---

 **OPMERKING:** De printer is een analoog apparaat. U wordt aanbevolen de printer op een vaste analoge telefoonlijn aan te sluiten.

---

- **Specifieke telefoonlijn:** De printer is het enige apparaat dat of de enige service die op de telefoonlijn is aangesloten
- **Spraakoproepen:** Spraak- en faxoproepen gebruiken dezelfde telefoonlijn
- **Antwoordapparaat:** Een antwoordapparaat beantwoordt spraakoproepen op de telefoonlijn die ook voor faxoproepen wordt gebruikt
- **Voicemail:** Een voicemailabonnementsservice gebruikt dezelfde telefoonlijn als de fax
- **Service voor specifiek belsegnaal:** Een service van het telefoonbedrijf waarmee meerdere telefoonnummers aan één telefoonlijn kunnen worden gekoppeld en elk nummer een eigen belpatroon heeft. De printer detecteert het toegewezen belpatroon en beantwoordt de oproep.
- **Computerinbelmodem:** Een computer gebruikt de telefoonlijn om via een inbelverbinding verbinding te maken met internet

- **DSL-lijn:** Een DSL-service (Digital Subscriber Line) van de telefoonmaatschappij; deze service wordt in sommige landen/regio's ADSL genoemd
- **PBX- of ISDN-telefoonsysteem:** Een PBX-telefoonsysteem (Private Branch Exchange) of een ISDN-systeem (Integrated Services Digital Network)
- **VoIP-telefoonsysteem:** VoIP (Voice over Internet Protocol) via een internetprovider


## Stap 2: De fax instellen

Klik hieronder op de koppeling die het best de omgeving beschrijft waarin de printer faxberichten zal verzenden en ontvangen, en volg de installatie-instructies.

- [Specifieke telefoonlijn op pagina 57](#)
- [Gedeelde spraak- en faxlijn op pagina 58](#)
- [Gedeelde spraak- en faxlijn met een antwoordapparaat op pagina 59](#)

Hier worden de instructies voor slechts drie van de verbindingstypen vermeld. Voor informatie over het aansluiten van de printer via andere verbindingstypen gaat u naar de ondersteuningswebsite [www.hp.com/support/ljM182MFP](http://www.hp.com/support/ljM182MFP).

---

 **OPMERKING:** Deze printer is een analoog faxapparaat. U wordt aanbevolen de printer op een vaste analoge telefoonlijn aan te sluiten. Zorg dat de filters en digitale instellingen correct zijn ingesteld als u gebruikmaakt van digitale verbindingen zoals DSL, PBX, ISDN of VoIP. Neem voor meer informatie contact op met de provider van de digitale service.

 **OPMERKING:** Sluit niet meer dan drie apparaten aan op de telefoonlijn.

 **OPMERKING:** Voicemail wordt op deze printer niet ondersteund.


---

### Specifieke telefoonlijn

Volg deze stappen om de printer te installeren op een speciale telefoonlijn zonder extra services.


1. Sluit het meegeleverde telefoonsnoer aan op de faxaansluiting op de printer en op de telefoonaansluiting in de muur.

---

 **OPMERKING:** In bepaalde landen/regio's is mogelijk een adapter vereist voor gebruik van het meegeleverde telefoonsnoer.

 **OPMERKING:** Op sommige printers bevindt de faxpoort zich boven de telefoonpoort. Raadpleeg de pictogrammen op de printer.

---




2. Stel de printer in op het automatisch beantwoorden van faxoproepen.
  - a. Zet de printer aan.
  - b. Open het menu [Instellingen](#) op het bedieningspaneel.
  - c. [Selecteer het menu Fax instellen](#).
  - d. Selecteer het menu [Basisinstellingen](#).
  - e. Selecteer de instelling [Antwoordmodus](#).
  - f. Selecteer de optie [Automatisch](#).
3. Ga naar [Stap 3: Faxtijd, faxdatum en faxkopregel configureren op pagina 61](#).

## Gedeelde spraak- en faxlijn

Volg deze stappen om de printer in te stellen op een gedeelde spraak- en faxlijn.


1. Koppel alle apparaten los die op de telefoonaansluiting zijn aangesloten.
2. Sluit het meegeleverde telefoonsnoer aan op de faxaansluiting op de printer en op de telefoonaansluiting in de muur.

---


 **OPMERKING:** In bepaalde landen/regio's is mogelijk een adapter vereist voor gebruik van het meegeleverde telefoonsnoer.

 **OPMERKING:** Op sommige printers bevindt de faxpoort zich boven de telefoonpoort. Raadpleeg de pictogrammen op de printer.

---



- Trek de stekker uit de poort voor de telefoonuitgang aan de achterkant van de printer en sluit een telefoon aan op deze poort.



- Stel de printer in op het automatisch beantwoorden van faxoproepen.
  - Zet de printer aan.
  - Open het menu [Instellingen](#) op het bedieningspaneel.
  - Selecteer het menu [Fax instellen](#).
  - Selecteer het menu [Basisinstellingen](#).
  - Selecteer eerst de instelling [Antwoordmodus](#) en vervolgens de optie [Automatisch](#).
- Stel de printer in om te controleren of er een kiestoon is voordat een fax wordt verzonden.

---

 **OPMERKING:** Zo voorkomt u dat er een fax wordt verzonden terwijl er iemand aan de telefoon is.

---

- Open het menu [Instellingen](#) op het bedieningspaneel.
  - Selecteer het menu [Fax instellen](#).
  - Selecteer het menu [Geavanceerde instellingen](#).
  - Selecteer de instelling [Kiestoon detecteren](#) en vervolgens [Aan](#).
- Ga naar [Stap 3: Faxtijd, faxdatum en faxkopregel configureren op pagina 61](#).


## Gedeelde spraak- en faxlijn met een antwoordapparaat

Volg deze stappen om de printer in te stellen op een gedeelde spraak- en faxlijn met een antwoordapparaat.

- Koppel alle apparaten los die op de telefoonaansluiting zijn aangesloten.


2. Sluit het meegeleverde telefoonsnoer aan op de faxaansluiting op de printer en op de telefoonaansluiting in de muur.

---

 **OPMERKING:** In bepaalde landen/regio's is mogelijk een adapter vereist voor gebruik van het meegeleverde telefoonsnoer.

 **OPMERKING:** Op sommige printers bevindt de faxpoort zich boven de telefoonpoort. Raadpleeg de pictogrammen op de printer.

---



3. Trek de stekker uit de poort voor de telefoonuitgang aan de achterkant van de printer.
4. Sluit de telefoonkabel van het antwoordapparaat aan op de poort voor de telefoonuitgang aan de achterkant van de printer.


---

 **OPMERKING:** Sluit het antwoordapparaat rechtstreeks aan op de printer; anders registreert het antwoordapparaat misschien de faxtonen van een zendend faxapparaat en worden geen faxberichten ontvangen.

 **OPMERKING:** Als het antwoordapparaat geen ingebouwde telefoon heeft, sluit u voor het gemak een telefoon aan op de **OUT**-poort van het antwoordapparaat.

 **OPMERKING:** Op sommige printers bevindt de faxpoort zich boven de telefoonpoort. Raadpleeg de pictogrammen op de printer.

---



5. Configureer de instelling Aantal belsignalen op de printer.
  - a. Zet de printer aan.
  - b. Open het menu [Instellingen](#) op het bedieningspaneel.

- c. [Selecteer het menu Fax instellen](#).
  - d. Selecteer het menu [Basisinstellingen](#).
  - e. Selecteer de optie [Aantal belsignalen](#).
  - f. Gebruik het numerieke toetsenblok op het bedieningspaneel van de printer om het aantal belsignalen in te stellen en selecteer vervolgens [OK](#).
6. Stel de printer in op het automatisch beantwoorden van faxoproepen.
- a. Open het menu [Instellingen](#) op het bedieningspaneel.
  - b. [Selecteer het menu Fax instellen](#).
  - c. Selecteer het menu [Basisinstellingen](#).
  - d. Selecteer eerst de instelling [Antwoordmodus](#) en vervolgens de optie [Automatisch](#).
7. Stel de printer in om te controleren of er een kiestoon is voordat een fax wordt verzonden.
- 
-  **OPMERKING:** Zo voorkomt u dat er een fax wordt verzonden terwijl er iemand aan de telefoon is.
- 
- a. Open het menu [Instellingen](#) op het bedieningspaneel.
  - b. [Selecteer het menu Fax instellen](#).
  - c. Selecteer het menu [Geavanceerde instellingen](#).
  - d. Selecteer eerst de instelling [Kiestoon detecteren](#) en vervolgens de knop **Aan**.
8. Ga naar [Stap 3: Faxtijd, faxdatum en faxkopregel configureren op pagina 61](#).

### Stap 3: Faxtijd, faxdatum en faxkopregel configureren

Configureer de faxinstellingen van de printer volgens een van de volgende methoden:

- [HP Wizard Faxinstellingen op pagina 61](#) (aanbevolen methode)
- [Bedieningspaneel van de printer op pagina 62](#)
- [Geïntegreerde webserver van HP \(EWS\) en HP Device Toolbox \(Windows\) op pagina 62](#) (als de software is geïnstalleerd)

---

 **OPMERKING:** In de Verenigde Staten en in veel andere landen/regio's is het wettelijk verplicht de tijd, de datum en andere faxkopregelgegevens in te stellen.

---

#### HP Wizard Faxinstellingen

Open de wizard Fax instellen na de *eerste* installatie en softwareconfiguratie door deze stappen uit te voeren.

---

 **OPMERKING:** Sommige besturingssystemen bieden geen ondersteuning voor de wizard Fax instellen.

---

1. Open de HP Printer Assistant.

- **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
  - **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.
  - **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
  - **Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.
2. Selecteer **Fax** in de HP Printer Assistant en selecteer **Wizard Fax instellen**.
  3. Volg de scherm instructies in de wizard Fax instellen van HP om de faxinstellingen te configureren.
  4. Ga naar [Stap 4: Een faxtest uitvoeren op pagina 63](#).

## Bedieningspaneel van de printer

Voer de volgende stappen uit om de datum, tijd en faxkopregel in te stellen via het bedieningspaneel.

1. Open het menu [Instellingen](#) op het bedieningspaneel.
2. [Selecteer het menu](#) Fax instellen.
3. Selecteer het menu [Basisinstellingen](#).
4. Selecteer de optie [Tijd/datum](#).
5. Selecteer [12-uursklok](#) of [24-uursklok](#).
6. Gebruik het toetsenblok om de huidige tijd in te voeren en selecteer vervolgens [OK](#).
7. Selecteer datumnotatie.
8. Gebruik het toetsenblok om de huidige datum in te voeren en selecteer vervolgens [OK](#).
9. Selecteer het menu [Faxkop](#).
10. Gebruik het toetsenblok om het faxnummer in te voeren en selecteer vervolgens [OK](#).




---

**OPMERKING:** Het maximaal aantal tekens voor het faxnummer is 20.

11. Gebruik het toetsenblok om de naam of kopregel van het bedrijf in te voeren en selecteer vervolgens [OK](#).




---

**OPMERKING:** Het maximaal aantal tekens voor de kopregel van de fax is 25.

12. Ga naar [Stap 4: Een faxtest uitvoeren op pagina 63](#).

## Geïntegreerde webserver van HP (EWS) en HP Device Toolbox (Windows)

1. Start de HP EWS via de software of via een webbrowser.

### [Methode 1: De geïntegreerde webserver van HP \(EWS\) openen vanuit de software](#)

- a. Open de HP Printer Assistant.




- **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
- **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.
- **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
- **Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.

b. Selecteer **Afdrukken** in de HP Printer Assistant en selecteer **HP Device Toolbox**.

#### Methode 2: De geïntegreerde webserver van HP (EWS) openen vanuit een webbrowser

- a. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop **Instellingen** . Open het menu **Netwerkinstellingen**, selecteer **IP-adres weergeven** en vervolgens **Ja**. Ga terug naar het beginscherm om het IP-adres weer te geven.
- b. Open een internetbrowser en voer in de adresregel het IP-adres of de hostnaam in zoals die wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer. Druk op de toets **Enter** op het toetsenbord van de pc. De geïntegreerde webserver wordt geopend.



 **OPMERKING:** Als de webbrowser een bericht weergeeft dat toegang tot de website mogelijk niet veilig is, selecteert u de optie om door te gaan naar de website. Toegang tot deze website zal de computer niet beschadigen.

2. Klik op het tabblad **Fax**.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de faxinstellingen te configureren.
4. Ga naar [Stap 4: Een faxtest uitvoeren op pagina 63](#).

## Stap 4: Een faxtest uitvoeren

Voer een faxtest uit om te controleren of de fax correct is ingesteld.

1. Open het menu **Instellingen** op het bedieningspaneel.
2. Selecteer het menu **Zelfdiagnose**.
3. Selecteer de optie **Faxtest uitvoeren**. Er wordt een testrapport afgedrukt.
4. Controleer het rapport.
  - Als het rapport aangeeft dat **de test is geslaagd**, is de printer gereed om faxen te verzenden en te ontvangen.
  - Als het rapport aangeeft dat **de test niet is geslaagd**, bekijkt u het rapport voor meer informatie over het verhelpen van het probleem. De controlelijst voor het oplossen van faxproblemen bevat meer informatie over het oplossen van faxproblemen.



## Een fax versturen

- [Faxen vanaf de flatbedscanner](#)
- [Faxen vanuit de documentinvoer \(alleen modellen met documentinvoer\)](#)
- [Snelkiescodes en groeps Kiescodes gebruiken](#)
- [Een fax verzenden vanuit de software](#)
- [Een fax verzenden vanuit een softwareprogramma van een andere leverancier, bijvoorbeeld Microsoft Word](#)

### Faxen vanaf de flatbedscanner

1. Plaats het document met de bedrukte kant omlaag op de glasplaat.




2. Raak op het bedieningspaneel van de printer de knop Faxen starten aan .
3. Voer het faxnummer in met het toetsenblok.
4. Druk op de knop Faxen starten .
5. U wordt gevraagd om te bevestigen dat u de fax verzendt vanaf de glasplaat van de scanner. Druk op de knop **OK**.
6. U wordt gevraagd de eerste pagina te plaatsen. Druk op de knop **OK**.
7. De printer scant de eerste pagina en vraagt u vervolgens de volgende pagina te plaatsen. Als het document uit meerdere pagina's bestaat, selecteert u met de pijlknoppen de optie **Ja** en drukt u vervolgens op de knop **OK**. Vervolg dit proces tot u alle pagina's hebt gescand.
8. Nadat u de laatste pagina hebt gescand, selecteert u met de pijlknoppen in de prompt **Nee** en drukt u vervolgens op **OK**. De fax wordt verzonden.


## Faxen vanuit de documentinvoer (alleen modellen met documentinvoer)

1. Plaats de originelen met de bedrukte zijde naar boven in de documentinvoer.

**VOORZICHTIG:** Gebruik geen originelen met correctietape, correctievloeistof, paperclips of nietjes om schade aan de printer te voorkomen. Plaats ook geen foto's en kleine of dunne originelen in de documentinvoer.




2. Schuif de papiergeleiders goed tegen het papier aan.






3. Raak op het bedieningspaneel van de printer de knop Faxen starten aan .
4. Voer het faxnummer in met het toetsenblok.
5. Druk op de knop Faxen starten .

## Snelkiescodes en groeps Kiescodes gebruiken

 **OPMERKING:** Telefoonboekvermeldingen moeten met de geïntegreerde webserver van HP (EWS) worden ingesteld voordat u het telefoonboek kunt gebruiken om faxberichten te verzenden.

1. Plaats het document op de glasplaat van de scanner of in de documentinvoer.



2. Raak op het bedieningspaneel van de printer de knop Faxen starten aan .
3. Gebruik het toetsenblok om het snelkiesnummer of het snelkeuzegroep-nummer dat u wilt gebruiken, in te voeren.
4. Druk op de knop Faxen starten .

## Een fax verzenden vanuit de software

De procedure om een fax te verzenden is afhankelijk van uw specificaties. Hier volgen de meest voorkomende stappen.

1. Open de HP Printer Assistant.
  - **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
  - **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.
  - **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
  - **Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.
2. Selecteer eerst **Fax** in de HP Printer Assistant en vervolgens **Fax verzenden**. De faxsoftware wordt geopend.
3. Voer het faxnummer in van één of meer ontvangers.
4. Plaats het document op de glasplaat van de scanner of in de documentinvoer.
5. Klik op **Nu verzenden**.

## Een fax verzenden vanuit een softwareprogramma van een andere leverancier, bijvoorbeeld Microsoft Word

1. Open een document in een ander programma.
2. Klik op het menu **Bestand** en vervolgens op **Afdrukken**.
3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst met printerdrivers de driver van de fax. De faxsoftware wordt geopend.
4. Voer het faxnummer in van één of meer ontvangers.
5. Voeg eventuele pagina's toe die in de printer zijn geplaatst. Deze stap is optioneel.
6. Klik op **Nu verzenden**.

---

## 8 De printer beheren

- [Het verbindingstype van de printer wijzigen \(Windows\)](#)
- [Geavanceerde configuratie met de geïntegreerde webserver van HP \(EWS\) en HP Device Toolbox \(Windows\)](#)
- [IP-netwerkinstellingen configureren](#)
- [Functies voor beveiliging van de printer](#)
- [Instellingen voor energiebesparing](#)
- [HP Web Jetadmin](#)
- [De firmware bijwerken](#)

### Voor meer informatie:

De volgende informatie is correct op het moment van uitgave. Zie [www.hp.com/support/ljM182MFP](http://www.hp.com/support/ljM182MFP) voor actuele informatie.

De uitgebreide Help van HP voor de printer omvat de volgende informatie:

- Installeren en configureren
- Leren en gebruiken
- Problemen oplossen
- Software- en firmware-updates downloaden
- Meepraten op ondersteuningsforums
- Informatie over garantie en wettelijke voorschriften zoeken

## Het verbindingstype van de printer wijzigen (Windows)

Indien u de printer al gebruikt en de manier waarop deze is aangesloten wilt wijzigen, kunt u **Configuratie en software van apparaat** gebruiken om de verbinding te wijzigen. Sluit de nieuwe printer bijvoorbeeld via een USB- of netwerkkabel aan op de computer of wijzig de verbinding van USB in een draadloze verbinding.

Volg de onderstaande procedure om **Configuratie en software van apparaat** te openen:

1. Open de HP Printer Assistant.
  - **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
  - **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.
  - **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
  - **Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.
2. Selecteer in de HP Printer Assistant eerst **Hulpprogramma's** in de navigatiebalk en vervolgens **Configuratie en software van apparaat**.

# Geavanceerde configuratie met de geïntegreerde webserver van HP (EWS) en HP Device Toolbox (Windows)


Met de geïntegreerde webserver van HP kunt u via de computer afdrukfuncties beheren in plaats van via het bedieningspaneel van de printer.


- Printerstatusinformatie bekijken
- De resterende levensduur van de benodigdheden bepalen en nieuwe benodigdheden bestellen
- Ladeconfiguraties weergeven en wijzigen (papiersoorten en -formaten)
- Interne pagina's weergeven en afdrukken
- De netwerkconfiguratie bekijken en wijzigen

De geïntegreerde webserver van HP is beschikbaar wanneer de printer is aangesloten op een IP-netwerk. De geïntegreerde webserver van HP biedt geen ondersteuning voor IPX-printeraansluitingen. U hebt geen toegang tot internet nodig om de geïntegreerde webserver van HP te kunnen openen en gebruiken.

Wanneer de printer is aangesloten op het netwerk, is de geïntegreerde webserver van HP automatisch beschikbaar.

---

 **OPMERKING:** HP Device Toolbox is software die wordt gebruikt om verbinding te maken met de geïntegreerde webserver van HP wanneer de printer via USB is aangesloten op een computer. Deze software is alleen beschikbaar als u een volledige installatie hebt uitgevoerd wanneer de printer op de computer is aangesloten. Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van hoe de printer is aangesloten.

 **OPMERKING:** De geïntegreerde webserver van HP is niet toegankelijk buiten de netwerkfirewall.

---

## Methode 1: De geïntegreerde webserver van HP (EWS) openen vanuit de software


1. Open de HP Printer Assistant.
  - **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
  - **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.
  - **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
  - **Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.
2. Selecteer **Afdrukken** in de HP Printer Assistant en selecteer **HP Device Toolbox**.

## Methode 2: De geïntegreerde webserver van HP (EWS) openen vanuit een webbrowsier (alleen 2-regelige bedieningspanelen)

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen . Open het menu [Netwerkinstellingen](#), selecteer [IP-adres weergeven](#) en vervolgens [Ja](#). Ga terug naar het beginscherm om het IP-adres weer te geven.

2. Open een internetbrowser en voer in de adresregel het IP-adres of de hostnaam in zoals die wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer. Druk op de toets **Enter** op het toetsenbord van de pc. De geïntegreerde webservice wordt geopend.



 **OPMERKING:** Als de webbrowser een bericht weergeeft dat toegang tot de website mogelijk niet veilig is, selecteert u de optie om door te gaan naar de website. Toegang tot deze website zal de computer niet beschadigen.

**Tabel 8-1** Tabbladen of gedeelten van EWS

| Tabblad of gebied   | Omschrijving  |
|---|---|
| Het tabblad <b>Home</b><br><br>Hier vindt u informatie over de printer, de status en de configuratie. | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Apparaatstatus:</b> Hiermee geeft u de status van de printer weer en het geschatte percentage resterende levensduur van benodigdheden van HP.</li><li>• <b>Status benodigdheden:</b> Toont de geschatte resterende levensduur van benodigdheden van HP in procenten. De werkelijke resterende levensduur van benodigdheden kan variëren. Zorg dat u vervangende benodigdheden hebt die u kunt plaatsen wanneer de afdrukkwaliteit niet meer voldoet. De cartridge hoeft alleen te worden vervangen, als de afdrukkwaliteit niet langer acceptabel is.</li><li>• <b>Apparaatconfiguratie:</b> Hier vindt u informatie die op de configuratiepagina van de printer wordt weergegeven.</li><li>• <b>Netwerkoverzicht:</b> Hier vindt u informatie over de netwerkconfiguratiepagina van de printer.</li><li>• <b>Rapporten:</b> Hiermee drukt u de door de printer gegenereerde configuratiepagina en statuspagina voor benodigdheden af.</li><li>• <b>Logboek kleurgebruik:</b> Toont een overzicht van kleurtaken van de printer.</li><li>• <b>Logbestand:</b> Hierin staan alle printergebeurtenissen en -fouten.</li><li>• <b>Open Source-licenties:</b> Toont een overzicht van de licenties voor opensourcesoftwareprogramma's die kunnen worden gebruikt met de printer.</li></ul> |



**Tabel 8-1** Tabbladen of gedeelten van EWS (vervolg)

| Tabblad of gebied   | Omschrijving   |
|---|--|
| <p>Tabblad <b>Systeem</b></p> <p>Hiermee kunt u de printer vanaf uw computer configureren.</p>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Apparaatgegevens:</b> Biedt basisinformatie over de printer en het bedrijf.</li> <li>• <b>Papierinstell.:</b> Hiermee wijzigt u de standaardpapierverwerkingsinstellingen van de printer.</li> <li>• <b>Afdrukkwaliteit:</b> Hiermee wijzigt u de standaardinstellingen voor de afdrukkwaliteit van de printer.</li> <li>• <b>Energie-instellingen:</b> Hiermee wijzigt u de standaardtijden voor het activeren van de sluimermodus of automatisch uitschakelen.</li> <li>• <b>Afdrukdichtheid:</b> Hiermee kunt u de afdrukdichtheid van contrasten, accenten, middentinten en schaduwen wijzigen.</li> <li>• <b>Papiersoorten:</b> Hiermee kunt u afdrukmodi configureren die overeenkomen met de door de printer geaccepteerde papiersoorten.</li> <li>• <b>Systeeminstellingen:</b> Hiermee wijzigt u de standaardstelsysteeminstellingen van de printer.</li> <li>• <b>Instellingen benodigdheden:</b> Wijzig de instellingen voor waarschuwingen <b>Cartridge bijna leeg</b> en overige informatie voor benodigdheden.</li> <li>• <b>Service:</b> Hiermee voert u de schoonmaakprocedure van de printer uit.</li> <li>• <b>Opslaan en herstellen:</b> Hier kunt u de huidige instellingen voor de printer opslaan in een bestand op de computer. Gebruik dit bestand om dezelfde instellingen in een andere printer te laden of de instellingen op een later tijdstip te herstellen op deze printer.</li> <li>• <b>Beheer:</b> Hiermee kunt u het wachtwoord van de printer instellen of wijzigen. Schakel printerfuncties in of uit.</li> </ul> <p><b>OPMERKING:</b> Het tabblad <b>Systeem</b> kan met een wachtwoord worden beveiligd. Als deze printer op een netwerk is aangesloten, moet u eerst contact opnemen met de systeembeheerder voordat u de instellingen op dit tabblad wijzigt.</p> |
| <p>Tabblad <b>Afdrukken</b></p> <p>Hiermee kunt u standaardafdrukinstellingen wijzigen vanaf uw computer.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Afdrukken:</b> Hier kunt u de standaardafdrukinstellingen van de printer wijzigen, zoals het aantal exemplaren en de afdrukstand. Deze opties zijn tevens beschikbaar op het bedieningspaneel.</li> <li>• <b>PCL5:</b> Hier kunt u de PCL5-instellingen weergeven en wijzigen.</li> <li>• <b>PostScript:</b> De functie <b>Print PS-fouten</b> in- of uitschakelen.</li> </ul>   |
| <p>Tabblad <b>Fax</b></p> <p>(Alleen faxmodellen)</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ontvangstopties:</b> Hiermee regelt u hoe de printer omgaat met binnenkomende faxen.</li> <li>• <b>Telefoonboek:</b> Hiermee kunt u nummers aan het telefoonboek voor de fax toevoegen of verwijderen.</li> <li>• <b>Lijst ongewenste faxen:</b> Hiermee blokkeert u faxnummers die geen faxen naar de printer mogen sturen.</li> <li>• <b>Faxactiviteitenlog:</b> Hiermee bekijkt u de recente faxactiviteiten van de printer.</li> </ul>   |
| <p>Tabblad <b>Kopiëren</b></p> <p>(alleen MFP-modellen)</p>   | <p>Standaardinstellingen voor kopiëren configureren.</p>   |

**Tabel 8-1** Tabbladen of gedeelten van EWS (vervolg)

| Tabblad of gebied   | Omschrijving   |
|---|--|
| Tabblad <b>Netwerk</b><br><br>(Alleen printers die op een netwerk zijn aangesloten)<br><br>Hiermee kunt u netwerkinstellingen wijzigen vanaf uw computer. | Op dit tabblad kunnen netwerkbeheerders de netwerkgerelateerde instellingen voor de printer beheren wanneer deze op een IP-netwerk is aangesloten. Hiermee kan ook de netwerkbeheerder de Wireless Direct-functie instellen. Dit tabblad verschijnt niet als de printer rechtstreeks op een computer is aangesloten. |
| Tabblad <b>HP Web Services</b>  | Gebruik dit tabblad om verschillende webgebaseerde hulpprogramma's voor de printer in te stellen en te gebruiken.  |

# IP-netwerkinstellingen configureren

- [Inleiding](#)
- [Disclaimer voor printer delen](#)
- [Netwerkinstellingen weergeven of wijzigen](#)
- [De naam van de printer in het netwerk wijzigen](#)
- [IPv4 TCP/IP-parameters handmatig configureren via het bedieningspaneel](#)

## Inleiding

Configureer de netwerkinstellingen voor de printer aan de hand van de volgende secties.

## Disclaimer voor printer delen

HP ondersteunt geen peer-to-peer netwerken, aangezien dit een functie is van Microsoft-besturingssystemen en niet van de printerdrivers van HP. Ga naar de website van Microsoft op [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

## Netwerkinstellingen weergeven of wijzigen

U kunt de IP-configuratie-instellingen weergeven of wijzigen via de geïntegreerde webserver van HP.

 **OPMERKING:** De stappen zijn afhankelijk van het soort bedieningspaneel.



Tabel 8-2 Bedieningspanelen

| Nummer | Omschrijving               |
|--------|----------------------------|
| 1      | LED-bedieningspaneel       |
| 2      | 2-regelig bedieningspaneel |

1. Open de HP Embedded Web Server (EWS, geïntegreerde webserver):

### LED-bedieningspanelen

- a. Open de HP Printer Assistant.
  - **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
  - **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.

- **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
- **Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.

b. Selecteer **Afdrukken** in de HP Printer Assistant en selecteer **HP Device Toolbox**.

### 2-regelige bedieningspanelen

- Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop **Instellingen** . Open het menu **Netwerkinstellingen**, selecteer **IP-adres weergeven** en vervolgens **Ja**. Ga terug naar het beginscherm om het IP-adres weer te geven.
- Open een internetbrowser en voer in de adresregel het IP-adres of de hostnaam in zoals die wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer. Druk op de toets **Enter** op het toetsenbord van de pc. De geïntegreerde webservice wordt geopend.



**OPMERKING:** Als de webbrowser een bericht weergeeft dat toegang tot de website mogelijk niet veilig is, selecteert u de optie om door te gaan naar de website. Toegang tot deze website zal de computer niet beschadigen.

2. Klik op het tabblad **Netwerk** voor informatie over het netwerk. Wijzig desgewenst de instellingen.

## De naam van de printer in het netwerk wijzigen

Indien u de naam van de printer in een netwerk wilt wijzigen zodat de printer kan worden geïdentificeerd, gebruikt u de geïntegreerde webservice van HP.

**OPMERKING:** De stappen zijn afhankelijk van het soort bedieningspaneel.



Tabel 8-3 Bedieningspanelen

| Nummer | Omschrijving               |
|--------|----------------------------|
| 1      | LED-bedieningspaneel       |
| 2      | 2-regelig bedieningspaneel |

1. Open de HP Embedded Web Server (EWS, geïntegreerde webservice):

### LED-bedieningspanelen


- Open de HP Printer Assistant.


- **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
- **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.
- **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
- **Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.

- b. Selecteer **Afdrukken** in de HP Printer Assistant en selecteer **HP Device Toolbox**.

### 2-regelige bedieningspanelen

- a. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen . Open het menu **Netwerkinstellingen**, selecteer **IP-adres weergeven** en vervolgens **Ja**. Ga terug naar het beginscherm om het IP-adres weer te geven.
- b. Open een internetbrowser en voer in de adresregel het IP-adres of de hostnaam in zoals die wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer. Druk op de toets **Enter** op het toetsenbord van de pc. De geïntegreerde webserver wordt geopend.



 **OPMERKING:** Als de webbrower een bericht weergeeft dat toegang tot de website mogelijk niet veilig is, selecteert u de optie om door te gaan naar de website. Toegang tot deze website zal de computer niet beschadigen.

2. Open het tabblad **Systeem**.
3. Op de pagina **Apparaatgegevens** wordt de standaardprinternaam weergegeven in het veld **Apparaatnaam**. U kunt deze naam wijzigen zodat u de printer kunt identificeren.

 **OPMERKING:** Het invullen van de andere velden op deze pagina is optioneel.

4. Klik op de knop **Toepassen** om de wijzigingen toe te passen.

## IPv4 TCP/IP-parameters handmatig configureren via het bedieningspaneel

Met de geïntegreerde webserver van HP (EWS) of de menu's van het bedieningspaneel kunt u handmatig een IPv4-adres, subnetmasker en standaardgateway instellen.

 **OPMERKING:** De stappen zijn afhankelijk van het soort bedieningspaneel.



Tabel 8-4 Bedieningspanelen

| Nummer | Omschrijving               |
|--------|----------------------------|
| 1      | LED-bedieningspaneel       |
| 2      | 2-regelig bedieningspaneel |

## LED-bedieningspanelen

1. De geïntegreerde webservice van HP (EWS) openen:
  - a. Open de HP Printer Assistant.
    - **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
    - **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.
    - **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
    - **Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik vanaf de computerdesktop op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.
  - b. Selecteer **Afdrukken** in de HP Printer Assistant en selecteer **HP Device Toolbox**.
2. Klik in het tabblad **Netwerken** op **IPV4-configuratiemethode** in het linkernavigatiedeelvenster.
3. Selecteer **Handmatig** in de vervolgkeuzelijst **Voorkeursmethode IP-adres** en bewerk vervolgens de IPv4-configuratie-instellingen.
4. Klik op de knop **Toepassen**.

## 2-regelige bedieningspanelen

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen . Open het menu [Netwerkinstellingen](#), selecteer [IP-adres weergeven](#) en vervolgens [Ja](#). Ga terug naar het beginscherm om het IP-adres weer te geven.
2. Open de volgende menu's:
  - a. [Netwerk instellen](#)
  - b. [IPv4-configuratiemethode](#)
  - c. [Handmatig](#)
3. Gebruik de pijlknoppen en de knop **OK** om het IP-adres, subnetmasker en standaardgateway in te voeren en raak vervolgens de knop **OK** aan om de wijzigingen op te slaan.

# Functies voor beveiliging van de printer

## Inleiding

De printer bevat beveiligingsopties waarmee toegang tot configuratie-instellingen en beveiligde gegevens kan worden beperkt. Ook kan toegang tot belangrijke hardwarecomponenten worden ontzegd.

- [Het wachtwoord van het systeem toewijzen of wijzigen met de geïntegreerde webserver](#)

## Het wachtwoord van het systeem toewijzen of wijzigen met de geïntegreerde webserver

Stel een wachtwoord voor toegang tot de printer en de geïntegreerde webserver van HP in zodat onbevoegde gebruikers de printerinstellingen niet kunnen wijzigen.

 **OPMERKING:** De stappen zijn afhankelijk van het soort bedieningspaneel.



Tabel 8-5 Bedieningspanelen

| Nummer | Omschrijving               |
|--------|----------------------------|
| 1      | LED-bedieningspaneel       |
| 2      | 2-regelig bedieningspaneel |


1. Open de HP Embedded Web Server (EWS, geïntegreerde webserver):

### LED-bedieningspanelen

- a. Open de HP Printer Assistant.
  - **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
  - **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.
  - **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
  - **Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.
- b. Selecteer **Afdrukken** in de HP Printer Assistant en selecteer **HP Device Toolbox**.


## 2-regelige bedieningspanelen:

- a. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop **Instellingen** . Open het menu **Netwerkinstellingen**, selecteer **IP-adres weergeven** en vervolgens **Ja**. Ga terug naar het beginscherm om het IP-adres weer te geven.
- b. Open een internetbrowser en voer in de adresregel het IP-adres of de hostnaam in zoals die wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer. Druk op de toets **Enter** op het toetsenbord van de pc. De geïntegreerde webserver wordt geopend.




 **OPMERKING:** Als de webbrowser een bericht weergeeft dat toegang tot de website mogelijk niet veilig is, selecteert u de optie om door te gaan naar de website. Toegang tot deze website zal de computer niet beschadigen.

2. Klik in het tabblad **Systeem** op de koppeling **Beheer** in het linkernavigatievenster.
3. In het gedeelte **Productbeveiliging** voert u in het veld **Wachtwoord** het wachtwoord in.
4. Voer het wachtwoord opnieuw in in het veld **Wachtwoord bevestigen**.
5. Klik op de knop **Toepassen**.

 **OPMERKING:** Noteer het wachtwoord en bewaar het op een veilige plaats.

6. Klik op de knop **Toepassen**.

 **OPMERKING:** Noteer het wachtwoord en bewaar het op een veilige plaats.



# Instellingen voor energiebesparing

- [Inleiding](#)
- [Afdrukken met EconoMode](#)
- [De instelling Sluimermodus/automatisch uitschakelen na inactiviteit instellen](#)
- [De vertraging voor uitschakelen na inactiviteit instellen en de printer zo configureren dat deze maximaal 1 watt verbruikt](#)
- [De instelling voor uitschakelvertraging configureren](#)

## Inleiding


De printer beschikt over verschillende functies waarmee op energieverbruik en benodigheden kan worden bespaard.

## Afdrukken met EconoMode

Deze printer beschikt over de optie EconoMode, waarmee u conceptversies van documenten kunt afdrukken. Door EconoMode te gebruiken, verbruikt u minder toner. De afdrukkwaliteit kan in EconoMode echter minder zijn.

HP raadt doorlopend gebruik van de EconoMode af. Als de EconoMode voortdurend wordt gebruikt, is het mogelijk dat de toner langer meegaat dan de mechanische onderdelen van de tonercartridge. Als de afdrukkwaliteit slechter wordt en niet meer acceptabel is, is het verstandig de tonercartridge te vervangen.

---

 **OPMERKING:** Als deze optie niet beschikbaar is in uw printdriver, kunt u deze instellen met de HP geïntegreerde webserver.

---

1. Selecteer de **afdrukoptie** vanuit het programma.
2. Selecteer de printer en klik vervolgens op de knop **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.
3. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit**.
4. Klik op de optie **EconoMode**.

## De instelling Sluimermodus/automatisch uitschakelen na inactiviteit instellen

Gebruik de menu's op het bedieningspaneel om in te stellen hoe lang het duurt voordat de slaapstand van de printer wordt ingeschakeld.

Voer de volgende stappen uit om de instelling Sluimermodus/automatisch uitschakelen na te wijzigen:

---

 **OPMERKING:** De stappen zijn afhankelijk van het soort bedieningspaneel.

---




Tabel 8-6 Bedieningspanelen

| Nummer | Omschrijving               |
|--------|----------------------------|
| 1      | LED-bedieningspaneel       |
| 2      | 2-regelig bedieningspaneel |

### LED-bedieningspanelen:

1. Open de geïntegreerde webserver van HP (EWS):
  - a. Open de HP Printer Assistant.
    - **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
    - **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.
    - **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
    - **Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.
  - b. Selecteer **Afdrukken** in de HP Printer Assistant en selecteer **HP Device Toolbox**.
2. Klik op het tabblad **Systeem** en selecteer de **Energie-instellingen**.
3. Selecteer de tijd voor de vertraging in de vervolgkeuzelijst **Sluimermodus/automatisch uitschakelen na inactiviteit**.
4. Klik op de knop **Toepassen**.

### 2-regelige bedieningspanelen:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
2. Open de volgende menu's:
  - a. [Systeeminstellingen](#)
  - b. [Energie-instellingen](#)
  - c. [Sluimermodus/automatisch uitschakelen na](#)
3. Gebruik de pijlknoppen om de tijd voor Sluimermodus/automatisch uitschakelen na te selecteren, en druk vervolgens op de knop **OK**.

Selecteer de tijd voor Sluimermodus/automatisch uitschakelen na.

## De vertraging voor uitschakelen na inactiviteit instellen en de printer zo configureren dat deze maximaal 1 watt verbruikt

Gebruik de menu's op het bedieningspaneel om in te stellen hoe lang het duurt voordat de printer wordt uitgeschakeld.

 **OPMERKING:** Nadat de printer is uitgeschakeld, neemt het stroomverbruik af tot 1 watt of minder.

Voer de volgende stappen uit om de instellingen voor uitschakelvertraging te wijzigen:

 **OPMERKING:** De stappen zijn afhankelijk van het soort bedieningspaneel.



Tabel 8-7 Bedieningspanelen

| Nummer | Omschrijving               |
|--------|----------------------------|
| 1      | LED-bedieningspaneel       |
| 2      | 2-regelig bedieningspaneel |

### LED-bedieningspanelen:

1. Open de geïntegreerde webserver van HP (EWS):
  - a. Open de HP Printer Assistant.
    - **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
    - **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.
    - **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
    - **Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.
  - b. Selecteer **Afdrukken** in de HP Printer Assistant en selecteer **HP Device Toolbox**.
2. Klik op het tabblad **Systeem** en selecteer de **Energie-instellingen**.
3. Selecteer de tijd voor de vertraging in de vervolgkeuzelijst **Uitschakelen na inactiviteit**.

 **OPMERKING:** De standaardwaarde is **4 uur**.

4. Klik op de knop **Toepassen**.

## 2-regelige bedieningspanelen:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
2. Open de volgende menu's:
  - a. [Systeeminstellingen](#)
  - b. [Energie-instellingen](#)
  - c. [Uitschakelen na](#)
3. Selecteer de tijd voor de uitschakelvertraging.

 **OPMERKING:** De standaardwaarde is 4 uur.

## De instelling voor uitschakelvertraging configureren

Gebruik de menu's op het bedieningspaneel om te selecteren of de printer vertraagd wordt uitgeschakeld nadat de aan-uitknop is ingedrukt.

Voer de volgende stappen uit om de instellingen voor uitschakelvertraging te wijzigen:

 **OPMERKING:** De stappen zijn afhankelijk van het soort bedieningspaneel.



Tabel 8-8 Bedieningspanelen

| Nummer | Omschrijving               |
|--------|----------------------------|
| 1      | LED-bedieningspaneel       |
| 2      | 2-regelig bedieningspaneel |

## LED-bedieningspanelen:

1. Open de geïntegreerde webserver van HP (EWS):
  - a. Open de HP Printer Assistant.
    - **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
    - **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.

- **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
  - **Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.
- b. Selecteer **Afdrukken** in de HP Printer Assistant en selecteer **HP Device Toolbox**.
2. Klik op het tabblad **Systeem** en selecteer de **Energie-instellingen**.
3. Selecteer de optie **Vertraging bij poorten actief** of schakel deze optie uit.




---

**OPMERKING:** Als deze optie is geselecteerd, wordt de printer niet uitgeschakeld tenzij alle poorten niet-actief zijn. Een actieve netwerk- of faxverbinding voorkomt dat de printer wordt uitgeschakeld.

---

### 2-regelige bedieningspanelen:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop **Instellingen** .
2. Open de volgende menu's:
  - a. [Systeeminstellingen](#)
  - b. [Energie-instellingen](#)
  - c. [Uitschakelvertraging](#)
3. Selecteer een van de vertragingsopties:
  - **Geen vertraging:** De printer wordt uitgeschakeld na een bepaalde periode van inactiviteit die is ingesteld bij de instelling **Automatisch uitschakelen na**.
  - **Bij poorten actief:** Als deze optie is geselecteerd, wordt de printer niet uitgeschakeld tenzij alle poorten niet-actief zijn. Een actieve netwerk- of faxverbinding voorkomt dat de printer wordt uitgeschakeld.

## HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin is een bekroond, toonaangevend hulpprogramma voor het efficiënt beheren van een groot scala aan HP-apparaten binnen een netwerk, inclusief printers, multifunctionele printers en digitale verzendapparatuur. Met deze oplossing kunt u op afstand installeren, onderhouden, problemen oplossen en uw afdruk- en beeldvormingsomgeving beschermen - om zo uiteindelijk de productiviteit van uw bedrijf te vergroten door u te helpen tijd te besparen, de kosten te beheersen en uw investering te beschermen.

Er worden regelmatig updates voor HP Web Jetadmin uitgegeven om ondersteuning te bieden voor specifieke productfuncties. Ga naar [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin) voor meer informatie.

## De firmware bijwerken

HP verstrekt regelmatig printerupdates, nieuwe Web Services-apps en nieuwe functies voor bestaande Web Services-apps. Voer de volgende stappen uit om de printerfirmware voor één printer bij te werken. Wanneer u de firmware bijwerkt, worden Web Services-apps automatisch bijgewerkt.

Er zijn twee ondersteunde methoden om de firmware bij te werken op deze printer. Gebruik slechts een van de volgende methoden om de printerfirmware bij te werken.

### Methode 1: Update de firmware via het bedieningspaneel (alleen 2-regelige bedieningspanelen)


Gebruik deze stappen om de firmware te laden via het bedieningspaneel (alleen voor printers die zijn aangesloten op het netwerk), en/of stel de printer in om toekomstige firmware-updates automatisch te laden. Ga naar methode twee voor printers die via USB zijn aangesloten.

1. Controleer of de printer is aangesloten op een bekabeld (ethernet) of draadloos netwerk met een actieve internetverbinding.

---

 **OPMERKING:** De printer moet een internetverbinding hebben om de firmware te kunnen bijwerken via een netwerkverbinding.

---

2. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
3. Open eerst het menu [Service](#) en dan het menu [LaserJet Update](#).

---

 **OPMERKING:** Als de optie [LaserJet-update](#) niet wordt vermeld, gaat u naar methode twee.

---

4. Selecteer [Nu updates zoeken](#) om te controleren op updates.

---

 **OPMERKING:** De printer controleert automatisch op een update en als een nieuwere versie wordt gedetecteerd, wordt de update automatisch gestart.


---

5. Stel de printer zo in dat de firmware automatisch wordt bijgewerkt wanneer er updates beschikbaar zijn.  
Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
- Open eerst het menu [Service](#) en dan het menu [LaserJet Update](#). Selecteer vervolgens het menu [Updates beheren](#).
- Stel de optie [Updates toestaan](#) in op [JA](#) en stel vervolgens de optie [Automatisch controleren](#) in op [AAN](#).


### Methode twee: De firmware bijwerken met behulp van de Firmware Update Utility

Gebruik deze stappen om Firmware Update Utility handmatig van [hp.com](http://hp.com) te downloaden en te installeren.

---

 **OPMERKING:** Deze methode is de enige beschikbare optie voor het bijwerken van de firmware voor printers die via een USB-kabel op de computer zijn aangesloten. Deze werkt ook voor printers die met een netwerk zijn verbonden.

---

 **OPMERKING:** U moet een printerdriver installeren om deze methode te gebruiken.

---

1. Ga naar [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), selecteer uw land/regio en taal, klik op de koppeling **Software en drivers** en typ de printernaam in het zoekveld. Druk op de knop [Enter](#) en selecteer de printer in de lijst met zoekresultaten.
2. Selecteer het besturingssysteem.

3. Zoek in de sectie **Firmware** de **Firmware Update Utility**.
4. Klik op **Downloaden**, klik op **Uitvoeren** en klik vervolgens opnieuw op **Uitvoeren**.
5. Wanneer het hulpprogramma is gestart, selecteert u de printer in de vervolgkeuzelijst en klikt op **Firmware verzenden**.



**OPMERKING:** Klik op **Configuratiepagina afdrukken** als u een configuratiepagina wilt afdrukken om te controleren of de versie van de geïnstalleerde firmware van vóór of na het updateproces is.

---

6. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien en klik op de knop **Sluiten** om het hulpprogramma te sluiten.



---

# 9 Problemen oplossen

- [Klantondersteuning](#)
- [Betekenis van lampjes op het bedieningspaneel \(alleen bedieningspanelen met LED-lampjes\)](#)
- [De fabrieksinstellingen herstellen](#)
- [Het bericht 'Cartridge bijna leeg' of 'Cartridge vrijwel leeg' wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer of in de EWS](#)
- [De printer pakt geen papier op of het papier wordt verkeerd ingevoerd](#)
- [Papierstoringen verhelpen](#)
- [De afdrukkwaliteit verbeteren](#)
- [Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen](#)
- [Kopieer- en scanbeeldkwaliteit verbeteren](#)
- [Beeldkwaliteit fax verbeteren](#)
- [Problemen met bekabelde netwerken oplossen](#)
- [Problemen met draadloze netwerken oplossen \(alleen draadloze modellen\)](#)
- [Faxproblemen oplossen](#)

## Voor meer informatie:

De volgende informatie is correct op het moment van uitgave. Zie [www.hp.com/support/ljM182MFP](http://www.hp.com/support/ljM182MFP) voor actuele informatie.

De uitgebreide Help van HP voor de printer omvat de volgende informatie:

- Installeren en configureren
- Leren en gebruiken
- Problemen oplossen
- Software- en firmware-updates downloaden
- Meepraten op ondersteuningsforums
- Informatie over garantie en wettelijke voorschriften zoeken

# Klantondersteuning

Tabel 9-1 Opties voor klantondersteuning


| Ondersteuningsoptie   | Location (Locatie)  |
|---|---|
| Telefonische ondersteuning voor uw land/regio<br>Zorg dat u de printernaam, het serienummer, de aankoopdatum en een probleemomschrijving bij de hand hebt | Telefoonnummers voor land/regio vindt u op de folder in de doos van de printer of op <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a> . |
| 24 uur per dag ondersteuning via internet en hulpprogramma's en drivers downloaden  | <a href="http://www.hp.com/support/ljM182MFP">www.hp.com/support/ljM182MFP</a>  |
| Aanvullende HP service- of onderhoudsovereenkomsten bestellen   | <a href="http://www.hp.com/go/carepack">www.hp.com/go/carepack</a>  |
| De printer registreren  | <a href="http://www.register.hp.com">www.register.hp.com</a>  |

## Betekenis van lampjes op het bedieningspaneel (alleen bedieningspanelen met LED-lampjes)





Als de printer bevestiging van de gebruiker nodig heeft, ziet u op het LED-bedieningspaneel afwisselend de tekst **Go** en een tweecijferige statuscode. Als de printer uw aandacht vereist, ziet u op het LED-bedieningspaneel afwisselend de tekst **Er** en een tweecijferige foutcode. Gebruik onderstaande tabel om eventuele printerproblemen te identificeren.

Tabel 9-2 Legenda van de statuslampjes










| Item  | Omschrijving                   |
|---|--------------------------------|
|  | Symbool voor "lampje uit"      |
|  | Symbool voor "lampje aan"      |
|  | Symbool voor "lampje knippert" |




Tabel 9-3 Het waarschuwingslampje knippert

| Foutcode | De status van de printer   | Actie  |
|----------|--|--|
| Go/01    | De printer bevindt zich in de modus voor handmatige invoer.                  | Plaats papier van het juiste type en formaat in de invoerlade. Druk op de knop Start kopiëren, Mono  om door te gaan.       |
| Go/02    | De printer is bezig met de verwerking van een handmatige dubbelzijdige taak. | Plaats de pagina's in de invoerlade om de tweede zijde te bedrukken. Druk op de knop Start kopiëren, Mono  om door te gaan. |
| Go/03    | De afdraktaak verschilt van de gebruikersinstellingen.                       | Plaats gewoon papier of druk op de knop Mono-kopiëren starten  om door te gaan met het momenteel geplaatste papier.         |
| Er/01    | De invoerlade is leeg.   | Plaats papier in de lade.  |
| Er/02    | Een klep is open.  | Controleer of de bovenklep volledig is gesloten.   |
| Er/03    | De printer kan een vel papier niet oppakken om af te drukken.                | Druk op de knop Start kopiëren, Mono  om door te gaan.  |
| Er/04    | Er is papier vastgelopen in de invoerlade.                                   | Verwijder het vastgelopen papier.  |
| Er/05    | Er is papier vastgelopen in het gebied van de tonercartridge.                | Verwijder het vastgelopen papier.  |


**Tabel 9-3** Het waarschuwingslampje knippert (vervolg)

| Foutcode | De status van de printer  | Actie  |
|----------|---|--|
| Er/06    | Er is papier vastgelopen in het gebied van de uitvoerbak.                       | Verwijder het vastgelopen papier.  |
| Er/25    | Het geplaatste papier heeft niet het formaat dat is vereist voor de afdruktaak. | Plaats ander papier of druk op de knop Start kopiëren, Mono  om door te gaan met het momenteel geplaatste formaat.  |
| Er/26    | Er is een algemene enginefout opgetreden in de printer.                         | Druk op de knop Start kopiëren, Mono  om door te gaan.<br><br>Als fout zich herhaalt, schakelt u de printer uit. Wacht 30 seconden en schakel de printer weer in.                                 |
| Er/81    | Er is onjuiste firmware geladen.  | Druk op de knop Start kopiëren, Mono  om door te gaan. Laad de juiste firmware.   |
| Er/82    | Er is een ongeldige codehandtekening opgetreden voor de printer.                | Druk op Start kopiëren, Mono  om de handtekening te accepteren of druk op Annuleren  om de upgrade te stoppen. |
| Er/83    | De printer heeft een ongeldige upgrade van de codehandtekening geannuleerd.     | Druk op de knop Start kopiëren, Mono  om door te gaan.  |
| Er/90    | De printer heeft een engine-kabelfout gedetecteerd.                             | Druk op de knop Start kopiëren, Mono  om door te gaan.<br><br>Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de klantenondersteuning van HP.   |
| Er/91    | Er is een scannerkabelfout opgetreden in de printer.                            | Druk op de knop Start kopiëren, Mono  om door te gaan.<br><br>Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de klantenondersteuning van HP.   |
| Er/92    | De printer heeft een kabelfout met het bedieningspaneel gedetecteerd.           | Druk op de knop Start kopiëren, Mono  om door te gaan.<br><br>Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de klantenondersteuning van HP.   |




**Tabel 9-4** Het waarschuwingslampje knippert en het tonerlampje brandt

| Foutcode | De status van de printer                | Actie                      |
|----------|---|----------------------------|
| Er/08    | De tonercartridge is vrijwel leeg.      | Vervang de tonercartridge. |
| Er/10    | Meerdere benodigdheden zijn bijna leeg. | Vervang de benodigdheden.  |



**Tabel 9-5** Het waarschuwingslampje en het tonerlampje knipperen

| Foutcode | De status van de printer   | Actie                                   |
|----------|--|---|
| Er/07    | De tonercartridge ontbreekt of is niet goed geïnstalleerd.   | Installeer de tonercartridge (opnieuw). |
| Er/11    | De tonercartridge is niet compatibel met de printer, misschien vanwege een ontbrekende of beschadigde geheugenchip.        | Vervang de tonercartridge.              |
| Er/13    | Meerdere benodigdheden zijn niet compatibel met de printer, misschien vanwege een ontbrekende of beschadigde geheugenchip. | Vervang de benodigdheden.               |
| Er/14    | De tonercartridge is vergrendeld op een andere printer.  | Vervang de tonercartridge.              |
| Er/16    | Meerdere benodigdheden zijn vergrendeld op een andere printer.   | Vervang de benodigdheden.               |
| Er/17    | Er is een onjuiste cartridge geïnstalleerd.  | Vervang de tonercartridge.              |
| Er/19    | Er zijn niet-geautoriseerde benodigdheden geïnstalleerd.   | Vervang de benodigdheden.               |
| Er/20    | Er is een fout opgetreden in de sensor van de cartridge.   | Vervang de tonercartridge.              |



**Tabel 9-6** Het waarschuwinglampje en het gereed-lampje branden

| Foutcode | De status van de printer   | Actie   |
|----------|--|---|
| Er/30    | Er is een kritieke fout opgetreden. De printer kan zichzelf niet herstellen. | <ol style="list-style-type: none"> <li>Schakel de printer uit of koppel het netsnoer los van het stopcontact.</li> <li>Wacht 30 seconden en schakel de printer in of sluit het netsnoer weer op de printer aan.</li> <li>Wacht tot de printer is geïnitieerd.</li> </ol> <p>Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de klantenondersteuning van HP.</p> |
| Er/49    |  |   |
| Er/50    |  |   |
| Er/51    |  |   |
| Er/52    |  |   |
| Er/53    |  |   |
| Er/54    |  |   |
| Er/55    |  |   |
| Er/56    |  |   |
| Er/57    |  |   |
| Er/58    |  |   |
| Er/59    |  |   |
| Er/60    |  |   |
| Er/79    |  |   |

# De fabrieksinstellingen herstellen

Als u de fabrieksinstellingen terugzet, worden alle printer- en netwerkinstellingen weer op de fabriekswaarden ingesteld. De paginateller en het ladeformaat worden niet opnieuw ingesteld. Volg onderstaande stappen om de fabrieksinstellingen van de printer te herstellen.

**⚠ VOORZICHTIG:** Wanneer u de fabrieksinstellingen terugzet, worden alle instellingen gewijzigd in de standaardwaarden. Ook worden in het geheugen opgeslagen pagina's verwijderd.

**📝 OPMERKING:** De stappen zijn afhankelijk van het soort bedieningspaneel.



Tabel 9-7 Bedieningspanelen

| Nummer | Omschrijving               |
|--------|----------------------------|
| 1      | LED-bedieningspaneel       |
| 2      | 2-regelig bedieningspaneel |

## LED-bedieningspanelen:

1. Open de geïntegreerde webserver van HP (EWS):
  - a. Open de HP Printer Assistant.
    - **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
    - **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.
    - **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
    - **Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.
  - b. Selecteer **Afdrukken** in de HP Printer Assistant en selecteer **HP Device Toolbox**.
2. Klik eerst op het tabblad **Systeem** en vervolgens op de pagina **Opslaan en herstellen**.
3. Selecteer **Standaardinstellingen herstellen**.

De printer wordt automatisch opnieuw opgestart.

### 2-regelige bedieningspanelen:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
2. Open het menu [Service](#).
3. Selecteer [Standaardinstellingen herstellen](#).

De printer wordt automatisch opnieuw opgestart.




## Het bericht 'Cartridge bijna leeg' of 'Cartridge vrijwel leeg' wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer of in de EWS

**Cartridge bijna leeg:** De printer geeft aan wanneer een cartridge bijna leeg is. De werkelijke resterende levensduur van een cartridge kan afwijken. Zorg dat u een vervangende tonercartridge hebt die u kunt plaatsen wanneer de afdrukkwaliteit niet meer voldoet. De cartridge hoeft nu nog niet te worden vervangen.

Blijf met de huidige cartridge afdrukken totdat de afdrukkwaliteit zelfs na het opnieuw verdelen van de toner niet meer acceptabel is. Als u de toner opnieuw wilt verdelen, verwijdert u de tonercartridge uit de printer en schudt u de cartridge zachtjes heen en weer. Plaats de tonercartridge opnieuw in de printer en sluit de klep.

**Cartridge vrijwel leeg:** De printer geeft aan wanneer de cartridge vrijwel leeg is. De werkelijke resterende levensduur van een cartridge kan afwijken. Schud de cartridges zachtjes heen en weer om de levensduur van de toner te verlengen. Zorg dat u een vervangende tonercartridge hebt die u kunt plaatsen wanneer de afdrukkwaliteit niet meer voldoet. De cartridge hoeft nu nog niet te worden vervangen, tenzij de afdrukkwaliteit niet langer acceptabel is.



Premium Protection Warranty van HP verloopt wanneer er een bericht verschijnt op de statuspagina van toebehoren of de geïntegreerde webserver dat aangeeft dat de Premium Protection Warranty op deze benodigdheden is verlopen.

### De instelling "Vrijwel leeg" wijzigen

U kunt de manier aanpassen waarop de printer reageert wanneer benodigdheden vrijwel leeg zijn. U hoeft deze instellingen niet opnieuw te configureren wanneer u een nieuwe cartridge plaatst.



**OPMERKING:** De stappen zijn afhankelijk van het soort bedieningspaneel.



Tabel 9-8 Bedieningspanelen

| Nummer | Omschrijving               |
|--------|----------------------------|
| 1      | LED-bedieningspaneel       |
| 2      | 2-regelig bedieningspaneel |

### LED-bedieningspanelen:

1. Open de geïntegreerde webserver van HP (EWS):
  - a. Open de HP Printer Assistant.
    - **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
    - **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.
    - **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
    - **Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.
  - b. Selecteer **Afdrukken** in de HP Printer Assistant en selecteer **HP Device Toolbox**.
2. Klik op het tabblad **Systeem** en selecteer de **Instellingen benodigdheden**.
3. Selecteer een van de volgende opties in de instelling **vrijwel leeg (zwarte cartridge):** of **vrijwel leeg (kleuren cartridges)** : vervolgkeuzelijst:
  - Selecteer de optie **Doorgaan** als u wilt dat de printer u waarschuwt wanneer een cartridge vrijwel leeg is, maar wel doorgaat met afdrukken.
  - Selecteer de optie **Stoppen** als u wilt instellen dat de printer stopt met afdrukken tot u de cartridge hebt vervangen.
  - Selecteer de optie **Vragen** als u wilt instellen dat de printer stopt met afdrukken en u vraagt de cartridge te vervangen.

### 2-regelige bedieningspanelen:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
2. Open de volgende menu's:
  - a. **Systeeminst.**
  - b. **Instellingen benodigdheden**

- c. [Zwarte cartridge](#) of [Kleurencartridges](#)
  - d. [Instelling voor vrijwel leeg](#)
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
- Selecteer de optie [Doorgaan](#) als u wilt dat de printer u waarschuwt wanneer een cartridge vrijwel leeg is, maar wel doorgaat met afdrucken.
  - Selecteer de optie [Stoppen](#) als u wilt instellen dat de printer stopt met afdrucken tot u de cartridge hebt vervangen.
  - Selecteer de optie [Vragen](#) als u wilt instellen dat de printer stopt met afdrucken en u vraagt de cartridge te vervangen. U kunt het bericht ter kennisgeving aannemen en doorgaan met afdrucken. Een door de klant te configureren optie op deze printer is "Herinner mij na 100 pagina's, 200 pagina's, 300 pagina's, 400 pagina's of nooit". Deze optie is beschikbaar voor het gemak van de klant en vormt geen indicatie dat deze pagina's een acceptabele afdrukkwaliteit hebben. Een door de klant te configureren optie op dit apparaat is "Herinner mij na 100 pagina's, 200 pagina's, 300 pagina's, 400 pagina's of nooit". Deze optie is beschikbaar voor het gemak van de klant en vormt geen indicatie dat deze pagina's een acceptabele afdrukkwaliteit hebben.

## Bij printers met faxfunctionaliteit

Wanneer de printer is ingesteld op de optie [Stoppen](#) of [Vragen](#), is het mogelijk dat faxberichten niet worden afgedrukt wanneer het afdrucken wordt hervat. Dit kan gebeuren als de printer tijdens het wachten meer faxberichten heeft ontvangen dan in het geheugen kunnen worden opgeslagen.

Wanneer de drempelwaarde Vrijwel leeg is bereikt, kan de printer faxberichten zonder onderbreking blijven afdrucken als u de optie [Doorgaan](#) voor de cartridge selecteert, maar de afdrukkwaliteit kan afnemen.

## Benodigdheden bestellen

**Tabel 9-9 Bestellen**

| Besteloptie                                       | Bestelinformatie  |
|---|---|
| Benodigdheden en papier bestellen                 | <a href="http://www.hp.com/go/suresupply">www.hp.com/go/suresupply</a>  |
| Bestellen via service- of ondersteuningsproviders | Neem contact op met een erkend service- of ondersteuningspunt van HP.   |
| Bestellen via de geïntegreerde webserver van HP   | Typ het IP-adres of de hostnaam van de printer in het adres- of URL-veld van een ondersteunde webbrowser op de computer om toegang te krijgen tot de webserver. De geïntegreerde webserver bevat een koppeling naar de SureSupply-website van HP. Hier vindt u mogelijkheden voor het aanschaffen van originele benodigdheden van HP. |

# De printer pakt geen papier op of het papier wordt verkeerd ingevoerd

## Inleiding

U kunt het volgende proberen wanneer de printer geen papier of meerdere vellen tegelijkertijd oppakt uit de papierlade. In de volgende situaties kan een papierstoring optreden.

- [Het apparaat pakt geen papier op](#)
- [Het apparaat pakt meerdere vellen papier op](#)
- [Het papier in de documentinvoer loopt vast of scheef of er worden meerdere vellen tegelijk doorgevoerd](#)

## Het apparaat pakt geen papier op

Als het apparaat geen papier uit de lade pakt, kunt u het volgende proberen.

1. Open het apparaat en verwijder eventuele vastgelopen vellen papier.
2. Plaats papier met het juiste formaat in de lade.
3. Controleer of het papierformaat en de papiersoort correct zijn ingesteld op het bedieningspaneel van het apparaat.
4. Zorg ervoor dat de papiergeleiders in de lade zijn afgestemd op het papierformaat. Pas de geleiders aan tot de juiste inspringsing in de lade.
5. Controleer op het bedieningspaneel of het apparaat wacht op een bevestiging om het papier handmatig in te voeren. Plaats papier en ga verder met afdrukken.
6. De rollen boven de lade zijn mogelijk vuil geworden. Maak de rollen schoon met een pluisvrije doek die is bevochtigd met warm water.

## Het apparaat pakt meerdere vellen papier op

Als het apparaat meerdere vellen papier uit de lade pakt, kunt u het volgende proberen.

1. Verwijder de stapel papier uit de lade, buig de stapel, draai deze 180 graden en draai hem vervolgens om. *Waar het papier niet uit.* Plaats de stapel papier terug in de lade.
2. Gebruik uitsluitend papier dat voldoet aan de specificaties van HP voor dit apparaat.
3. Gebruik geen papier dat is gekreukeld, gevouwen of beschadigd. Gebruik indien nodig papier uit een ander pak.
4. Controleer of de lade niet te vol is. Als dit wel het geval is, dient u de gehele stapel papier uit de lade te verwijderen, de stapel recht te leggen en een deel van de stapel papier terug te plaatsen in de lade.
5. Zorg ervoor dat de papiergeleiders in de lade zijn afgestemd op het papierformaat. Pas de geleiders aan tot de juiste inspringsing in de lade.
6. Zorg ervoor dat de omgeving van de printer binnen de specificaties valt.

## Het papier in de documentinvoer loopt vast of scheef of er worden meerdere vellen tegelijk doorgevoerd



**OPMERKING:** Deze informatie is alleen van toepassing op MFP-printers.

---

- Mogelijk zit er iets op het origineel, zoals een nietje of een zelfhechtend memoblaadje, dat moet worden verwijderd.
- Controleer of alle rollen goed zijn geplaatst en of de klep van de rollen in de documentinvoer gesloten is.
- Zorg dat de bovenste klep van de documentinvoer gesloten is.
- Misschien zijn de pagina's niet goed geplaatst. Leg de pagina's recht en stel de papiergeleiders in om de stapel te centreren.
- De papiergeleiders werken goed als ze tegen beide zijden van de papierstapel zijn geschoven. Controleer of de papierstapel recht ligt en de geleiders tegen de stapel zijn geplaatst.
- De documentinvoer of de uitvoerbak bevat mogelijk meer dan het maximum aantal pagina's. Zorg ervoor dat de papierstapel onder de geleiders in de invoerlade past en verwijder pagina's uit de uitvoerbak.
- Controleer of zich geen stukken papier, nietjes, paperclips of andere ongerechtigheden in de papierbaan bevinden.
- Reinig de rollen van de documentinvoer en het scheidingskussen. Gebruik hiervoor perslucht of een schone, pluisvrije doek die is bevochtigd met warm water. Als papier nog steeds verkeerd wordt ingevoerd, vervangt u de doorvoerrollen.
- Blader in het beginschermb van het bedieningspaneel naar de knop [Benodigdheden](#) en raak deze knop aan. Controleer de status van de documentinvoerkit en vervang deze indien nodig.


# Papierstoringen verhelpen

## Inleiding

De volgende informatie beschrijft hoe u papierstoringen kunt verhelpen.

- [Papierstoringenlocaties](#)
- [Frequente of terugkerende papierstoringen?](#)
- [Papierstoringen verhelpen in de documentinvoer \(alleen fw-modellen\)](#)
- [Papierstoringen in lade 1 verhelpen](#)
- [Papierstoringen in de achterklep en het fusergebied verhelpen](#)
- [Papierstoringen in de uitvoerbak oplossen](#)

## Papierstoringenlocaties



Tabel 9-10 Papierstoringenlocaties

| Nummer | Omschrijving                        |
|--------|-------------------------------------|
| 1      | Documentinvoer (alleen fw-modellen) |
| 2      | Uitvoerbak                          |
| 3      | Lade 1                              |
| 4      | Achterklep en fusergebied           |

## Frequente of terugkerende papierstoringen?

Volg deze stappen om problemen met frequente papierstoringen op te lossen. Als de eerste stap het probleem niet oplost, gaat u verder met de volgende stap totdat u het probleem hebt opgelost.

 **OPMERKING:** De stappen zijn afhankelijk van het soort bedieningspaneel.



Tabel 9-11 Bedieningspanelen

| Nummer | Omschrijving               |
|--------|----------------------------|
| 1      | LED-bedieningspaneel       |
| 2      | 2-regelig bedieningspaneel |


1. Als het papier vastloopt in de printer, verhelp dan de storing en druk een configuratiepagina af om het product te testen.
2. Controleer op het bedieningspaneel van de printer of de lade voor het juiste papierformaat en de juiste papiersoort is geconfigureerd. Pas de papierinstellingen indien nodig aan.

### LED-bedieningspanelen:

- a. De geïntegreerde webserver van HP (EWS) openen:
  - i. Open de HP Printer Assistant.
    - **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
    - **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.
    - **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
    - **Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer. De HP Printer Assistant wordt geopend.
  - ii. Selecteer **Afdrukken** in de HP Printer Assistant en selecteer **HP Device Toolbox**.
- b. Klik eerst op het tabblad **Systeem** en vervolgens op de pagina **Papierinstellingen**.
- c. Selecteer de lade in de lijst.
- d. Selecteer de optie **Standaard papiersoort** en selecteer vervolgens de papiersoort in de invoerlade.

- e. Selecteer de optie **Standaard papierformaat** en selecteer vervolgens het papierformaat in de invoerlade.
- f. Klik op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan.

#### 2-regelige bedieningspanelen:

- a. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
  - b. Open de volgende menu's:
    - a. [Systeeminstellingen](#)
    - b. [Papierinstellingen](#)
  - c. Selecteer de lade in de lijst.
  - d. Selecteer de optie [Standaard papiersoort](#) en selecteer vervolgens de papiersoort in de invoerlade.
  - e. Selecteer de optie [Standaard papierformaat](#) en selecteer vervolgens het papierformaat in de invoerlade.
3. Schakel de printer gedurende 30 seconden uit en schakel het vervolgens weer in.
  4. Druk een reinigingspagina af om overtollige toner uit de binnenkant van de printer te verwijderen.

#### LED-bedieningspanelen:

- a. Open de HP Printer Assistant.
  - **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
  - **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.
  - **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
  - **Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.
- b. Selecteer **Afdrukken** in de HP Printer Assistant en selecteer **HP Device Toolbox**.
- c. Klik op het tabblad **Systemen** op **Service**.
- d. Klik in het gebied **Reinigingsmodus** op **Start** om het reinigingsproces te beginnen.



#### 2-regelige bedieningspanelen:

- a. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
- b. Open het menu [Service](#).



- c. Selecteer [Reinigingspagina](#).
  - d. Plaats gewoon papier of A4-papier wanneer dit wordt gevraagd.  
Wacht tot het proces is voltooid. Gooi de afgedrukte pagina weg.
5. Druk een configuratiepagina af om de printer te testen.

#### LED-bedieningspanelen:

- ▲ Houd de Knop Kopiëren in kleur starten / Hervatten  ingedrukt totdat het gereed-lampje  begint te knipperen. Laat de knop dan los.

#### 2-regelige bedieningspanelen:


- a. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
- b. Open het menu [Rapporten](#).
- c. Selecteer [Configuratie rapport](#).

Als geen van deze stappen het probleem oplost, moet de printer wellicht worden nagekeken. Neem contact op met de klantenondersteuning van HP.


## Papierstoringen verhelpen in de documentinvoer (alleen fw-modellen)

Gebruik de volgende procedure om te controleren op papier in alle mogelijke blokkadelocaties in en bij de documentinvoer. Wanneer er een blokkade is, kan het bedieningspaneel het volgende bericht weergeven om u te helpen bij het verhelpen van de blokkade.


1. Open de klep van de documentinvoer.



2. Verwijder vastgelopen papier.



3. Sluit de klep van de scanner.



4. Til de documentinvoerlade omhoog voor betere toegang tot de uitvoerbak van de documentinvoer, en verwijder vastgelopen papier uit het uitvoergedeelte.



5. Open het deksel van de scanner. Trek het papier voorzichtig los als het is vastgelopen achter de witte plastic afdekplaat.




6. Sluit de klep van de scanner.




---

 **OPMERKING:** Zorg ervoor dat de geleiders in de documentinvoerlade stevig tegen het papier aanzitten. Verwijder alle nietjes en paperclips uit de originele documenten.

 **OPMERKING:** Originele documenten die zijn afgedrukt op zwaar, glanzend papier kunnen vaker vast te komen zitten dan originelen op gewoon papier.

---


## Papierstoringen in lade 1 verhelpen

Volg de onderstaande procedure om storingen in lade 1 te verhelpen. Als er een papierstoring optreedt, knippert op het bedieningspaneel het waarschuwingslampje  en verschijnt er een bericht dat helpt bij het verhelpen van de storing op het bedieningspaneel met 2 regels.

1. Trek de lade volledig uit de printer.



2. Verwijder vastgelopen of beschadigde vellen papier.




3. Plaats lade 1 terug en sluit deze.



## Papierstoringen in de achterklep en het fusergebied verhelpen


Volg de onderstaande procedure om storingen in de achterklep en het fusergebied te verhelpen. Als er een papierstoring optreedt, knippert op het bedieningspaneel het waarschuwingslampje  en verschijnt er een bericht dat helpt bij het verhelpen van de storing op het bedieningspaneel met 2 regels.

---

 **VOORZICHTIG:** Tijdens het gebruik van de printer kan de fuser heet worden. Wacht tot de fuser is afgekoeld voordat u deze aanraakt.


---

1. Open de achterklep.




2. Trek vastgelopen papier voorzichtig uit de rollen in de achterklep.

**VOORZICHTIG:** Tijdens het gebruik van de printer kan de fuser heet worden. Wacht tot de fuser is afgekoeld voordat u deze aanraakt.




3. Sluit de achterklep.






## Papierstoringen in de uitvoerbak oplossen

Gebruik de volgende procedure om te controleren op papier in alle mogelijke vastlooplocaties in de uitvoerbak. Als er een papierstoring optreedt, knippert op het bedieningspaneel het waarschuwingslampje  en verschijnt er een bericht dat helpt bij het verhelpen van de storing op het bedieningspaneel met 2 regels.

 **VOORZICHTIG:** Tijdens het gebruik van de printer kan de fuser heet worden. Wacht tot de fuser is afgekoeld voordat u deze aanraakt.

1. Open de achterklep.




2. Als in de uitvoerbak vastgelopen papier zichtbaar is, pakt u dit vast bij de voorste rand en verwijdert u het. Verwijder het vastgelopen papier met beide handen om scheuren te voorkomen.




3. Trek vastgelopen papier voorzichtig uit de rollen in de achterklep.

**VOORZICHTIG:** Tijdens het gebruik van de printer kan de fuser heet worden. Wacht tot de fuser is afgekoeld voordat u deze aanraakt.



4. Sluit de achterklep.



# De afdrukkwaliteit verbeteren

- [Inleiding](#)
- [De printerfirmware bijwerken](#)
- [Afdrukken vanuit een ander softwareprogramma](#)
- [De papersoort voor de afdruktak controleren](#)
- [Status van de tonercartridge controleren](#)
- [Een reinigingspagina afdrukken](#)
- [De printcartridge of cartridges controleren](#)
- [Papier en afdrumgeving controleren](#)
- [Een andere printerdriver proberen](#)
- [EconoMode-instellingen controleren](#)
- [Afdrukdichtheid aanpassen](#)
- [De printer kalibreren om de kleuren uit te lijnen](#)
- [Kleurinstellingen aanpassen \(Windows\)](#)
- [De afdrukkwaliteitspagina afdrukken en interpreteren](#)

## Inleiding

De volgende informatie beschrijft de stappen voor probleemoplossing om problemen met de afdrukkwaliteit op te lossen, zoals:

- Vlekken
- Vage afdruk
- Donkere afdruk
- Lichte afdruk
- Strepen
- Ontbrekende toner
- Verspreide tonerstippen
- Losse toner
- Schuine afbeeldingen

Probeer de volgende oplossingen in de aangegeven volgorde om deze of andere problemen met de afdrukkwaliteit te verhelpen.

Raadpleeg het gedeelte Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen in deze gebruikershandleiding voor meer informatie over het oplossen van specifieke beeldfouten.

## De printerfirmware bijwerken

Probeer de printerfirmware bij te werken. Raadpleeg het gedeelte De printerfirmware bijwerken van deze gebruikershandleiding voor meer informatie.

## Afdrukken vanuit een ander softwareprogramma

Probeer af te drukken vanuit een ander softwareprogramma. Als de pagina correct wordt afgedrukt, ligt het probleem bij het programma dat u gebruikt om het document af te drukken.

## De papiersoort voor de afdruktaak controleren

Controleer de instelling van de papiersoort wanneer u afdrukt vanuit een softwareprogramma en de afgedrukte pagina's vlekken hebben, vaag of donker zijn, papier gekruld is, of wanneer u verspreide tonerpunten, tonerverlies of kleine delen op de pagina waar toner ontbreekt constateert.

## De instelling voor de papiersoort op de printer controleren

1. Open de lade.
2. Controleer of de juiste papiersoort in de lade is geplaatst.
3. Sluit de lade.

## De instelling voor de papiersoort controleren (Windows)

1. Selecteer de **afdrukoptie** vanuit het programma.
2. Selecteer de printer en klik vervolgens op de knop **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.
3. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit**.
4. Klik in de vervolgkeuzelijst **Papiersoort** op de optie **Meer...**
5. Vouw de lijst **Type is:** uit.
6. Vouw de categorie met papiersoorten uit die het best overeenkomt met het papier dat u gebruikt.
7. Selecteer de papiersoort die u gebruikt en klik vervolgens op de knop **OK**.
8. Klik op de knop **OK** om het dialoogvenster **Documenteigenschappen** te sluiten. Klik in het dialoogvenster **Afdrukken** op de knop **OK** om de taak af te drukken.

## De instelling voor de papiersoort controleren (macOS)

1. Klik op het menu **Bestand** en vervolgens op de optie **Afdrukken**.
2. Selecteer de printer in het menu **Printer**.
3. Het menu **Exemplaren & pagina's** wordt standaard weergegeven door de printerdriver. Open de menuvervolgkeuzelijst en klik op het menu **Afwerking**.
4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Media** een papiersoort.
5. Klik op de knop **Afdrukken**.

## Status van de tonercartridge controleren

Volg deze stappen om de geschatte resterende levensduur van tonercartridges en indien nodig de status van andere vervangbare onderdelen te bepalen.

 **OPMERKING:** De stappen zijn afhankelijk van het soort bedieningspaneel.



Tabel 9-12 Bedieningspanelen


| Nummer | Omschrijving               |
|--------|----------------------------|
| 1      | LED-bedieningspaneel       |
| 2      | 2-regelig bedieningspaneel |

### Stap één: De statuspagina voor benodigdheden afdrukken (LED-bedieningspanelen)

De printer drukt overzichtspagina voor benodigdheden af wanneer de configuratiepagina wordt afgedrukt.

1. Houd de knop Hervatten ingedrukt  totdat het gereed-lampje  begint te knippen.
2. Laat de knop Hervatten  los.

### Stap één: Statuspagina benodigdheden afdrukken (2-regelige bedieningspanelen)

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
2. Selecteer [Rapporten](#).
3. Selecteer [Status benodigdheden](#).

### Stap twee: Voorraad controleren

1. Bepaal met behulp van het voorraadstatusrapport de geschatte resterende levensduur van tonerinktpatronen en indien nodig de status van andere vervangbare onderdelen.

Als u een tonercartridge gebruikt waarvan het einde van de levensduur is bereikt, kunnen zich problemen met de afdrukkwaliteit voordoen. De statuspagina van toebehoren geeft aan wanneer een onderdeel bijna moet worden vervangen.

Premium Protection Warranty van HP verloopt wanneer er een bericht verschijnt op de statuspagina van toebehoren of de geïntegreerde webserver dat aangeeft dat de Premium Protection Warranty op deze benodigdheden is verlopen.

De tonercartridge hoeft op dat moment nog niet te worden vervangen, tenzij de afdrukkwaliteit niet langer acceptabel is. Zorg dat u een vervangende tonercartridge heeft die u kunt plaatsen wanneer de afdrukkwaliteit niet meer voldoet.

Als u vaststelt dat een tonercartridge of ander vervangbaar onderdeel moet worden vervangen, kunt u de nummers van echte HP-onderdelen vinden op de statuspagina voor benodigdheden.

2. Controleer of u een echte HP-cartridge gebruikt.

Op een echte HP-tonercartridge staat het woord "HP" of het HP-logo. Meer informatie over het identificeren van HP-cartridges vindt u op [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

## Een reinigingspagina afdrukken

Tijdens het afdrukproces kunnen deeltjes papier, toner en stof zich in de printer ophopen. Dit kan leiden tot problemen met de afdrukkwaliteit, zoals tonerspikkels of -spatten, vegen, vlekken, lijnen of herhaalde markeringen.

Ga als volgt te werk om een reinigingspagina af te drukken.

 **OPMERKING:** De stappen zijn afhankelijk van het soort bedieningspaneel.




Tabel 9-13 Bedieningspanelen

| Nummer | Omschrijving               |
|--------|----------------------------|
| 1      | LED-bedieningspaneel       |
| 2      | 2-regelig bedieningspaneel |

### LED-bedieningspanelen

1. Open de HP Printer Assistant.
  - **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
  - **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.
  - **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
  - **Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.
2. Selecteer **Afdrukken** in de HP Printer Assistant en selecteer **HP Device Toolbox**.
3. Klik op het tabblad **Systemen** op **Service**.
4. Klik in het gebied **Reinigingsmodus** op **Start** om het reinigingsproces te beginnen.

## 2-regelige bedieningspanelen

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
2. Selecteer de volgende menu's:
  - a. [Service](#)
  - b. [Reinigingspagina](#)
3. Plaats gewoon papier of A4-papier wanneer dit wordt gevraagd en selecteer vervolgens [OK](#).


Een bericht **Reinigen** zal worden getoond op het bedieningspaneel van de printer. Wacht tot het proces is voltooid. Gooi de afgedrukte pagina weg.

## De printcartridge of cartridges controleren

Volg deze stappen om elke tonercartridge te inspecteren.

1. Verwijder de tonercartridges uit de printer en controleer of de afdichttape is verwijderd.
2. Controleer of de geheugenchip is beschadigd.
3. Onderzoek het oppervlak van de groene afbeeldingsdrum.

---

 **VOORZICHTIG:** Raak de afbeeldingsdrum niet aan. Vingerafdrukken op de afbeeldingsdrum kunnen problemen geven met de afdrukkwaliteit.

---

4. Vervang de tonercartridge als zich krassen, vingerafdrukken of andere beschadigingen op de afbeeldingsdrum bevinden.
5. Plaats de tonercartridge terug en druk enkele pagina's af om te zien of het probleem is opgelost.

## Papier en afdruk omgeving controleren

### Stap een: Papier gebruiken dat voldoet aan de specificaties van HP

Sommige problemen met de afdrukkwaliteit kunnen ontstaan wanneer u papier gebruikt dat niet voldoet aan de specificaties van HP.

- Gebruik altijd papier van een type en gewicht dat door deze printer wordt ondersteund.
- Gebruik papier van goede kwaliteit en dat vrij is van sneden, inkepingen, scheuren, vlekken, losse deeltjes, stof, kreukels, gaten, nietjes en gekrulde of verbogen randen.
- Gebruik papier waarop nog nooit is afgedrukt.
- Gebruik papier dat geen metallisch materiaal bevat, zoals glitter.
- Gebruik papier dat is ontworpen voor laserprinters. Gebruik geen papier dat alleen is geschikt is voor inkjetprinters.
- Gebruik geen papier met een te ruw oppervlak. Gladder papier zorgt over het algemeen voor een beter afdrukresultaat.

### Stap twee: De omgeving controleren

De omgeving kan de afdrukkwaliteit direct beïnvloeden en is een algemene oorzaak van problemen met afdrukkwaliteit of papiertoevoer. Probeer het volgende:

- Plaats de printer niet op een tochtige locatie, zoals in de buurt van ramen of deuren, of bij het ventilatierooster van de airconditioning.
- Zorg ervoor dat de printer niet wordt blootgesteld aan temperaturen of vochtigheid die buiten de productspecificaties vallen.
- Zet de printer niet in een afgesloten ruimte, zoals een kast.
- Plaats de printer op een stevig, vlak oppervlak.



- Zorg ervoor dat de luchtuittlaten van de printer niet worden geblokkeerd. De printer moet aan alle kanten beschikken over een goede luchtstroom, ook aan de bovenkant.
- Bescherm de printer tegen vuiltjes in de lucht, stof, stoom, vet en andere elementen die in de printer aanslag kunnen vormen.

## Stap drie: De uitlijning van een afzonderlijke lade instellen

Volg de volgende stappen wanneer tekst of beelden niet gecentreerd of onjuist uitgelijnd zijn op de afgedrukte pagina, wanneer u vanuit specifieke laden afdrukt.

 **OPMERKING:** De stappen zijn afhankelijk van het soort bedieningspaneel.



Tabel 9-14 Bedieningspanelen

| Nummer | Omschrijving               |
|--------|----------------------------|
| 1      | LED-bedieningspaneel       |
| 2      | 2-regelig bedieningspaneel |

### LED-bedieningspanelen

1. Open de geïntegreerde webserver van HP (EWS):
  - a. Open de HP Printer Assistant.
    - **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
    - **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.
    - **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
    - **Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.
  - b. Selecteer **Afdrukken** in de HP Printer Assistant en selecteer **HP Device Toolbox**.
2. Klik op het tabblad **Systeem** en selecteer de pagina **Service**.
3. Selecteer de aan te passen lade in het gedeelte **Uitlijning aanpassen**.
4. Pas de uitlijningsinstellingen aan en klik vervolgens op **Toepassen**.
5. Klik op **Testpagina afdrukken** als u een testpagina wilt afdrukken om te controleren of de nieuwe uitlijningsinstellingen juist zijn.

## 2-regelige bedieningspanelen

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
2. Selecteer de volgende menu's:
  - a. [Systeeminstellingen](#)
  - b. [Afdrukkwaliteit](#)
  - c. [Uitlijning aanpassen](#)
  - d. [Testpagina afdrukken](#)
3. Selecteer de aan te passen lade en volg de instructies op de afgedrukte pagina's.
4. Druk de testpagina nogmaals af om de resultaten te controleren. Breng indien nodig verdere wijzigingen aan.
5. Selecteer **OK** om de nieuwe instellingen op te slaan.

## Een andere printerdriver proberen

Probeer een andere printerdriver als u afdrukt vanuit een softwareprogramma en de afbeeldingen op de gedrukte pagina's onverwachte lijnen vertonen of als er tekst of afbeeldingen ontbreken, als de pagina's niet correct zijn opgemaakt of als de lettertypen afwijken.

Download een van de volgende drivers van de HP website: [www.hp.com/support/ljM182MFP](http://www.hp.com/support/ljM182MFP).

Tabel 9-15 Printerdrivers

| Driver           | Omschrijving   |
|------------------|--|
| HP PCL.6-driver  | Deturingssystemen zoals Windows® XP en Windows Vista®. Ga naar <a href="http://www.hp.com/go/support">www.hp.com/go/support</a> voor een lijst van ondersteunde besturingssystemen.  |
| HP PCL 6-driver  | Deze printerspecifieke printerdriver ondersteunt Windows 7 en nieuwere besturingssystemen die drivers van versie 3 ondersteunen. Ga naar <a href="http://www.hp.com/go/support">www.hp.com/go/support</a> voor een lijst van ondersteunde besturingssystemen.  |
| HP PCL-6-driver  | Deze apparaatspecifieke printerdriver ondersteunt Windows 8 en nieuwere besturingssystemen die drivers van versie 4 ondersteunen. Ga naar <a href="http://www.hp.com/go/support">www.hp.com/go/support</a> voor een lijst van ondersteunde besturingssystemen.   |
| HP UPD PS-driver | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aanbevolen voor afdrukken met programma's van Adobe® of met andere grafisch intensieve software</li><li>• Biedt ondersteuning voor afdrukken via postscript-emulatie en voor postscript flash-lettertypen</li></ul>  |
| HP UPD PCL 6     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aanbevolen voor printen in alle Windows-omgevingen</li><li>• Biedt algemeen de beste snelheid, afdrukkwaliteit en printerfunctie-ondersteuning voor de meeste gebruikers</li><li>• Ontwikkeld voor gebruik met Windows Graphic Device Interface (GDI) voor de beste snelheid in Windows-omgevingen</li><li>• Mogelijk niet volledig compatibel met software van derden en aangepaste software op basis van PCL 5</li></ul> |

## EconoMode-instellingen controleren

HP raadt doorlopend gebruik van de EconoMode af. Als de EconoMode voortdurend wordt gebruikt, is het mogelijk dat de toner langer meegaat dan de mechanische onderdelen van de tonercartridge. Als de afdrukkwaliteit slechter wordt en niet meer acceptabel is, is het verstandig de tonercartridge te vervangen.

 **OPMERKING:** Deze functie is beschikbaar via de PCL 6-printerdriver voor Windows. Als u deze driver niet gebruikt, kunt u de functie ook inschakelen door de geïntegreerde webserver van HP te gebruiken.

Voer de volgende stappen uit als de hele pagina te donker of te licht is.

1. Selecteer de **afdrukoptie** vanuit het programma.
2. Selecteer de printer en klik vervolgens op de knop **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.
3. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit** en ga naar het gedeelte **Afdrukkwaliteit**.
4. Gebruik deze instellingen als de pagina te donker is:
  - Selecteer de optie **600 dpi**, indien beschikbaar.
  - Schakel het selectievakje **Economode** in om deze optie in te schakelen.


Gebruik deze instelling als de pagina te licht is:

- Selecteer de optie **FastRes 1200**, indien beschikbaar.
  - Schakel het selectievakje **Economode** uit om deze optie uit te schakelen.
5. Klik op de knop **OK** om het dialoogvenster **Documenteigenschappen** te sluiten. Klik in het dialoogvenster **Afdrukken** op de knop **OK** om de taak af te drukken.

## Afdrukdichtheid aanpassen

Voer de volgende stappen uit om de afdrukdichtheid aan te passen.

 **OPMERKING:** De stappen zijn afhankelijk van het soort bedieningspaneel.



Tabel 9-16 Bedieningspanelen

| Nummer | Omschrijving               |
|--------|----------------------------|
| 1      | LED-bedieningspaneel       |
| 2      | 2-regelig bedieningspaneel |

1. Open de geïntegreerde webserver van HP (EWS):


### LED-bedieningspanelen

- a. Open de HP Printer Assistant.

- **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
  - **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.
  - **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
  - **Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.
- b. Selecteer **Afdrukken** in de HP Printer Assistant en selecteer **HP Device Toolbox**.

## 2-regelige bedieningspanelen

- a. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop **Instellingen** . Open het menu **Netwerkinstellingen**, selecteer **IP-adres weergeven** en vervolgens **Ja**. Ga terug naar het beginscherm om het IP-adres weer te geven.
- b. Open een internetbrowser en voer in de adresregel het IP-adres of de hostnaam in zoals die wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer. Druk op de toets **Enter** op het toetsenbord van de pc. De geïntegreerde webserver wordt geopend.



 **OPMERKING:** Als de webbrowser een bericht weergeeft dat toegang tot de website mogelijk niet veilig is, selecteert u de optie om door te gaan naar de website. Toegang tot deze website zal de computer niet beschadigen.

2. Klik op het tabblad **Systeem** en selecteer de pagina **Afdrukdichtheid**.
3. Selecteer de juiste instelling voor de dichtheid.
4. Klik op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan.

## De printer kalibreren om de kleuren uit te lijnen

Door middel van kalibratie wordt de afdrukkwaliteit verbeterd.

Volg deze stappen om problemen met de afdrukkwaliteit op te lossen, zoals onjuiste kleuren, gekleurde schaduwen, wazige afbeeldingen of andere problemen met de afdrukkwaliteit.

 **OPMERKING:** De stappen zijn afhankelijk van het soort bedieningspaneel.



Tabel 9-17 Bedieningspanelen

| Nummer | Omschrijving               |
|--------|----------------------------|
| 1      | LED-bedieningspaneel       |
| 2      | 2-regelig bedieningspaneel |

### LED-bedieningspanelen

1. Open de geïntegreerde webserver van HP (EWS):
  - a. Open de HP Printer Assistant.
    - **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
    - **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.
    - **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
    - **Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.
  - b. Selecteer **Afdrukken** in de HP Printer Assistant en selecteer **HP Device Toolbox**.
2. Klik op het tabblad **Systeem** en selecteer de pagina **Afdrukkwaliteit**.
3. Selecteer **Nu kalibreren:** en klik vervolgens op **Toepassen** om het kalibratieproces te starten.

### 2-regelige bedieningspanelen

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
2. Selecteer de volgende menu's:
  - a. [Systeeminstellingen](#)
  - b. [Afdrukkwaliteit](#)
  - c. [Kleurenkalibratie](#)
  - d. [Nu kalibreren](#)
3. Selecteer **OK** om het kalibratieproces te starten.
4. Het bericht **Kalibreren...** wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer. Het kalibratieproces duurt enkele minuten. Schakel de printer pas uit nadat het kalibratieproces is voltooid. Wacht tot de printer is gekalibreerd en probeer vervolgens opnieuw af te drukken.

## Kleurinstellingen aanpassen (Windows)

Wanneer u vanuit een softwareprogramma afdrukt, volgt u deze stappen als de kleuren op de afgedrukte pagina niet overeenkomen met de kleuren op het scherm van de computer, of als u niet tevreden bent met de kleuren op de afgedrukte pagina.

### De kleuropties wijzigen

1. Selecteer de **afdrukoptie** vanuit het programma.
2. Selecteer de printer en klik vervolgens op de knop **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.
3. Klik op het tabblad **Kleur**.
4. Klik op de optie **Afdrukken in grijs tinten** om een kleurendocument af te drukken in zwart en grijs tinten. Gebruik deze optie om kleurendocumenten af te drukken voor kopiëren of faxen. U kunt deze optie ook gebruiken om concepten af te drukken of kleurtoner te besparen.
5. Klik op de knop **OK** om het dialoogvenster **Documenteigenschappen** te sluiten. Klik in het dialoogvenster **Afdrukken** op de knop **OK** om de taak af te drukken.

## De afdrukkwaliteitspagina afdrucken en interpreteren



**OPMERKING:** De stappen zijn afhankelijk van het soort bedieningspaneel.



Tabel 9-18 Bedieningspanelen

| Nummer | Omschrijving               |
|--------|----------------------------|
| 1      | LED-bedieningspaneel       |
| 2      | 2-regelig bedieningspaneel |

### LED-bedieningspanelen


1. Open de geïntegreerde webserver van HP (EWS).
  - a. Open de HP Printer Assistant.
    - **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
    - **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.
    - **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
    - **Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.
  - b. Selecteer **Afdrukken** in de HP Printer Assistant en selecteer **HP Device Toolbox**.
2. Klik op het tabblad **Home** en selecteer vervolgens de pagina **Rapporten**.
3. Zoek **Afdrukkwaliteitspagina** in de lijst met rapporten en klik op **Afdrukken**.

### 2-regelige bedieningspanelen

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
2. Selecteer het menu **Rapporten**.
3. Raak het item **Afdrukkwaliteitspagina** aan.

Deze pagina bevat vijf gekleurde banen die in vier groepen zijn ingedeeld, zoals in de onderstaande afbeelding is weergegeven. Door elke groep te onderzoeken, kunt u het probleem isoleren en bepalen welke tonercartridge het probleem veroorzaakt.

Afbeelding 9-1 Afdrukkwaliteitpagina



Tabel 9-19 Afdrukkwaliteitpagina

| Gebied | Toner cartridge |
|--------|-----------------|
| 1      | Geel            |
| 2      | Cyaan           |
| 3      | Zwart           |
| 4      | Magenta         |

- Als er in slechts één groep stippen en strepen voorkomen, dient u de tonercartridge te vervangen die bij deze groep hoort.
- Als er in meerdere groepen stippen voorkomen, dient u een reinigingspagina af te drukken. Als het probleem aanhoudt, controleert u of de stippen altijd dezelfde kleur hebben (bijvoorbeeld of er in alle vijf gekleurde banen magentastippen worden weergegeven). Als de stippen allemaal dezelfde kleur hebben, dient u die tonercartridge te vervangen.
- Als er strepen worden weergegeven in meerdere gekleurde banen dient u contact op te nemen met HP. Waarschijnlijk wordt het probleem dan niet veroorzaakt door de tonercartridge.



# Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen

- [Inleiding](#)
- [Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen](#)




## Inleiding

De volgende informatie beschrijft de stappen voor probleemoplossing om problemen met beeldfouten op te lossen, zoals:








- Lichte afdruk
- Grijs achtergrond of donkere afdruk
- Lege pagina's
- Zwarte pagina's
- Donkere of lichte streken
- Donkere of lichte strepen
- Ontbrekende toner
- Schuine afbeeldingen
- Kleuren die niet zijn uitgelijnd
- Omgekruld papier

## Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen

Tabel 9-20 Snelle referentietabel beeldfouten

| Fout  | Fout  | Fout  |
|---|---|---|
| <a href="#">Tabel 9-21 Lichte afdruk op pagina 129</a><br> | <a href="#">Tabel 9-22 Grijs achtergrond of donkere afdruk op pagina 130</a><br> | <a href="#">Tabel 9-23 Lege pagina — geen afdruk op pagina 130</a><br> |

Tabel 9-20 Snelle referentietabel beeldfouten (vervolg)

| Fout  | Fout   | Fout   |
|---|--|--|
| <p><a href="#">Tabel 9-24 Zwarte pagina op pagina 131</a></p>                  | <p><a href="#">Tabel 9-25 Streepvorming op pagina 131</a></p>                                 | <p><a href="#">Tabel 9-26 Streepvorming op pagina 132</a></p>                                       |
| <p><a href="#">Tabel 9-27 Problemen met hechting/fuser op pagina 133</a></p>  | <p><a href="#">Tabel 9-28 Problemen met de plaatsing van afbeeldingen op pagina 134</a></p>  | <p><a href="#">Tabel 9-29 Kleurvlakregistratiefouten (alleen kleurmodellen) op pagina 134</a></p>  |
| <p><a href="#">Tabel 9-30 Uitvoerproblemen op pagina 135</a></p>             |  |  |

Beeldfouten, ongeacht de oorzaak, kunnen vaak worden opgelost met behulp van dezelfde stappen. Gebruik de volgende stappen als een uitgangspunt voor het oplossen van problemen met de afbeeldingskwaliteit.


1. Druk het document opnieuw af. Afdrukproblemen treden vaak periodiek op of kunnen helemaal verdwijnen als u verdergaat met afdrukken.
2. Controleer de toestand van de cartridge(s). Als een cartridge **vrijwel leeg** is, vervangt u de cartridge.
3. Zorg ervoor dat de afdrukmodusinstellingen voor de driver en de lade overeenkomen met het afdruk materiaal dat in de lade is geplaatst. Probeer ander afdruk materiaal of een andere lade. Probeer een andere afdrukmodus.
4. Controleer of de printer actief is binnen het ondersteunde temperatuur-/luchtvochtigheidsbereik.
5. Zorg ervoor dat de papiersoort en het papierformaat en -gewicht worden ondersteund door de printer. Zie de ondersteuningspagina van de printer op [support.hp.com](http://support.hp.com) voor een lijst met de ondersteunde papiersoorten en -formaten voor de printer.




**OPMERKING:** De term 'fusing' verwijst naar het gedeelte van het afdrukproces waarbij de toner zich aan het papier hecht.

De volgende voorbeelden verwijzen naar papier van Letter-formaat dat eerst met de korte zijde is ingevoerd in de printer.


**Tabel 9-21** Lichte afdruk

| Omschrijving   | Voorbeeld  | Mogelijke oplossingen   |
|--|--|---|
| <p><b>Lichte afdruk:</b></p> <p>De afgedrukte inhoud op de hele pagina is te licht of flets.</p> |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk het document opnieuw af.</li> <li>2. Verwijder de cartridge en schud deze vervolgens om de toner opnieuw te verdelen. Plaats de tonercartridges opnieuw in de printer en sluit de klep. Raadpleeg <b>Tonercartridges vervangen</b> voor een grafische weergave van deze procedure.</li> <li>3. <b>Alleen zwart-witmodellen:</b> Zorg dat de instelling Economode is uitgeschakeld, zowel op het bedieningspaneel van de printer als in de printerdriver.</li> <li>4. Controleer of de cartridge op de juiste wijze is geïnstalleerd.</li> <li>5. Druk een pagina met de status van de benodigdheden af en controleer de resterende levensduur en het gebruik van de cartridge.</li> <li>6. Vervang de cartridge.</li> <li>7. Als het probleem aanhoudt, gaat u naar <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li> </ol> |


Tabel 9-22 Grijs achtergrond of donkere afdruk

| Omschrijving   | Voorbeeld   | Mogelijke oplossingen  |
|--|---|--|
| <p><b>Grijze achtergrond of donkere afdruk:</b></p> <p>De afbeelding of tekst is donkerder dan verwacht.</p> |  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zorg ervoor dat het papier in de laden niet al eerder door de printer is verwerkt.</li><li>2. Gebruik een andere papiersoort.</li><li>3. Druk het document opnieuw af.</li><li>4. <b>Alleen zwart-witmodellen:</b> Ga vanuit het beginscherm van het bedieningspaneel van de printer naar het menu <a href="#">Tonerdichtheid aanpassen</a> en stel een lagere tonerdichtheid in.</li><li>5. Controleer of de printer actief is binnen het ondersteunde temperatuur- en luchtvochtigheidsbereik.</li><li>6. Vervang de cartridge.</li><li>7. Als het probleem aanhoudt, gaat u naar <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li></ol> |


Tabel 9-23 Lege pagina — geen afdruk

| Omschrijving  | Voorbeeld   | Mogelijke oplossingen   |
|---|---|---|
| <p><b>Lege pagina — geen afdruk:</b></p> <p>De pagina is helemaal leeg en bevat geen afgedrukte inhoud.</p> |  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zorg ervoor dat u originele HP-cartridges gebruikt.</li><li>2. Controleer of de cartridge op de juiste wijze is geïnstalleerd.</li><li>3. Druk af met een andere cartridge.</li><li>4. Controleer de papiersoort in de papierlade en pas de printerinstellingen dienovereenkomstig aan. Selecteer indien nodig een lichtere papiersoort.</li><li>5. Als het probleem aanhoudt, gaat u naar <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li></ol> |



Tabel 9-24 Zwarte pagina

| Omschrijving  | Voorbeeld   | Mogelijke oplossingen  |
|---|---|--|
| <p><b>Zwarte pagina:</b></p> <p>De afgedrukte pagina is helemaal zwart.</p> |  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kijk of de cartridge beschadigd is.</li><li>2. Controleer of de cartridge op de juiste wijze is geïnstalleerd.</li><li>3. Vervang de cartridge.</li><li>4. Als het probleem aanhoudt, gaat u naar <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li></ol> |



Tabel 9-25 Streepvorming

| Omschrijving  | Voorbeeld  | Mogelijke oplossingen  |
|---|--|--|
| <p><b>Herhaalde brede strepen of impulsstrepen:</b></p> <p>Donkere of lichte lijnen die over de hele lengte van de pagina worden herhaald. De lijnen kunnen zowel scherp als dof zijn. Dit probleem komt alleen voor in gebieden met vulling, niet in gebieden met tekst of secties zonder afgedrukte inhoud.</p> |  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Druk het document opnieuw af.</li><li>2. Probeer vanuit een andere lade af te drukken.</li><li>3. Vervang de cartridge.</li><li>4. Gebruik een andere papiersoort.</li><li>5. <b>Alleen Enterprise-modellen:</b> ga vanuit het beginscherf van het bedieningspaneel van de printer naar het menu <a href="#">Papiersoorten aanpassen</a> en kies vervolgens een afdrukmodus die is bedoeld voor iets zwaarder afdruk materiaal dan u gebruikt. Dit vertraagt de afdruksnelheid en komt de afdrukkwaliteit mogelijk ten goede.</li><li>6. Als het probleem aanhoudt, gaat u naar <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li></ol> |

Tabel 9-26 Streepvorming

| Omschrijving  | Voorbeeld  | Mogelijke oplossingen   |
|---|--|---|
| <p><b>Lichte verticale strepen:</b></p> <p>Lichte strepen, vaak over de hele lengte van de pagina. Dit probleem komt alleen voor in gebieden met vulling, niet in gebieden met tekst of secties zonder afgedrukte inhoud.</p>   |   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Druk het document opnieuw af.</li><li>2. Verwijder de cartridge en schud deze om de toner beter te verdelen.</li><li>3. Als het probleem aanhoudt, gaat u naar <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li></ol> <p><b>OPMERKING:</b> Er kunnen zowel lichte als donkere verticale strepen optreden wanneer de afdrukgeving niet voldoet aan het opgegeven bereik voor temperatuur of luchtvochtigheid. Raadpleeg de omgevingspecificaties van de printer voor het toegestane temperatuur- en luchtvochtigheidsbereik.</p> |
| <p><b>Donkere verticale strepen en ITB-reinigingsstrepen (alleen kleurmodellen):</b></p> <p>Donkere lijnen die over de hele lengte van de pagina worden herhaald. Het defect kan overal op de pagina optreden, in gebieden met vulling of in gebieden zonder afgedrukte inhoud.</p> |  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Druk het document opnieuw af.</li><li>2. Verwijder de cartridge en schud deze om de toner beter te verdelen.</li><li>3. Druk een reinigingspagina af.</li><li>4. Controleer het tonerniveau in de cartridge.</li><li>5. Als het probleem aanhoudt, gaat u naar <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li></ol>   |


Tabel 9-27 Problemen met hechting/fuser

| Omschrijving   | Voorbeeld  | Mogelijke oplossingen  |
|--|--|--|
| <p><b>Verschuiving hete fuser (schaduw):</b></p> <p>Lichte schaduwen of verschuivingen van het beeld, herhaald over de lengte van de pagina. Het herhaalde beeld wordt mogelijk steeds vager.</p>  |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk het document opnieuw af.</li> <li>2. Controleer de papiersoort in de papierlade en pas de printerinstellingen dienovereenkomstig aan. Selecteer indien nodig een lichtere papiersoort.</li> <li>3. Als het probleem aanhoudt, gaat u naar <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li> </ol>  |
| <p><b>Slechte hechting:</b></p> <p>Tonervlekken aan beide kanten van de pagina. Dit probleem komt vaak voor langs de randen van taken met hoge dekking en op lichte soorten afdruk materiaal, maar kan overal op de pagina optreden.</p> |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk het document opnieuw af.</li> <li>2. Controleer de papiersoort in de papierlade en pas de printerinstellingen dienovereenkomstig aan. Selecteer indien nodig een zwaardere papiersoort.</li> <li>3. <b>Alleen Enterprise-modellen:</b> via het bedieningspaneel van de printer gaat u naar het menu <b>Rand-tot-rand</b> en selecteert u <b>Normaal</b>. Druk het document opnieuw af.</li> <li>4. <b>Alleen Enterprise-modellen:</b> op het bedieningspaneel van de printer selecteert u <b>Marges automatisch opnemen</b> en drukt u het document opnieuw af.</li> <li>5. Als het probleem aanhoudt, gaat u naar <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li> </ol> |

Tabel 9-28 Problemen met de plaatsing van afbeeldingen



| Omschrijving  | Voorbeeld   | Mogelijke oplossingen   |
|---|---|---|
| <p><b>Marges en schuintrekken:</b></p> <p>De afbeelding is niet gecentreerd of staat scheef op de pagina. Dit probleem treedt op wanneer het papier niet goed wordt geplaatst als het uit de lade wordt getrokken en door de papierbaan wordt verwerkt.</p> |  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Druk het document opnieuw af.</li><li>2. Verwijder het papier en laad de lade opnieuw. Zorg ervoor dat alle randen van het papier aan alle zijden gelijk zijn.</li><li>3. Let erop dat de bovenkant van de papierstapel niet boven de indicator voor de maximale stapelhoogte uitkomt. Plaats niet te veel papier in de lade.</li><li>4. Controleer of de papiergeleiders zijn ingesteld op het juiste papierformaat. Verplaatst de papiergeleiders niet te strak tegen de papierstapel. Pas de papiergeleiders aan op basis van de inkepingen of de markeringen in de lade.</li><li>5. Als het probleem aanhoudt, gaat u naar <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li></ol> |

Tabel 9-29 Kleurvlakregistratiefouten (alleen kleurmodellen)

| Omschrijving  | Voorbeeld   | Mogelijke oplossingen   |
|---|---|---|
| <p><b>Kleurvlakregistraties:</b></p> <p>Een of meerdere kleurvlakken zijn niet uitgelijnd met de andere kleurvlakken. De primaire fout is meestal geel.</p> |  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Druk het document opnieuw af.</li><li>2. Kalibreer de printer via het bedieningspaneel.</li><li>3. Als een cartridge de status <b>Vrijwel leeg</b> heeft of als de afgedrukte uitvoer bijzonder flets is, vervangt u de cartridge.</li><li>4. Gebruik op het bedieningspaneel van de printer de functie <b>Kalibratie herstellen</b> om de fabrieksinstellingen voor kalibratie te herstellen.</li><li>5. Als het probleem aanhoudt, gaat u naar <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li></ol> |



Tabel 9-30 Uitvoerproblemen

| Omschrijving   | Voorbeeld  | Mogelijke oplossingen  |
|--|--|--|
| <p><b>Gekrulde uitvoer:</b></p> <p>Het afgedrukte papier heeft omkrullende randen. De omkrullende rand kan zich aan de korte of lange zijde van het papier bevinden. Er zijn twee soorten omkrulling mogelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Positieve omkrulling:</b> Het papier krult om naar de bedrukte zijde. Dit probleem treedt op in droge omgevingen of bij het afdrucken van pagina's met veel dekking.</li><li>• <b>Negatieve omkrulling:</b> Het papier krult bij de bedrukte zijde vandaan. Dit probleem treedt op in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid of bij het afdrucken van pagina's met weinig dekking.</li></ul> |   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Druk het document opnieuw af.</li><li>2. <b>Positieve omkrulling:</b> Selecteer een zwaardere papiersoort op het bedieningspaneel van de printer. De zwaardere papiersoort zorgt voor een hogere temperatuur bij het afdrucken.<br/><br/><b>Negatieve omkrulling:</b> Selecteer een lichtere papiersoort op het bedieningspaneel van de printer. De lichtere papiersoort zorgt voor een lagere temperatuur bij het afdrucken. Bewaar het papier in een droge omgeving voordat u het gaat gebruiken of gebruik een net geopend pak papier.</li><li>3. Druk af in de dubbelzijdige modus.</li><li>4. Als het probleem aanhoudt, gaat u naar <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li></ol> |
| <p><b>Uitvoer stapelen:</b></p> <p>Het papier wordt niet goed gestapeld in de uitvoerlade. De stapel is ongelijkmatig of scheef gestapeld of de pagina's worden uit de lade geduwd en vallen op de grond. Een van de volgende situaties kan dit probleem veroorzaken:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sterk krullend papier</li><li>• Het papier in de lade is gekreukeld of vervormd</li><li>• Het papier is niet van een standaardpapiersoort, zoals enveloppen</li><li>• De uitvoerlade is te vol</li></ul>   |  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Druk het document opnieuw af.</li><li>2. Trek het verlengstuk voor de uitvoerbak uit.</li><li>3. Als het probleem wordt veroorzaakt door extreem krullend papier, voert u de stappen voor probleemoplossing bij Gekrulde uitvoer uit.</li><li>4. Gebruik een andere papiersoort.</li><li>5. Gebruik een net geopend pak papier.</li><li>6. Verwijder het papier uit de uitvoerlade voordat de lade te vol wordt.</li><li>7. Als het probleem aanhoudt, gaat u naar <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li></ol>  |

# Kopieer- en scanbeeldkwaliteit verbeteren

## Inleiding

Als de printer problemen heeft met de beeldkwaliteit, probeert u de volgende oplossingen in de aangegeven volgorde om het probleem te verhelpen.

- [Controleren of er geen vuil of vlekken op de glasplaat van de scanner zitten](#)
- [Lijnen of strepen voorkomen bij gebruik van de documentinvoer](#)
- [Papierinstellingen controleren](#)
- [De instellingen voor beeldaanpassing controleren](#)
- [Optimaliseren voor tekst of afbeeldingen](#)
- [De scannerresolutie en kleurinstellingen op de computer controleren](#)
- [Rand-tot-rand kopiëren](#)
- [De oppakrollen van de documentinvoer en het scheidingskussen reinigen \(alleen fw-modellen\)](#)

Probeer eerst deze eenvoudige stappen:

- Gebruik de flatbedscanner in plaats van de documentinvoer.
- Gebruik originelen van goede kwaliteit.
- Als u de documentinvoer gebruikt, plaats dan het originele document correct in de documentinvoer met behulp van de papiergeleiders, om onduidelijke of scheve afbeeldingen te voorkomen.

Als het probleem zich nog steeds voordoet, probeer dan deze aanvullende oplossingen. Als het probleem hiermee niet wordt verholpen, raadpleegt u Afdrukkwaliteit verbeteren voor verdere oplossingen.

## Controleren of er geen vuil of vlekken op de glasplaat van de scanner zitten

In de loop der tijd kunnen zich vuilrestjes verzamelen op de scannerglasplaat en de witte plastic achterplaat waardoor de afdrukkwaliteit kan teruglopen. Volg de onderstaande procedure om de scanner te reinigen.

1. Druk op de aan-uitknop om de printer uit te schakelen en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Open het deksel van de scanner.
3. Reinig de scannerglasplaat en de witte, plastic achterplaat onder de scannerklep met een zachte doek of een spons die is bevochtigd met een niet-schurende glasreiniger.

---

**⚠ VOORZICHTIG:** Gebruik geen schuurmiddelen, aceton, benzeen, ammonia, ethylalcohol of tetrachloorkoolstof op enig deel van de printer omdat deze de printer kunnen beschadigen. Plaats geen vloeistof direct op de glasplaat of achterplaat. Ze kunnen in de printer lekken en deze beschadigen.

---

4. Droog de scannerglasplaat en de witte plastic onderdelen met een zeemleren spons of cellulosespons om vlekken te voorkomen.
5. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact en druk op de aan-uitknop om de printer in te schakelen.

## Lijnen of strepen voorkomen bij gebruik van de documentinvoer

Als er lijnen of strepen op gekopieerde of gescande documenten komen met de documentinvoer, kunt u onderstaande stappen volgen om vuil van de glasplaat van de documentinvoer te verwijderen. Dit vuil kan van alles zijn, onder andere stof, papier of tonerstof, restanten van de plakrand van post-its, correctievloeistof of -tape, inkt, vingerafdrukken en meer.

1. Open het deksel van de scanner.
2. Zoek de glasstrook van 2,5 cm links van de glasplaat van de flatbedscanner en gebruik een zachte, pluïsvrije doek die met water is bevochtigd voor het reinigen van de glasstrook.

**⚠ VOORZICHTIG:** Gebruik geen schuurmiddelen, aceton, benzeen, ammonia, ethylalcohol of tetrachloorkoolstof op enig deel van het apparaat omdat deze het apparaat kunnen beschadigen. Plaats geen vloeistof direct op de glasplaat of achterplaat. Ze kunnen in het apparaat lekken en dit beschadigen.

3. Gebruik op de onderzijde van de scannerklep boven de glasstrook een zachte, pluïsvrije doek die met water is bevochtigd voor het reinigen van de bovenste plastic strook.
4. Droog de glasstrook en de bovenste strook af met een zachte, droge doek om vlekken te voorkomen en maak vervolgens opnieuw een kopie of scan.

## Papierinstellingen controleren

**OPMERKING:** De stappen zijn afhankelijk van het soort bedieningspaneel.



Tabel 9-31 Bedieningspanelen

| Nummer | Omschrijving               |
|--------|----------------------------|
| 1      | LED-bedieningspaneel       |
| 2      | 2-regelig bedieningspaneel |

### LED-bedieningspanelen

1. Open de geïntegreerde webserver van HP (EWS):
  - a. Open de HP Printer Assistant.
    - **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
    - **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.

- **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
  - **Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.
- b. Selecteer **Afdrukken** in de HP Printer Assistant en selecteer **HP Device Toolbox**.
2. Klik op het tabblad **Systemen** op **Papierinstellingen**.
  3. Wijzig de noodzakelijke instellingen en klik op **Toepassen**.

## 2-regelige bedieningspanelen

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
2. Open de volgende menu's:
  - a. [Systeeminstellingen](#)
  - b. [Papierinstellingen](#)
3. Selecteer [Def. papierformaat](#).
4. Selecteer de naam van het papierformaat in de invoerlade en druk vervolgens op de knop [OK](#).
5. Selecteer [Def. papiersoort](#).
6. Selecteer de naam van de papiersoort in de invoerlade en druk vervolgens op de knop [OK](#).

## De instellingen voor beeldaanpassing controleren

 **OPMERKING:** De stappen zijn afhankelijk van het soort bedieningspaneel.



Tabel 9-32 Bedieningspanelen

| Nummer | Omschrijving               |
|--------|----------------------------|
| 1      | LED-bedieningspaneel       |
| 2      | 2-regelig bedieningspaneel |

## LED-bedieningspanelen

Gebruik de geïntegreerde webserver van HP (EWS) om de instellingen voor beeldaanpassing aan te passen.

1. Open de geïntegreerde webserver van HP (EWS).
  - a. Open de HP Printer Assistant.

- **Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
  - **Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.
  - **Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
  - **Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.
- b. Selecteer **Afdrukken** in de HP Printer Assistant en selecteer **HP Device Toolbox**.
2. Klik op het tabblad **Kopiëren**.
  3. Wijzig indien nodig de instellingen in het gedeelte **Afbeelding aanpassen, geavanceerd**.
    - **Lichtheid:** hiermee worden de licht/donkerinstellingen aangepast.
    - **Contrast:** hiermee wordt het contrast tussen de lichtste en donkerste delen van de afbeelding aangepast.
    - **Verscherpen:** hiermee wordt de helderheid van tekst aangepast.
    - **Verwijd. achtergrond:** hiermee wordt de donkerheid van de achtergrond van de afbeelding aangepast. Dit is met name praktisch voor originele documenten die zijn afgedrukt op gekleurd papier.
    - **Grijsheid:** hiermee wordt de levendigheid van kleuren aangepast.
  4. Klik op **Inst. als nwe stand** om de instellingen op te slaan.

## 2-regelige bedieningspanelen

1. Druk op de knop Kopieermenu .
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Beeldaanpassing** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Selecteer de instelling die u wilt aanpassen en druk vervolgens op de knop **OK**.
  - **Lichtheid:** hiermee worden de licht/donkerinstellingen aangepast.
  - **Contrast:** hiermee wordt het contrast tussen de lichtste en donkerste delen van de afbeelding aangepast.
  - **Verscherpen:** hiermee wordt de helderheid van tekst aangepast.
  - **Verwijd. achtergrond:** hiermee wordt de donkerheid van de achtergrond van de afbeelding aangepast. Dit is met name praktisch voor originele documenten die zijn afgedrukt op gekleurd papier.
  - **Kleurbalans:** hiermee worden de rode, groene en blauwe tinten aangepast.
  - **Grijsheid:** hiermee wordt de levendigheid van kleuren aangepast.
4. Gebruik de knoppen om de waarde voor de instelling aan te passen en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Pas nog een instelling aan of raak de terugpijl aan om terug te keren naar het hoofdmenu.

## Optimaliseren voor tekst of afbeeldingen

 **OPMERKING:** De stappen zijn afhankelijk van het soort bedieningspaneel.




Tabel 9-33 Bedieningspanelen

| Nummer | Omschrijving               |
|--------|----------------------------|
| 1      | LED-bedieningspaneel       |
| 2      | 2-regelig bedieningspaneel |

### LED-bedieningspanelen

- Open de geïntegreerde webserver van HP (EWS):
  - Open de HP Printer Assistant.
    - Windows 10:** Klik vanuit het menu **Start** op **Alle apps**, klik vervolgens op **HP** en selecteer de naam van de printer.
    - Windows 8.1:** Klik op de pijl omlaag in de linkerbenedenhoek van het scherm **Start** en selecteer de printernaam.
    - Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het scherm **Start**, klik op **Alle apps** op de app-balk en selecteer vervolgens de naam van de printer.
    - Windows 7, Windows Vista en Windows XP:** Klik op het bureaublad van uw computer op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik vervolgens op de map voor de printer en selecteer de naam van de printer.
  - Selecteer **Afdrukken** in de HP Printer Assistant en selecteer **HP Device Toolbox**.
- Selecteer op het tabblad **Kopiëren** de vervolgkeuzelijst **Optimaliseren**.
- Selecteer de instelling die u wilt gebruiken.
  - Automatische selectie:** Gebruik deze instelling als u de kwaliteit van de kopie niet erg belangrijk vindt. Dit is de standaardinstelling.
  - Gemengd:** Gebruik deze instelling voor documenten met zowel tekst als afbeeldingen.
  - Tekst:** Gebruik deze instelling voor documenten die voornamelijk uit tekst bestaan.
  - Afbeelding:** Gebruik deze instelling voor documenten die voornamelijk uit afbeeldingen bestaan.
- Wijzig de noodzakelijke instellingen en klik op **Toepassen**.

## 2-regelige bedieningspanelen


1. Druk op de knop Kopieermenu  op het bedieningspaneel van de printer.
2. U optimaliseert de kopieerkwaliteit voor verschillende soorten documenten door met de pijlknoppen het menu **Optimaliseren** te selecteren en vervolgens op de knop **OK** te drukken. De volgende instellingen voor kopieerkwaliteit zijn beschikbaar:
  - **Automatische selectie:** Gebruik deze instelling als u de kwaliteit van de kopie niet erg belangrijk vindt. Dit is de standaardinstelling.
  - **Gemengd:** Gebruik deze instelling voor documenten met zowel tekst als afbeeldingen.
  - **Tekst:** Gebruik deze instelling voor documenten die voornamelijk uit tekst bestaan.
  - **Afbeelding:** Gebruik deze instelling voor documenten die voornamelijk uit afbeeldingen bestaan.

## De scannerresolutie en kleurinstellingen op de computer controleren

Als de kwaliteit niet aan uw verwachtingen voldoet wanneer u een gescande afbeelding afdruckt, hebt u in de software voor de scanner mogelijk een verkeerde instelling voor de resolutie of de kleuren geselecteerd. De resolutie en kleur hebben gevolgen voor de volgende kenmerken van gescande afbeeldingen:


- Helderheid van afbeelding
- Textuur van gradaties (vloeiend of grof)
- Scantijd
- Bestands grootte

Scanresolutie wordt gemeten in pixels per inch (ppi).

 **OPMERKING:** De scanresolutie in ppi is een waarde die niet uitwisselbaar is met de afdruckresolutie in dpi (dots per inch).

De instellingen voor kleur, grijswaarden en zwart-wit bepalen hoeveel kleuren beschikbaar zijn. U kunt de hardwareresolutie van de scanner instellen op maximaal 1200 ppi.

De tabel met richtlijnen voor de resolutie en kleuren bevat eenvoudige tips voor het uitvoeren van scantaken.

 **OPMERKING:** Wanneer u de resolutie en kleuren instelt op een hoge waarde, kunnen de resulterende bestanden groot zijn, veel schijfruimte in beslag nemen en het scanproces vertragen. Voordat u de resolutie en de kleuren instelt, moet u bepalen hoe u de gescande afbeelding gaat gebruiken.

## Richtlijnen voor resolutie en kleur

In de volgende tabel worden de aanbevolen resolutie- en kleurinstellingen voor verschillende typen scantaken beschreven.

 **OPMERKING:** De standaardresolutie is 200 ppi.

**Tabel 9-34** Aanbevolen resolutie- en kleurinstellingen

| Beoogd gebruik | Aanbevolen resolutie | Aanbevolen kleurinstellingen                                |
|----------------|----------------------|---|
| Fax            | 150 ppi              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zwart-wit</li></ul> |

**Tabel 9-34** Aanbevolen resolutie- en kleurinstellingen (vervolg)

| Beoogd gebruik                    | Aanbevolen resolutie  | Aanbevolen kleurinstellingen  |
|-----------------------------------|---|---|
| E-mail                            | 150 ppi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwart-wit, als geen vloeiende gradaties vereist zijn</li> <li>• Grijstinten, als vloeiende gradaties vereist zijn</li> <li>• Kleur, als de afbeelding in kleur is</li> </ul> |
| Tekst bewerken                    | 300 ppi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwart-wit</li> </ul>   |
| Afdrukken (afbeeldingen of tekst) | 600 ppi voor complexe afbeeldingen, of als u het document aanzienlijk wilt vergroten<br>300 ppi voor normale afbeeldingen en tekst<br>150 ppi voor foto's | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwart-wit voor tekst en lijntekeningen</li> <li>• Grijstinten voor gearceerde of gekleurde afbeeldingen en foto's</li> <li>• Kleur, als de afbeelding in kleur is</li> </ul> |
| Weergeven op het scherm           | 75 ppi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwart-wit voor tekst</li> <li>• Grijstinten voor afbeeldingen en foto's</li> <li>• Kleur, als de afbeelding in kleur is</li> </ul>   |

## Kleur

U kunt de kleurwaarden tijdens het scannen instellen op de volgende instellingen.

**Tabel 9-35** Kleurinstellingen

| Instelling  | Aanbevolen gebruik  |
|-------------|---|
| Kleur       | Gebruik deze instelling voor kleurenfoto's met een hoge kwaliteit of documenten waarin de kleur belangrijk is.    |
| Zwart-wit   | Gebruik deze instelling voor tekstdocumenten.   |
| Grijstinten | Gebruik deze instelling als het bestand niet te groot mag worden of als u een document of foto snel wilt scannen. |

## Rand-tot-rand kopiëren

De printer kan niet volledig van rand tot rand afdrukken. De pagina heeft een niet-bedrukbare rand van 4 mm.

### Aanwijzingen voor het afdrukken of scannen van documenten met afgekapte randen (zonder marges):


- Wanneer het origineel kleiner is dan het formaat van de uitvoer, plaatst u het origineel 4 mm verwijderd uit de hoek die wordt aangegeven met het pictogram op de scanner. Kopieer of scan opnieuw in deze positie.
- Wanneer het origineel het gewenste uitvoerformaat heeft, gebruikt u de functie [Vergroten/verkleinen](#) om de afbeelding te verkleinen zodat de kopie niet wordt bijgesneden.



## De oppakrollen van de documentinvoer en het scheidingskussen reinigen (alleen fw-modellen)


Als de documentinvoer problemen geeft met de verwerking van papier, zoals vastlopen of verwerken van meerdere vellen papier tegelijk, maak dan de documentinvoerrollen en het scheidingskussen schoon.

1. Open de toegangsklep van de documentinvoer.




2. Gebruik een vochtige, pluisvrije doek om de beide oppakrollen en het scheidingskussen schoon te vegen.

**VOORZICHTIG:** Gebruik geen schuurmiddelen, aceton, benzeen, ammonia, ethylalcohol of tetrachloorkoolstof op enig deel van de printer omdat deze de printer kunnen beschadigen.



3. Sluit de toegangsklep van de documentinvoer.



# Beeldkwaliteit fax verbeteren

## Inleiding

Als de printer problemen heeft met de beeldkwaliteit, probeert u de volgende oplossingen in de aangegeven volgorde om het probleem te verhelpen.

- [Controleren of er geen vuil of vlekken op de glasplaat van de scanner zitten](#)
- [Resolutie-instellingen voor het verzenden van faxen controleren](#)
- [De instellingen voor foutcorrectie controleren](#)
- [Instelling voor aanpassen aan paginagrootte controleren](#)
- [Naar een ander faxapparaat verzenden](#)
- [Faxapparaat van de afzender controleren](#)

Probeer eerst deze eenvoudige stappen:

- Gebruik de flatbedscanner in plaats van de documentinvoer.
- Gebruik originelen van goede kwaliteit.
- Als u de documentinvoer gebruikt, plaats dan het originele document correct in de documentinvoer met behulp van de papiergeleiders, om onduidelijke of scheve afbeeldingen te voorkomen.

Als het probleem zich nog steeds voordoet, probeer dan deze aanvullende oplossingen. Als het probleem hiermee niet wordt verholpen, raadpleegt u [Afdrukkwaliteit verbeteren](#) voor verdere oplossingen.

## Controleren of er geen vuil of vlekken op de glasplaat van de scanner zitten

In de loop der tijd kunnen zich vuilrestjes verzamelen op de scannerglasplaat en de witte plastic achterplaat waardoor de afdrukkwaliteit kan teruglopen. Volg de onderstaande procedure om de scanner te reinigen.

1. Druk op de aan-uitknop om de printer uit te schakelen en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Open het deksel van de scanner.
3. Reinig de scannerglasplaat en de witte, plastic achterplaat onder de scannerklep met een zachte doek of een spons die is bevochtigd met een niet-schurende glasreiniger.

---

**⚠ VOORZICHTIG:** Gebruik geen schuurmiddelen, aceton, benzeen, ammonia, ethylalcohol of tetrachloorkoolstof op enig deel van de printer omdat deze de printer kunnen beschadigen. Plaats geen vloeistof direct op de glasplaat of achterplaat. Ze kunnen in de printer lekken en deze beschadigen.

---

4. Droog de scannerglasplaat en de witte plastic onderdelen met een zeemleren spons of cellulosespons om vlekken te voorkomen.
5. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact en druk op de aan-uitknop om de printer in te schakelen.

## Resolutie-instellingen voor het verzenden van faxen controleren


1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
2. Selecteer [Fax instellen](#).

3. Selecteer [Faxverzending instellen](#) en selecteer vervolgens [Def. resolutie](#).
4. Selecteer de gewenste resolutie-instelling en druk op [OK](#).

## De instellingen voor foutcorrectie controleren

Gewoonlijk worden de signalen van de telefoonlijn tijdens het verzenden of ontvangen van een fax gecontroleerd. Wanneer er tijdens de verzending een fout optreedt en de instelling voor foutcorrectie is [Aan](#), kan de printer u vragen een deel van de fax opnieuw te verzenden. De fabrieksinstelling voor foutcorrectie is [Aan](#).


Schakel foutcorrectie uit als u problemen ondervindt met het verzenden of ontvangen van faxen en als u bereid bent om fouten in de verzending te accepteren. Het kan handig zijn de foutcorrectie uit te schakelen als u probeert een fax naar het buitenland te verzenden of als u een fax uit het buitenland ontvangt, of wanneer u gebruikmaakt van een satelliettelefoonverbinding.

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
2. Selecteer [Service](#) en selecteer vervolgens [Faxservice](#).
3. Selecteer [Foutcorrectie](#) en selecteer vervolgens [Aan](#).


## Instelling voor aanpassen aan paginagrootte controleren

Als de faxtaak buiten de pagina is afgedrukt, schakelt u de functie Aanpassen aan paginagrootte in vanaf het bedieningspaneel.

---

 **OPMERKING:** Zorg dat de instelling voor het standaardpapierformaat overeenkomt met het papierformaat dat in de lade is geplaatst.

---

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
2. Selecteer [Fax instellen](#) en selecteer vervolgens [Ontv. fax instellen](#).
3. Selecteer [Aanpassen aan pagina](#) en selecteer vervolgens [Aan](#).

## Naar een ander faxapparaat verzenden

Probeer de fax naar een ander faxapparaat te verzenden. Als de faxkwaliteit beter is, heeft het probleem te maken met de instellingen van het faxapparaat van de ontvanger of met de status van de benodigdheden voor het faxapparaat van de ontvanger.

## Faxapparaat van de afzender controleren

Vraag de afzender om de fax vanaf een ander faxapparaat te verzenden. Als de faxkwaliteit beter is, ligt het probleem bij het faxapparaat van de afzender. Als de afzender niet de beschikking heeft over een ander faxapparaat, vraag deze dan om de volgende stappen uit te voeren:

- Controleer of het originele document op wit papier is gedrukt (dus niet op gekleurd papier).
- Verhoog de faxresolutie, het kwaliteitsniveau of de contrastinstellingen.
- Verzend de fax indien mogelijk via een softwareprogramma op de computer.

# Problemen met bekabelde netwerken oplossen

## Inleiding

Bepaalde soorten problemen kunnen duiden op communicatieproblemen met het netwerk. Het gaat hier bijvoorbeeld om de volgende problemen:

- Soms niet kunnen communiceren met de printer
- De printer wordt niet gevonden tijdens installatie van de driver
- Soms kan niet worden afgedrukt



**OPMERKING:** Als de netwerkverbinding met tussenpozen wordt verbroken, werk dan eerst de printerfirmware bij. Ga voor het updaten van de printerfirmware naar <http://support.hp.com>, zoek uw printer op en zoek vervolgens op 'firmware updaten'.

Controleer de volgende items om na te gaan of de printer met het netwerk communiceert. Druk voordat u begint een configuratiepagina af vanaf het bedieningspaneel van de printer en zoek het IP-adres van de printer op deze pagina.

- [Slechte fysieke verbinding](#)
- [De computer maakt gebruik van een onjuist IP-adres voor deze printer](#)
- [De computer kan niet met de printer communiceren](#)
- [De printer maakt gebruik van de verkeerde koppelings- en duplexinstellingen voor het netwerk](#)
- [Nieuwe softwareprogramma's zorgen mogelijk voor compatibiliteitsproblemen](#)
- [Uw computer of werkstation is mogelijk niet juist ingesteld](#)
- [De printer is uitgeschakeld of andere netwerkinstellingen zijn niet juist](#)



**OPMERKING:** HP ondersteunt geen peer-to-peer netwerken, aangezien dit een functie is van Microsoft-besturingssystemen en niet van de printerdrivers van HP. Ga voor meer informatie naar Microsoft op [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

## Slechte fysieke verbinding

1. Controleer of de printer met een kabel van de juiste lengte is aangesloten op de juiste netwerkpoort.
2. Controleer of de kabels stevig zijn bevestigd.
3. Controleer aan de achterzijde van de printer of er twee lampjes branden bij de netwerkpoort aansluiting: een oranje knipperlampje ten teken van netwerkverkeer en een groen lampje dat de netwerkkoppeling aangeeft.
4. Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u een andere kabel of poort op de hub.

## De computer maakt gebruik van een onjuist IP-adres voor deze printer

1. Ga naar de printereigenschappen en klik op het tabblad **Poorten**. Controleer of het huidige IP-adres van de printer is geselecteerd. Het IP-adres van de printer wordt weergegeven op de configuratiepagina.
2. Als u de printer hebt geïnstalleerd met de standaard TCP/IP-poort van HP, schakelt u het vakje **Altijd afdrukken naar dit apparaat, zelfs als het IP-adres verandert** in.
3. Als u de printer hebt geïnstalleerd met een standaard TCP/IP-poort van Microsoft, gebruikt u de hostnaam in plaats van het IP-adres.
4. Als het IP-adres juist is, verwijdert u de printer en voegt u deze opnieuw toe.

## De computer kan niet met de printer communiceren

1. Test de netwerkcommunicatie door een ping-opdracht uit te voeren op het netwerk.
  - a. Open een opdrachtregel op uw computer.
    - In Windows: klik op **Start**, klik op **Uitvoeren**, typ vervolgens `cmd` en druk op **Enter**.
    - Ga in macOS naar **Programma's, Hulpprogramma's** en open **Terminal**.
  - b. Typ `ping`, gevolgd door het IP-adres voor uw printer.
  - c. Het netwerk functioneert als er op het scherm retime worden weergegeven.
2. Als de ping-opdracht is mislukt, controleer dan of de netwerkhub is ingeschakeld en controleer vervolgens of de netwerkinstellingen, de printer en de computer allemaal voor hetzelfde netwerk zijn geconfigureerd (ook bekend als subnet).
3. Ga naar de printereigenschappen en klik op het tabblad **Poorten**. Controleer of het huidige IP-adres van de printer is geselecteerd. Het IP-adres van de printer wordt weergegeven op de configuratiepagina.
4. Als u de printer hebt geïnstalleerd met de standaard TCP/IP-poort van HP, schakelt u het vakje **Altijd afdrukken naar dit apparaat, zelfs als het IP-adres verandert** in.
5. Als u de printer hebt geïnstalleerd met een standaard TCP/IP-poort van Microsoft, gebruikt u de hostnaam van de printer in plaats van het IP-adres.
6. Als het IP-adres juist is, verwijdert u de printer en voegt u deze opnieuw toe.

## De printer maakt gebruik van de verkeerde koppelings- en duplexinstellingen voor het netwerk

HP raadt aan deze instellingen op de automatische modus te laten staan (de standaardinstelling). Wanneer u deze instellingen wijzigt, dient u deze ook voor uw netwerk te wijzigen.

## Nieuwe softwareprogramma's zorgen mogelijk voor compatibiliteitsproblemen

Controleer of nieuwe softwareprogramma's juist zijn geïnstalleerd en de juiste printerdriver gebruiken.

## Uw computer of werkstation is mogelijk niet juist ingesteld

1. Controleer de instellingen van de netwerkdrivers, printerdrivers en netwerkbeheer.
2. Controleer of het besturingssysteem juist is geconfigureerd.

## De printer is uitgeschakeld of andere netwerkinstellingen zijn niet juist

1. Bekijk de configuratie-/netwerkpagina's van de printer om de status van de netwerkinstellingen en protocollen te controleren.
2. Configureer de netwerkinstellingen zo nodig opnieuw.

# Problemen met draadloze netwerken oplossen (alleen draadloze modellen)

- [Inleiding](#)
- [Controlelijst draadloze verbinding](#)
- [Er kan niet worden afgedrukt met de printer na het voltooiën van de draadloze configuratie](#)
- [Er kan niet worden afgedrukt met de printer en op de computer is een firewall van derden geïnstalleerd](#)
- [De draadloze verbinding functioneert niet meer nadat de draadloze router of de printer is verplaatst](#)
- [Er kunnen geen computers meer worden aangesloten op de draadloze printer](#)
- [De verbinding van de draadloze printer wordt verbroken wanneer er verbinding wordt gemaakt met een virtueel privénetwerk](#)
- [Het netwerk wordt niet weergegeven in de lijst met draadloze netwerken](#)
- [Het draadloos netwerk functioneert niet](#)
- [Diagnose van draadloos netwerk uitvoeren](#)
- [Storing op een draadloos netwerk verminderen](#)

## Inleiding

Gebruik de probleemoplossingsinformatie als hulp bij het oplossen van problemen.



**OPMERKING:** Om te bepalen of HP NFC en HP Wi-Fi Direct afdrucken op uw printer zijn ingeschakeld, drukt u een configuratiepagina af vanuit het bedieningspaneel van de printer.

## Controlelijst draadloze verbinding

- Zorg dat de netwerkkabel niet is aangesloten.
- Controleer of de printer en de draadloze router zijn ingeschakeld en van stroom worden voorzien. Controleer ook of de draadloze zender van de printer is ingeschakeld.
- Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) juist is. Druk de configuratiepagina af om de naam van het draadloze netwerk (SSID) te bepalen. Voer de draadloze installatie opnieuw uit als u niet zeker weet of de naam van het draadloze netwerk (SSID) juist is.
- Bij beveiligde netwerken controleert u of de beveiligingsinformatie juist is. Voer de draadloze installatie opnieuw uit als de beveiligingsinformatie niet juist is.
- Probeer toegang te krijgen tot andere computers op het draadloos netwerk als het draadloos netwerk niet goed functioneert. Probeer verbinding te maken met internet via een draadloze verbinding als het netwerk toegang heeft tot internet.
- De coderingsmethode (AES of TKIP) voor de printer is hetzelfde als die voor het draadloze toegangspunt (op netwerken met WPA-beveiliging).
- Controleer of de printer zich binnen het bereik van het draadloze netwerk bevindt. Bij de meeste netwerken dient de printer zich binnen 30 m van het draadloze toegangspunt (draadloze router) te bevinden.



- Zorg dat het draadloze signaal niet wordt geblokkeerd door obstakels. Verwijder grote metalen objecten tussen het toegangspunt en de printer. Controleer of er geen pilaren, muren of draagbalken van metaal of beton tussen de printer en het draadloos toegangspunt staan.
- Zorg dat de printer niet in de buurt staat van elektronische apparaten die het draadloze signaal kunnen storen. Apparaten die het draadloos signaal kunnen storen, zijn onder andere motoren, draadloze telefoons, beveiligingscamera's, andere draadloze netwerken en bepaalde Bluetooth-apparaten.
- Controleer of de printerdriver op de computer is geïnstalleerd.
- Controleer of u de juiste printerpoort hebt geselecteerd.
- Controleer of de computer en de printer op hetzelfde draadloze netwerk zijn aangesloten.
- Controleer voor macOS of de draadloze router ondersteuning biedt voor Bonjour.

## Er kan niet worden afgedrukt met de printer na het voltooien van de draadloze configuratie

1. Zorg dat de printer is ingeschakeld en gereed is.
2. Schakel firewalls van derden uit op uw computer.
3. Controleer of het draadloos netwerk goed werkt.
4. Controleer of de computer goed functioneert. Start indien nodig de computer opnieuw op.
5. Controleer of u de geïntegreerde webserver van HP kunt openen vanaf een computer op het netwerk.

## Er kan niet worden afgedrukt met de printer en op de computer is een firewall van derden geïnstalleerd

1. Werk de firewall bij met de meest recente update van de fabrikant.
2. Als de firewall tijdens het installeren van de printer of tijdens het afdrukken om uw toestemming vraagt, dient u deze te geven voor het uitvoeren van de programma's.
3. Schakel de firewall tijdelijk uit en installeer de draadloze printer vervolgens op de computer. Schakel de firewall in wanneer de installatie is voltooid.

## De draadloze verbinding functioneert niet meer nadat de draadloze router of de printer is verplaatst

1. Controleer of de router of de printer is verbonden met hetzelfde netwerk waarmee uw computer is verbonden.
2. Druk een configuratiepagina af.
3. Vergelijk de naam van het draadloze netwerk (SSID) op de configuratiepagina met de SSID in de printerconfiguratie op uw computer.
4. Als de nummers niet hetzelfde zijn, zijn de apparaten niet aangesloten op hetzelfde netwerk. Configureer de draadloze instellingen voor de printer opnieuw.

## Er kunnen geen computers meer worden aangesloten op de draadloze printer

1. Controleer of de andere computers zich binnen het draadloos bereik bevinden en dat er geen obstakels zijn die het signaal blokkeren. Voor de meeste netwerken ligt het draadloos bereik op maximaal 30 m van het draadloos toegangspunt.
2. Zorg dat de printer is ingeschakeld en gereed is.
3. Controleer of er niet meer dan 5 gelijktijdige Wi-Fi Direct-gebruikers zijn.
4. Schakel firewalls van derden uit op uw computer.
5. Controleer of het draadloos netwerk goed werkt.
6. Controleer of de computer goed functioneert. Start indien nodig de computer opnieuw op.

## De verbinding van de draadloze printer wordt verbroken wanneer er verbinding wordt gemaakt met een virtueel privénetwerk

- U kunt niet gelijktijdig met een virtueel privénetwerk en andere netwerken verbonden zijn.

## Het netwerk wordt niet weergegeven in de lijst met draadloze netwerken

- Controleer of de draadloze router is ingeschakeld en de stroomtoevoer functioneert.
- Het netwerk is mogelijk verborgen. U kunt echter gewoon verbinding maken met een verborgen netwerk.

## Het draadloos netwerk functioneert niet

1. Zorg dat de netwerkkabel niet is aangesloten.
2. Om te controleren of de verbinding met het netwerk is verbroken, dient u andere apparaten op het netwerk aan te sluiten.
3. Test de netwerkcommunicatie door een ping-opdracht uit te voeren op het netwerk.
  - a. Open een opdrachtregel op uw computer.
    - In Windows: klik op **Start**, klik op **Uitvoeren**, typ vervolgens `cmd` en druk op [Enter](#).
    - Ga in macOS naar **Programma's, Hulpprogramma's** en open **Terminal**.
  - b. Typ `ping`, gevolgd door het IP-adres van de router.
  - c. Het netwerk functioneert als er op het scherm retime worden weergegeven.
4. Controleer of de router of de printer is verbonden met hetzelfde netwerk waarmee de computer is verbonden.
  - a. Druk een configuratiepagina af.
  - b. Vergelijk de naam van het draadloze netwerk (SSID) op het configuratierapport met de SSID in de printerconfiguratie op de computer.
  - c. Als de nummers niet hetzelfde zijn, zijn de apparaten niet aangesloten op hetzelfde netwerk. Configureer de draadloze instellingen voor de printer opnieuw.

## Diagnose van draadloos netwerk uitvoeren

Vanaf het bedieningspaneel van de printer kunt u een diagnose uitvoeren die u informatie geeft over de instellingen van het draadloze netwerk.

1. Druk op de knop **OK** op het bedieningspaneel van de printer.
2. Open de volgende menu's:
  - a. [Zelfdiagnose](#)
  - b. [Test voor draadloze verbinding uitvoeren](#)
3. Druk op de knop **OK** om de test te starten. De printer drukt een testpagina af met de resultaten van de diagnose.

## Storing op een draadloos netwerk verminderen

Met de volgende tips kunt u storing op een draadloos netwerk verminderen:

- Houd de draadloze apparaten uit de buurt van grote metalen voorwerpen zoals dossierkasten en andere elektromagnetische apparaten zoals magnetrons en draadloze telefoons. Deze voorwerpen kunnen radiosignalen verstoren.
- Houd de draadloze apparaten uit de buurt van grote stenen gebouwen en andere soorten gebouwen. Deze objecten kunnen radiogolven absorberen en de signaalsterkte verlagen.
- Plaats de draadloze router op een centrale locatie in het zicht van de draadloze printers op het netwerk.


# Faxproblemen oplossen

## Inleiding

Gebruik de probleemoplossingsinformatie bij faxen als hulp bij het oplossen van problemen.

- [Controlelijst voor het oplossen van problemen met faxen](#)
- [Algemene faxproblemen oplossen](#)

## Controlelijst voor het oplossen van problemen met faxen

- Er zijn diverse oplossingen mogelijk. Probeer na elke aanbevolen oplossing opnieuw te faxen om te controleren of het probleem is opgelost.
  - Voor de beste resultaten tijdens het oplossen van faxproblemen, controleert u of de lijn van de printer rechtstreeks op de telefoonaansluiting aan de muur is aangesloten. Koppel alle andere apparaten die op de printer zijn aangesloten los.
1. Controleer of het telefoonsnoer op de juiste aansluiting aan de achterkant van de printer is aangesloten.
  2. Controleer de telefoonlijn door de faxtest uit te voeren:
    - a. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
    - b. Selecteer **Service** en selecteer vervolgens **Faxtest uitvoeren**. Het faxtestrapport wordt afgedrukt.

Het rapport bevat de volgende mogelijke resultaten:

- **Gelukt:** Het rapport bevat alle huidige faxinstellingen.
  - **Mislukt:** Het rapport geeft de aard van de fout aan en bevat suggesties voor het oplossen van de kwestie.
3. Controleer of de firmware van de printer is bijgewerkt:
    - a. Druk een configuratiepagina af vanuit het menu **Rapporten** op het bedieningspaneel om de huidige firmwaredatumcode te verkrijgen.
    - b. Ga naar [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), selecteer uw taal en land/regio, klik op de koppeling **Software en drivers** en typ de printer naam in het zoekveld. Druk op de knop **ENTER** en selecteer de printer in de lijst met zoekresultaten.
    - c. Selecteer het besturingssysteem.
    - d. Zoek in de sectie **Firmware** de **Firmware Update Utility**.



---

**OPMERKING:** Zorg ervoor dat u het firmware-updateprogramma gebruikt dat specifiek is voor het printermodel.

---

- e. Klik op **Downloaden**, klik op **Uitvoeren** en klik vervolgens opnieuw op **Uitvoeren**.
- f. Wanneer het hulpprogramma is gestart, selecteert u de printer in de vervolgkeuzelijst en klikt op **Firmware verzenden**.



**OPMERKING:** Klik op **Configuratiepagina afdrukken** als u een configuratiepagina wilt afdrukken om te controleren of de versie van de geïnstalleerde firmware van vóór of na het updateproces is.


- g. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien en klik op de knop **Sluiten** om het hulpprogramma te sluiten.
4. Controleer of de fax is ingesteld tijdens het installeren van de software.
- Voer vanuit de HP-programmamap op de computer het programma Fax instellen uit.
5. Controleer of de telefoonlijn een analogo faxapparaat ondersteunt.
- Als u gebruikmaakt van ISDN of digitale PBX, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider voor informatie over het configureren van een analoge faxlijn.
  - Als u gebruikmaakt van een VoIP-service, wijzigt u via het bedieningspaneel de instelling **Faxsnelheid** in **Slow (V.29)**. Vraag uw serviceprovider of faxen wordt ondersteund en vraag naar de aanbevolen snelheid van de faxmodem. Bij sommige bedrijven is een adapter vereist.
  - Als u gebruikmaakt van een DSL-service, dient u te controleren of de telefoonverbinding naar de printer is voorzien van een filter. Neem contact op met de DSL-serviceprovider of schaf een DSL-filter aan als u er geen hebt. Als er al een DSL-filter is geplaatst, dient u een ander filter te proberen, want dit filter kan defect zijn.

## Algemene faxproblemen oplossen

- [Faxberichten worden langzaam verstuurd](#)
- [De faxkwaliteit is matig](#)
- [De fax wordt afgekapt of wordt op twee pagina's afgedrukt](#)


## Faxberichten worden langzaam verstuurd


De printer heeft last van een telefoonlijnverbinding van slechte kwaliteit.

- Probeer de fax opnieuw te versturen wanneer de telefoonlijnverbinding is verbeterd.
- Ga bij de provider van de telefoondienst na of de lijn faxverkeer ondersteunt.
- Instelling voor **Foutcorrectie** uitschakelen.
  - a. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
  - b. Selecteer **Service** en selecteer vervolgens **Faxservice**.
  - c. Selecteer **Foutcorrectie** en selecteer vervolgens **Uit**.




**OPMERKING:** Hierdoor kan de kwaliteit van de afdrukken afnemen.

- Gebruik wit printpapier voor het origineel. Gebruik geen gekleurd papier zoals grijs, geel of roze papier.
- Verhoog de instelling voor **Faxsnelheid**.
  - a. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
  - b. Selecteer **Fax instellen** en selecteer vervolgens **Geavanceerde instellingen**.
  - c. Selecteer **Faxsnelheid** en selecteer vervolgens de juiste instelling.

- Splits een grote faxtaak op in kleinere gedeelten en fax deze afzonderlijk.
- Stel de faxinstellingen op het bedieningspaneel in op een lagere resolutie.
  - a. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
  - b. Selecteer [Fax instellen](#).
  - c. Selecteer [Geavanceerde instellingen](#) en selecteer vervolgens [Faxresolutie](#).
  - d. Selecteer de gewenste resolutie-instelling en druk op [OK](#).

## De faxkwaliteit is matig

De fax is onscherp of te licht.


- Stel een hogere faxresolutie voor het versturen van faxberichten in. De ingestelde resolutie heeft geen invloed op ontvangen faxberichten.
  - a. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
  - b. Selecteer [Fax instellen](#).
  - c. Selecteer [Geavanceerde instellingen](#) en selecteer vervolgens [Faxresolutie](#).
  - d. Selecteer de gewenste resolutie-instelling en druk op [OK](#).





---


**OPMERKING:** Als u de resolutie verhoogt, wordt de verzendsnelheid trager.

---

- Schakel de optie [Foutcorrectie](#) in via het bedieningspaneel.
  - a. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
  - b. Selecteer [Service](#) en selecteer vervolgens [Faxservice](#).
  - c. Selecteer [Foutcorrectie](#) en selecteer vervolgens [Aan](#).
- Controleer de tonercartridges en vervang deze indien nodig.
- Vraag de afzender om de contrastinstelling op het verzendende faxapparaat donkerder te zetten en de fax vervolgens opnieuw te verzenden.

## De fax wordt afgekapt of wordt op twee pagina's afgedrukt

- Stel de instelling [Standaard papierformaat](#) in. Faxberichten worden op één formaat papier afgedrukt op basis van de instellingen voor [Standaard papierformaat](#).
  - a. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
  - b. Selecteer [Systeeminstellingen](#) en selecteer vervolgens [Papierinstellingen](#).
  - c. Selecteer [Standaard papierformaat](#) en selecteer vervolgens de juiste instelling.
- Stel de papiersoort en het papierformaat voor de lade in die wordt gebruikt voor faxberichten.
- Schakel de instelling [Aanpassen aan pagina](#) in zodat langere faxen kunnen worden afgedrukt op papier van Letter- of A4-formaat.

- a. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen .
- b. Selecteer [Fax instellen](#) en selecteer vervolgens [Geavanceerde instellingen](#).
- c. Selecteer [Aanpassen aan pagina](#) en selecteer vervolgens [Aan](#).



---

**OPMERKING:** Als de instelling [Aanpassen aan pagina](#) is uitgeschakeld en het [Standaardpapierformaat](#) is ingesteld op Letter, dan wordt een faxbericht dat oorspronkelijk was gedrukt op het papierformaat Legal afgedrukt op twee pagina's.

---





# Index

## A

- aan/uit-knop, locatie 3
- aantal exemplaren, wijzigen 48
- accessoires
  - bestellen 26
  - onderdeelnummers 26
- achterklep
  - storingen 109
  - zoeken naar 4
- afdrucken op beide zijden
  - handmatig, Windows 34
- Afdrukken via Wi-Fi Direct 11, 40
- afmetingen van de printer 12
- AirPrint 43
- Android-apparaten
  - afdrucken vanaf 45
- apparaat- en serienummerlabel
  - zoeken naar 4
- artikelnummers
  - bestellen 26, 27

## B

- bakken, uitvoer
  - locatie 3
- bedieningspaneel
  - LED 5
  - locatie 3
  - patronen LED-lampjes 89
- beeldkwaliteit
  - status van de tonercartridge controleren 115
- benodigdheden
  - bestellen 26
  - drempelinstellingen voor bijna leeg 95
  - gebruik wanneer onderdeel bijna leeg is 95
  - onderdeelnummers 26, 27
  - tonercartridges vervangen 28

## bestellen

- benodigdheden en accessoires 26

## besturingssystemen, ondersteund 9

### besturingssystemen (OS)

- ondersteund 9

### browservereisten

- geïntegreerde webserver van HP 69

## C

### cartridge

- vervangen 28

### controlelijst

- draadloze verbinding 150
- problemen met faxen oplossen 154

## D

### documentinvoer 50

- dubbelzijdige documenten

- kopiëren 50

- faxen vanuit 65

- problemen met papierinvoer 99

- storingen 104

### draadloos netwerk

- problemen oplossen 150

### draadloos netwerk, storing 153

### drivers, ondersteund 9

### dubbelzijdig 50

### dubbelzijdig afdrucken

- Mac 37

- Windows 34

### dubbelzijdig kopiëren 50

### duplex

- handmatig (Mac) 37

- handmatig (Windows) 34

### duplex afdrucken

- Mac 37

### duplex afdrucken (dubbelzijdig)

- Windows 34

## E

### EconoMode-ininstellingen 79, 121

### elektronische faxen

- verzenden 66

### energiezuinige instellingen 79

### envelop

- afdrukstand 22

### enveloppen, laden 22

### etiket

- afdrukstand 23

### etiketten

- afdrucken 23

### etiketten, plaatsen 23

### Explorer, ondersteunde versies

- geïntegreerde webserver van HP 69

## F

### fabrieksinstellingen herstellen 93

### fax

- algemene problemen oplossen 155

- problemen met pagina-indeling oplossen 156

- slechte kwaliteit oplossen 156

- snelkiescodes 65

- trage snelheid oplossen 155

- verzenden vanuit de software 66

### faxen

- vanaf de flatbedscanner 64

- vanaf een computer (Windows) 66

- vanuit documentinvoer 65

### faxen, problemen oplossen

- controlelijst 154

faxen verzenden  
vanuit de software 66

faxpoorten  
zoeken naar 4

fuser  
storingen 109

## G

geheugen  
meegeleverd 9

geheugenchip (toner)  
locatie 28

geïntegreerde webserver (EWS)  
functies 69  
wachtwoorden toewijzen 77

geluidsspecificaties 13  
gewicht van de printer 12  
glasplaat, reinigen 136, 145

## H

handmatige duplex  
Mac 37  
Windows 34

herstellen, fabrieksinstellingen 93

hoofdschakelaar, locatie 3

HP Device Toolbox, gebruiken 69

HP ePrint 42

HP ePrint-software 43

HP EWS, gebruiken 69

HP geïntegreerde webserver (EWS)  
functies 69

HP-klantondersteuning 88

HP Scan-software (Windows) 52

HP Smart software (macOS) 53

HP Web Jetadmin 84

## I

instellingen  
fabrieksinstellingen herstellen 93

interfacepoorten  
zoeken naar 4

Internet Explorer, ondersteunde  
versies  
geïntegreerde webserver van HP  
69

## J

Jetadmin, HP Web 84

## K

kalibreren  
kleuren 122

klantondersteuning  
online 88

kleppen, locatie 3  
kleuren

kalibreren 122

kleuropties  
wijzigen (Windows) 124

kleurthema  
wijzigen (Windows) 124

kopiëren  
dubbelzijdige documenten 50

één exemplaar 48

meerdere exemplaren 48

optimaliseren voor tekst of  
afbeeldingen 140

papierformaat en -soort  
instellen 137

randen van documenten 142

## L

lade 1  
afdrukstand 19  
enveloppen plaatsen 22  
etiketten plaatsen 23  
papier plaatsen 16  
storingen 107

laden  
capaciteit 9  
locatie 3  
meegeleverde 9

LED-bedieningspaneel  
bediening 5

## M

meerdere pagina's per vel  
afdrukken (Mac) 38  
afdrukken (Windows) 35

Microsoft Word, faxen vanuit 66

mobiel afdrukken  
Android-apparaten 45

mobiel afdrukken, ondersteunde  
software 11

mobile afdrukoplossingen 9

## N

netwerken  
HP Web Jetadmin 84

ondersteund 9  
printer installeren 68

netwerkinstallatie 68

netwerkpoort  
zoeken naar 4

nietcassettes  
onderdeelnummers 27

## O

onderdeelnummers  
accessoires 26

nietcassettes 27

tonercartridges 26, 27

vervangingsonderdelen 27

onderdelen van  
tonerinktpatronen 28

onderhoudskits  
onderdeelnummers 27

ondersteuning

online 88

online ondersteuning 88

OS (besturingssystemen)

ondersteund 9

## P

pagina's per minuut 9

pagina's per vel  
selecteren (Mac) 38  
selecteren (Windows) 35

papier  
afdrukstand lade 1 19  
lade 1 vullen 16  
selecteren 118

papier, bestellen 26

papierinvoer, problemen  
oplossen 98

papiersoort  
selecteren (Windows) 35

papiersoorten  
selecteren (Mac) 38

papierstoringen  
achterklep 109  
documentinvoer 104

fuser 109

lade 1 107

locaties 100, 0, 0

uitvoerbak 111

plaatsen

papier in lade 1 16

printerdrivers, ondersteund 9

- probleemoplossing
  - patronen LED-lampjes 89
- problemen met de beeldkwaliteit
  - voorbeelden en oplossingen 127
- problemen oplossen
  - bekabeld netwerk 147
  - fax 155
  - faxen 154
  - kabelnetwerk 150
  - LED, foutcodes 89
  - netwerkproblemen 147
  - papierinvoer 98
  - status van de tonercartridge controleren 115

## R

- reinigen
  - glasplaat 136, 145
  - papierbaan 116

## S

- scannen
  - van HP Smart software (macOS) 53
  - via HP Scan-software (Windows) 52
- scanner
  - faxen vanuit 64
  - glasplaat reinigen 136, 145
- serienummerlabel
  - zoeken naar 4
- sluimervertraging
  - instelling 79
- snelkiescodes
  - programmeren 65
- software
  - faxen verzenden 66
- specificaties
  - stroomvoorziening en geluid 13
- standaardinstellingen herstellen 93
- status
  - lampjes op het bedieningspaneel 89
- storingen
  - achterklep 109
  - documentinvoer 104
  - fuser 109
  - lade 1 107
  - uitvoerbak 111

- stroom
  - verbruik van 13
- stroomvoorzieningsspecificaties 13
- systeemvereisten
  - geïntegreerde webserver van HP 69
- Systeemvereisten (minimaal) 11

## T

- technische ondersteuning
  - online 88
- telefoonboek, fax
  - vermeldingen toevoegen 65
- tonercartridges
  - drempelinstellingen voor bijna leeg 95
  - gebruik wanneer cartridge bijna leeg is 95
  - onderdeelnummers 26, 27
  - vervangen 28

## U

- uitschakelvertraging
  - instelling 81
- uitvoerbak
  - locatie 3
  - storingen verhelpen 111
- USB-poort
  - zoeken naar 4

## V

- vervangen
  - tonerinktpatronen 28
- vervangingsonderdelen
  - onderdeelnummers 27
- voedingsaansluiting
  - zoeken naar 4
- voorrangsinvoersleuf voor één vel
  - enveloppen plaatsen 22
  - etiketten plaatsen 23

## W

- webbrowservereisten
  - geïntegreerde webserver van HP 69
- websites
  - HP Web Jetadmin, downloaden 84
  - klantondersteuning 88

- Windows
  - faxen vanuit 66
- Word, faxen vanuit 66

