

### Verdrahtung Wiring

- 1** Draht absisolieren (7 mm)  
Strip the wire (7 mm)  

- 2** Draht durch Dichtung stecken  
Insert wire into sealing  

- 3** Draht anschließen  
Connect wire  

- 4** Dichtung aufdrücken  
Fix the sealing  


- 5** Durchverdrahtung von Tastern  
Combination of pushes  

- 6** Entriegeln (mit beif. Werkz.)  
Unlocking (with spec. tool)  


- 7** Draht anschließen (12V~/AC)  
Connect wire (12V~/AC)  

- 8** LED-Einheit festclippen  
Fix the LED unit  
Keine Dichtung!  
No gas vent!  

- 9** Verdrahteter LED-Taster  
LED push incl. wiring  

MV 001800 11/05



### Techn. Dat.

- \* max. 24V=~/-(AC/DC)/1,5A (LED: 12V~/0,02A)
- \* Nur Schutzkleinspannung! Protect: low volt. only!
- \* Leiter starr/Wire rigid 0,6 - 0,8 mm
- \* Leiter flex/Wire flex.: Photo 6.A: Erst entriegeln/Unlock
- \* -20°C...60°C / IP 54, Druckkraft/Op. force 5 N

### Grothe GmbH

Löhrestraße 22 \* D-53773 Hennesf  
Tel.: (0 22 42) 88 90-0 \* Fax.: -36  
Internet: www.grothe.de