



HANDLEIDING

USER MANUAL

GEBRAUCHSANWEISUNG



LICHTSNOEREN

LIGHT STRINGS

LICHTERKETTEN

Installatie-instructies voor Homezie Lichtsnoeren

Model

- 3 meter met 10 LED Lampen
- 9 meter met 20 LED Lampen
- 15 meter met 30 LED Lampen
- 26 meter met 50 LED Lampen
- 36 meter met 60 LED Lampen

Vermogen: 0,6 W per lamp

Nominaal vermogen: 220 V ~ 240 V, 2,5 A, 50 Hz



WAARSCHUWING

Deze producten kunnen een mogelijke schok of brand veroorzaken als ze verkeerd geïnstalleerd of bevestigd worden.

De producten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met deze instructies, de huidige elektrische codes en/of de huidige National Electric Code (NEC). Bij gebruik van de verlichting buitenshuis moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico van brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken, waaronder de volgende:

- Gebruik alleen driedraads verlengsnoeren voor buiten met geaarde stekkers en geaarde stekkers waarin de stekker van het apparaat past.
- Er moet een aardlekschakelaar (GFCI) aanwezig zijn op de circuits of stekkers voor de verlichting op natte locaties. Containers zijn verkrijgbaar met ingebouwde aardlekschakelaar en kunnen voor deze veiligheidsmaatregel worden gebruikt.
- Gebruik alleen een verlengsnoer voor gebruik buitenshuis.

LET OP

Om het risico van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te verminderen:

- Houd brandstof vrij van lampen. Laat lampen of stekkers NIET in contact komen met muren, plafonds, stoffen, jaloezieën of andere materialen.
- Lampen moeten vrij hangen in een neerwaartse richting met een minimum afstand van 7 cm van het dichtstbijzijnde object.
- Vermijd beschadiging van de isolatie tijdens de installatie.
- Doorboor of compromitteer op geen enkele andere wijze de buitenste bekleding, mantel of mantel van de draad of het stopcontact.
- Overbelast de maximale wattage van de uitgangen of de totale maximale wattage op geen enkele manier bij het gebruik en het aansluiten van lightsnoeren. Zie tabel hieronder.

Lichtsnoeren koppelen

Specificatie	Maximaal aantal snoeren gekoppeld
36 meter met 60 lampen	13 sets
26 meter met 50 lampen	16 sets
15 meter met 30 lampen	26 sets
9 meter met 20 lampen	40 sets
3 meter met 10 lampen	80 sets

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Om het risico van brand te verminderen, gebruikt u een LED-lamp van maximaal 0,6 watt, 220 V ~ 240V, 50 Hz. Gebruik niet meer dan 480 watt (2,50 ampère) LED lampen TOTAAL.
- Sluit niet meer dan 800 (0,6 watt LED lampen) lampen TOTAAL aan.
- Om het risico van brand te verminderen, gebruik een LED lamp van maximaal 1,2 watt, 220 V ~ 240 V, 50 Hz. 3. Gebruik niet meer dan 480 watt (2,50 ampère) LED lampen TOTAAL.
- Sluit niet meer dan 400 (1,2 watt LED lampen) lampen in totaal aan.



ALL INSTRUCTIONS

Installation instructions for Homezie Light Strings

Model

- 3 meter with 10 LED lights
- 9 meter with 20 LED lights
- 15 meter with 30 LED lights
- 26 meter with 50 LED lights
- 36 meter with 60 LED lights

Power: 0,6 W per light

Rating: 220 V ~ 240 V, 2,5 A, 50 Hz



WARNING

These products may represent a possible shock or fire hazard if improperly Installed or attached in any way.

Products should be installed in accordance with these instructions, Current electrical codes and / or the current National Electric Code(NEC). When using outdoor use the lighting string, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

- Use only three-wire outdoor extension cords that have three-prong grounding plugs and grounding receptacles that accept the appliance's plug.
- Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection is to be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the wet location portable luminaire. Receptacles are available having built-in GFCI protection and are able to be used for this measure of safety.
- Use only with an extension cord for outdoor use.

CAUTION

To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons:

1. Keep combustible material clear of bulbs. Do NOT allow bulbs or sockets to come into contact with walls, ceilings, fabrics associated with shades, blinds or other materials. Bulbs should hang freely in a downward direction with a minimum of 3" space from the nearest object.
2. Avoid damage to the insulation during installation. Do NOT pierce or other wise compromise wire's or socket's outer covering, jacket or sheathing.
3. DO NOT OVERLOAD ANY SOCKET'S MAXIMUM WATTAGE NOR THE OVERALL MAXIMUM WATTAGE CAPACITY IN ANY WAY. SEE CHART BELOW.

Chart

Specification	Maximum number of cords linked
36 meter with 60 lamps	13 sets
26 meter with 50 lamps	16 sets
15 meter with 30 lamps	26 sets
9 meter with 20 lamps	40 sets
3 meter with 10 lamps	80 sets

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- To reduce the risk of fire, when using LED bulb of no more than 0.6 watts, 220 V ~ 240V, 50 Hz: Do not use more than 480 watts (2.50 amps) LED bulbs TOTAL. Do not connect more than 800 (0.6 watt LED lamps) lamps TOTAL.
- To reduce the risk of fire, when using LED bulb of no more than 1.2 watts, 220 V ~ 240 V, 50 Hz: Do not use more than 480 watt (2.50 ampere) LED bulbs TOTAL. Do not connect more than 400 (1.2 watt LED lamps) lamps in total.



Installationsanweisungen für Homezie Lichterketten

Modell

- 3M 10 LED lampen
- 9M 20 LED lampen
- 15M 30 LED lampen
- 26M 50 LED lampen
- 36M 60 LED lampen

Leistung: 0,6W pro Lampe

Nennleistung: 220 V ~ 240 V, 2,5 A, 50 Hz



WARNUNG

Diese Produkte können eine mögliche Schock-oder Brandgefahr darstellen, wenn sie falsch installiert oder in irgendeiner Weise angebracht werden. Die Produkte sollten nach diesen Anweisungen, den aktuellen elektrischen Codes und/oder dem aktuellen National Electric Code (NEC) installiert werden. Bei der Nutzung der Beleuchtungskette im Freien sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Brandrisiko, den Stromschlag, zu verringern, Und Personenschäden, darunter folgende:

- Verwenden Sie nur drei Draht-Außen-Verlängerungsschnüre, die dreispurige Erdungsstecker und Erdungsbehälter haben, die den Stecker des Gerätes akzeptieren.
- Der Schutz des Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) ist auf den Schaltkreisen oder Auslaufstrecken für die tragbare Leuchte der Nassortung zu gewährleisten. Behälter sind mit eingebautem GFCI-Schutz erhältlich und können für diese Sicherheitsmaßnahme eingesetzt werden.
- Nur mit einem Verlängerungskabel für den Außeneinsatz verwenden.

CAUTION

Um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Personenschäden zu verringern:

- Brennstoff frei von Lampen halten. Lassen Sie Lampen oder Steckdosen NICHT mit Wänden, Decken, Stoffen in Verbindung mit Schattierungen, Jalousien oder anderen Materialien in Berührung kommen. Lampen sollten frei in einem Abwärtsrichtung mit einem Minimum von 3 "Abstand vom nächstgelegenen Objekt.
- Bei der Installation eine Beschädigung der Isolierung vermeiden. Nicht durchbohren oder andere kluge Kompromisse Draht oder Steckdose äußere Abdeckung, Jacke oder Ummantelung.
- Überlasten Sie keine Steckdosen Maximun Watt noch die gesamte Maximun-Wattleistung Kapazität in irgendeiner Weise, wenn Sie Lichtschetten verwenden und verbinden! Siehe Grafik unten:

Diagramm

Spezifikation	Maximale Anzahl der angeschlossenen Schnüre
36 Meter mit 60 Lampen	13 Sätze
26 Meter mit 50 Lampen	16 Sätze
15 Meter mit 30 Lampen	26 Sätze
9 Meter mit 20 Lampen	40 Sätze
3 Meter mit 10 Lampen	80 Sätze

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- 1. Um die Brandgefahr zu verringern, verwenden Sie eine LED-Lampe mit maximal 0,6 Watt, 220 V ~ 240 V, 50 Hz. Überschreiten Sie nicht 480 Watt (2,50 Ampere) LED-Lampen GESAMT. Verbinden Sie nicht mehr als 800 (0,6 Watt LED-Lampen) Lampen insgesamt.
- 2. Um die Brandgefahr zu verringern, verwenden Sie eine LED-Lampe mit maximal 1,2 Watt, 220 V ~ 240 V, 50 Hz. Überschreiten Sie nicht 480 Watt (2,50 Ampere) LED-Lampen GESAMT. Verbinden Sie nicht mehr als 400 (1,2-Watt-LED-Lampen) Lampen insgesamt.

