

# OZOCOZY

## OSLS-10S14-1W & OSLSE-10S14-1W



### PRODUCT BESCHRIJVING:

Creëer je eigen blijvende verhalen om voor altijd te koesteren met ons solar lichtsnoer voor buiten (of binnen)! Geef uw huwelijks- of jubileumfeest de decoratieve flair die het verdient.

Ideaal voor dagelijks gebruik. Verlicht je veranda, terras, tuin, tuin of zwembad met een Ozocozy solar lichtsnoer. De buitenste rubberen constructie is van industriële kwaliteit en kan jarenlang slecht weer doorstaan.

Bevestiging is eenvoudig door de ingebouwde lussen boven elke fitting, om zo de lichtsnoeren te ondersteunen en te positioneren.

### SPECIFICATIES:

<b>Snoerlengte</b>	10M	<b>IP rating</b>	IP65
<b>Fitting</b>	10 x hangende fitting	<b>Connectable</b>	Max. 2 sets
<b>Lamp</b>	10 x 1W S14 LED lamp	<b>CCT</b>	2700K (warm wit)
<b>Type</b>	E27	<b>Temp. limiet</b>	-20~40°C
<b>Solar panel</b>	5.5v 3w mat gelamineerd PET	<b>Straalhoek</b>	360°
<b>Ingebouwde batterij</b>	2 stuks 3.7v 2200 mah lithiumbatterij, totaal 4400mah	<b>Totaal wattage</b>	10W
<b>Working current</b>	<270 ma	<b>Lumen/lamp</b>	30LM
<b>USB charge current</b>	5v 1a/h	<b>Aansluitspanning</b>	3VDC
<b>Kabel info</b>	2x22AWG		

### ALGEMEEN

1. Het lichtsnoerset bevat een zeer efficiënt zonnepaneel dat overdag zonne-energie absorbeert, omzet in elektriciteit, opslaat in de ingebouwde lithiumbatterij en 's nachts stroom levert aan de lichten. De lichtregeltechnologie zorgt ervoor dat hij overdag wordt opgeladen door zonne-energie en 's nachts automatisch oplicht.
2. LED-indicatielampje: overdag wanneer het zonnepaneel wordt opgeladen, is het blauwe licht AAN; en 's nachts wanneer de lichten werken, is het indicatielampje UIT.

### INSTALLATIE

1. Aansluiten van de schakelkast van het zonnepaneel met grondpen en houder;
2. Bevestig het lichtsnoer op de juiste plaats, zorg ervoor dat het zonnepaneel niet beschut is, anders heeft dit invloed op het opladen van zonne-energie;
3. Druk op de aan/uit-schakelaar om de intelligente modus te starten: automatisch opladen overdag en 's nachts oplichten; druk op mode om de verlichtingsmodus te wijzigen;
4. Verlichtingsmodus: druk eenmaal op mode om naar de volgende modus te gaan; 4 modi in totaal: constant aan, langzame flits, snelle flits en pulserende flits;
5. USB-oplaadfunctie: als het zonlicht niet voldoende is om stroom te leveren, gebruik dan USB om het zonnepaneel op te laden. Rood lampje brandt tijdens opladen en groen lampje brandt wanneer volledig opgeladen;

### SPECIALE OPMERKINGEN

1. De conversie-efficiëntie van het zonnepaneel wordt beïnvloed door zonlicht, dus de werktijd van lichten zal verschillen als gevolg van het weer, het seizoen en de geografische positie, dit is normaal.
2. Het licht kan alleen automatisch worden opgeladen en oplichten in het AAN-stadium.
3. De waterbestendige functie is ontworpen voor regenval en natuurlijk vocht, dompel het niet lange tijd onder in water.
4. Sla het niet hard of laat het niet vallen, voor het geval er schade is.
5. Het onderste uiteinde van de spike is erg scherp, laat het NIET aan kinderen over.
6. Gebruik een USB-kabel\* om op te laden, de uitgangsspanning moet < 5V + 0,5 zijn en de uitgangsstroom < 1A.

\*USB kabel niet inbegrepen