

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.

Informatie van de fabrikant

- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

| Beschrijving | Max. aantal toegestane pixelfouten. |
|--|-------------------------------------|
| Gekleurd oplichtende subpixels | 1 |
| Donkere subpixels | 1 |
| Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels | 1 |



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land. Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset E560HX voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Technische gegevens

Batterijen

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Technologie: | Nikkel-metaalhydride (NiMH) |
| Afmetingen: | AAA (Micro, HR03) |
| Spanning: | 1,2V |
| Capaciteit: | 750 mAh |

De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde oplaadbare batterijen.

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw toestel is afhankelijk van de accupaciteit, de ouderdom van het accupack en uw belgedrag (alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden).

| | |
|--|----------------|
| Stand-by-tijd (uren) * | 320 * / 200 ** |
| Gesprekstijd (uren) | 14 |
| Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) * | 130 * / 100 ** |
| Laadduur in lader (uren) | 7,5 |

*ECO modus uitgeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

**ECO modus ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

| | |
|----------------------------|-----------|
| Tijdens opladen: | ca. 1,5 W |
| Handhaving het laadniveau: | ca. 0,5 W |

Algemene technische gegevens

| | |
|-------------------------------------|---|
| DECT-standaard | wordt ondersteund |
| CAT-iq-standaard | Gecertificeerd volgens standaard CAT-iq2.0 met HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx |
| GAP-standaard | wordt ondersteund |
| Aantal kanalen | 60 duplexkanalen |
| Radiofrequentie | 1880–1900 MHz |
| Duplexmethode | tijdmultiplex, 10 ms kaderlengte |
| Herhaalfrequentie van de zendimpuls | 100 Hz |
| Lengte van de zendimpuls | 370 µs |
| Kanaalraster | 1728 kHz |
| Bitrate | 1152 kbit/s |
| Modulatie | GFSK |
| Spraakcodering | 32 kbit/s |
| Zendvermogen | 10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal 250 mW pulsvermogen |
| Bereik | tot 300 m buitenshuis, tot 50 m binnenshuis |
| Omgevingseisen tijdens gebruik | +5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid |

Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- ▶ storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- ▶ storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- ▶ gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ▶ ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- ▶ metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- ▶ elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

Voorbeeld: Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld **ca. 10 %**

Hout, behandeld **ca. 25 %**

Gipsplaten **ca. 27 – 41 %**

Tegelwand, 10 tot 12 cm **ca. 44 %**

Tegelwand, 24 cm **ca. 60 %**

Gasbetonwand **ca. 78 %**

Wand met gewapend glas **ca. 84 %**

Plafond met gewapend beton **ca. 75 – 87 %**

Glas met metalen laag **ca. 100 %**

Trefwoordenregister

| | |
|---|--------|
| A | |
| Aan/uit-toets | 2 |
| Aanmelden (handset) | 7 |
| Alarm | |
| ruimtebewaking | 31 |
| Alarmfunctie | |
| configureren | 28 |
| in-/uitschakelen | 28 |
| Alarmoproep configureren | 28 |
| Anoniem | 15 |
| Anoniem bellen | 15 |
| Anonieme oproepen | 32 |
| Attentiesignalen | 35 |
| Automatisch | |
| beantwoorden | 34 |
| Automatisch beantwoorden | 14, 34 |
| B | |
| Batterij | |
| plaatsen | 6 |
| waarschuwingstoon | 35 |
| Batterijen | |
| laden | 7 |
| Bellen | |
| intern | 18 |
| Beller terugbellen | 21 |
| Bellerslijst | 19 |
| Belsignaal | |
| melodie instellen | 34 |
| volume instellen | 34 |
| wijzigen | 34 |
| Beluisteren | |
| bericht op antwoordapparaat | 26 |
| Bereiksignaal | 36 |
| Bericht | |
| beluisteren | 26 |
| Berichttoets | |
| lijsten openen | 22 |
| Beveiliging tegen ongewenste oproepen | 32 |
| Bevestigingssignaal | 35 |
| Bijschakelen in extern gesprek | 18 |
| Blokkeren | |
| toetsblokkering in-/uitschakelen | 9 |
| Boost-toets | 2 |
| C | |
| CLI, CLIP | 15 |
| Conferentie | 17 |
| beëindigen | 17 |
| Contact met vloeistoffen | 41 |
| Corrigeren van onjuiste invoer | 13 |
| Customer Care | 38 |
| D | |
| Datum instellen | 8 |
| Disclaimer | 40 |
| Display | |
| displaytaal wijzigen | 7, 33 |
| gebroken | 5 |
| in ruststand | 12 |
| instellen | 33 |
| Displaytoetsen | 2, 11 |
| F | |
| Flash invoeren | 2 |
| Fouten verhelpen algemeen | 38 |
| Foutsignaal | 35 |
| Functie Boost | 10 |
| G | |
| Garantie | 39 |
| Garantiecertificaat | 39 |
| Gebroken display | 5 |
| Gehoorapparaten | 5 |
| Gemiste oproep | 20 |
| Gesprek | |
| deelnemer bijschakelen | 18 |
| doorschakelen (doorverbinden) | 18 |
| doorverbinden | 17 |
| doorverbinden (verbinden) | 18 |
| in de wacht | 16 |
| intern | 18 |
| Goedkeuring | 40 |
| Grote letters | 33 |
| H | |
| Handmatig | 16 |
| Handset | |
| aanmelden | 7 |
| attentiesignalen | 35 |
| displaytaal | 7, 33 |
| gesprek doorverbinden | 18 |
| grote letters | 33 |
| in gebruik nemen | 6 |
| in-/uitschakelen | 9 |
| microfoon uitschakelen | 16 |
| naam wijzigen | 36 |
| ruststand | 12 |
| standaardinstellingen herstellen | 37 |
| telefoonboek | 22 |
| verbinding toewijzen | 36 |
| volume | 34 |
| Handset afmelden | 8 |
| Handsfree-functie | 15 |
| Handsree-toets | 2 |
| Hekje-toets | 2 |
| Help | 38 |

| | |
|--|--------|
| I | |
| In gebruik nemen (handset) | 6 |
| Informatie van de fabrikant | 40 |
| Inhoud van de verpakking | 6 |
| Inschakelen | |
| attentiesignalen | 35 |
| beantwoorden | 34 |
| handset | 9 |
| toetsblokkering | 9 |
| Intern | |
| bijschakelen | 18 |
| Intern bijschakelen | 37 |
| Intern gesprek | 18 |
| wisselgesprek | 18 |
| Interne oproep | 18 |
| Interne ruggespraak | 18 |
| Inzameling van afval en oude apparaten | 41 |
| K | |
| Kiezen | |
| Contacten | 25 |
| telefoonboek | 23 |
| Klantenservice | 38 |
| L | |
| Lijn | 36 |
| handset toewijzen | 36 |
| naam wijzigen | 36 |
| Lijst | |
| bellerslijst | 19 |
| gemiste oproepen | 20 |
| nummerherhalingslijst | 19 |
| oproeplijst | 20 |
| M | |
| Medische apparatuur | 5 |
| Meervoudige oproepen | 36 |
| Meesturen van het nummer | |
| in-/uitschakelen | 15 |
| Melding van voicemail bekijken | 26 |
| Melodie instellen (belsignaal) | 34 |
| Menu | |
| navigatie | 12 |
| Microfoon van handset uitschakelen | 16 |
| Milieu | 41 |
| N | |
| Naam van de handset wijzigen | 36 |
| Navigatietoets | 2 |
| Netadapter | 5 |
| Noodoproep | |
| niet mogelijk | 5 |
| Nummer | |
| opslaan in telefoonboek | 23, 24 |
| van beller weergeven (CLIP) | 15 |
| Nummer van de voicemail invoeren | 26 |
| Nummerherhaling | 19 |
| NummerWeergave | 15 |
| O | |
| Onderhoud van het toestel | 41 |
| Onjuiste invoer corrigeren | 13 |
| Oproep | |
| beantwoorden | 14 |
| Oproep beantwoorden | 14, 34 |
| Oproep, anoniem | 15 |
| Oproeplijst | 20 |
| vermelding | 21 |
| Oproeplijsten | 20 |
| Oproepovername | 18 |
| R | |
| R-toets | 2 |
| Ruggespraak | 16 |
| intern | 18 |
| Ruimtebewaking | 30 |
| Ruststand | 12 |
| Ruststand, terug naar | 12 |
| S | |
| Sluimerstand | 30 |
| Snelkiestoets A | 2 |
| Snelkiestoetsen B tot D | 2 |
| Snelkiezen | 31 |
| achter telefooncentrales | 28 |
| antwoordapparaat | 26 |
| nummers opslaan | 10 |
| toetsenprogrammering opslaan/wijzigen | 10 |
| Snelkiezen, zie snelkiezen | |
| Standaardinstellingen instellen | |
| handset | 37 |
| Sterretje-toets | 2 |
| Symbool | |
| belsignaal | 35 |
| toetsblokkering | 9 |
| T | |
| Taal, display | 7 |
| Technische gegevens | 42 |
| Tekens wissen | 13 |
| Tekst schrijven en bewerken | 13 |
| Telefoneren | |
| extern | 14 |
| intern | 18 |
| oproep beantwoorden | 14 |
| Telefoonboek | 22 |
| eerste nummer opslaan | 23 |
| selecteren | 22 |
| van de handset (Contacten) | 22 |
| van het basisstation | 24 |
| vermelding opslaan | 23 |
| vermelding selecteren | 23 |
| vermelding/lijsst versturen naar handset | 24 |
| volgorde van vermeldingen | 23 |
| Telefoonboek van het basisstation | 24 |
| contactpersoon aanmaken | 25 |
| contactpersoon selecteren | 25 |

Trefwoordenregister

| | |
|---|-------|
| Terugbellen uit de oproeplijst | 21 |
| Tijd instellen | 8 |
| Tijdsturing | 32 |
| Toets | |
| snelkiezen antwoordapparaat | 26 |
| Toets 1 (snelkiezen) antwoordapparaat | 26 |
| Toets 1 | 2 |
| Toets 1 (snelkiezen) antwoordapparaat | 2 |
| Toetsblokkering | 9 |
| Toetsen | |
| aan/uit-toets | 2 |
| berichttoets | 22 |
| boost-toets | 2 |
| displaytoetsen | 2, 11 |
| handsfree | 2 |
| Hekje-toets | 2 |
| navigatietoets | 2 |
| R-toets | 2 |
| snelkiestoets A | 2 |
| snelkiestoetsen B tot D | 2 |
| snelkiezen voicemail | 2 |
| sterretje-toets | 2 |
| verbreektoets | 2 |
| volumetoets | 2 |
| wistoets | 11 |
| Toetssignaal | 35 |

U

| | |
|----------------------------|----|
| Uitschakelen | |
| attentiesignalen | 35 |
| beantwoorden | 34 |
| handset | 9 |
| toetsblokkering | 9 |

V

| | |
|---|-------|
| Veiligheidsinstructies | 5 |
| Verbreektoets | 2, 14 |
| Versturen | |
| telefoonboekvermelding naar handset | 24 |
| Vloeistoffen | 41 |
| Voicemail | 26 |
| Volgorde in telefoonboek | 23 |
| Volume | 34 |
| belsignaal | 34 |
| Volume instellen | 10 |
| belsignaal | 34 |
| handset | 34 |
| luidspreker | 34 |
| taal handset | 34 |
| Volume van de handset | 34 |
| Volumetoets | 2 |
| Volumetoetsen | 10 |
| Vragen en antwoorden | 38 |

W

| | |
|--|----|
| Waarschuwingstoon (batterij) | 35 |
| Weergave | |
| voicemailmelding | 26 |
| Weergeven | |
| nummer (CLI/CLIP) | 15 |
| Wekker | 29 |
| Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen | 30 |
| Wijzigen | |
| displaytaal | 7 |
| Wisselgesprek | 17 |
| intern gesprek | 18 |
| Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen | 17 |
| Wistoets | 11 |

Z

| | |
|-------------------------------|----|
| Zaklamp | 32 |
| Zoeken | |
| in Contacten | 25 |
| in het telefoonboek | 23 |

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.