



## ATX Gaming 801B

- Sera\_X -

Erleben Sie das Gaming-Gehäuse 801B von LC-Power! Sera\_X bietet Ihnen eine Menge Features und eine große Vielfalt an Systemkonfigurationen für ATX-, Micro-ATX- und Mini-ITX-Systeme!

### Features:

- I/O-Panel mit: 2x USB 3.0-Port, 2x USB 2.0-Port, HD Audio, RGB-Farbwahl Taste
- Mainboard-Tray für Kabelmanagement
- Gehäuse innen schwarz lackiert
- inklusive sechs 120mm-RGB-Gehäuselüfter
- bis zu vier Festplatten\* montierbar
- Netzteil\* unten montierbar
- Seitenteile, Top- & Frontpanel aus Hartglas
- Farbsteuerung per Fernbedienung, per RGB-Button am I/O-Panel oder per Mainboard-RGB-Software

\* (Festplatten sowie Netzteil optional erhältlich)

### Technische Daten - ATX Gaming 801B

Abmessung (Gehäuse / HxBxT):	535 x 218 x 435 mm	Grafikkarten bis zu:	360 mm Länge
Abmessung (Käfig / HxBxT):	450 x 207 x 390 mm	CPU-Kühler bis zu:	175 mm Bauhöhe
Abmessung (Verpackung / HxBxT):	535 x 295 x 585 mm	Kompatibel mit LiCo:	LC-CC-120-LiCo - ja LC-CC-240-LiCo - ja LC-CC-360-LiCo - nein
Gewicht (Produkt/gesamt):	9,18 / 10,46 kg	Audio-Port:	HD Audio
Integriertes Netzteil:	-	USB 3.0-Port - Typ C:	-
Gehäusertyp:	Midi-Tower	USB 3.0-Port:	2
Motherboard:	ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	USB 2.0-Port:	2
5,25"-Einschub extern:	-	Kartenleser:	-
3,5"-Einschub extern:	-	Material:	Metall, Kunststoff, Hartglas
2,5"-Einschub extern:	-	Prüfzeichen:	CE
5,25"-Einschub intern:	-	Gehäusefarbe:	schwarz
3,5"-Einschub intern:	2	Frontblende:	schwarz
2,5"-Einschub intern:	2	Barcode:	4260070127786
PCI-Slots (gesamt/schraubbar):	7/7	Hersteller-Code:	LC-801B-ON
Gehäuselüfter (gesamt/Lieferumfang):	6/6 - Front: 3x 120 mm Top: 2x 120/140 mm Innenraum: - Seitlich: - Rückseite: 1x 120 mm		