



Energy socket installatie

Nieuwe gebruiker: Download de gratis 'HomeWizard Energy' app voor Android of iPhone, en houd je Wi-Fi wachtwoord bij de hand. Volg de stappen om een account aan te maken en de installatie te voltooien.

Bestaande gebruiker: Ga in de Energy app naar 'Instellingen > meters > nieuw apparaat toevoegen'. En volg de stappen om de installatie te voltooien.



Status lampje

De licht ring kan met verschillende kleuren de status laten zien.

- Wit pulseren: fabriekinstelling
- Groen: Aan
- Blauw knipperen: koppel modus
- Rood knipperen: geen internet verbinding
- Oranje knipperen: overbelast

Opslag van meetgegevens

Je kunt je meetgegevens van de afgelopen 12 maanden ongelimiteerd terugkijken. Met Energy+ kun je tot verder in het verleden terugkijken. Je vindt hierover meer informatie in de app.

De app kan mijn Wi-Fi niet vinden

Het kan zijn dat deze niet ondersteund wordt (5GHz), of de afstand tot de router te groot is.

Verbinden met Wi-Fi lukt niet

Controleer of je het juiste Wi-Fi wachtwoord hebt ingevoerd en probeer opnieuw.

Meetgegevens bij offline

Indien de Wi-Fi verbinding wegvalt kan het verbruik teruggerekend worden vanuit je meterstanden (zodra de Wi-Fi verbinding herstelt). Je totalen blijven dus altijd correct.

Specificaties

| | |
|---------------|-------------------------|
| Type | HWE-SKT-11 |
| Verbinding | Wi-Fi 2.4GHz b/g/n |
| Max. vermogen | 3680W (16A) |
| Gebruik | IP20 (Binnenhuis) |
| Aansluiting | 230V~, 16A, 50Hz, 3680W |
| Accuraatheid | 0.5% (bij +5W) |
| Verbruik | <1W |
| Status LED | RGB |

