

## Installeren?

- Bepaal of u het zonnepaneel met grondspies of voetstuk wil bevestigen.
- Voor bevestiging met voetstuk, teken boorgaten af op de wand en bevestig met pluggen.
- Voor bevestiging op grondspies, bevestig het verlengstuk en de grondspies aan het zonnepaneel.
- Bevestig het lichtsnoer aan het zonnepaneel en draai de waterproof sluiting goed aan.
- Plaats de meegeleverde 2x AAA batterijen in de afstandsbediening.
- Hang het lichtsnoer op de gewenste locatie.
- Optioneel: laadt de accu op via de USB poort.



## Bedienen?

- Bedienbaar via afstandsbediening of zonnepaneel.
- Lichtsnoer aan/uit schakelen en lichtsterkte kiezen met: "on/off" | "25% / 50% / 75% / 100%" | "+/-"
- Lichtsnoer zal alleen inschakelen als het donker is. U kunt testen of deze aan of uit staat door het zonnepaneel af te dekken en de schemerschakelaar te activeren.
- Let op, **in de winter** adviseren wij u om de helderheid te verlagen om de brandduur te verlengen.
- U kunt in de winter ook gebruik maken van de USB aansluiting om de accu sneller op te laden.
- Timer instellen van 3 of 5 uur met "3H / 5H" knoppen.
- Lichtmodus kiezen: 1) normaal "lighting" 2) ademend "breath" 3) knipperend "flash".
- Check regelmatig of de lampjes goed aangedraaid in fitting zitten om waterschade te voorkomen.



Veel plezier met uw **geautomatiseerde Iplux® solar lichtsnoer** die inschakelt bij schemer en uitschakelt bij daglicht.