

## Specificaties

Model: KN326

Technologieën: BT5.0, A2DP, AVRCP (alleen ontvangstmodus)

Werkingsbereik: Tot 10m / 33ft (zonder blokkerende objecten)

Pairing naam: KN326

Oplaadtijd: 2 uur

Batterijtype: Li-Polymeer (200mAh)

Afmetingen: 44 × 44 × 12mm

Gewicht: 18g

## Inhoud van de verpakking

1x Bluetooth 5.0 Audiozender/Ontvangstadapter

1x Micro USB Stroomkabel

1x RCA-kabel

1x 3.5mm Aux-kabel

1x Gebruiksaanwijzing

1. Deze uiterst draagbare, lichtgewicht draadloze audiozender & ontvanger is een ideale draadloze audio-oplossing voor een breed scala aan situaties en gebruiksvormen

2. Zendermodus: streamt draadloos audio van uw niet-Bluetooth-tv, stereo-installatie of cd-speler naar uw Bluetooth-koptelefoon of -luidsprekers

3. Ontvangstmodus: streamt draadloos audio van je Bluetooth-telefoon, -tablet of -computer naar je bedrade stereo-installatie, luidsprekers of koptelefoon

4. Schakel tussen zender en ontvanger met een simpele druk op de knop. Moeiteloze verbinding met behulp van geavanceerde Bluetooth-technologie en 3,5 mm audiokabel (meegeleverd).

5. Superdraagbaar audio-streaming vermogen

De KN326 is slechts 44 mm (1,73") in doorsnee en weegt slechts 18 g (0,63 oz), maar beschikt over krachtige draadloze audio streaming-mogelijkheden. Stop deze zender en ontvanger in uw rugzak of laptotas en neem hem zonder enige moeite mee voor onderweg.

6. Brede compatibiliteit: Met de meegeleverde 3,5mm kabel en 3,5mm naar 2RCA kabel, kan deze Ontvangstzender adapter op grote schaal gebruikt worden op uw computer, laptop, stereo-installatie voor thuis, koptelefoon, smartphone, Mp3-speler, CD-speler, enz.

**Inschakelen:** Houd de aan/uit-knop ingedrukt tot de LED oplicht

**Uitschakelen:** Houd de aan/uit-knop ingedrukt tot de LED oplicht

**Opladen:** Gebruik de DC-5V oplader en micro usb oplaadkabel. Het rode lampje brandt tijdens het opladen. Als de batterij volledig is opgeladen, brandt het blauwe lampje.

**Schakelmodus:**

- 1) RX: Ontvangstmodus, indicator: blauwe LED
- 2) TX: Zendmodus, indicatielampje: rode LED

**RX modus:**

Koppelingsnaam: KN326, zoek KN326 in de Bluetooth instellingen van de te koppelen telefoon. Het blauwe lampje knippert twee keer per seconde tijdens de koppelprocedure, en het blauwe lampje knippert elke drie seconden een keer nadat de koppeling is gelukt.

**Hoe te gebruiken:**

- 1) Steek een uiteinde van de audiokabel in de audio-ingang van de luidspreker en het andere uiteinde in de audio van de KN326
- 2) Controleer of hij in RX-modus staat (blauw lampje knippert). Zoek de koppelingsnaam in de Bluetooth-instellingen van de telefoon: KN326 klik om te koppelen.

**TX modus:**

De TX-modus zoekt automatisch naar andere Bluetooth-ontvangstapparaten (zoals een Bluetooth-koptelefoon, Bluetooth-luidspreker, Bluetooth-ontvanger, enz.), Het rode lampje knippert tweemaal per seconde tijdens het koppelingsproces, en het rode lampje knippert eenmaal om de drie seconden nadat het koppelen is gelukt.

**Hoe te gebruiken:**

- 1) Steek een uiteinde van de audiokabel in de audio-uitgang van de apparaten en het andere uiteinde in de audio van de KN326.
- 2) Bevestig dat hij in TX-modus staat (rood lampje knippert). De KN326 zal automatisch zoeken naar Bluetooth koptelefoon of Bluetooth luidspreker koppeling.

**Bluetooth handsfree bellen:**

In de ontvangstmodus ondersteunt dit product Bluetooth handsfree bellen. Wanneer de mobiele telefoon gebeld wordt, drukt u kort op de aan/uit-knop om de oproep te beantwoorden.