



INNOSMART

INNOVATIVE SMART TECHNOLOGY



WWW.INNOSMART.NL

Innosmart Zigbee lampen

Bedien Innosmart zigbee lampen met Google Assistent, Amazon Alexa of de Smart Life app. Door gebruik van de Zigbee verbinding zijn Innosmart Zigbee lampen met diverse hubs te verbinden. Hierdoor wordt uw Wi-Fi netwerk niet vertraagd.

Goed om te weten

Je hebt een 2.4 GHz signaal nodig. Mocht je Wi-Fi router alleen een 5.0 GHz signaal uitzenden, kan je deze altijd wijzigen bij de instellingen van de router. Een gecombineerd signaal is vaak mogelijk is. Lukt dit niet? Vraag het even na bij onze klantenservice via info@innosmart.nl.

Specificaties E27 lamp

- ✓ Led
- ✓ CE en RoHS gekeurd
- ✓ Wi-Fi 2.4 GHz
- ✓ Zigbee 3.0
- ✓ Dimbaar met app
- ✓ Google assistent en Alexa
- ✓ 30.000 branduren
- ✓ 850 LM
- ✓ 2700 – 6500 K
- ✓ EAN8720299196544

Specificaties E27 filament lamp

- ✓ Led
- ✓ CE en RoHS gekeurd
- ✓ Wi-Fi 2.4 GHz
- ✓ Zigbee 3.0
- ✓ Dimbaar met app
- ✓ Google assistent en Alexa
- ✓ 20.000 branduren
- ✓ 800 LM
- ✓ 2700 – 6500 K
- ✓ EAN7434642566557 /
EAN7434642911982

Specificaties GU10 lamp

- ✓ Led
- ✓ CE en RoHS gekeurd
- ✓ Wi-Fi 2.4 GHz
- ✓ Zigbee 3.0
- ✓ Dimbaar met app
- ✓ Google assistent en Alexa
- ✓ 10.000 branduren
- ✓ 500 LM
- ✓ 2700 – 6500 K
- ✓ EAN7434647610699

Garantie

6 maanden garantie op de lampen.



Installatie Zigbee lamp met de Innosmart hub

De Innosmart hub moet geïnstalleerd zijn. Neem vervolgens de volgende stappen:

1. Draai de lamp in de fitting.
2. De lamp gaat knipperen (zoekstand). Zo niet, druk 5x op de aan/uit schakelaar totdat de lamp gaat knipperen.
3. Zorg ervoor dat je smartphone verbinding heeft met het thuis Wi-Fi netwerk (let op, dit moet 2,4 Ghz zijn).
4. Open de Smart Life app en klik op de geïnstalleerde hub.
5. Klik op 'Subapparaat toevoegen'.
6. Druk op 'Led knippert al'.
7. De Zigbee lamp is gevonden.

Let op! De lamp moet op zoekstand staan totdat de lamp is gevonden door de hub!

Innosmart en andere hubs

Innosmart producten zijn te koppelen met een hub/bridge van derden. Zie handleidingen hieronder. We adviseren om een Innosmart hub te gebruiken. Je hebt dan meer mogelijkheden.

Innosmart en Philips Hue

1. Draai de lamp in de fitting.
2. De lamp gaat knipperen (zoekstand). Zo niet, druk 5x op de aan/uit schakelaar totdat de lamp gaat knipperen.
3. Zorg ervoor dat je smartphone verbinding heeft met het thuis Wi-Fi netwerk (let op, dit moet 2,4 Ghz zijn).
5. Klik in de Philips Hue app rechtsonder op 'instellingen'.
6. Klik op 'Add Device' en klik op 'zoek'.
7. De innosmart product is gevonden.

Let op! De lamp moet op zoekstand staan totdat de lamp is gevonden door de hub!

Innosmart en Alexa

1. Draai de lamp in de fitting.
2. De lamp gaat knipperen (zoekstand). Zo niet, druk 5x op de aan/uit schakelaar totdat de lamp gaat knipperen.
3. Zorg ervoor dat je smartphone verbinding heeft met het thuis Wi-Fi netwerk (let op, dit moet 2,4 Ghz zijn).
4. Klik in de Alexa app rechtsonder op 'meer' en klik op 'apparaat toevoegen'.
5. Klik op 'licht toevoegen' en klik op 'Smart Life'.
6. Volg nu verder de stappen in de Alexa app.

Let op! De lamp moet op zoekstand staan totdat de lamp is gevonden door de hub!



Publicatiedatum 04-11-2022
Versie 1.0

© 2021 Innosmart Tech V.O.F.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Innosmart Tech V.O.F. en hun respectieve eigenaren.

www.innosmart.nl