



Gebbruikershandleiding

www.khocell.nl

1. Berichten

U kunt een bericht ontvangen en verzenden, en u kunt ook een radiob bericht en een voicemail box gebruiken.

Met berichten kunt u berichten uitwisselen met andere gebruikers van een draadloze telefoon. Selecteer Bericht om de handeling uit te voeren.

1.1. Berichten schrijven

U kunt een nieuw sms-bericht schrijven dat u naar anderen stuurt, en u kunt ook een template in het bericht invoegen.

Selecteer de optie na het bewerken van een sms-bericht:

- Send:** alleen het bericht versturen
- Save and Send:** Opslaan tijdens het verzenden
- Save:** Bericht opslaan
- Send To Many:** Bericht naar meerdere personen versturen
- Send By Group:** Stuur het bericht naar alle links van de geselecteerde groep

1.2. Berichtinstelling

U kunt uw MMS via het menu als volgt instellen:

- Server Profile:** Inclusief leven, stuur terug, lees terug, prioriteit, enz.
- Retrieve:** Inclusief hoofdnetwerk, roaming netwerk, beantwoorden, toestaan om rapporten te versturen, enz.
- Memory Status:** Bekijk de opslag van de MMS.

Opmerking: Als u er niet in slaagt om MMS te verzenden, wijzig dan het onlinepatroon in de serverinstelling naar WAP.

1.3. SMS-instelling

U kunt het bericht in het menu als volgt instellen:

- SIM Setting:** Geeft vier profielen die u kunt bewerken, het SC-Adres en de geldige periode instellen, enz.
- Common Setting:** Leveringsrapport in- of uitschakelen
- Memory Status:** Controleer de capaciteit van de berichtopslag
- Preferred Storage:** Stel de standaardopslaglocatie voor berichten in, de telefoon of de SIM-kaart.

Opmerking: U heeft ondersteuning nodig van de serviceprovider bij de afleveringsrapporten van de ontvanger.

2. Belgeschiedenis

Ga naar het hoofdmenu Logboek, selecteer SIM1 of SIM2 om de gekozen oproepen en beantwoorde oproepen te bekijken, de gesprekstijd, de kosten en het gebruik van het bericht onderzoeken.

2.1. SIM 1/ 2 Belgeschiedenis

Uw telefoon houdt lijsten bij van inkomende en uitgaande gesprekken, zelfs voor gesprekken die geen verbinding hebben gemaakt. De meest recente gesprekken worden als eerste getoond.

Tip: de telefoon houdt het enige laatste gesprek van hetzelfde nummer bij. Om detailinformatie te bekijken of andere bewerkingen uit te voeren:

Zoek de lijsten met gebelde gesprekken, ontvangen gesprekken of gemiste gesprekken.

Druk op de Ok toets om de detailinformatie te bekijken: tijden enz.

Druk op de optietoets om de volgende bewerking uit te voeren:

- Delete:** Verwijder dit bestand.
- Save:** Sla het nummer van deze opname op in het telefoonboek.
- Call:** Bel het nummer van dit bestand.
- Send SMS:** Stuur een bericht naar het nummer van het item.
- Edit:** Ga naar het nummerbewerkingsscherm waar u kunt aanpassen, opslaan of het nummer bellen.

3. Telefoonboek

Selecteer contactpersonen om het telefoonboek te openen.

Het telefoonboek bestaat uit de opslagruimte voor de telefoon en de opslagruimte voor de SIM-kaart en u kunt ze allebei gebruiken.

Phone Storage: Met naam, standaardnummer, familienummer, bedrijfsnaam, e-mailadres, bedrijfsnummer, faxnummer, verjaardag en groeps-/individuele ting in elk item

SIM card Storage: De capaciteit is afhankelijk van het type SIM-kaart en bevat alleen een naam en bedrijfsnummer in elk item. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

One by one: Wis de geselecteerde namen een voor een

3.1. Instellingen

U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren op het telefoonboek:

Memory Status: Controleer de capaciteit van het telefoonboek, SIM-kaartgeheugen en telefoongeheugen.

Preferred Storage: Selecteer SIM-kaartgeheugen of telefoon geheugen als standaard opslaglocatie bij het toevoegen van een nieuw contact.

Tip: U kunt ook een andere opslaglocatie kiezen wanneer u een nieuwe naam toevoegt.

4. Instellingen

U kunt uw favoriete achtergrond, beltoon of een andere functie instellen.

4.1. SIM-instelling

Ga naar dit menu om Dual SIM, alleen SIM1, alleen SIM2 of vluchtmodus in te stellen.

4.2. Netwerk instellen

Wanneer de dubbele SIM-modus is geactiveerd, kunt u de netwerkinstellingen voor SIM1 en SIM2 afzonderlijk uitvoeren. Voer de netwerkinstellingen in, selecteer Netwerk instellen en vervolgens kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren:

Network: Nieuw zoeken, Netwerk selecteren

Selection: Keuzemodus.

Preferences: Stel het gewenste netwerk in tijdens het zoeken.

Band: Stel de manier in waarop GPRS is aangesloten.

4.3. Veiligheidsinstellingen

Voer Beveiligingsinstellingen in, selecteer Beveiligingsinstelling en vervolgens kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

- SIM Lock:** Stel een wachtwoord in voor uw SIM-kaart.
- Phone Lock:** Stel een wachtwoord in voor de telefoonvergrendeling.
- Keypad Lock:** Automatische toetsenbordvergrendeling aan of uit en een tijd waarna het toetsenbord wordt vergrendeld.
- Change Password:** Wijzig het Pin-wachtwoord, Pin2-wachtwoord en het wachtwoord voor de telefoonvergrendeling.

Opmerking: Neem voor het Pin-wachtwoord contact op met uw serviceprovider; Vaste nummers en geblokkeerde nummers moeten worden ondersteund door uw SIM-kaart. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

4.4. Gespreksinstellingen

Ga vanuit het hoofdmenu naar gespreksinstellingen, selecteer gespreksinstellingen en vervolgens kunt u een aantal bewerkingen uitvoeren zoals hieronder beschreven:

- Call Waiting:** Voor het in wachtstand zetten van oproepen.
- Call Divert:** Om oproepen door te schakelen.
- Call Limit:** Voor het instellen van de oproepbegrenzingsfunctie.
- Line Switch:** Wijzig uw huidige lijn, er zijn 2 lijnen beschikbaar.
- Call time:** Tijds herinnering aan of uit zetten.
- Reminder:** Type en periode.
- Call time:** Stel in of de gesprekstijd tijdens een gesprek wordt weergegeven.
- Display:**
- Auto Redial:** Automatisch bellen aan of uitzetten. Als het aan staat belt de telefoon automatisch 10 keer, als de lijn bezet is en niet kan worden beantwoord kunt u op 'Abort' drukken om opnieuw bellen te annuleren.
- Backlist:** Stel 5 nummers in, terwijl de telefoon aan staat, worden de inkomende gesprekken van de leden in de zwarte lijst automatisch afgeschermd.
- IP Dial:** Stel IP dial in of uit, bewerk het IP-nummer.

5. Multimedia

Uw telefoon biedt multimedia-functies, Media is in het hoofdmenu te selecteren om te openen.

5.1. Phone TV

Kies Telefoon TV in het hoofdmenu, selecteer opties en dan kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren:

Channel List: Toon TV programmalijs.

Channel Search: Automatisch zoeken naar TV-programma's.

Settings: Selecteer om alle kanalen te verwijderen.

5.2. Camera

Uw telefoon heeft een hi-Mega pixel-camera waarmee u foto's kunt maken waar en wanneer u maar wilt. Nadat u foto's hebt gemaakt, slaat u deze op in het geheugen van de telefoon of op de geheugenkaart (indien aanwezig).

Camera Settings: Druk op de linker softkey om de instellingen te openen en de opties in te stellen.

5.3. Audiospeler

U kunt de audiospeler gebruiken om muziek af te spelen. Druk op de OK-toets om de huidige muziek af te spelen en druk nogmaals op de OK-toets om de huidige muziek te pauzeren.

Druk op de linker knop om over te schakelen naar de vorige en de rechter knop om over te schakelen naar de volgende.

U kunt het volume van de MP3-speler aanpassen via de bovenste richtingstoets en de onderste richtingstoets.

5.4. Videospeler

Tik op Video Player om deze te openen en alle videobestanden te bekijken.

Druk op opties en voer de volgende bewerkingen uit op de geselecteerde video: doorspelen, details, hernoemen, verwijderen, alle bestanden verwijderen of sorteren.

Druk tijdens het afspelen op de 4-wegs navigatietoets omhoog en omlaag om de snelheid aan te passen, druk op de linker- of rechertoets om afspeelsnelheid aan te passen, druk op "0" voor volledig scherm, druk op "#" om het volume te regelen.

5.5. Afbeelding viewer

U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren

View:	Foto's bekijken.
Forward:	Stuur de huidige foto naar lijst met achtergronden, screensaver lijst en aan/uit-weergave.
Rename:	Naam van de foto wijzigen.
Delete:	Verwijder de foto's.
Delete All:	Verwijder alle foto's.
Files:	-
Sort:	Sorteer de foto's op naam, type, tijd, grootte of willekeurig.
Storage:	Kies foto's in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.

5.6. FM-radio

Kies Radio om de radio functie te openen.

Opmerking: Tijdens het beluisteren van de radiofunctie kunt u normaal bellen of binnenkomende oproepen horen. Als u aan de telefoon bent, zal het volume van de radio automatisch uitgeschakeld worden.

6. Bestandsbeheerder

Tik in het hoofdmenu op bestandsbeheer en u kunt de opslagapparaten en de capaciteit van de totale ruimte en de vrije ruimte vinden. Op verschillende objecten zijn er verschillende bewerkingen.

7. Organizer

7.1. Kalender

7.2. Alarm

7.3. Zaklamp

7.4. Taken

7.5. Bluetooth

7.6. Rekenmachine

8. E-Book reader

U kunt gebruik maken van e-book. Selecteer Optie en voer in:

- Open eBook:** U kunt het e-boek openen.
- Clean up Bookshelf:** De boekenplan schoonmaken.
- Global Setting:** U kunt de stijl, het lettertype en de pagina van het e-boekstelsysteem instellen voordat u het e-boek leest.
- Book Info:** Informatie over het e-boek, inclusief de naam, de grootte en het formaat van het e-boek.
- Delete:** U kunt dit e-boek verwijderen.
- Delete All:** U kunt alle e-boeken verwijderen.
- Sort:** U kunt het e-boek sorteren op naam, formaat, tijd of grootte.
- Apply global settings:** U kunt de standaardinstelling van het e-boek systeem herstellen.
- Help:** U kunt de handleiding van het e-boek lezen.

9. Service

9.1. WAP

Uw telefoon ondersteunt de dienst onder voorbehoud van WAP. U kunt toegang krijgen tot de dienst van de netwerkdienstverlener. U kunt informatie over nieuws, weerbericht, vlucht, etc. verkrijgen.

Opmerking: De GPRS-service heeft de ondersteuning van het netwerk nodig. U kunt ervan genieten in de dekkinggebieden van het GPRS-netwerk.

Homepage: Ga naar de startpagina. De startpagina is de vooraf ingestelde website van de WAP. Als u de startpagina niet instelt, krijgt uw telefoon toegang tot de standaardwebsite.

- Favorites:** Bekijk de bladwijzers. U kunt een van deze favorieten selecteren om de website te openen.
- Recent Visits:** De optie slaat de webadressen op die u eerder hebt bekeken.
- Offline page:** Hiermee kunt u de webadressen offline bekijken.
- Input URL:** Deze functie is voor de input die u wilt verbinden met de website.

Settings: Instellingen voor het surfen op het internet.

1. **Active Profiles:** Instellen van parameters voor websitebezoek.
2. **Options:** Selecteer de servicegroepen en instellingen van het surfen op websites.
3. **Clear Cache:** Wis de cache die u hebt bekeken.
4. **Clear Cookie:** Wis de opgeslagen cookies.
5. **Select SIM:** Selecteer SIM 1 of SIM 2.

9.2. Data Account

Selecteer een account en voer deze in.

1. **Accountnaam:** De naam van het account.
2. **APN:** Voer APN in.
3. **Gebruikersnaam:** De naam van de inbel-server.
4. **Wachtwoord:** Het wachtwoord van de inbel-server.
5. **Auth. Type:** Selecteer de aangegeven manier van versleuteling.