

1. Schließen Sie die zwei M-1810 DJ Lautsprecher an.
2. Wenn das Kabel sich spreizen und die Lautsprecher aktiviert ist, halten Sie die Taste **STOP** gedrückt. Die Lautsprecher gehen in den Standby-Modus über. Um die Lautsprecher wieder zu aktivieren, drücken Sie die Taste **POWER**.
3. Verbinden Sie den Hauptlautsprecher mit dem Bluetooth-fähigen Gerät (z.B. Smartphone).
4. Drücken Sie die Taste **MODE** / **▲** um einen der beiden Lautsprecher, um die Lautsprecher zu verbinden. Drücken Sie die Taste erneut, um die Lautsprecher fortzusetzen.
5. Halten Sie die Taste **MODE** / **▲** einen der Lautsprecher gedrückt, um die Stereo-Funktion zu aktivieren.

CD-BETRIEB
1. Um eine CD-Fach zu öffnen, legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein.
2. Schließen Sie das CD-Fach wieder.
3. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den CD-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „CD“ und die Gesamtanzahl der Titel angezeigt und die Wiedergabe beginnt automatisch.

Hinweis: Falls keine Disc eingelegt wurde, erscheint im Display die Anzeige „/0“.

USB-WIEDERGABE
1. Verbinden Sie den USB-Gerät an den **USB PLAY**-Port dieses Geräts an.
2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den USB-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „USB“ und die Wiedergabe startet automatisch. Im Display wird die Gesamtanzahl der Titel angezeigt und die Wiedergabe startet automatisch.
3. Wählen Sie mit **◀▶** / **▲▼** den Titel aus.

Anmerkungen:
• Auf dem USB-Gerät dürfen nicht mehr als 999 MP3-Dateien gespeichert sein.
• Das USB-Gerät darf nicht mehr als 90 Zeilenzeilen enthalten.
• Dieser CD-Player wurde als Klasse 1 Laserprodukt eingestuft. Bei der Wiedergabe einer Laserdisc oder länger zum Lesen der Daten.
• Stellen Sie nur ein USB-Gerät an den dazu vorgesehenen USB-Port. Sie können mehrere USB-Geräte anschließen.
• Der USB-Port darf nicht direkt an ein PC angeschlossen werden. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.
• Auf dem Markt sind zahlreiche USB-Sticks und MP3-Player erhältlich. Die Kompatibilität mit allen Formaten kann daher nicht gewährleistet werden. Benutzen Sie einen anderen USB-Stick, falls der Ihre nicht funktionieren mag.

WIEDERGABE-MODUS (CD/MP3)
1. Drücken Sie die Taste **MODE** / **▲** um den Wiedergabemodus zu wählen. Die Anzeige **CD** / **MP3** wird für die Wiedergabe leuchtet auf.
2. Die Wiedergabe beginnt automatisch.
3. Die Wiedergabe beginnt automatisch.
4. Die Wiedergabe beginnt automatisch.
5. Die Wiedergabe beginnt automatisch.

WIEDERGABE-MODUS (CD/MP3)
1. Drücken Sie die Taste **MODE** / **▲** um den Wiedergabemodus zu wählen. Die Anzeige **CD** / **MP3** wird für die Wiedergabe leuchtet auf.
2. Die Wiedergabe beginnt automatisch.
3. Die Wiedergabe beginnt automatisch.
4. Die Wiedergabe beginnt automatisch.
5. Die Wiedergabe beginnt automatisch.

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE
1. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. MP3-Spieler) an die **AUX IN** Buchse.
2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den **AUX** Modus auszuwählen. Im Display erscheint die Anzeige „AUX“.
3. Drücken Sie die Taste **MODE** / **▲** um den **AUX** Modus auszuwählen. Im Display erscheint die Anzeige „AUX“.
4. Drücken Sie die Taste **MODE** / **▲** um den **AUX** Modus auszuwählen. Im Display erscheint die Anzeige „AUX“.
5. Drücken Sie die Taste **MODE** / **▲** um den **AUX** Modus auszuwählen. Im Display erscheint die Anzeige „AUX“.

VERWENDEN DER EINGANGSBÜCHSE
Die Eingangsbuchse an der Rückseite des Geräts ist für Mikrofone und Gitarren geeignet.
1. Drücken Sie die Taste **MODE** / **▲** um die Lautsprecher zu aktivieren.
2. Drücken Sie die Taste **MODE** / **▲** um die Lautsprecher zu aktivieren.
3. Drücken Sie die Taste **MODE** / **▲** um die Lautsprecher zu aktivieren.

GITARRE SPIELEN
1. Halten Sie die Taste **MODE** / **▲** um die Lautsprecher zu aktivieren.
2. Drücken Sie die Taste **MODE** / **▲** um die Lautsprecher zu aktivieren.
3. Drücken Sie die Taste **MODE** / **▲** um die Lautsprecher zu aktivieren.

MIKROFON ANSCHLIESSEN UND MITSPICHERN
Für ein Karaoke-Event, falls der ein Mikrofon (nicht enthalten) an die **INPUT** Eingangs des Geräts an.
1. Drücken Sie die Taste **MODE** / **▲** um die Lautsprecher zu aktivieren.
2. Drücken Sie die Taste **MODE** / **▲** um die Lautsprecher zu aktivieren.
3. Drücken Sie die Taste **MODE** / **▲** um die Lautsprecher zu aktivieren.

FARBBELEUCHTUNG VERWENDEN
Nach Einschalten des Geräts wird die Farbbeleuchtung automatisch aktiviert. Die unterschiedlichen Farben der Beleuchtung ändern sich in einem bestimmten Rhythmus. Um die Beleuchtung zu steuern, drücken Sie die Taste **MODE** / **▲** um die Lautsprecher zu aktivieren.
1. Drücken Sie die Taste **MODE** / **▲** um die Lautsprecher zu aktivieren.
2. Drücken Sie die Taste **MODE** / **▲** um die Lautsprecher zu aktivieren.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Netzspannung:
Eingang: 100-240V ~50/60Hz
Ausgang: DC 9.0V ~2.5A 22.5V ○-○-○
Akkumulator:
Typ: 7.4V 1800mAh Lithium-Ionen-Batterie
Ladezeit: ca. 4 Stunden bei beidseitigen Laden und vollem Ladezustand
Ladezeit: ca. 4 Stunden

RECHNUNG
Radio:
UKW: 87.5-108MHz
Bluetooth:
Bluetooth-Version: V5.0
Bluetooth-2.402-2.483GHz
Betriebsfrequenz: 2.402-2.483GHz
Ausgangsleistung: 0 dBm
Betriebsbereich: bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Netzspannung:
Eingang: 100-240V ~50/60Hz
Ausgang: DC 9.0V ~2.5A 22.5V ○-○-○
Akkumulator:
Typ: 7.4V 1800mAh Lithium-Ionen-Batterie
Ladezeit: ca. 4 Stunden bei beidseitigen Laden und vollem Ladezustand
Ladezeit: ca. 4 Stunden

RECHNUNG
Radio:
UKW: 87.5-108MHz
Bluetooth:
Bluetooth-Version: V5.0
Bluetooth-2.402-2.483GHz
Betriebsfrequenz: 2.402-2.483GHz
Ausgangsleistung: 0 dBm
Betriebsbereich: bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Netzspannung:
Eingang: 100-240V ~50/60Hz
Ausgang: DC 9.0V ~2.5A 22.5V ○-○-○
Akkumulator:
Typ: 7.4V 1800mAh Lithium-Ionen-Batterie
Ladezeit: ca. 4 Stunden bei beidseitigen Laden und vollem Ladezustand
Ladezeit: ca. 4 Stunden

RECHNUNG
Radio:
UKW: 87.5-108MHz
Bluetooth:
Bluetooth-Version: V5.0
Bluetooth-2.402-2.483GHz
Betriebsfrequenz: 2.402-2.483GHz
Ausgangsleistung: 0 dBm
Betriebsbereich: bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Netzspannung:
Eingang: 100-240V ~50/60Hz
Ausgang: DC 9.0V ~2.5A 22.5V ○-○-○
Akkumulator:
Typ: 7.4V 1800mAh Lithium-Ionen-Batterie
Ladezeit: ca. 4 Stunden bei beidseitigen Laden und vollem Ladezustand
Ladezeit: ca. 4 Stunden

RECHNUNG
Radio:
UKW: 87.5-108MHz
Bluetooth:
Bluetooth-Version: V5.0
Bluetooth-2.402-2.483GHz
Betriebsfrequenz: 2.402-2.483GHz
Ausgangsleistung: 0 dBm
Betriebsbereich: bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Netzspannung:
Eingang: 100-240V ~50/60Hz
Ausgang: DC 9.0V ~2.5A 22.5V ○-○-○
Akkumulator:
Typ: 7.4V 1800mAh Lithium-Ionen-Batterie
Ladezeit: ca. 4 Stunden bei beidseitigen Laden und vollem Ladezustand
Ladezeit: ca. 4 Stunden

RECHNUNG
Radio:
UKW: 87.5-108MHz
Bluetooth:
Bluetooth-Version: V5.0
Bluetooth-2.402-2.483GHz
Betriebsfrequenz: 2.402-2.483GHz
Ausgangsleistung: 0 dBm
Betriebsbereich: bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen).

WARTUNG
1. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen und sauberen Tuch. Entfernen Sie regelmäßig den Staub von den Lüftungsgittern hinten und an den Seiten.
2. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um die Lautsprecher zu reinigen.
3. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten, um die Lautsprecher zu reinigen.
4. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten, um die Lautsprecher zu reinigen.
5. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten, um die Lautsprecher zu reinigen.

HINWEISE ZU DEN DISKS
• Verwenden Sie keine CDs mit speziellen Formen (achtkantige, herzförmige oder andere).
• Legen Sie keine CDs ein, die nicht mit dem CD-Fach kompatibel sind.
• Versuchen Sie nicht, das CD-Fach während der Wiedergabe zu öffnen.
• Legen Sie keine CDs ein, die nicht mit dem CD-Fach kompatibel sind.

ENKENDIGUNG/PAGADO DE LA UNIDAD
Pulse **○** una vez para encender la unidad. Mantenga pulsado **○** para apagar la unidad.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea con **◀▶** / **▲▼**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTR**.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **◀▶** / **▲▼**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser perdida. Mantenga pulsado **◀▶** / **▲▼** para reanudar la búsqueda.

Funcionamiento de la radio
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea con **◀▶** / **▲▼**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTR**.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **◀▶** / **▲▼**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser perdida. Mantenga pulsado **◀▶** / **▲▼** para reanudar la búsqueda.

Funcionamiento de la radio
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea con **◀▶** / **▲▼**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTR**.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **◀▶** / **▲▼**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser perdida. Mantenga pulsado **◀▶** / **▲▼** para reanudar la búsqueda.

Funcionamiento de la radio
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea con **◀▶** / **▲▼**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTR**.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **◀▶** / **▲▼**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser perdida. Mantenga pulsado **◀▶** / **▲▼** para reanudar la búsqueda.

Funcionamiento de la radio
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea con **◀▶** / **▲▼**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTR**.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **◀▶** / **▲▼**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser perdida. Mantenga pulsado **◀▶** / **▲▼** para reanudar la búsqueda.

Funcionamiento de la radio
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea con **◀▶** / **▲▼**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTR**.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **◀▶** / **▲▼**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser perdida. Mantenga pulsado **◀▶** / **▲▼** para reanudar la búsqueda.

Funcionamiento de la radio
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea con **◀▶** / **▲▼**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTR**.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **◀▶** / **▲▼**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser perdida. Mantenga pulsado **◀▶** / **▲▼** para reanudar la búsqueda.

Funcionamiento de la radio
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea con **◀▶** / **▲▼**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTR**.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **◀▶** / **▲▼**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser perdida. Mantenga pulsado **◀▶** / **▲▼** para reanudar la búsqueda.

Funcionamiento de la radio
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea con **◀▶** / **▲▼**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTR**.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **◀▶** / **▲▼**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser perdida. Mantenga pulsado **◀▶** / **▲▼** para reanudar la búsqueda.

MODOS DE REPRODUCCIÓN (CD/MP3)
Reproducción repetida
1. Seleccione el modo de reproducción para seleccionar un modo de reproducción. El indicador **CD** de reproducción se iluminará.
2. Repetir la pista muestra "1" durante unos segundos.
3. Repetir la pista muestra "1" durante unos segundos.
4. Repetir la pista muestra "1" durante unos segundos.
5. Repetir la pista muestra "1" durante unos segundos.
6. Repetir la pista muestra "1" durante unos segundos.
7. Repetir la pista muestra "1" durante unos segundos.
8. Repetir la pista muestra "1" durante unos segundos.
9. Repetir la pista muestra "1" durante unos segundos.
10. Repetir la pista muestra "1" durante unos segundos.

Reproducción programada
1. Seleccione el modo de reproducción para seleccionar un modo de reproducción. El indicador **CD** de reproducción se iluminará.
2. Seleccione la pista que desea con **◀▶** / **▲▼**, después pulse el botón **PROG.** para programar la pista.
3. Seleccione la pista que desea con **◀▶** / **▲▼**, después pulse el botón **PROG.** para programar la pista.
4. Seleccione la pista que desea con **◀▶** / **▲▼**, después pulse el botón **PROG.** para programar la pista.
5. Seleccione la pista que desea con **◀▶** / **▲▼**, después pulse el botón **PROG.** para programar la pista.
6. Seleccione la pista que desea con **◀▶** / **▲▼**, después pulse el botón **PROG.** para programar la pista.
7. Seleccione la pista que desea con **◀▶** / **▲▼**, después pulse el botón **PROG.** para programar la pista.
8. Seleccione la pista que desea con **◀▶** / **▲▼**, después pulse el botón **PROG.** para programar la pista.
9. Seleccione la pista que desea con **◀▶** / **▲▼**, después pulse el botón **PROG.** para programar la pista.
10. Seleccione la pista que desea con **◀▶** / **▲▼**, después pulse el botón **PROG.** para programar la pista.

ENKENDIGUNG/PAGADO DE LA UNIDAD
Pulse **○** una vez para encender la unidad. Mantenga pulsado **○** para apagar la unidad.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea con **◀▶** / **▲▼**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTR**.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **◀▶** / **▲▼**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser perdida. Mantenga pulsado **◀▶** / **▲▼** para reanudar la búsqueda.

Funcionamiento de la radio
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea con **◀▶** / **▲▼**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTR**.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **◀▶** / **▲▼**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser perdida. Mantenga pulsado **◀▶** / **▲▼** para reanudar la búsqueda.

Funcionamiento de la radio
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea con **◀▶** / **▲▼**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTR**.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **◀▶** / **▲▼**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser perdida. Mantenga pulsado **◀▶** / **▲▼** para reanudar la búsqueda.

Funcionamiento de la radio
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea con **◀▶** / **▲▼**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTR**.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **◀▶** / **▲▼**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser perdida. Mantenga pulsado **◀▶** / **▲▼** para reanudar la búsqueda.

Funcionamiento de la radio
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea con **◀▶** / **▲▼**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTR**.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **◀▶** / **▲▼**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser perdida. Mantenga pulsado **◀▶** / **▲▼** para reanudar la búsqueda.

Funcionamiento de la radio
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea con **◀▶** / **▲▼**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTR**.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **◀▶** / **▲▼**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser perdida. Mantenga pulsado **◀▶** / **▲▼** para reanudar la búsqueda.

Funcionamiento de la radio
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea con **◀▶** / **▲▼**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTR**.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **◀▶** / **▲▼**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser perdida. Mantenga pulsado **◀▶** / **▲▼** para reanudar la búsqueda.

Funcionamiento de la radio
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea con **◀▶** / **▲▼**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTR**.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **◀▶** / **▲▼**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser perdida. Mantenga pulsado **◀▶** / **▲▼** para reanudar la búsqueda.

Funcionamiento de la radio
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea con **◀▶** / **▲▼**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTR**.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **◀▶** / **▲▼**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser perdida. Mantenga pulsado **◀▶** / **▲▼** para reanudar la búsqueda.

MODOS DE REPRODUCCIÓN (CD/MP3)
Reproducción repetida
1. Seleccione el modo de reproducción para seleccionar un modo de reproducción. El indicador **CD** de reproducción se iluminará.
2. Repetir la pista muestra "1" durante unos segundos.
3. Repetir la pista muestra "1" durante unos segundos.
4. Repetir la pista muestra "1" durante unos segundos.
5. Repetir la pista muestra "1" durante unos segundos.
6. Repetir la pista muestra "1" durante unos segundos.
7. Repetir la pista muestra "1" durante unos segundos.
8. Repetir la pista muestra "1" durante unos segundos.
9. Repetir la pista muestra "1" durante unos segundos.
10. Repetir la pista muestra "1" durante unos segundos.

Reproducción programada
1. Seleccione el modo de reproducción para seleccionar un modo de reproducción. El indicador **CD** de reproducción se iluminará.
2. Seleccione la pista que desea con **◀▶** / **▲▼**, después pulse el botón **PROG.** para programar la pista.
3. Seleccione la pista que desea con **◀▶** / **▲▼**, después pulse el botón **PROG.** para programar la pista.
4. Seleccione la pista que desea con **◀▶** / **▲▼**, después pulse el botón **PROG.** para programar la pista.
5. Seleccione la pista que desea con **◀▶** / **▲▼**, después pulse el botón **PROG.** para programar la pista.
6. Seleccione la pista que desea con **◀▶** / **▲▼**, después pulse el botón **PROG.** para programar la pista.
7. Seleccione la pista que desea con **◀▶** / **▲▼**, después pulse el botón **PROG.** para programar la pista.
8. Seleccione la pista que desea con **◀▶** / **▲▼**, después pulse el botón **PROG.** para programar la pista.
9. Seleccione la pista que desea con **◀▶** / **▲▼**, después pulse el botón **PROG.** para programar la pista.
10. Seleccione la pista que desea con **◀▶** / **▲▼**, después pulse el botón **PROG.** para programar la pista.

ENKENDIGUNG/PAGADO DE LA UNIDAD
Pulse **○** una vez para encender la unidad. Mantenga pulsado **○** para apagar la unidad.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea con **◀▶** / **▲▼**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTR**.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **◀▶** / **▲▼**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser perdida. Mantenga pulsado **◀▶** / **▲▼** para reanudar la búsqueda.

Funcionamiento de la radio
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea con **◀▶** / **▲▼**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTR**.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **◀▶** / **▲▼**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser perdida. Mantenga pulsado **◀▶** / **▲▼** para reanudar la búsqueda.

Funcionamiento de la radio
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea con **◀▶** / **▲▼**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTR**.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **◀▶** / **▲▼**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser perdida. Mantenga pulsado **◀▶** / **▲▼** para reanudar la búsqueda.

Funcionamiento de la radio
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea con **◀▶** / **▲▼**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTR**.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **◀▶** / **▲▼**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser perdida. Mantenga pulsado **◀▶** / **▲▼** para reanudar la búsqueda.

Funcionamiento de la radio
Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea con **◀▶** / **▲▼**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTR**.