



hoco.

PD20W  
Small  
body

hoco.accessory

MINI  
Small and powerful

PD  
20W

66%

**EN-**  
Input: AC100-240V 50/60Hz 0.3A max  
Output: Type-C: 5.0V~3.5A 5.0V~2.25A  
12.0V~1.67A (20.25W max)  
PPS: 3.3-11.2V~1.8A (20.25W max)  
Maximum output: 20.25W max

**DE-**  
Eingang: AC100-240V 50/60Hz 0.3A max  
Ausgang: Type-C: 5.0V~3.5A 5.0V~2.25A  
12.0V~1.67A (20.25W max)  
PPS: 3.3-11.2V~1.8A (20.25W max)  
Maximale Leistung: 20.25W max

**PL-**  
Wzrostak: AC100-240V 50/60Hz 0.3A max  
Wyjscie: Type-C: 5.0V~3.5A 5.0V~2.25A  
12.0V~1.67A (20.25W max)  
PPS: 3.3-11.2V~1.8A (20.25W max)  
Maksymalna moc wyjsciowa: 20.25W max

**ES-**  
Entrada: AC100-240V 50/60Hz 0.3A max  
Salida: Type-C: 5.0V~3.5A 5.0V~2.25A  
12.0V~1.67A (20.25W max)  
PPS: 3.3-11.2V~1.8A (20.25W max)  
Salida maxima: 20.25W max

**FR-**  
Entrée: AC100-240V 50/60Hz 0.3A max  
Sortie: Type-C: 5.0V~3.5A 5.0V~2.25A  
12.0V~1.67A (20.25W max)  
PPS: 3.3-11.2V~1.8A (20.25W max)  
Puissance maximale: 20.25W max

**RU-**  
Вход: AC100-240V 50/60Hz 0.3A max  
Выход: Type-C: 5.0V~3.5A 5.0V~2.25A  
12.0V~1.67A (20.25W max)  
PPS: 3.3-11.2V~1.8A (20.25W max)  
Максимальная мощность: 20.25W max

**AR-**  
مدخل: AC100-240V 50/60Hz 0.3A max  
مخرج: Type-C: 5.0V~3.5A 5.0V~2.25A  
12.0V~1.67A (20.25W max)  
PPS: 3.3-11.2V~1.8A (20.25W max)  
الحد الأقصى للمخرجات: 20.25W max

**TR-**  
Giriş: AC100-240V 50/60Hz 0.3A max  
Çıkış: Type-C: 5.0V~3.5A 5.0V~2.25A  
12.0V~1.67A (20.25W max)  
PPS: 3.3-11.2V~1.8A (20.25W max)  
Maksimum çıkış gücü: 20.25W max

**Ab-**  
مدخل: AC100-240V 50/60Hz 0.3A max  
مخرج: Type-C: 5.0V~3.5A 5.0V~2.25A  
12.0V~1.67A (20.25W max)  
PPS: 3.3-11.2V~1.8A (20.25W max)  
الحد الأقصى للمخرجات: 20.25W max

品牌: hoco. 浩酷  
 制造商: 深圳浩酷科技发展有限公司  
 地址: 深圳市宝安区龙华街道清华社区海龙大道2125号卫尔龙商务大厦A栋408  
 网址: www.hocotech.com  
 服务热线: 400-6515-153  
 执行标准: Q/HOCO 007-2017



N27 创新单口PD20W充电器 黑色(EU)  
 N27 Innovative single port PD20W charger(EU) black



Standard: HPQS-22/a  
 22/09/SLVAQXW



Don't disassemble in case of electric shock!  
 Please use E.A. & B.Y. environment!