

JMS RJ45 EZ Type Krimp Connector Met Doorsteekmontage

Deze JMS RJ45 EZ type connectoren zijn zeer gebruiksvriendelijk en maken het eenvoudig om een connector op juiste wijze aan de kabel te bevestigen.

Het werkt als volgt:

- Plaats eerst een huls over de kabel (niet inbegrepen) en strip daarna de kabel (ca. 5 cm)
- Haal de getwiste aderparen uit elkaar zodat u 8 losse draden over houdt, leg deze op de juiste volgorde en schuif deze tegelijk in de connector
- Voer de kabels helemaal door de connector zodat ze er aan de voorzijde weer uitkomen en zorg dat buitenmantel van de kabel vrijwel aansluit op de connector
- Krimp de connector nu met een krimptang
- Gebruik nu een scherp mes om de uitstekende kabels aan de voorzijde af te snijden (uiteraard kunt u ook gebruik maken van de krimptang JMS-EZTOOL)
- Plaats de huls over de connector en de connector is klaar voor gebruik (los verkrijgbaar: JMS-RJ45-INT)

Er zijn twee verschillende normen voor netwerkkabel kleurcodes, namelijk EIA/TIA-568A en EIA/TIA-568B. In Europa is de B-variant (EIA/TIA-568B) de norm. Gebruik daarom wanneer niet expliciet vermeld wordt dat u de EIA/TIA-568A moet toepassen, **altijd de B-variant** (EIA/TIA-568B) voor het afmonteren van aders in een RJ45 connector of op een wandcontactdoos. De kleurcode is als volgt

- 1 = wit-oranje
- 2 = oranje
- 3 = wit-groen
- 4 = blauw
- 5 = wit-blauw
- 6 = groen
- 7 = wit-bruin
- 8 = bruin

