


□ De INFO-knop gebruiken (Now & Next-gids)

Op het scherm worden het huidige kanaal en de status van bepaalde audio/video-instellingen weergegeven.

In de Now & Next-gids vindt u de dagelijkse programma-informatie voor elk kanaal op basis van het uitzendtijdstip.

- Scroll ◀ of ▶ om informatie over een gewenst programma te bekijken terwijl u naar het huidige kanaal kijkt.
- Scroll ▲ of ▼ om informatie voor andere kanalen te bekijken. Als u naar het huidige geselecteerde kanaal wilt gaan, drukt u op de toets **ENTER** .



- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

□ Menu Kanaal gebruiken

👉 MENU ☰ → Ondersteuning → Startpagina Inhoud → ENTER ↵

Druk op de toets **CONTENT** om **Tv kijken** te selecteren en selecteer vervolgens het gewenste menu. Elk scherm wordt weergegeven.

■ Gids

De EPG (elektronische programmagids)-informatie wordt door de omroepen verstrekt. Met behulp van de programmaschema's van de omroepen kunt u van tevoren instellen naar welke programma's u wilt kijken, zodat u op het ingestelde tijdstip automatisch naar het geselecteerde programmakanaal gaat. Afhankelijk van de kanaalstatus kunnen programmaopties leeg of verouderd zijn.



- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

De gids gebruiken

Gids 19:10 Tue 1 Jun



DTV Air 3 five
Home and Away
19:00 - 19:30
Drama
Dani is devastated when scott makes clear his views on marriage...

3 five

Kan.weergave - Alle

Today	19:00	19:30	20:00	20:30
1 Discovery	American Chopper	Tine Team		
2 DiscoveryH&L	Tsunami Pri...	The Curious...	Dark Angel	Fiv...
3 five	Home and...	No Information		
4 price-drop.tv	No Information			
5 QVC	No Information			
▼ 6 R4DTT	No Information			

A Schemabeh. **B** -24 uur **C** +24 uur **D** CH-modus **i** Informatie ↕ Pagina ↗ Programmeren

1 2 3 4 5 6 7

- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.






- ① **A** Rood (**Schemabeh.**): Hiermee gaat u naar de boekingslijst in **Schemabeh.**
- ② **B** Groen (**-24 uur**): en lijst weergeven met programma's die binnen 24 uur worden uitgezonden.
- ③ **C** Geel (**+24 uur**): een lijst weergeven met programma's die over 24 uur en later worden uitgezonden.
- ④ **D** Blauw (**CH-modus**): Selecteer het type kanalen dat u wilt weergeven in het venster **Kanalenlijst**. (**Alle, TV, Radio, Gegevens/overig, Favorieten 1-5**)
- ⑤ **i** (**Informatie**): hiermee wordt informatie over het geselecteerde programma weergegeven.
- ⑥ **↕** (**Pagina**): naar de volgende of vorige pagina gaan.
- ⑦ **↵** (**Bekijken / Programmeren**)
 - Wanneer u het huidige programma selecteert, kunt u naar het geselecteerde programma kijken.
 - Wanneer u een later programma selecteert, kunt u dit reserveren om te kijken. U kunt de planning annuleren door nogmaals op de toets **ENTER** **↵** te drukken en **Progr. annuleren** te selecteren.

■ Schemamanager

U kunt **Timerweergave** annuleren of instellen om op het gewenste moment het gewenste kanaal weer te geven.

Timerweergave gebruiken

U kunt instellen dat een kanaal automatisch op een ingesteld tijdstip wordt weergegeven. Als u deze functie wilt kunnen gebruiken, moet u eerst de huidige tijd instellen.

1. Druk op de toets **ENTER**  om handmatig een programma aan het schema toe toevoegen.
2. Druk op de toets /// om **Antenne**, **Kanaal**, **Herhalen**, **Datum** en **Begintijd** in te stellen.
 - **Antenne**: selecteer het gewenste uitzendesignaal.
 - **Kanaal**: selecteer het gewenste kanaal.


- **Herhalen:** selecteer naar wens **Eenmaal**, **Handm.**, **Za~Zo**, **Ma~Vrij** Als u **Handm.** selecteert, kunt u een gewenste dag instellen.

 De markering ✓ geeft aan dat de dag is geselecteerd.

- **Datum:** u kunt de gewenste datum instellen.

 Beschikbaar wanneer u **Eenmaal** selecteert in **Herhalen**.

- **Begintijd:** u kunt een gewenste begintijd instellen.

 Als u het schema wilt bewerken of annuleren, selecteert u het gereserveerde schema in de **Schemalist** en selecteert u **Bewerk** of **Progr. annuleren**.

■ Kanalenlijst

U kunt de volgende kanaalinformatie weergegeven: **Alle**, **TV**, **Radio**, **Gegevens/overig**, **Analoog** of **Favorieten 1-5**.


 Als u op de toets **CH LIST** drukt op de afstandsbediening, wordt meteen het scherm **Kanalenlijst** weergegeven.

- **Alle**: hiermee geeft u alle momenteel beschikbare kanalen weer.
- **Tv**: hiermee geeft u alle momenteel beschikbare tv-kanalen weer.
- **Radio**: hiermee geeft u alle momenteel beschikbare radiokanalen weer.
- **Gegevens/overig**: hiermee geeft u alle momenteel beschikbare MHP-kanalen of overige kanalen weer.
- **Analoog**: hiermee geeft u alle momenteel beschikbare analoge kanalen weer.
- **Favorieten 1-5**: hiermee geeft u alle favoriete kanalen weer.



- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.


 **Favorieten 1-5** wordt weergegeven wanneer u **Toevoegen aan favorieten** instelt.


 Als u favoriete kanalen wilt zien die u hebt toegevoegd, drukt u op de toets **CH LIST** en gebruikt u de toets **◀▶** (**CH-modus**) om naar **Favorieten 1-5** te gaan.

 De toetsen van de afstandsbediening gebruiken met de **Kanalenlijst**.

- **A** Rood (**Antenne**): hiermee schakelt u over op **Ant** of **Kabel**.
- **c** Geel (**Progr.weerg./Kan.weergave**): hiermee geeft u het programma weer als digitaal kanaal is geselecteerd. Terug naar de kanaalweergave.

◀ ● **◀▶** (**CH-modus/Kanaal**): naar **Alle, Tv, Radio, Gegevens/overig** of **Favorieten 1-5** gaan. / Kanalen wijzigen. ▶

 **c** Als u drukt op de toets (**Progr.weerg.**), kunt u naar andere kanalen gaan met de toets **◀▶** (**Kanaal**).


-  (**Bekijken / Informatie**): hiermee bekijkt u het kanaal dat u selecteert. / hiermee wordt meer informatie over het geselecteerde programma weergegeven.
-  (**Pagina**): de volgende of vorige pagina weergeven.

Pictogrammen van de kanaalstatus

Pictogram	Betekenis
	Een analoog kanaal.
	Een gereserveerd programma.
	Een vergrendeld kanaal.



Timerweergave gebruiken in de kanalenlijst (alleen digitale kanalen)

Als u **Timerweergave** instelt in **Kanalenlijst**, kunt u het programma alleen instellen in **Progr.weerg.**.



1. Druk op de toets **CH LIST** en selecteer een gewenst digitaal kanaal.
 2.  druk op de toets (**Progr.weerg.**).
 3. Druk op de toetsen **▲ / ▼** om het gewenste programma te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**  (**Informatie**) of **INFO**.
 4. Selecteer **Timerweergave** en druk vervolgens op de toets **ENTER**  als u klaar bent.
-  Als u **Timerweergave** wilt annuleren, volgt u stap 1 tot en met 3. Selecteer **Progr. annuleren**.

■ Kanaalbeheer

U kunt kanalen naar uw eigen voorkeur bewerken.

- () **Kanalen**: hier ziet u de kanalenlijst op basis van het kanaaltype.
- () **Favorieten 1-5**: hiermee geeft u favoriete kanalen weer.






 De gekleurde toetsen met **Kanaalbeheer** gebruiken.

-  Rood (**Antenne**): hiermee schakelt u over op **Ant** of **Kabel**.
-  Blauw (**Sorteren**): hiermee kunt u de lijst sorteren op het kanaalnummer of de kanaalnaam.



- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Pictogrammen van de kanaalstatus

Pictogram	Betekenis
	Een analoog kanaal.
	Een geselecteerd kanaal.
	Een kanaal dat als favoriet is ingesteld.
	Een vergrendeld kanaal.
	het optiemenu van Kanaalbeheer openen.

Optiemenu van Kanaalbeheer **TOOLS**

Stel elk kanaal in met de menuopties van **Kanaalbeheer** (**Bekijken, Toevoegen aan favorieten/Favorieten bewerken, Ver-/ontgrendelen, Kanaalnaam bewerken, Kanaalnr. wijzigen, Verwijderen, Alles select./Niets select.**).


Menuopties kunnen, afhankelijk van de kanaalstatus, verschillen.

1. Selecteer een kanaal en druk op de toets **TOOLS**.
2. Selecteer een functie en wijzig eventueel de instelling.



- **Bekijken:** het geselecteerde kanaal bekijken.
- **Toevoegen aan favorieten/Favorieten bewerken:** kanalen waar u vaak naar kijkt, instellen als favorieten. / Het geselecteerde kanaal toevoegen aan of verwijderen uit **Favorieten 1-5**.

1. Selecteer **Toevoegen aan favorieten/Favorieten bewerken** en druk vervolgens op de toets **ENTER** .

 Als het kanaal al als favoriet kanaal is toegevoegd, wordt **Favorieten bewerken** weergegeven.

2. Druk op de toets **ENTER**  om **Favorieten 1-5** te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK**.

 Een kanaal kan aan verschillende **Favorieten 1-5** worden toegevoegd.


- **Ver-/ontgrendelen:** u kunt een kanaal vergrendelen, zodat het niet geselecteerd en bekeken kan worden.

OPMERKING

- Deze functie is alleen beschikbaar wanneer **Kanaalvergrendeling** is ingesteld op **Aan**.
- Het invoerscherm voor de pincode verschijnt. Voer uw viercijferige pincode in. U kunt de pincode veranderen met de optie **PIN wijzigen**.

- **Kanaalnaam wijzigen** (alleen analoge kanalen): zelf een kanaalnaam invoeren.

- **Kanaalnr. wijzigen:** het nummer instellen met de toepasselijke nummertoetsen.

 In sommige gebieden worden de functies **Kanaalnaam bewerken** en **Kanaalnr. bewerken** mogelijk niet ondersteund.

- **Verwijderen** : u kunt een kanaal verwijderen uit de weergave van de door u gewenste kanalen.
- **Niets select.:** de selectie van alle geselecteerde kanalen ongedaan maken.
 - ✎ U kunt **Niets select.** alleen kiezen wanneer er een of meer kanalen zijn geselecteerd.
- **Alles select.:** alle kanalen in de kanalenlijst selecteren.



☐ Kanalen opnieuw afstemmen

☞ MENU ☐ → **Kanaal** → ENTER ☞

■ **Antenne (Ant / Kabel)** **TOOLS** ☞

Voordat de beschikbare kanalen in het geheugen van uw televisie kunnen worden opgeslagen, moet u het type signaalbron opgeven dat op de tv is aangesloten (een **Ant** of **Kabel**).



■ Land

(afhankelijk van het land)

Het invoerscherm voor de pincode verschijnt. Voer uw viercijferige pincode in.


- **Digitaal kanaal** : het land voor digitale kanalen wijzigen.
- **Analoog kanaal** : het land voor analoge kanalen wijzigen.



■ Automatisch afstemmen

(afhankelijk van het land)

hiermee wordt automatisch een kanaal gezocht en opgeslagen in het geheugen van de tv.

 Automatisch toegewezen programmanummers komen mogelijk niet overeen met de feitelijke of gewenste programmanummers. Als een kanaal is vergrendeld, verschijnt het invoerscherm voor de pincode.


- **Automatische afstemming**

Ant / Kabel: de antennebron selecteren die moet worden onthouden.

Digitaal & Analooq / Digitaal / Analooq: Selecteer de kanaalbron die moet worden opgeslagen.

Wanneer Antennebron is ingesteld op Ant of Kabel:

Wanneer u **Kabel**→ **Digitaal & Analoo** of **Digitaal** selecteert: een waarde opgeven voor het scannen van kabelkanalen.

- **Zoekmodus (Volledig/ Netwerk / Snel)**: scant op alle kanalen met actieve zenders en slaat deze op in het geheugen van de tv.
 -  Als u **Snel** selecteert, kunt u **Netwerk, Netwerk-ID, Frequentie, Modulatie** en **Symboolfrequentie** handmatig instellen door op de cijfertoetsen op de afstandsbediening te drukken.
- **Netwerk (Auto / Handmatig)**: hiermee selecteert u de instelmodus voor **Netwerk-ID: Auto** of **Handm.**
- **Netwerk-ID**: Als **Netwerk** is ingesteld op **Handm.** kunt u met de cijfertoetsen de waarde voor **Netwerk-ID** opgeven.

- **Frequentie:** geeft de frequentie voor het kanaal weer. (Verschilt per land.)
- **Modulatie:** hiermee geeft u de beschikbare modulatiewaarden weer.
- **Symboolfrequentie:** hiermee geeft u de beschikbare symboolfrequenties weer.

- **Optie Kabel Zoeken**

(afhankelijk van het land & alleen voor kabelkanalen)

Hiermee worden extra zoekopties ingesteld, zoals de frequentiesnelheid en de symboolfrequentie voor het zoeken naar een kabelnetwerk.


Startfrequentie/Stopfrequentie: hiermee stelt u de start- en stopfrequentie in (verschilt per land).


Symboolfrequentie: hiermee geeft u de beschikbare symboolfrequenties weer.

Modulatie: hiermee geeft u de beschikbare modulatiewaarden weer.

■ Handmatige afstemming

hiermee scant u handmatig op een kanaal en slaat het op in het geheugen van de tv.

 Als een kanaal is vergrendeld, verschijnt het invoerscherm voor de pincode.

 Het hangt van de kanaalbron af of **Handmatige afstemming** wordt ondersteund.

Wanneer Antennebron is ingesteld op Ant of Kabel:

- **Kanalen tunen digitaal:** hiermee scant u handmatig op een digitaal kanaal en slaat het op in het geheugen van de tv. Druk op de knop **A** (**Nieuw**) om te zoeken naar digitale kanalen. zodra het scannen is voltooid, wordt een kanaal in de kanalenlijst bijgewerkt.
 - Wanneer u **Antenne** → **Ant** selecteert: **Kanaal, Frequentie, Bandbreedte**
 - Wanneer u **Antenne** → **Kabel** selecteert: **Frequentie, Modulatie, Symboolfrequentie**

- **Kanalen tunen analoog**: Scant naar een analoog kanaal Druk op de knop **A** (Nieuw) om te zoeken naar digitale kanalen door **Programma, Kleursysteem, Geluidssysteem, Kanaal, Zoeken** bij te stellen.

Kanaalmodus

- **P** (programmamodus): als u klaar bent met afstemmen, zijn de zenders die u kunt ontvangen, toegewezen aan de positienummers P0 tot P99. In deze modus kunt u een kanaalnummer selecteren door het positinummer op te geven.
- **C** (antennekanaalmodus) / **S** (kabelkanaalmodus): in deze twee modi kunt u een kanaal selecteren door het nummer op te geven dat aan de antenne- of kabelzender is toegewezen.

■ **Kanaalnr. wijzigen (Uitschakelen / Inschakelen)**

(afhankelijk van het land)


Gebruik deze om het kanaalnummer te wijzigen. Wanneer het kanaalnummer is gewijzigd, wordt de kanaalinformatie niet automatisch bijgewerkt.




■ Fijnafstemming

(alleen analoge kanalen)

Als de ontvangst zwak is of wordt gestoord, kunt u een kanaal handmatig nauwkeuriger instellen.

 Fijnafgestemde kanalen zijn met een sterretje “*” gemarkeerd.


 Als u de fijnafstellingen wilt resetten, selecteert u **Resetten**.



■ Kanalenlijst overdr.

(afhankelijk van het land)

Hiermee kunt u het kanalenoverzicht importeren of exporteren. U moet een USB-opslagapparaat aansluiten om deze functie te kunnen gebruiken.

 Het invoerscherm voor de pincode verschijnt. Voer uw viercijferige pincode in.

- **Importeren via USB:** hiermee importeert u de lijst met kanalen via USB.
- **Exporteren via USB:** hiermee exporteert u de lijst met kanalen via USB.






□ De vooraf ingestelde beeldmodus wijzigen

 MENU  → Beeld → Beeldmodus → ENTER 

■ Beeldmodus TOOLS

Selecteer het beeldtype dat uw voorkeur heeft.

 Wanneer u een pc aansluit, kunt u alleen wijzigingen aanbrengen in **Amusement** en **Standaard**.

- **Dynamisch**: geschikt voor een heldere kamer.
- **Standaard**: geschikt voor een normale omgeving.
- **Natuurlijk**  voor de LED 5-serie 40 inch en deLCD 5-serie : geschikt om vermoeide ogen tegen te gaan.
- **Film**: geschikt om films in een donkere kamer te kijken.
- **Amusement**: geschikt voor films en games.

 Alleen beschikbaar bij het aansluiten van een pc.

□ De beeldinstellingen aanpassen

■ Samsung MagicAngle voor de LED 4-serie 19-22 inch, 5-serie 22 inch

☞ MENU ☰ → Beeld → Samsung MagicAngle → ENTER ☞

Pas de schermweergavehoek aan om de schermkwaliteit te optimaliseren vanuit uw positie.

- **Samsung MagicAngle:** wanneer u het scherm van onderaf of bovenaf bekijkt, kunt u door de toepasselijke modus voor elke positie in te stellen dezelfde beeldkwaliteit krijgen als wanneer u recht voor het scherm staat.
Uit: selecteren wanneer u zich recht voor het beeld bevindt.
Modus Achterover: selecteren wanneer u vanaf een iets lagere positie tegen het beeld aankijkt.
Modus Staan: selecteren wanneer u van bovenaf tegen het beeld aankijkt.
- **Modus:** de weergavehoek wijzigen

☞ Als **Samsung MagicAngle** is ingesteld op **Modus Achterover** of **Modus Staan**, is **Gamma** niet beschikbaar.

■ **Backlight** voor LED- en LCD-tv's / **Helderheid** voor plasma-tv's / **Contrast** / **Helderheid** / **Scherpte** / **Kleur** / **Tint (G/R)**

De tv heeft verschillende instelmogelijkheden voor de beeldkwaliteit.

OPMERKING

- In de analoge modi **TV**, **Ext.** van het PAL-systeem kunt u de functie **Tint (G/R)** niet gebruiken.
- Wanneer u een pc aansluit, kunt u alleen wijzigingen aanbrengen in **Backlight** voor LED- en LCD-tv's / **Helderheid** voor plasma-tv's, **Contrast** en **Helderheid** en **Scherpte**.
- De instellingen voor elk extern apparaat dat u op de tv hebt aangesloten, kunnen worden aangepast en opgeslagen.
- Als u de helderheid van het beeld reduceert, neemt het energieverbruik af.

■ Schermaanpassing

Verschillende beeldopties configureren, zoals beeldgrootte en beeldverhouding.

- **Beeldformaat:** de kabelbox / satellietontvanger heeft mogelijk ook een eigen reeks schermformaten. U wordt echter ten sterkste aangeraden om meestal de 16:9-modus te gebruiken.

Auto-breed: hierdoor wordt het beeldformaat automatisch aangepast aan de beeldverhouding **16:9**.

16:9: hiermee stelt u het beeld in op de 16:9 breedbeeldmodus.


Breedbeeldzoom: hiermee wordt het beeld verder dan 4:3 vergroot.

 Hiermee past u de **Positie** aan met de toetsen ▲, ▼.

Zoom: hiermee vergroot u het 16:9-breedbeeldformaat verticaal zodat het schermvullend wordt.

 Hiermee past u de **Positie** of de **Zoom** aan met de toetsen ▲, ▼.

4:3: hiermee stelt u het beeld in op de normale modus (4:3).

 Gebruik de tv niet langdurig in 4:3-formaat. Randen kunnen links, rechts en midden in het scherm zichtbaar blijven en inbranden, en dit wordt niet door de garantie gedekt.

Volledig scherm: geeft het volledige, niet-bijgesneden beeld weer wanneer er een HDMI-sigitaal (720p / 1080i / 1080p) wordt ontvangen.

Geav. beeld 1 voor de LED 5-serie 40 inch en de LCD 5-serie : hiermee verkleint u het oorspronkelijke scherm met 50%.

Geav. beeld 2 voor de LED 5-serie 40 inch en de LCD 5-serie : hiermee verkleint u het oorspronkelijke scherm met 25%.

 **OPMERKING**

- **Geav. beeld 1** wordt alleen ingeschakeld in de HDMI-modus.
- **Geav. beeld 2** wordt alleen ingeschakeld in de DTV- en de HDMI-modus.

- **Positie:** hiermee past u de beeldpositie aan. Deze optie is alleen beschikbaar voor **Breedbeeldzoom**.
- **Zoom/Positie:** hiermee past u de grootte en de positie van het beeld aan. Alleen beschikbaar in **Zoom**.



OPMERKING

- Nadat u **Volledig scherm** in HDMI (1080i/1080p) hebt geselecteerd, moet u het beeld mogelijk centreren:
 1. Druk op de toets ▲ of ▼ om **Positie** te selecteren.
 2. Druk op de toets **ENTER** .
 3. Druk op de toets ▲, ▼, ◀ of ▶ om het beeld te verplaatsen.
- Afhankelijk van de ingangsbron kunnen de opties voor beeldformaat variëren.
- Als u de positie die u hebt aangepast, wilt herstellen, selecteert u **Resetten** in het scherm **Positie**. Het beeld krijgt de standaardpositie.

- De beschikbare onderdelen kunnen, afhankelijk van de geselecteerde modus, verschillen.
- Wanneer u een pc aansluit, kunt u alleen de modi **16:9** en **4:3** aanpassen.
- De instellingen voor elk extern apparaat dat u opeenvolgend van de tv-ingangen hebt aangesloten, kunnen worden aangepast en opgeslagen.
- Als u de functie **Volledig scherm** gebruikt met eeningangssignaal HDMI 720p, wordt 1 kaderlijn verwijderd aan de bovenkant, onderkant, linkerkant en rechterkant, zoals in de functie Overscan.
- **Beeldformaat 4:3 (16:9 / Breedbeeldzoom / Zoom / 4:3)**: alleen beschikbaar wanneer het beeldformaat is ingesteld op **Auto-breed**. U kunt de gewenste beeldgrootte bepalen op het 4:3 WSS-formaat (Wide Screen Service) of het originele formaat. De diverse Europese landen hanteren verschillende beeldformaten.

❑ Het veranderen van de foto-opties

■ Geavanceerde instellingen


👤 MENU  → Beeld → Geavanceerde instellingen → ENTER 

(beschikbaar in de modi **Standaard / Film**)

U kunt de gedetailleerde instellingen voor uw scherm wijzigen, waaronder kleur en contrast.

📝 Wanneer u een pc aansluit, kunt u alleen wijzigingen aanbrengen in **Gamma** en **Witbalans**.

- **Zwarttinten (Uit / Donker / Donkerder / Donkerste)**: selecteer het zwartniveau om de schermdiepte aan te passen.






- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

- **Dynamisch contrast (Uit / Laag / Middel / Hoog)**: het schermcontrast aanpassen.
- **Schaduwdetail** voor LED- en LCD-tv's: de helderheid van donkere beelden aanpassen.
- **Gamma**: de intensiteit van primaire kleuren aanpassen.
- **RGB-modus (Uit / Rood / Groen / Blauw)**: hiermee wordt rode, groene en blauwe kleur weergegeven om tinten en verzadiging nauwkeurig te kunnen instellen.
- **Kleurruimte (Auto / Eigen)**: de reeks beschikbare kleuren voor het beeld instellen.


- **Witbalans**: de kleurtemperatuur aanpassen voor een natuurlijker beeld.
R-basis / G-basis / B-basis: de donkerte voor elke kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.
R-niveau / G-niveau / B-niveau: de helderheid voor elke kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.
Resetten: hiermee zet u de **Witbalans** terug op de standaardinstellingen.
- **Huidkleur**: benadrukken van de roze “Huidkleur”.
- **Randverbetering (Uit / Aan)**: de randen van objecten versterken.
- **Bewegingsbelicht. (Uit / Aan)**: het energieverbruik verlagen met helderheidsregeling op basis van beweging.
- **LED Motion Plus (Uit / Aan)** voor de LED 5-serie 40 inch: hiermee worden vertragingen uit snelle scènes met veel beweging verwijderd voor een scherper beeld.

■ Beeldopties

 MENU  → Beeld → Beeldopties → ENTER 

 Wanneer u een pc aansluit, kunt u alleen wijzigingen aanbrengen in **Kleurtint**.

- **Kleurtint (Koel / Standaard / Warm1 / Warm2)**


 **Warm1** of **Warm2** wordt in de afbeeldingsmodus **Dynamisch** uitgeschakeld.

 De instellingen voor elk extern apparaat dat u opeen van de tv-ingangen hebt aangesloten, kunnen worden aangepast en opgeslagen.





- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

- **Digitale ruisfilter (Uit / Laag / Middel / Hoog / Auto / Autom. visualisatie):**
Als het ontvangen tv-signaal zwak is, kunt u de functie **Digitale ruisfilter** activeren om statische ruis en echobeelden die mogelijk op het scherm verschijnen, te verminderen.

 Als het signaal zwak is, selecteert u een van de andere opties totdat de afbeelding het best wordt weergegeven.

Autom. visualisatie: Geeft bij het wijzigen van analoge kanalen de signaalsterkte weer.

 Alleen beschikbaar voor analoge kanalen.

 Wanneer u op de knop **INFO** drukt, wordt de signaalsterkte-balk weergegeven.

 Wanneer de balk groen is, ontvangt u het best mogelijke signaal.

- **MPEG-ruisfilter (Uit / Laag / Middel / Hoog / Auto):** vermindert MPEG-ruis voor een betere beeldkwaliteit.

- **HDMI-zwartniveau (Laag / Normaal)**: selecteert het zwartniveau op het scherm om de schermdiepte aan te passen.
 - ☞ Alleen beschikbaar in de **HDMI**-modus (RGB-signalen).
- **Filmmodus (Uit / Auto1 / Auto2 / Cinema Smooth** voor plasma-tv's): stelt de tv in om filmsignalen van alle bronnen automatisch te herkennen en te verwerken en om het beeld aan te passen voor optimale kwaliteit.
 - ☞ Beschikbaar in de modi TV, EXT en HDMI (1080i).
 - ☞ Als het scherm er niet gewoon uitziet, verander dan de optie naar **Uit / Auto1 / Auto2** in **Filmmodus**.
 - ☞ De functie **Cinema Smooth** wordt alleen geactiveerd wanneer er HDMI-signaal van 24 Hz wordt ontvangen.

■ **Beeld resetten (OK / Annuleren)**

Zet de huidige beeldmodus op de standaardinstellingen terug.



□ De vooraf ingestelde geluidsmodus wijzigen

☞ MENU ☰ → Geluid → Geluidsmodus → ENTER ☞

■ Geluidsmodus **TOOLS** ☞


- **Standaard:** selecteert de normale geluidsmodus.
- **Muziek:** geeft voorrang aan muziek ten opzichte van stemmen.
- **Film:** geeft optimaal geluid voor films.
- **Heldere spraak:** hiermee legt u meer nadruk op stemmen dan op andere geluiden.
- **Versterken:** hiermee versterkt u de intensiteit van hoge frequenties in het geluid zodat slechthorenden het beter kunnen volgen.

□ Geluidsinstellingen aanpassen

 MENU  → Geluid → Geluidseffect → ENTER 

■ Geluidseffect

(alleen in de standaard geluidsmodus)

Gebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om een optie te selecteren en druk dan op de toets **ENTER** .

- **SRS TruSurround HD (Uit / Aan)** 

(alleen in de standaard geluidsmodus)

Deze functie zorgt door middel van HRTF-technologie (Head Related Transfer Function) voor een virtuele beleving van 5.1-kanaals surroundgeluid via luidsprekers.

- **SRS TruDialog (Uit / Aan)**

(alleen in de standaard geluidsmodus)

Met deze functie kunt u de intensiteit van een stem versterken zodat deze boven achtergrondmuziek of geluidseffecten uitkomt en dialogen tijdens een programma beter te volgen zijn.

- **Toonregeling**

Gebruik Equalizer om de geluidsinstellingen voor elke luidspreker aan te passen.

Balans: regelt de balans tussen de linker- en de rechterluidspreker.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Bandbreedteaanpassing): past het niveau van specifieke bandbreedtefrequenties aan.


Resetten: de equalizer op de standaardinstellingen terugzetten.

■ Uitzendopties audio

- **Taal voor audio** 

(alleen digitale kanalen)

Wijzig de standaardinstelling voor audiotalen.

 Welke taal beschikbaar is, kan per uitzending verschillen.

- **Geluidsformaat**

(alleen digitale kanalen)


Selecteer de audio-indeling.

- **Audiobeschrijving**

(niet in alle locaties beschikbaar) (alleen digitale kanalen)

Deze functie verwerkt het geluidsspoor (Audio Stream) voor de AD (Audio Description), dat samen met het hoofdgeluid (Main audio) wordt uitgezonden.

 **Audiobeschrijving (Uit / Aan):** de geluidsbeschrijving in- of uitschakelen.


 **Volume:** het volume voor de audiobeschrijving regelen.



■ Extra instelling

- **DTV-geluidsniveau (MPEG / HE-AAC)** (alleen digitale kanalen): met deze functie kunt u de dispariteit van een spraaksignaal (een van de signalen die tijdens een digitale tv-uitzending worden ontvangen) omlaagbrengen tot een gewenst niveau.
 - ☞ Afhankelijk van het uitgezonden signaaltype kan **MPEG / HE-AAC** tussen -10 dB en 0 dB worden afgesteld.
 - ☞ Als u het volume wilt verhogen of verlagen, stelt u dit bij tussen 0 en -10.

- **Dolby Digital Comp (Line / RF)**: met deze functie minimaliseert u signaaldispariteit tussen een Dolby digital-sigitaal en een spraaksigitaal (MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

 Selecteer **Line** voor een dynamisch geluid en **RF** om het verschil tussen harde en zachte geluiden 's nachts te verkleinen.

Line: stel het uitvoerniveau voor signalen van meer of minder dan -31dB (referentie) op -20dB of -31dB.


RF: stel het uitvoerniveau voor signalen van meer of minder dan -20dB (referentie) op -10dB of -20dB.

■ Luidsprekerinstellingen

- **Auto Volume (Uit / Normaal / Nacht)**

Als u het volume op elk kanaal gelijk wilt zetten, stelt u **Normaal in**.

Nacht: deze modus biedt een verbeterde geluidsbeleving in vergelijking met de modus **Normaal**, maar met weinig geluid. Dit is 's nachts erg handig.

 Als u de volumeregeling op het bronapparaat wilt gebruiken die is aangesloten op de tv, stelt u de optie **Auto Volume** op de tv in op **Uit**. Anders zal een verandering van het volume op het bronapparaat mogelijk geen effect hebben.

■ Geluid resetten (OK / Annuleren)




Zet alle geluidsinstellingen terug op de standaard fabrieksinstellingen.



□ De geluidmodus selecteren TOOLS

Wanneer u de optie **Dual I-II** instelt, wordt de huidige geluidmodus op het scherm weergegeven.

	Type geluid	Dual I-II	Standaard
A2 Stereo	Mono	Mono	Automatisch wijzigen
	Stereo	Stereo ↔ Mono	
	Dual	Dual I ↔ Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automatisch wijzigen
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	Dual	Mono → Dual I ↖ Dual II ↙	Dual I

-  Als het stereosignaal te zwak is en er automatische zenderverdringing optreedt, kunt u beter naar mono overschakelen.
-  Alleen ingeschakeld bij een stereogeluidssignaal.
-  Uitsluitend beschikbaar als de **Bron** is ingesteld op **Tv**.

□ De tijd instellen

 MENU  → **Systeem** → **Tijd** → ENTER 

■ Tijd


 De huidige tijd wordt telkens weergegeven wanneer u op de toets **INFO** drukt.

- **Klok**: het instellen van de klok is belangrijk voor de diverse timerfuncties van de tv.


 Als u het netsnoer hebt losgekoppeld, moet u de klok opnieuw instellen. 

Klokmodus: de huidige tijd handmatig of automatisch instellen.

- **Auto**: de huidige tijd automatisch instellen op basis van de tijd van een digitaal kanaal.

 De antenne moet aangesloten zijn als u de tijd automatisch wilt kunnen instellen.


– **Handm.:** de huidige tijd handmatig instellen.

 Afhankelijk van de zender en het signaal wordt de tijd wellicht niet juist ingesteld. In dat geval stelt u de tijd handmatig in.

Klok instellen: stel **Dag, Maand, Jaar, Uur** en **Minuut** handmatig in.

 Alleen beschikbaar als **Klokmodus** op **Handmatig** is ingesteld.

Tijdzone (afhankelijk van het land): selecteer uw tijdzone.

 Deze functie is alleen beschikbaar wanneer **Klokmodus** is ingesteld op **Auto**.

 Wanneer u in **Tijdzone** de optie **Handm.** selecteert, worden **GMT** en **DST** geactiveerd.

□ De Slaaptimer gebruiken

☞ MENU ☰ → **Systeem** → **Tijd** → **Slaaptimer** → ENTER ☞

- **Slaaptimer** **TOOLS** ☞: de tv wordt hiermee automatisch na een ingestelde tijdsduur uitgeschakeld. (30, 60, 90, 120, 150 en 180 minuten).

☞ Om de functie **Slaaptimer** te annuleren, selecteert u **Uit**.



De In-/uitschakeltijd instellen

 MENU  → **Systeem** → **Timer aan** <of> **Timer uit** → **ENTER** 

- **Timer aan 1 / Timer aan 2 / Timer aan 3:** U kunt drie verschillende timerinstellingen opgeven. U moet eerst de klok instellen.

– **Instellingen:** selecteer naar wens de instelling **Uit**, **Eenmaal**, **Dagel.**, **Ma~Vr**, **Ma~Za**, **Za~Zo** of **Handm.** Wanneer u **Handmatig** selecteert, kunt u de dag instellen waarop u de timer wilt activeren.

 De markering ✓ geeft aan dat de dag is geselecteerd.



- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

- **Inschakeltijd**: Stel de uren en minuten in.
- **Volume**: het gewenste geluidsvolume instellen.
- **Bron**: selecteer **Tv**- of **USB**-inhoud om af te spelen wanneer de tv automatisch wordt ingeschakeld. ((**USB** kan alleen worden geselecteerd als er een USB-apparaat op de tv is aangesloten)
- **Antenne** (wanneer **Bron** is ingesteld op **TV**): selecteer **ATV** of **DTV**.
- **Kanaal** (wanneer **Bron** is ingesteld op **TV**): selecteer het gewenste kanaal.
- **Muziek / Foto** (wanneer **Bron** is ingesteld op **USB**): selecteer een map op het USB-apparaat met muziek- of fotobestanden die u wilt afspelen wanneer de tv automatisch wordt ingeschakeld.



OPMERKING

- Als het USB-apparaat geen muziekbestanden bevat of de map met muziekbestanden niet is geselecteerd, werkt de timerfunctie niet goed.
- Als er slechts één fotobestand op het USB-apparaat aanwezig is, wordt er geen presentatie weergegeven.
- Als een mapnaam te lang is, kan de map niet worden geselecteerd.
- Elk USB-apparaat dat u gebruikt krijgt een eigen map toegewezen. Gebruikt u meerdere USB-apparaten van hetzelfde type, zorg dan dat de mappen die eraan zijn toegewezen een verschillende naam hebben.
- Het wordt aanbevolen dat u een USB-geheugenstick en een multikaartlezer gebruikt wanneer u **Timer aan** gebruikt.
- De functie **Timer aan** werkt mogelijk niet bij USB-apparaten met een ingebouwde batterij, MP3-spelers of PMP's van sommige leveranciers, omdat het lang duurt voordat deze apparaten worden herkend.

- **Timer uit 1 / Timer uit 2 / Timer uit 3:** U kunt drie verschillende instellingen voor timer uit opgeven. U moet eerst de klok instellen.

Instellingen: selecteer naar wens de instelling **Uit, Eenmaal, Dagel., Ma~Vr, Ma~Za, Za~Zo** of **Handm.** Wanneer u **Handmatig** selecteert, kunt u de dag instellen waarop u de timer wilt activeren.

 De markering ✓ geeft aan dat de dag is geselecteerd.

Uitschakeltijd: Stel de uren en minuten in.



- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

□ Programma's vergrendelen

👉 MENU ☰ → **Systeem** → **Beveiliging** → ENTER ↵

■ Beveiliging

👉 Voordat het instellingenschermbord wordt geopend, verschijnt het invoerschermbord voor de pincode.

👉 Voer uw viercijferige pincode in. U kunt de pincode veranderen met de optie **PIN wijzigen**.

- **Kanaalvergrendeling (Uit / Aan)**: kanalen in Kanaalbeheer vergrendelen om te voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers, zoals kinderen, naar ongeschikte programma's kijken.

👉 Alleen beschikbaar als de Invoer is ingesteld op **TV**.

- **Progr.vergrendeling** (afhankelijk van het land): met een zelf ingestelde viercijferige pincode voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers, zoals kinderen, naar ongeschikte programma's kijken. Als het geselecteerde kanaal is vergrendeld, wordt het symbool '🔒' weergegeven.



De opties voor **Progr.vergrendeling** kunnen per land verschillen.

- **PIN wijzigen**: u moet uw wachtwoord wijzigen om de tv in te kunnen stellen.



□ Picture In Picture (PIP)

 MENU  → **Systeem** → **PIP** → ENTER 

■ **PIP** TOOLS







Gelijktijdig een tv-programma en beeld van een externe videobron bekijken. **PIP** (Picture-in-Picture) werkt niet in dezelfde modus.

OPMERKING

- Raadpleeg voor PIP-geluid de instructies voor **Geluidskeuze**.
- Als u tijdens weergave in de **PIP** -modus de tv uitschakelt, verdwijnt het PIP-venster.
- Het beeld in het PIP-venster kan er enigszins onnatuurlijk uitzien wanneer u het hoofdscherm gebruikt voor een videospel of karaoke.

- PIP-instellingen

Hoofdbeeld	Subbeeld
HDMI	Tv

- **PIP (Uit/Aan)**: de PIP-functie in- of uitschakelen.
- **Kanaal**: selecteer het kanaal voor het subbeeld.
- **Grootte** ( / ): selecteer een grootte voor het subbeeld.
- **Positie** ( /  /  / ): selecteer een positie voor het subbeeld.
- **Geluidskeuze (Hoofdtuner / subscherm)**: u kunt het gewenste geluid kiezen (**Hoofdtuner / subscherm**) in de **PIP**-modus.

❏ Economische oplossingen

👉 MENU ☰ → **Systeem** → **ECO-oplossing** → ENTER ↵


■ ECO-oplossing

- **Spaarstand (Uit / Laag / Middel / Hoog / Beeld uit)** **TOOLS** 🛠️: de helderheid van de tv aanpassen om het energieverbruik te verminderen. Als u de optie **Beeld uit** selecteert, wordt het scherm uitgeschakeld, maar blijft u het geluid horen. Druk op een willekeurige knop behalve de volumeknop om het scherm in te schakelen.

- **ECO-sensor (Uit / Aan)** voor de LED 5-serie 40 inch en de LCD 5-serie en plasma-tv's : voor een nog betere energiebesparing worden hiermee de beeldinstellingen automatisch aan het omgevingslicht in de kamer aangepast.

 Als u de optie **Backlight** voor LED- en LCD-tv's / **Helderheid** voor plasma-tv's aanpast, wordt de **ECO-sensor Uit**.

Min. backlight voor LED- en LCD-tv's / **Min. celverl.** voor plasma-tv's : als **ECO-sensor** is ingesteld op **Aan** kan de minimale schermhelderheid handmatig worden aangepast.

 Als **ECO-sensor** is ingesteld op **Aan**, wordt de helderheid van scherm mogelijk aangepast (iets donkerder of lichter) afhankelijk van de intensiteit van het omgevingslicht.

- **Geen signaal stdby (Uit / 15 min / 30 min / 60 min):**

Als u onnodig energieverbruik wilt voorkomen, kunt u instellen hoe lang de tv ingeschakeld moet blijven wanneer er geen signaal wordt ontvangen.

- **Autom. uitsch. (Uit / Aan):** de tv wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de gebruiker vier uur lang niets doet.



☐ Andere functies

☞ MENU ☐ → **Systeem** → ENTER ☞

■ Taalkeuze

- **Taalkeuze**: de menutaal instellen.
- **Teleteksttaal** (afhankelijk van het land): de gewenste taal voor teletekst instellen.

☞ Engels is de standaardtaal als de geselecteerde taal niet beschikbaar is in de uitzending.


- **Voorkeur (Eerste taal voor audio / Tweede taal voor audio / Eerste taal ondertitel / Tweede taal ondertitel / Eerste taal teletekst / Tweede taal teletekst):** selecteer een taal als standaardtaal voor wanneer een kanaal wordt geselecteerd.
 - ☞ **Eerste taal teletekst** en **Tweede taal teletekst** worden op bepaalde locaties mogelijk niet ondersteund.




■ Ondertiteling

Gebruik dit menu om de modus **Ondertiteling** in te stellen.

- **Ondertiteling (Uit / Aan)**: ondertitels in- of uitschakelen.
- **Ondertitelingsmodus (Normaal / Slechthorenden)**: de ondertitelingsmodus instellen.
- **Ondertitelingstaal**: de ondertitelingstaal instellen.

 Wanneer u naar een programma kijkt dat de functie **Slechthorenden** niet ondersteunt, wordt **Normaal** automatisch geactiveerd, zelfs wanneer de modus **Slechthorenden** is geselecteerd.

 Engels is de standaardtaal als de geselecteerde taal niet beschikbaar is in de uitzending.

■ Digitale tekst (Uitschakelen / Inschakelen)

(uitsluitend Verenigd Koninkrijk)

Als het programma wordt uitgezonden met digitale tekst, is deze functie beschikbaar.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)

Een internationale standaard voor gegevenscoderingssystemen die in multimedia en hypermedia worden gebruikt. Gegevens worden gecodeerd op een hoger niveau dan het MPEG-systeem, waaronder hypermedia voor gegevenskoppeling, zoals stilstaande beelden, tekstservice, animatie, beeld- en videobestanden en multimediagegevens. MHEG is een technologie voor interactie met de gebruiker tijdens runtime en wordt toegepast op verschillende gebieden, waaronder VOD (Video On Demand), ITV (interactieve tv), EC (e-commerce), afstandsonderwijs, telefonische vergaderingen, digitale bibliotheken en netwerkspellen.

■ Autom. beveilig.tijd voor LED- en LCD-tv's

- **Autom. beveilig.tijd (Uit / 2 uur / 4 uur / 8 uur / 10 uur):** Wanneer het scherm niet wordt gebruikt en een niet-bewegend beeld gedurende een door de gebruiker gedefinieerde tijd wordt weergegeven, wordt de schermbeveiliging geactiveerd om de vorming van ingebrande beelden op het scherm te voorkomen.




■ Inbrandbescherming voor plasma-tv's


Om het risico van het inbranden van het scherm te verkleinen, is dit apparaat uitgerust met technologie voor inbrandpreventie. Met de tijdsinstelling kunt u de tijd tussen het bewegen van het beeld programmeren in minuten.

- **Pixelverschuiv. (Uit / Aan):** Met deze functie worden iedere minuut de pixels op uw plasmascherm in horizontale of verticale richting verschoven om de kans op inbranding van uw scherm te minimaliseren.


 Optimale instellingen voor pixelverschuiving:


	Onderdeel	TV / HDMI
Horizontaal	0~4	4
Verticaal	0~4	4
Tijd (minuten)	1~4 min	4 min

 De waarde voor **Pixelverschuiv.** kan verschillen afhankelijk van het formaat (inch) en de modus van de monitor.

 Deze functie is niet beschikbaar in de modus **Volledig scherm.**

- **Autom. beveilig.tijd (Uit / 10 min / 20 min / 40 min / 1 uur):** wanneer het scherm niet wordt gebruikt en een niet-bewegend beeld gedurende een door de gebruiker gedefinieerde tijd wordt weergegeven, wordt de schermbeveiliging geactiveerd om de vorming van ingebrande beelden op het scherm te voorkomen.
- **Schuiven:** met deze functie verwijdert u ingebrande beelden op het scherm door de pixels op uw plasmascherm in een bepaald patroon te verschuiven. Gebruik deze functie als u na-afdrukken of symbolen op het scherm ziet, met name wanneer u voor langere tijd een stilstaand beeld op het scherm weergeeft.

 De functie voor het verwijderen van ingebrande beelden moet gedurende langere tijd (ongeveer een uur) worden uitgevoerd om alle beelden effectief te verwijderen. Wanneer er na het uitvoeren van deze functie nog altijd ingebrande beelden zichtbaar zijn, voert u de functie nogmaals uit.

 Druk op een willekeurige toets op de afstandsbediening om deze functie te annuleren.

- **Zijbalk grijs (Licht / Donker)**: wanneer u tv kijkt met de schermverhouding 4:3 wordt voorkomen dat het scherm beschadigd raakt door de witbalans geheel links en rechts aan te passen.

■ Algemeen

- **Spelmodus (Uit / Aan)**: als u een spelcomputer aansluit, zoals de PlayStation™ of Xbox™, kunt u een realistischere spelbeleving krijgen door deze modus te selecteren.



OPMERKING

- Voorzorgen en beperkingen voor Spelmodus
 - Als u de spelcomputer wilt loskoppelen en een ander extern apparaat aansluiten, zet u in het instellingenmenu **Spelmodus** op **Uit**.
 - Als u in de **Spelmodus** het tv-menu weergeeft, zal het beeld een beetje trillen.
- **Spelmodus** is niet beschikbaar in de modus **Tv**.

- Nadat u de spelconsole hebt aangesloten, stelt u **Spelmodus** in op **Aan** om een slechte beeldkwaliteit te voorkomen.
- Als **Spelmodus** is ingesteld op **Aan**:
 - de **Beeldmodus** is ingesteld op **Standaard** en de **Geluidmodus** is ingesteld op Film.
- **Transp. menu (Helder / Donker)**: de transparantie van het menu instellen.
- **Startlogo (Uit / Aan)**: Samsung-logo weergeven wanneer de tv wordt ingeschakeld.



■ Algemene interface

- **CI-menu:** hiermee kunt u het CAM-menu selecteren. Selecteer het CI-menu op basis van het menu PC Card.
- **Toepassingsinfo:** informatie bekijken op de CAM die in de CI-sleuf is geplaatst en op de CI-/CI+-kaart die in de CAM is geplaatst. U kunt de CAM altijd installeren, ongeacht of de tv is in- of uitgeschakeld.
 1. De CI CAM-module kunt u verkrijgen bij uw lokale leverancier of door deze telefonisch te bestellen.
 2. Steek de CI-/CI+-kaart stevig in de CAM in de richting van de pijl.
 3. Steek de CAM met de CI-/CI+-kaart in de common interface-aansluiting, in de richting van de pijl, zodat de kaart parallel met de sleuf is.
 4. Controleer of u een beeld op een kanaal met een gecodeerd signaal kunt bekijken.

☐ Het menu Ondersteuning

☞ MENU ☐ → Ondersteuning → e-Manual → ENTER ☞


■ e-Manual

Hier kunt u de introductie en instructies over de functies van uw tv lezen.

☞ Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over het e-Manual-scherm het gedeelte 'De e-Manual gebruiken' in de gebruikershandleiding.



■ Zelfdiagnose

 **Zelfdiagnose** kan een paar seconden in beslag nemen. Dit is onderdeel van de normale werking van de tv.

- **Het beeld testen (Ja / Nee):** Gebruik deze optie om te controleren of er problemen met het beeld zijn.

Ja: als het testbeeld niet wordt weergegeven of als er ruis optreedt in het testbeeld, kiest u **Ja**. Er kan een probleem zijn met de tv. Neem contact op met het callcenter van Samsung voor ondersteuning.

Nee: als het testbeeld juist wordt weergegeven, kiest u **Nee**. Er kan een probleem zijn met uw externe apparatuur. Controleer uw aansluitingen. Als het probleem zich blijft voordoen, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het externe apparaat.

- **Het geluid testen (Ja / Nee):** gebruik de ingebouwde melodie om te controleren of er geluidsproblemen zijn.

Ja: als u tijdens de geluidstest alleen geluid hoort uit één luidspreker of helemaal geen geluid hoort, selecteert u **Ja**. Er kan een probleem zijn met de tv. Neem contact op met het callcenter van Samsung voor ondersteuning.

Nee: als u geluid hoort uit de luidsprekers, kiest u **Nee**. Er kan een probleem zijn met uw externe apparatuur. Controleer uw aansluitingen. Als het probleem zich blijft voordoen, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het externe apparaat.


- **Signaalinformatie:** (alleen digitale kanalen) de ontvangstkwaliteit van het HDTV-kanaal is ofwel perfect, ofwel de kanalen zijn niet beschikbaar. Stel de antenne bij om de signaalsterkte te vergroten.
- **Problemen oplossen:** raadpleeg deze beschrijving als er een probleem met de tv lijkt te zijn.
 - ☞ Als geen van deze tips om problemen op te lossen van toepassing is kunt u contact opnemen met de klantenservice van Samsung.




■ Software-upgrade

Software-upgrade kan worden uitgevoerd door de nieuwste firmware van “www.samsung.com” te downloaden naar een USB-geheugenapparaat.

Huidige versie is de software die al op de tv is geïnstalleerd.


 De software wordt weergegeven als “Jaar / Maand / Dag_Versie”.



- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

De nieuwste versie installeren

- **Via USB:** steek een USB-stick met het bestand van de firmware-upgrade dat u van www.samsung.com hebt gedownload in de tv. Let op dat u het apparaat niet uitschakelt of de USB-geheugenschijf verwijdert totdat de upgrade is voltooid. Nadat de firmware-upgrade is voltooid, wordt de tv automatisch uit- en weer ingeschakeld. Bij een software-upgrade worden de standaard video- en audio-instellingen (fabrieksinstellingen) weer teruggezet. Het is dan ook raadzaam om uw instellingen te noteren, zodat u deze na de upgrade eenvoudig kunt terugzetten.



- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

- **Via kanaal:** hiermee worden firmware-upgrades via het uitzendkanaal uitgevoerd.
 - ☑ Als de functie tijdens de softwareoverdrachtsperiode wordt geselecteerd, wordt er automatisch naar software gezocht en wordt deze gedownload.
 - ☑ De benodigde tijd voor het downloaden van de software wordt door de signaalstatus bepaald.
- **Alternatieve software** (back-up): Als er een probleem is met de nieuwe firmware en dit de werking van de tv-functies beïnvloedt, kunt u de voorgaande versie van de software weer terugzetten.
 - ☑ Als de software is gewijzigd, wordt de huidige software weergegeven.
- **Upgrade standby-modus (Uit / 1 uur later / 2 uur later / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00):** er wordt op de geselecteerde tijd automatisch een handmatige upgrade uitgevoerd. Aangezien de tv intern wordt ingeschakeld, kan dit resulteren in vage beelden op de tv. Het kan meer dan een uur duren totdat de software-upgrade is voltooid.

■ **Contact opnemen met Samsung**

Bekijk deze informatie wanneer uw tv niet naar behoren werkt of wanneer u de software wilt bijwerken. U vindt hier informatie over onze servicecenters en over hoe u producten en software kunt downloaden.


■ **Startpagina Inhoud**

U kunt genieten van nuttige en gevarieerde inhoud.



❑ Mijn inhoud gebruiken

Geniet van foto-, muziekbestanden die op een USB-apparaat voor massaopslag (MSC-apparaat; Mass Storage Class) zijn opgeslagen.


1. Druk op de toets **CONTENT** om **Mijn inhoud** te selecteren.
2. Druk op de toets ▲/▼ om het gewenste menu te selecteren (**Foto's**, **Muziek**) en druk vervolgens op de toets **ENTER** .




- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

□ Een USB-apparaat aansluiten

1. Zet de tv aan.
2. Sluit een USB-apparaat met foto- en/ of muziekbestanden aan op de USB-aansluiting aan de achterzijde van de tv.
3. Wanneer het USB-apparaat op de tv is aangesloten, verschijnt er een pop-upvenster. Vervolgens kunt u **Nw. app. aangesl.** selecteren.



- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

 De toetsen werken mogelijk niet naar behoren bij multimediabestanden zonder licentie.

 Wat u moet weten voordat u **Mijn inhoud** gebruikt

- MTP (Media Transfer Protocol) wordt niet ondersteund.
- Het bestandssysteem ondersteunt FAT16, FAT32 en NTFS.
- Bepaalde typen digitale USB-camera's zijn mogelijk niet compatibel met deze tv.
- **Mijn inhoud** ondersteunt alleen USB MSC-apparaten. MSC staat voor Mass Storage Class, een apparaat waarop grote hoeveelheden gegevens tegelijk kunnen worden opgeslagen en getransporteerd. Voorbeelden van MSC's zijn USB-sticks, Flash-kaartlezers en USB HDD's (USB-HUB's worden niet ondersteund.) Apparaten moeten rechtstreeks op de USB-poort van de tv worden aangesloten.
- Maak een back-up van uw bestanden voordat u het apparaat aansluit op de tv om beschadiging of verlies van uw gegevens te voorkomen. SAMSUNG is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van gegevens.

- USB (HDD) wordt niet ondersteund.
- Verwijder het USB-apparaat niet terwijl gegevens worden geladen.
- Hoe hoger de resolutie van het beeld, hoe langer het duurt voordat het op het scherm wordt weergegeven.
- De maximaal ondersteunde JPEG-resolutie is 15360 x 8640 pixels.
- Bij bestanden die niet worden ondersteund of die zijn beschadigd wordt het bericht 'Niet-ondersteunde bestandsindeling' weergegeven.
- Als de bestanden op **Mapweergave** zijn gesorteerd, kunnen er in elke map maximaal 1000 bestanden worden weergegeven.

- MP3-bestanden met DRM die tegen betaling zijn gedownload kunnen niet worden afgespeeld. Digital Rights Management (DRM) is een technologie voor het creëren van inhoud en de distributie en het beheer van de inhoud op een geïntegreerde en veelzijdige wijze, inclusief de bescherming van de rechten en belangen van de producenten, het voorkomen van het illegaal kopiëren van de inhoud en het beheren van rekeningen en betalingen.
- Als er meer dan 2 PTP-apparaten zijn aangesloten, kunt u er slechts één tegelijkertijd gebruiken.
- Als er meer dan twee MSC-apparaten zijn aangesloten, worden sommige mogelijk niet herkend. Als een USB-apparaat meer stroom nodig heeft (meer dan 500 mA of 5 V), wordt het mogelijk niet ondersteund.

- Als er een waarschuwing van te veel spanning wordt weergegeven wanneer u een USB-apparaat aansluit, wordt het apparaat mogelijk niet herkend of werkt het mogelijk niet goed.
- Als de tv gedurende de tijd die is opgegeven bij **Autom. beveilig.tijd**, geen invoer ontvangt, wordt de schermbeveiliging uitgevoerd.
- De energiebesparende modus van bepaalde externe vaste schijven wordt mogelijk automatisch opgeheven bij aansluiting op een tv.



- Als er een USB-verlengkabel wordt gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of kunnen de bestanden op het apparaat mogelijk niet worden gelezen.
- Als het USB-apparaat dat op de tv is aangesloten, niet wordt herkend, is de lijst met bestanden op het apparaat mogelijk beschadigd of wordt een bestand in de lijst niet afgespeeld. Sluit het USB-apparaat aan op de pc, formatteer het apparaat en controleer de aansluiting.
- Als een bestand dat van de pc is verwijderd, nog steeds wordt gevonden wanneer **Mijn inhoud** wordt uitgevoerd, gebruikt u de functie 'Prullenbak leegmaken' om het bestand definitief te verwijderen.
- **Mijn inhoud** ondersteunt alleen de sequentiële jpg-indeling.

❑ Schermweergave

Ga naar het gewenste bestand met de toetsen ◀/▶/▲/▼ en druk vervolgens op de toets **ENTER** ↵. Het bestand wordt afgespeeld. Het scherm **Mijn inhoud** kan verschillen, afhankelijk van de manier waarop u het hebt geopend.

Informatie:

Hier ziet u de naam van het geselecteerde apparaat, de inhoudsmodus, de map/bestandsnaam en de sorteerlijst.



Bestandslijst:

hier kunt u de bestanden en groepen die in de diverse categorieën zijn gesorteerd, controleren.

Inhoudsmodus / Apparaatnaam:

U kunt de gewenste inhoudsmodus of de apparaatnaam selecteren.

Bedieningstoetsen:

- **c** Geel (**Bewerkmodus**): hiermee selecteert u de gewenste muziek. Het selectievakje wordt in het scherm weergegeven zodat u de gewenste muziek kunt selecteren. Het is alleen beschikbaar in Muziek.
- **Extra**: hiermee wordt het optiemenu weergegeven.
- **Terug**: naar de vorige stap gaan.
- **Selecteren**: hiermee selecteert u de inhoud in de **Bewerkmodus**.

■ Muziek

Muziek afspelen

1. Druk op de toetsen ◀/▶/▲/▼ om de gewenste muziek in de lijst met bestanden te selecteren.




2. Druk op de toets **ENTER** ↵.

📁 U ziet hier alleen de bestanden met de extensie MP3. Bestanden met andere extensies worden niet weergegeven, ook al staan ze wel op het USB-apparaat.

📁 Als het geluid bij het afspelen van MP3-bestanden ongewoon klinkt, past u **Equalizer** in het menu **Geluid** aan. (Een overgemoduleerd MP3-bestand kan geluidsproblemen veroorzaken.)



Geselecteerde muziek afspelen

1.  druk op de toets (**Bewerkmodus**).
2. Selecteer de gewenste muziekbestanden.
 Links van de geselecteerde bestanden wordt een vinkje weergegeven.
3. Druk op de toets **TOOLS** en selecteer **Gesel. inhoud afspelen**.
 U kunt alle muziek selecteren of deselecteren door te drukken op **Alles select. / Niets select..**

■ Foto's

Een foto (of presentatie) weergeven

1. Druk op de toetsen ◀/▶/▲/▼ om de gewenste foto in de lijst met bestanden te selecteren.
 2. Druk op de toets **ENTER** ↵.
 - Als een geselecteerde foto wordt weergegeven, drukt u op de toets **ENTER** ↵ om de presentatie te starten.
 - Tijdens de presentatie worden alle bestanden in de lijst met bestanden in volgorde weergegeven.
- 📁 U kunt tijdens een presentatie automatisch muziekbestanden laten afspelen als **Achtergr.muz** is ingesteld op **Aan**.



☐ Mijn inhoud - extra functies

Opties voor het afspelen van muziek/foto's

Druk tijdens het afspelen van een bestand op de toets **TOOLS**.

Categorie	Bediening	Muziek	Foto's
Modus willekeurige volgorde	U kunt de muziek willekeurig afspelen.	✓	
Herhalingsmodus	Hiermee kunt u muziekbestanden herhaald afspelen.	✓	
Beeldmodus	Hiermee kunt u de beeldinstelling aanpassen.		✓

Categorie	Bediening	Muziek	Foto's
Geluidmodus	Hiermee kunt u de geluidsinstelling aanpassen.	✓	✓
Begin diashow/ Diavoorst. onderbr.	Hiermee kunt u een presentatie starten en stoppen.		✓
Snelheid	Hiermee kunt u tijdens een diashow de snelheid van de weergave regelen.		✓
Achtergr.muz	Hiermee kunt u achtergrondmuziek in- of uitschakelen bij het weergeven van een presentatie.		✓











Categorie	Bediening	Muziek	Foto's
Instellingen achtergrondmuziek	Hiermee kunt u achtergrondmuziek selecteren bij het weergeven van een presentatie.		✓
Zoom	Hiermee kunt u in de volledige-schermmodus op afbeeldingen inzoomen.		✓
Roteren	Hiermee kunt u de afbeeldingen in de volledige-schermmodus roteren.		✓
Informatie	Hiermee kunt u gedetailleerde informatie over het actuele bestand krijgen.	✓	✓



□ De teletekstfunctie van het analoge kanaal

Op de indexpagina van de teletekstdienst vindt u informatie over het gebruik van de dienst. Voor een juiste weergave van teletekstinformatie is een stabiele kanaalontvangst vereist. Anders kan bepaalde informatie ontbreken of worden bepaalde pagina's niet weergegeven.

U kunt de teletekstpagina's veranderen met de cijfertoetsen op de afstandsbediening.


-  (modus): de teletekstmodus (LIST/FLOF) selecteren. Als u tijdens de LIST-modus op de toets drukt, schakelt u naar de LIST-opslagmodus. In deze modus kunt u met behulp van de toets 8 (opslaan) teletekstpagina's in een lijst opslaan.
-  (Teletekst aan/mix/uit): hiermee activeert u de teletekstmodus voor het huidige kanaal. Druk tweemaal op deze toets om het huidige televisiebeeld over de teletekstpagina heen weer te geven. Druk nog een keer op de toets om teletekst af te sluiten.

-  (subpagina): hiermee geeft u de beschikbare subpagina weer.
-  (opslaan): hiermee slaat u de teletekstpagina's op.
-  (index): hiermee geeft u de indexpagina (inhoudspagina) tijdens het gebruik van teletekst weer.
-  (grootte): hiermee geeft u de tekst in de bovenste helft van het scherm twee keer zo groot weer. Druk nogmaals op deze toets om naar de tekst in de onderste helft van het scherm te gaan. Druk nogmaals op deze toets voor een normale weergave.
-  (vastzetten): hiermee blijft de huidige pagina weergegeven, als er meerdere secundaire pagina's zijn die automatisch achtereenvolgend worden weergegeven. Druk nogmaals op deze toets om het opvolgen te hervatten.
-  (volgende pagina): hiermee geeft u de volgende teletekstpagina weer.
-  (volgende pagina): hiermee geeft u de vorige teletekstpagina weer.

-  (tonen): hiermee geeft u verborgen tekst weer (bijvoorbeeld antwoorden op quizvragen). Druk nogmaals op deze toets voor de normale weergave.
-  (annuleren): hiermee verkleint u de teletekstweergave zodanig dat deze overlapt met de huidige uitzending.
- Gekleurde toetsen (rood, groen, geel, blauw): als de omroep gebruikmaakt van het FASTEXT-systeem, worden de verschillende onderwerpen op een teletekstpagina van een kleurcodering voorzien, die u kunt selecteren met behulp van de gekleurde toetsen. Druk op de kleur die overeenkomt met het gewenste onderwerp. Er wordt een nieuwe pagina met kleurcodes weergegeven. De items kunnen op dezelfde manier worden geselecteerd. Als u de vorige of volgende pagina wilt weergeven, drukt u op de toets met de overeenkomstige kleur.

De teletekstpagina's zijn in zes categorieën verdeeld:

Onderdee	Inhoud
A	Geselecteerd paginanummer.
B	Aanduiding zendkanaal.
C	Huidig paginanummer of zoekindicaties.
D	Datum en tijd.
E	Tekst.
F	Statusinformatie. FASTEXT-informatie.



The diagram shows a teletext page layout with a grid structure. The grid is divided into several sections labeled A through F, corresponding to the categories in the table above. The layout is as follows:



A	B	C	D
E			
F			

Navigation arrows are present on the left and right sides of the grid.

□ Kensington-antidiefstalslot

(afhankelijk van het model)


Het Kensington-slot is een vergrendeling waarmee u het systeem fysiek kunt vastzetten voor gebruik op een openbare plaats. Het is een vergrendeling waarmee u het systeem fysiek kunt vastzetten voor gebruik in het openbaar. Afhankelijk van de fabrikant, kan het uiterlijk en de vergrendelingsmethode enigszins afwijken van de afbeelding. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij het Kensington-slot voor het juiste gebruik.

☞ Zoek het “”-symbool aan de achterkant van de tv. Naast het ‘’-symbool bevindt zich een Kensington-slot.

☞ De positie en kleur kunnen afhankelijk van het model variëren.

Als u het product wilt vergrendelen, voert u deze stappen uit:

1. Haal het Kensington-slot rond een groot, vast voorwerp, zoals een tafel of een stoel.



2. Schuif het einde van de kabel met het bevestigde slot door de lus aan het einde van de kabel van het slot.
3. Steek het afsluitapparaat in het Kensington-slot op het product **1**.
4. Sluit het slot.




OPMERKING

- Dit zijn algemene instructies. Zie voor exacte instructies de gebruiksaanwijzing bij het slotapparaat.
- Het slot moet apart worden aangeschaft.
- De plaats van het Kensington-slot kan afwijken afhankelijk van het model.

□ De common interface-aansluiting

Voor betaalde kanalen moet een CI- of CI+-kaart zijn geplaatst.

- Als u de CI-/CI+-kaart niet plaatst, wordt bij sommige kanalen het bericht "Geco-deerd signaal" weergegeven.
- De koppelingsgegevens met een telefoon-nummer, de ID van de CI- of CI+-kaart, de host-ID en andere informatie worden na circa 2-3 minuten weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider als er een foutbericht wordt weergegeven.
- Wanneer de kanaalgegevens zijn geconfigureerd, wordt het bericht 'Update voltooid' weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de kanaallijst is bijge-werkt.



- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.



OPMERKING

- U kunt een CI-/CI+-kaart bij een lokale kabelaanbieder aanschaffen.
- Wanneer u de CI-/CI+-kaart wilt verwijderen, doet u dat door de kaart er met uw handen voorzichtig uit te trekken, want de kaart kan beschadigen als u deze laat vallen.
- Plaats de CI-/CI+-kaart in de richting die op de kaart staat gemarkeerd.
- De plaats van de COMMON INTERFACE-aansluiting kan per model verschillen.
- CI-/CI+-kaarten worden in sommige landen en regio's niet ondersteund. Controleer dit bij uw geautoriseerde verkoper.
- Neem contact op met uw serviceprovider als u problemen ondervindt.
- Plaats de CI- of CI+-kaart die de huidige antenne-instellingen ondersteunt. Er wordt een vervormd beeld of helemaal geen beeld weergegeven.

❑ Problemen oplossen

Wanneer u vragen over deze televisie hebt, kunt u eerst deze lijst raadplegen. Als geen van deze tips voor het oplossen van problemen van toepassing is, gaat u naar “www.samsung.com” en klikt u op Ondersteuning.

Problemen	Oplossingen en uitleg
Beeldkwaliteit	Voer eerst de functie Het beeld testen uit om te controleren of uw televisie het testbeeld juist weergeeft. (ga naar MENU - Ondersteuning - Zelfdiagnose - Het beeld testen) Als het testbeeld correct wordt weergegeven, wordt het slechte beeld mogelijk veroorzaakt door de bron of het signaal.

Problemen

Het tv-beeld ziet er niet zo fraai uit als in de winkel.

Oplossingen en uitleg

- Hebt u een analoge kabelbox of set-top-box? Upgrade dan naar een digitale settopbox. Gebruik de HDMI- of Component-kabels voor een HD-beeldkwaliteit (High Definition).
- Abonnees kabel/satelliet: probeer HD-zenders uit het kanalenoverzicht.
- Antenneverbinding: probeer HD-zenders weer te geven nadat u de automatische zenderprogrammering hebt uitgevoerd.
 - ☑ Veel HD-kanalen zijn geüpgraded van SD-inhoud (Standard Definition).
- Stel de resolutie voor de video-uitvoer van de kabelbox/ set-top-box in op 1080i of 720p.
- Controleer of u naar de tv kijkt op de aanbevolen minimumafstand, die gebaseerd is op het tv-formaat en de definitie van het signaal.

Problemen

Het beeld is vervormd:
macroblok, klein blok,
puntjes, pixelvorming

Oplossingen en uitleg

- Compressie van video-inhoud kan tot beeldvervorming leiden, met name bij uitzendingen met snelle bewegingen, zoals sportprogramma's en actiefilms.
- Een laag signaalniveau of slechte signaalkwaliteit kan beeldvervorming veroorzaken. Dit is geen defect van de tv.
- Mobiele telefoons die dichtbij de tv worden geplaatst (dichterbij dan circa 1 meter), kunnen het analoge- of digitale tv-beeld storen.

Problemen	Oplossingen en uitleg
De helderheid of kleuren laten te wensen over.	<ul style="list-style-type: none">● Pas de opties voor Beeld aan in het tv-menu. (ga naar de Beeldmodus / Kleur / Helderheid / Scherp)● Pas de optie voor Spaarstand aan in het tv-menu. (ga naar MENU - Systeem - ECO-oplossing - Spaarstand)● Zet het beeld terug op de standaardbeeldinstellingen. (ga naar MENU - Beeld - Beeld resetten)
Aan de rand van het scherm is een streepjeslijn zichtbaar.	<ul style="list-style-type: none">● Als het beeldformaat is ingesteld op Volledig scherm, wijzigt u deze in 16:9.● Wijzig de resolutie van de kabelbox/set-top-box.

Problemen	Oplossingen en uitleg
<p>Bij het van kanaal wisselen bevriest het beeld of wordt het vervormd of vertraagd.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer de tv is aangesloten met een kabelbox kunt u proberen de kabelbox te resetten. Sluit het netsnoer opnieuw aan en wacht totdat de kabelbox opnieuw wordt opgestart. Dit kan tot 20 minuten duren. • Stel de uitvoerresolutie van de kabelbox in op 1080i of 720p.
<p>Geluidskwaliteit</p>	<p>Voer eerst de functie Het geluid testen uit om te controleren of het geluid van uw televisie naar behoren werkt. (ga naar MENU - Ondersteuning - Zelfdiagnose - Het geluid testen)</p> <p>Als het geluid in orde is, wordt het geluidsprobleem mogelijk veroorzaakt door de bron of het signaal.</p>
<p>Er is geen geluid of het geluid is op het maximale volume te zacht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer het volume van het externe apparaat dat op de tv is aangesloten.

Problemen

Oplossingen en uitleg

Het beeld is goed, maar er is geen geluid.

- Wanneer u een een DVI-HDMI-kabel gebruikt, is een afzonderlijke audiokabel vereist.
- Start het aangesloten apparaat opnieuw op door het netsnoer van het apparaat opnieuw aan te sluiten.
- Als de tv een koptelefoonaansluiting heeft, controleert u of daar niets op is aangesloten.

Er komt ongewenst geluid uit de luidsprekers.

- Controleer bij antenne- of kabelaan sluitingen de signaalsterkte. Een zwak signaal kan geluidsvervorming veroorzaken.

Problemen

Oplossingen en uitleg

Geen beeld, geen video

De tv wordt niet ingeschakeld.

- Controleer of het netsnoer stevig op het stopcontact en op de tv is aangesloten.
- Controleer of het stopcontact werkt.
- Druk op de **POWER**-knop op de tv om te controleren of het probleem niet bij de afstandsbediening ligt. Als de tv wordt ingeschakeld, raadpleegt u “De afstandsbediening werkt niet” hieronder.

Problemen

De tv wordt automatisch uitgeschakeld.

Oplossingen en uitleg

- Zorg dat de **Slaaptimer** in het menu **Tijd** is ingesteld op **Uit**.
- Als de tv is aangesloten op uw pc, controleert u de voedingsinstellingen van de pc.
- Controleer of de stekker op juiste wijze in het stopcontact is gestoken en op de televisie is aangesloten.
- Wanneer u tv-kijkt via een antenne of kabelaan sluiting, wordt de tv uitgeschakeld als er 10-15 minuten geen signaal is.

Problemen

Er is geen beeld/
video.

Oplossingen en uitleg

- Controleer de kabelverbindingen (haal alle kabels die op de tv en externe apparaten zijn aangesloten, los en sluit ze vervolgens weer aan).
- Stel de video-uitgang van de externe apparaten (kabelbox, set-top-box, dvd-speler, blu-rayspeler, enzovoort) zodanig in dat de aansluitingen van de tv-ingang hiermee overeenkomen. Als bijvoorbeeld de HDMI-uitgang van een extern apparaat wordt gebruikt, moet deze op de HDMI-ingang van de tv worden aangesloten.
- Controleer of de aangesloten apparaten zijn ingeschakeld.
- Selecteer de juiste bron voor de tv door op de knop **SOURCE** op de afstandsbediening van de tv te drukken.
- Start het aangesloten apparaat opnieuw op door het netsnoer van het apparaat opnieuw aan te sluiten.

Problemen

Oplossingen en uitleg

RF-aansluiting (kabel/antenne)

De tv ontvangt niet alle kanalen.

- Zorg dat de antennekabel stevig is aangesloten.
- Voer de functie **Plug & Play** (eerste instelling) uit om beschikbare zenders aan de kanalenlijst toe te voegen. ga naar **MENU - Systeem - Plug & Play** (eerste instelling) en wacht tot alle beschikbare kanalen zijn opgeslagen.
- Controleer of de antenne juist is geplaatst.

Het beeld is vervormd: macroblok, klein blok, puntjes, pixelvorming

- Compressie van video-inhoud kan tot beeldvervorming leiden, met name bij uitzendingen met snelle bewegingen, zoals sportprogramma's en actiefilms.
- Een zwak signaal kan tot beeldvervorming leiden. Dit is geen defect van de tv.

Problemen

Oplossingen en uitleg

Overige

Het beeld kan niet schermvullend worden weergegeven.

- HD-kanalen hebben zwarte balken aan beide zijden van het scherm wanneer ze opgewaardeerde SD-inhoud (4:3) weergeven.
- Zwarte balken onder en boven in het scherm worden weergegeven bij films die beeldformaten hebben die afwijken van die van uw televisie.
- Stel de optie voor het beeldformaat op uw externe apparaat of tv in op volledig scherm.

Problemen


Plasma-tv
maakt zoemend
geluid. **voor plasma-tv's**

Oplossingen en uitleg

- Plasma-tv's maken een zacht zoemend geluid. Dit is normaal. Dit wordt veroorzaakt door de elektrische lading die wordt gebruikt om beelden op het scherm te maken.
- Als het zoemen luid is, is de helderheid van uw televisie mogelijk te hoog ingesteld. Stel de helderheid lager in.
- Uw plasma-tv kan ook luid zoemen als de achterkant ervan te dicht bij een wand of ander hard oppervlak staat. Sluit de verbindingkabels opnieuw aan.
- Onjuiste installatie van de muurbevestiging kan sterke ruis veroorzaken.

Problemen	Oplossingen en uitleg
De afstandsbediening werkt niet.	<ul style="list-style-type: none">● Plaats de batterijen van de afstandsbediening met de polen (+/-) in de juiste richting.● Reinig het venster van de zender op de afstandsbediening.● Richt vanaf circa 1,5 tot 2 meter afstand de afstandsbediening direct naar de televisie.
Met de afstandsbediening van de kabelbox/ set-top-box kan de tv niet worden in- of uitgeschakeld of kan het volume niet worden geregeld.	<ul style="list-style-type: none">● Programmeer de afstandsbediening voor de kabelbox/ set-top-box zodanig dat deze werkt voor de tv. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw kabelbox/ settopbox voor de code voor de SAMSUNG-tv.
De melding “ Niet-ondersteunde ” modus verschijnt.	<ul style="list-style-type: none">● Controleer de ondersteunde resolutie van de tv en pas de uitgangresolutie van het externe apparaat daaraan aan.

Problemen	Oplossingen en uitleg
De tv geeft een plasticgeur af.	<ul style="list-style-type: none">• Deze geur is normaal en verdwijnt na verloop van tijd.
De Signaalinformatie van de tv is niet beschikbaar in het testmenu Zelfdiagnose .	<ul style="list-style-type: none">• Deze functie is alleen beschikbaar voor digitale zenders met een antenne-/RF-/coaxaansluiting.
De tv staat schuin naar een kant.	<ul style="list-style-type: none">• Verwijder de voet van de tv en monteer deze opnieuw.
Er zijn problemen bij het monteren van de voet.	<ul style="list-style-type: none">• Zorg dat de tv op een vlakke ondergrond staat. Als u de schroeven niet uit de tv kunt verwijderen, gebruikt u zo nodig een magnetische schroevendraaier.

Problemen	Oplossingen en uitleg
<p>Het menu Kanaal wordt grijs weergegeven. (niet beschikbaar)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Het menu Kanaal is alleen beschikbaar als de tv-bron is geselecteerd.
<p>Uw instellingen verdwijnen na 30 minuten of telkens wanneer de televisie wordt uitgeschakeld.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Als de tv zich in de Winkeldemo bevindt, worden de audio- en beeldinstellingen elke 30 minuten gereset. Wijzig de modus in de procedure Gastvrijheid Plug & Play (eerste instelling) van Winkeldemo in Thuisgebruik. Druk op de toets SOURCE om de modus TV te selecteren en ga naar MENU → Systeem → Gastvrijheid Plug & Play (eerste instelling) → ENTER .
<p>Met tussenpozen valt het geluid of beeld weg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Controleer de kabelaansluitingen en sluit de kabels eventueel opnieuw aan. ● Verlies van audio of video kan het gevolg zijn van te stijve of dikke kabels. Zorg ervoor dat de kabels flexibel genoeg zijn voor langdurig gebruik. Bij bevestiging van de tv aan de muur raden we het gebruik van kabels met 90-gradenaansluitingen aan.

Problemen	Oplossingen en uitleg
U ziet kleine deeltjes als u de rand van de tv van dichtbij bekijkt.	<ul style="list-style-type: none">● Dit maakt deel uit van het productontwerp en is geen defect.
Het menu PIP is niet beschikbaar.	<ul style="list-style-type: none">● De PIP-functie is alleen beschikbaar wanneer u een HDMI-bron gebruikt.
U hebt de tv 45 minuten geleden uitgezet en het apparaat is weer ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none">● Dit is normaal. De tv gebruikt zelfstandig de OTA-functie (Over The Aerial) voor het upgraden van firmware die tijdens het tv-kijken is gedownload.

Problemen	Oplossingen en uitleg
Het bericht “ Vervormd signaal ” of “ Zwak signaal/geen signaal ” wordt weergegeven.	<ul style="list-style-type: none">● Als u gebruikmaakt van een CAM CARD (CI/CI+), controleert u of deze op de common interface-aansluiting is aangesloten.● Als het probleem aanhoudt, haalt u de CAM CARD uit de tv en plaatst u de kaart vervolgens weer terug in de aansluiting.
Er zijn herhaaldelijk problemen met beeld en/of geluid.	<ul style="list-style-type: none">● Controleer het signaal of de bron en wijzig deze indien nodig.
Er kan soms een reactie optreden tussen de rubber kussentjes op de voet en de toplaag van bepaald meubilair.	<ul style="list-style-type: none">● U kunt dit voorkomen door viltkussentjes te gebruiken op oppervlakken waar de tv in direct contact komt met het meubilair.

❑ Licentie-informatie



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



TheaterSound, SRS en het symbool  zijn handelsmarkeren van SRS Labs, Inc. TheaterSound technology is ingebouwd onder licentie van SRS Labs, Inc.

Open Source-licentiekennisgeving

Wanneer u open-sourcesoftware gebruikt, zijn er open-sourcelicenties beschikbaar in het productmenu. De licentiekennisgeving voor open source is alleen in het Engels beschikbaar.