

“Manuel d'instructions (défiler vers le bas)”

“Franstalige handleiding (scroll naar beneden)”

NEDERLANDSE Handleiding

Over de simkaart

- Bereid een simkaart voor, noteer uw simkaartnummer.
- Alleen de normale GSM-simkaart werkt. De meeste simkaarten 2G / 3G / 4G ondersteunen allemaal GSM in Europa.
- Als je een Nano- of Micro-simkaart hebt gekocht, moet je een Normale sim-adapter gebruiken.
- Het is absoluut noodzakelijk dat de pincode van de simkaart vooraf wordt verwijderd (te doen met een mobiele telefoon of het mobiele servicecentrum)
- APN-informatie opvragen bij de kaartverkoper / -operator, deze moet de APN-naam, APN-gebruikersnaam, APN bevatten wachtwoord. Het kan nodig zijn wanneer u de applicatie wilt gebruiken. **Mocht je deze informatie niet hebben dan neger**
- Plaats de simkaart voorbereid in GPS-tracker. Wanneer u de simkaart in het apparaat plaatst, knippert het blauwe en gele indicatielampje elke 3 seconden eenmaal, of als u de simkaart belt, antwoordt deze bezet of hoort u deze overgaan en mislukt de oproep. Dat betekent dat het apparaat het GPS-signaal heeft ontvangen, je kunt doorgaan.
- Als bij deze stap het lampje van de trackers niet wordt weergegeven zoals we zeiden of wanneer je de simkaart met tracker belt, kan deze niet worden aangesloten of rechtstreeks naar de voicemail gaan, neem de kaart eruit en sluit deze aan op een telefoon om het doorschakelen van gesprekken te annuleren. Annuleer de pincode van de simkaart. (te doen met een mobiele telefoon of het mobiele servicecentrum)
- Plaats daarna de simkaart opnieuw in de tracker en gebruik je telefoon om de trackers opnieuw te bellen. Als het werkt, ontvang je een locatie-sms met een link naar Google Maps. Als het de locatie-sms niet kan beantwoorden, neem dan alstublieft contact met ons op via e-mail.

Volgen via sms

Stuur de volgende sms-opdracht.

1. Zoek SMS-commando: **g123456#**
2. ingestelde admin-nummer: **admin123456(space)XXXXXXXXXX**
XXXXXXXXXX verwijst naar je mobiele telefoonnummer, niet naar de simkaart die in de tracker is geplaatst, (Spatie) = Typ een lege spatie, typ GEEN (spatie).
De opdracht om het admin-nummer te annuleren: **noadmin123456**
Stel uw mobiele telefoon in als admin-nummer door het SMS-commando hierboven te verzenden. (Het doel van het instellen van het beheerdersnummer is dat alle sms-opdrachten voor het configureren van tracking in de toekomst alleen door het beheerdersnummer kunnen worden verzonden en dat alle alarm-sms naar het beheerdersnummer wordt verzonden.)
3. Reset commando: **reset123456**
4. Trillingsalarm: Opdracht: **shock123456**

De opdracht om het trilalarm te annuleren: **noshock123456**

Houd de tracker 5 minuten stil, het duurt vijf minuten om effecten te activeren.

Over deze functie: Nadat u de auto 5 minuten heeft geparkeerd, als u de auto opnieuw opstart, zal het schoksensoralarm de trilling voelen en vervolgens een sms-alarm naar het admin-nummer sturen. Maar als de auto over de weg rijdt, detecteert het apparaat altijd trillingen en wordt er geen alarm gegenereerd.)

5. Afluistermonitor: sms code **monitor123456** naar de TrackEX. Dan bellen naar de TracEX en zo kan je meeluisteren wat er allemaal rondom de Tracker gesproken wordt.

Volgen via APP:

Scan de QR-code in de handleiding of zoek op « **tkstar gps** » van google play store / apple store om de applicatie « **TKSTAR GPS** » te downloaden .

1. Als je maar één tracker hebt, log dan in op de applicatie via het IMEI-nummer. (Op de achterkant van de tracker). Het standaardwachtwoord is **123456**

2. Als u verschillende trackers heeft, kunt u contact met ons opnemen om een account aan te vragen om hun trackers te beheren. En dan kunt u inloggen op de toepassing op gebruikersnaam en wachtwoord.

Na het inloggen op de applicatie, als er **TKSXXXX** niet is ingeschakeld weergegeven bovenaan de hoofdpagina, hoeft u alleen APN in te stellen.

3. Als u problemen heeft met het gebruik van de applicatie, neem dan contact met ons op voor hulp.

Volgen via internet

Log in op de website: www.mytkstar.net (op dezelfde manier als inloggen op de app).

U kunt de trackinginformatie verkrijgen via deze website. Het standaardwachtwoord is **123456** en kan via deze website worden gewijzigd.

Hoe APN in te stellen *(alleen als je APN info hebt anders niet)*

1. Hoe krijg ik APN-informatie?

- (1) U kunt de simkaart uit de Tracker halen en in uw mobiele telefoon plaatsen, waarna u naar de instellingenpagina kunt gaan om deze te vinden.

- (2) Of u kunt contact opnemen met de kaartverkoper / -exploitant om de APN-informatie te raadplegen.

2. De stappen voor het instellen van APN:

Bevel: **gprs123456**

Antwoord: **gprs ok**

Bevel: **Apn123456 apn name**

Antwoord: **apn ok**

Bevel: **Apnuser123456 username**

Antwoord: **apnuser ok**

Bevel: **Apnpasswd123456 password**

Antwoord: **apnpasswd ok**Stuur een tweede commando na ontvangst van het antwoord van het eerste commando.

Nadat je dat hebt gedaan, start je de Tracker opnieuw op door de simkaart te verwijderen en opnieuw in te brengen.

Voorbeeld:

Voor T-Mobile-simkaarten in Duitsland is de APN-informatie:

APN-naam: internet.telekom

APN-gebruikersnaam: t-mobile

APN-wachtwoord: tm

De sms-opdrachten zijn:

gprs123456

apn123456 internet.telekom

apnuser123456 t-mobiel

Apnpasswd123456 tm

Manuel d'instructions (défiler vers le bas)

À propos de la carte SIM

- Préparez une carte SIM, notez le numéro de votre carte SIM.
- Seule la carte SIM GSM normale fonctionne. La plupart des cartes SIM 2G / 3G / 4G prennent toutes en charge le GSM en Europe.
- Si vous avez acheté une carte Nano ou Micro SIM, vous devez utiliser un adaptateur SIM normal.
- Il est impératif que le code PIN de la carte SIM soit retiré au préalable (à faire avec un téléphone mobile ou le centre de service mobile)
- Obtenez des informations APN auprès du vendeur / opérateur de la carte, elles doivent inclure le nom APN, le nom d'utilisateur APN, le mot de passe APN. Cela peut être nécessaire si vous souhaitez utiliser l'application. **Si vous ne disposez pas de ces informations, ignorez-les**
- Mettez la carte SIM préparée dans le traqueur GPS. Lorsque vous insérez la carte SIM dans l'appareil, le voyant bleu et jaune clignotera une fois toutes les 3 secondes, ou si vous appelez la carte SIM, elle répondra occupé ou l'entendra sonner et l'appel échouera. Cela signifie que l'appareil a reçu le signal GPS, vous pouvez continuer.
- Dans cette étape, si le voyant du tracker ne s'affiche pas comme nous l'avons dit ou lorsque vous appelez la carte SIM avec le tracker, il ne se connectera pas ou n'ira pas directement à la messagerie vocale, sortez la carte et branchez-la à un téléphone pour annuler le renvoi d'appel. Annulez le code PIN de la carte SIM. (à faire avec un téléphone mobile ou le centre de service mobile)
- Réinsérez ensuite la carte SIM dans le tracker et utilisez votre téléphone pour appeler à nouveau les trackers. Si cela fonctionne, vous recevrez un message texte de localisation avec un lien vers Google Maps. S'il ne peut pas répondre au SMS de localisation, veuillez nous contacter par email.

Suivez par SMS

Envoyez la commande de message texte suivante.

1. Rechercher la commande SMS: **g123456#**
2. numéro de jeu d'admin: **admin123456(espace)XXXXXXXXXX**

XXXXXXXXXX fait référence à votre numéro de téléphone portable, pas à la carte SIM insérée dans le tracker, (Espace) = Tapez un espace vide, tapez AUCUN (espace).

La commande pour annuler le numéro d'administrateur: **noadmin123456**

Définissez votre téléphone mobile comme numéro d'administrateur en envoyant la commande SMS ci-dessus. (Le but de la configuration du numéro d'administrateur est que toutes les futures commandes SMS de configuration de suivi ne peuvent être envoyées que par numéro d'administrateur et tous les SMS d'alarme seront envoyés au numéro d'administrateur.)

3. Commande de réinitialisation: **reset123456**
4. Alarme de vibration: commande: **shock123456**

La commande pour annuler l'alerte vibrante: **noshock123456**

Gardez le tracker immobile pendant 5 minutes, cela prend 5 minutes pour activer les effets.À propos de cette fonctionnalité: après avoir garé la voiture pendant 5 minutes, lorsque vous redémarrez la voiture, l'alarme du capteur de choc ressentira la vibration, puis enverra une

alarme SMS au numéro d'administrateur. Mais lorsque la voiture roule sur la route, l'appareil détecte toujours les vibrations et aucune alarme n'est générée.)

5. Moniteur d'écoute: SMS code **monitor123456** au TrackEX. Appelez ensuite le TracEX et vous pourrez écouter ce qui se dit autour du Tracker.

Suivi via APP:

Scannez le code QR dans le manuel ou recherchez «**tkstar gps**» sur google play store / apple store pour télécharger l'application «**TKSTAR GPS**».

- 1 Si vous n'avez qu'un seul tracker, connectez-vous à l'application via le numéro IMEI. (Au dos du tracker). Le mot de passe par défaut est **123456**
- 2 Si vous avez plusieurs trackers, vous pouvez nous contacter pour demander un compte pour gérer leurs trackers. Et puis vous pouvez vous connecter à l'application par nom d'utilisateur et mot de passe.
- 3 Après vous être connecté à l'application, si **TKSXXXX** n'est pas activé affiché en haut de la page principale, il vous suffit de définir l'APN.
- 4 Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de l'application, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.

Suivi via Internet

Connectez-vous au site Web: www.mytkstar.net (de la même manière que pour vous connecter à l'application). Vous pouvez obtenir les informations de suivi sur ce site Web. Le mot de passe par défaut est **123456** et peut être modifié à partir de ce site Web.

Comment définir APN (uniquement si vous avez des informations APN sinon pas)

1. Comment obtenir des informations APN?

- (1) Vous pouvez retirer la carte SIM du Tracker et l'insérer dans votre téléphone mobile, puis vous pouvez accéder à la page des paramètres pour la trouver.
- (2) Ou vous pouvez contacter le vendeur / opérateur de la carte pour vérifier les informations APN.

2. Les étapes de configuration de l'APN:

Commande: **gprs123456**

Réponse: **gprs ok**

Commande: **Apn123456 nom apn**

Réponse: **apn ok**

Commande: **Apnuser123456 nom d'utilisateur**

Réponse: **apnuser ok**

Commande: **Apnpasswd123456 password**

Réponse: **apnpasswd ok**

Envoyez une deuxième commande après avoir reçu la réponse de la première commande. Après cela, redémarrez le Tracker en retirant et en réinsérant la carte SIM.

Exemple:

Pour les cartes SIM T-Mobile en Allemagne, les informations APN sont:

Nom APN: internet.telekom

Nom d'utilisateur APN: t-mobile

Mot de passe APN: tm

Les commandes SMS sont:

gprs123456

apn123456 internet.telekom

apnuser123456 t-mobile

Apnpasswd123456 tm