

Product specifications:

Bluetooth Version: V5.1

Support Profile: a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smp\att\gap\gatt\rfcomm\sdp\l2cap profile

Working Distance Range: 10m

Frequency Range: 2.402—2.480GHz

Battery Specifications: 3.7V/400mAh

Charging Voltage: DC 5V/1A

Charging Time: about 2 hours

Play time: LED lights turn on for about 6 hours/turn off for about 15 hours

Items Included:

1. One Bluetooth headphone "BT029C"
2. One TYPE-C charging cable
3. One Aux-in cable
4. One Pluggable mic
5. One User's manual
6. One bag

Button Description:

"ON/OFF": Switch it to turn on or turn off the headphone

"▶||": Play/ Pause. Answer Calls/ Hang off Calls, reject phone calls. Control the LED lights' flashing mode.

"◀◀": short press to reduce volume / long press for previous song

"▶▶+": short press to increase volume / long press for next song

LED lights control:

1) Long press "▶||": Turn on or turn off the lights.

2) Double press "▶||": The LED lights will flash one color slowly, and double press it again can change to other colors. Seven color lights will flash quickly with the rhythm of the music when double press it to the last time.

3) Three press "▶||": The LED lights will stay one color, and three press it again can change to other colors.

4) Four press "▶||": The LED lights alternating flash seven colors.

Bluetooth Mode:

1. Power on: Switch the button "ON/OFF" to the "ON" side, the headphone will be turned on, voice prompts

“Power On”.

2. Pairing Operation:

a. For the first-time pairing: when the headphone into the pairing mode, voice prompts “Bluetooth mode”, LED indicator light alternating flashes blue and red. Please open the smart device's Bluetooth searching function and select the device “BT029C”, no password required, after successful paired, voice prompts “Connected”, LED indicator light turns blue.

b. Re-pairing: Turn off the attached smart device's Bluetooth function, voice prompts “Disconnected”, the headphone will enter into re-pairing mode automatically. Turn on another smart device's Bluetooth searching function and select the device “BT029C”, no password required, after successful pairing, voice prompts “Connected”, LED indicator light turns blue.

c. Follow-up pairing: automatically pair the last connected device in 3 seconds after power on.

1) Answer Calls: Short press “▶||” when calls' coming.

2) Hang off Calls: Short press “▶||” after calling.

3) Reject Calls: Long press “▶||” for 2 seconds when calls' coming.

4) Redial the last outgoing number: Double-click “▶||”

5) Play music: When opening the music APP, short press the “▶||” can start or pause the music.

6) “◀◀”: short press to reduce volume / long press for previous song

“▶▶+”: short press to increase volume / long press for next song

Maximum/minimum volume: Voice prompts “dudu”

3. Power off: Switch the button “ON/OFF” to the “OFF” side, the headphone will be turned off, voice prompts “Power off”.

AUX-in Mode:

In Bluetooth mode, plug in the AUX cable, automatically enter the Line-in play, voice prompt "Line-in Mode"

4. Low battery voice prompts “Please charging”

5. When the headphone is in low power, please use the supporting charging cable to charge it. And the charging voltage is controlled at: 5V / 1A.

6. Power saving mode: after the connected state lasts for 5 minutes, the headphone automatically turns off;

LED indicator light Status:

Charge Status	LED indicator light stays red when charging. When fully charged, LED indicator light stays blue.
---------------	--

Power on	LED indicator light turns blue.
Power off	LED indicator light turns off.
Pairing Status	LED indicator light rapidly alternating flashes blue and red.
Connected status	LED indicator light stays blue.
Using Status	Bluetooth Mode: Blue LED indicator light flashes slowly.
	AUX Mode:Bluetooth automatically turns off and the LED indicator turns off.

Note:

If no pairing connection after the Bluetooth headphone enters the pairing mode, please turn off the headphone to save power.

Do not perform other operations when searching Bluetooth to prevent the program error.

Please select a proper volume while using to prevent damage to your ears.

Please note that a good environment for using the Bluetooth headphones can avoid damage to the headphones.

Please charge the headphone after a long time none-use.

Product specificaties:

Bluetooth-versie: V5.1

Ondersteuningsprofiel: a2dp \ avctp \ avdtp \ avrcp \ hfp \ spp \ smp \ att \ gatt \ rfcmm \ sdp \ l2cap profiel

Werkafstand bereik: 10m

Frequentiebereik: 2.402-2.480GHz

Batterij Specificaties: 3.7V / 400mAh

Laadspanning: DC 5V / 1A

Oplaadtijd: ongeveer 2 uur

Speeltijd: Met LED-lampjes aan ongeveer 6 uur / LED lampjes uit ongeveer 15 uur

Items inbegrepen:

- 1.1 Bluetooth hoofdtelefoon "BT029C"
- 2.1 TYPE-C oplaadkabel
- 3.1 Aux-in kabel
- 4.1 Pluggable microfoon
5. 1 gebruikershandleiding
6. 1 opbergtas

Beschrijving van de knop:

"AAN / UIT": Schakel het in om de hoofdtelefoon in of uit te schakelen

"▶||": Afspelen/ Pauzeren. Beantwoord oproepen / oproepen ophangen, weiger telefoongesprekken. Bedien de knipperende modus van de LED-lampjes.

"←◀": kort indrukken om het volume te verminderen / lang indrukken voor het vorige nummer

"▶▶+": kort indrukken om het volume te verhogen / lang indrukken voor het volgende nummer

LED-verlichting controle:

5) Druk lang op ▶|| "": Schakel de lichten in of uit.

6) Dubbel drukken "▶||": De LED-lampjes knipperen langzaam één kleur en dubbel drukken kan opnieuw veranderen in andere kleuren. Zeven kleuren lichten knipperen snel met het ritme van de muziek wanneer je er de laatste keer dubbel op drukt.

7) Drie drukken op "▶||": De LED-lampjes blijven één kleur en drie drukken erop kan veranderen in andere kleuren.

8) Vier drukken op ""▶||": De LED-lampjes knipperen afwisselend zeven kleuren.

Bluetooth-modus:

1. Power on: Schakel de knop "ON / OFF" naar de "ON" -kant, de hoofdtelefoon wordt ingeschakeld, voice vraagt "Power On".

2. Koppelingsbewerking:

a . Voor de eerste keer koppelen: wanneer de hoofdtelefoon in de koppelingsmodus staat, geeft de stem de melding "Bluetooth-modus", het LED-indicatielampje knippert afwisselend blauw en rood. Open de Bluetooth-zoekfunctie van het smartapparaat en selecteer het apparaat "BT029C", geen wachtwoord vereist, na een succesvolle koppeling wordt gesproken melding "Verbonden", LED-indicatielampje wordt blauw.

b. Opnieuw koppelen: Schakel de Bluetooth-functie van het aangesloten smartapparaat uit, spraakprompts "Losgekoppeld", de hoofdtelefoon gaat automatisch in de herkoppelingsmodus. Schakel de Bluetooth-zoekfunctie van een ander smartapparaat in en selecteer het apparaat "BT029C", geen wachtwoord vereist, na een succesvolle koppeling wordt spraakprompts "Verbonden", LED-indicatielampje wordt blauw.

c. Follow-up koppelen: koppel automatisch het laatst aangesloten apparaat in 3 seconden na het inschakelen.

1) Oproepen beantwoorden: druk kort op "▶||" wanneer oproepen binnenkomen.

2) Hang off calls: Druk kort op "▶||" na het bellen.

3) Oproepen weigeren: Druk lang op "▶||" gedurende 2 seconden wanneer oproepen binnenkomen.

4) Kies het laatste uitgaande nummer opnieuw: Dubbelklik op ▶|| ""

5) Muziek afspelen: Druk bij het openen van de muziek-APP kort op de "▶||" kan de muziek starten of pauzeren.

6) "◀◀": kort indrukken om het volume te verminderen / lang indrukken voor het vorige nummer

"▶▶+": kort indrukken om het volume te verhogen / lang indrukken voor het volgende nummer

Maximum/minimum volume:Voice prompts "dudu"

3.Power off: Schakel de knop "ON / OFF" naar de "OFF" -kant, de hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld, voice vraagt "Power off".

AUX-in-modus:

Sluit in de Bluetooth-modus de AUX-kabel aan, ga automatisch naar de Line-in play, gesproken prompt "Line-in Mode"

4.Low batterij stem vraagt "Please changing"

5. Wanneer de hoofdtelefoon een laag stroomverbruik heeft, gebruikt u de ondersteunende oplaadkabel om deze op te laden. En de laadspanning wordt geregeld op: 5V / 1A.

6. Energiebesparende modus: nadat de aangesloten toestand 5 minuten duurt, wordt de hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld;

LED-indicatielampje Status:

Laadstatus	LED-indicatielampje blijft rood tijdens het opladen. Wanneer het LED-
------------	---

	indicatielampje volledig is opgeladen, blijft het blauw branden.
Inschakelen	LED-indicatielampje wordt blauw.
Uitschakelen	LED-indicatielampje gaat uit.
Koppelingsstatus	LED-indicatielampje knippert snel afwisselend blauw en rood.
Verbonden status	LED-indicatielampje blijft blauw.
Status gebruiken	Bluetooth-modus: Blauw LED-indicatielampje knippert langzaam.
	AUX-modus: Bluetooth wordt automatisch uitgeschakeld en de LED-indicator wordt uitgeschakeld.

Opmerking:

Als er geen koppelingsverbinding is nadat de Bluetooth-hoofdtelefoon in de koppelingsmodus is gegaan, schakelt u de hoofdtelefoon uit om energie te besparen.

Voer geen andere bewerkingen uit bij het zoeken naar Bluetooth om de programmafout te voorkomen.

Selecteer een juist volume tijdens het gebruik om schade aan uw oren te voorkomen.

Houd er rekening mee dat een goede omgeving voor het gebruik van de Bluetooth-hoofdtelefoon schade aan de hoofdtelefoon kan voorkomen.

Laad de hoofdtelefoon op na lange tijd geen gebruik te hebben gehad.

Spécifications du produit :

Version Bluetooth : V5.1

Profil de prise en charge : profil a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smp\att\gatt\rfcomm\sdpl2cap

Plage de distance de travail : 10m

Gamme de fréquences : 2.402-2.480GHz

Spécifications de la batterie : 3,7 V/400 mAh

Tension de charge : DC 5V/1A

Temps de charge : environ 2 heures

Temps de jeu : avec des lumières LED allumées environ 6 heures / lumières LED éteintes environ 15 heures

Articles inclus :

1.1 Casque Bluetooth « BT029C »

2.1 Câble de charge TYPE-C

3.1 Câble d'entrée auxiliaire

4.1 Microphone enfichable

5. Le 1 manuel d'utilisation

6. Le 1 sac de rangement

Description du bouton :

« **ON/OFF** » : Activez-le pour allumer ou éteindre le casque

« **▶||** » : Lecture/Pause. Répondez aux appels/raccrochez les appels, rejetez les appels téléphoniques. Contrôlez le mode clignotant des lumières LED.

« **◀◀** » : appui court pour réduire le volume / appui long pour la chanson précédente

« **▶▶+** » : appui court pour augmenter le volume / appui long pour la chanson suivante

Contrôle de l'éclairage LED :

9) Appuyez longuement sur **▶||** « » : allumez ou éteignez les lumières.

10) Appuyez deux fois sur **▶||** « » : Les voyants LED clignotent lentement d'une couleur et une double pression peut à nouveau passer à d'autres couleurs. Sept lumières de couleur clignotent rapidement au rythme de la musique lorsque vous appuyez deux fois dessus.

11) Trois pressions « » : **▶||** Les lumières LED restent d'une seule couleur et trois pressions sur elles peuvent passer à d'autres couleurs.

12) Quatre pressions sur « » **▶||** : Les voyants LED clignotent alternativement de sept couleurs.

Mode Bluetooth :


1. Mise sous tension : Basculez le bouton « ON/OFF » sur le côté « ON », le casque s'allumera, le bouton demandera « Power On ».


2. Opération d'accouplement :


un. Appairage pour la première fois : Lorsque le casque est en mode d'appairage, la voix donne le message « Mode Bluetooth », le voyant LED clignote alternativement en bleu et en rouge. Ouvrez la fonction de recherche Bluetooth de l'appareil intelligent et sélectionnez l'appareil « BT029C », aucun mot de passe requis, après un couplage réussi, l'invite vocale sera « Connecté », le voyant LED deviendra bleu.

b. Réappairage : désactivez la fonction Bluetooth de l'appareil intelligent connecté, les invites vocales « Déconnecté », le casque entrera automatiquement en mode de réappairage. Activez la fonction de recherche Bluetooth d'un autre appareil intelligent et sélectionnez l'appareil « BT029C », aucun mot de passe requis, après un couplage réussi, les invites vocales deviendront « Connectées », le voyant LED deviendra bleu.


c. Appairage de suivi : Associez automatiquement le dernier appareil connecté dans les 3 secondes suivant la mise sous tension.

1) Répondre aux appels : Appuyez brièvement sur  « » lorsque les appels arrivent.

2) Suspendre les appels : Appuyez brièvement sur « » après  l'appel.

3) Rejeter les appels : Appuyez longuement sur  « » pendant 2 secondes lorsque les appels arrivent.

4) Composez à nouveau le dernier numéro sortant : Double-cliquez sur «  »

5) Jouer de la musique : Lors de l'ouverture de l'application de musique, appuyez brièvement sur la touche «  » pour démarrer ou mettre la musique en pause.

6)  « » : appui court pour réduire le volume / appui long pour la chanson précédente

 « » : appui court pour augmenter le volume / appui long pour la chanson suivante

Volume maximum/minimum : Invites vocales « dudu »

3. Mise hors tension : Basculez le bouton « ON/OFF » sur le côté « OFF », le casque s'éteindra, le bouton demandera « Éteindre ».

Mode d'entrée auxiliaire :

En mode Bluetooth, connectez le câble AUX, accédez automatiquement à la lecture de l'entrée de ligne, invite vocale « Mode d'entrée de ligne »

4. Faible batterie : S'il vous plaît changer »

5. Lorsque les écouteurs ont une faible consommation d'énergie, utilisez le câble de charge pour les charger. Et la tension de charge est réglée à : 5V / 1A.

6. Le Mode d'économie d'énergie : après 5 minutes de connexion, le casque s'éteint automatiquement ;

État du voyant LED :

État de la charge	Le voyant LED reste rouge pendant la charge. Lorsque le voyant LED est complètement chargé, il reste bleu fixe.
Allumer	Le voyant LED devient bleu.
Éliminer	Le voyant LED s'éteint.
État de l'appairage	Le voyant LED clignote rapidement en alternant le bleu et le rouge.
État connecté	Le voyant LED reste bleu.
Statut d'utilisation	Mode Bluetooth : le voyant LED bleu clignote lentement.
	Mode AUX : Bluetooth s'éteindra automatiquement et le voyant LED s'éteindra.

Remarque :

S'il n'y a pas de connexion d'appairage après que le casque Bluetooth est entré en mode d'appairage, éteignez le casque pour économiser de l'énergie.

N'effectuez aucune autre opération lors de la recherche de Bluetooth pour éviter l'erreur de programme.

Sélectionnez un volume approprié pendant l'utilisation pour éviter d'endommager vos oreilles.

Veuillez noter qu'un bon environnement pour l'utilisation du casque Bluetooth peut éviter d'endommager le casque.

Chargez les écouteurs après ne pas les avoir utilisés pendant une longue période.