



De eerste keer inschakeling armatuur

- Rubberen dopje verwijderen
- inbussleuteltje in het gaatje tot u een knopje voelt die u lichtjes in kunt drukken met het sleuteltje
- Licht schakelt in voor een aantal sec om vervolgens weer uit te schakelen ter bevestiging van de inschakeling van het armatuur.
- Rubberen dopje weer terug plaatsen om het armatuur af te sluiten voor vocht en klaar!
- Veel plezier met uw volledig geautomatiseerd armatuur die inschakelt bij schemer en uitschakelt bij licht van solarLEDverlichting.nl !