




Gebruikershandleiding

User manual





Inhoudsopgave

Table of contents




Nederlands

- Productinformatie
- Operatie-instructies
- Technische specificaties



English

- Product information
- Operation instructions
- Technical specifications





Productinformatie

Product information



Nederlands

Dit apparaat is een Bluetooth MP3-speler die ontwikkeld is voor autogebruik. De RobEdGoods FM-transmitter heeft een ingebouwde MP3-decoder chip, waardoor het muziek kan spelen met een USB-flashdrive. Bovendien kan deze transmitter ook als een handsfree carkit worden gebruikt. Doordat dit apparaat de draadloos signalen verzendt, hoef je niks aan te passen in je auto. Een ware plug&play-ervaring. Het kan als muzikspeler of carkit veilig worden gebruikt.





Nederlands

Productkenmerken

- Dit apparaat kan de batterijspanning checken.
- Ondersteunt Bluetooth handsfree belgesprekken, ingebouwde microfoon, veilig gesprekken opnemen en ophangen.
- Ondersteunt de telefoon zijn A2DP-functie. muziek speelt direct wanneer de telefoon is verbonden.
- De telefoon verbindt automatisch zodra de transmitter aan is gezet.
- Ondersteunt een externe USB-flashdrive, hierdoor kan dit apparaat MP3 en WMA formaat muziekbestanden afspelen.
- Auto-oplader van 5V/3.5A wordt meegeleverd, deze is ook beschikbaar voor het opladen van apparaten in de auto.



English

This device is a Bluetooth MP3 player which is developed for a great car-experience, which is equipped with a professional high-performance Bluetooth module and MP3 decoder chip. So it can play and transmit the music from USB-flashdrive to car stereo by FM radio signal. It can transmit your mobile phone's music to car stereo via Bluetooth. It can also be used as a hands-free car kit during driving. This device transmits signal by wireless method, no need to modify anything in your car. It can be used both as the music player in entertainment purpose or hands-free car kit in safety purpose during driving.





English

Product introduction

- This equipment can detect battery's voltage.
- Support Bluetooth hands-free calls, built-in microphone, secure answer calls.
- Support mobile's A2DP function. Music will be played directly while the mobile phone is connected.
- Mobile phone can be connected automatically when the device powered on.
- Support an external USB flash drive, can play music files in MP3 / WMA format.
- Integrated car charger of output 5V/3.5A, which is available for charging handheld devices in car.





Operatie-instructies

Operation instructions



Nederlands

Bij 1e keer gebruik

- Dit apparaat schakelt zich automatisch aan, zodra de car charger aangesloten is op de sigarettenaansteker-ingang.
- Selecteer een lege frequentie tussen 87.5–108.0 MHz.
- Schakel de auto FM-stereo aan en selecteer dezelfde frequentie van dat apparaat.
- Verbind de mobiele telefoon per Bluetooth om muziek draadloos af te spelen.

Frequentie en geluid aanpassen

- Dit apparaat ondersteunt 206 frequentiekanalen tussen 87.5–108.0 MHz. Houd de knop ingedrukt om de FM-frequentie aan te passen. Het





Nederlands

display zal knipperen. Je kunt nu met behulp van de terug- en vooruitspoel buttons de frequentie aanpassen. Houd de knop lang ingedrukt om snel aan te passen en kort ingedrukt om langzaam de frequentie aan te passen. (Voorbeeldfiguur van de symbolen hieronder bijgevoegd.)



Speel muziek af vanaf de TF-kaart / USB-flashdrive

- Houd de knop “Previous Song” en “Next Song” lang ingedrukt om het volume aan te passen.
- Stop de TF-kaart in het apparaat. Hierna zal het automatische het MP3/WMA-formaat muziekbestand herkennen en afspelen.
- Stop de USB-flashdrive in het apparaat zijn USB-poort (Reader Port)





Nederlands

Muziek afspelen en pauzeren en vorig en volgend nummer afspelen

- Wanneer het apparaat muziek vanaf de USB-flashdrive afspeelt, druk dan de button in om muziek te pauzeren. Druk daarna op de button om de muziek weer af te spelen.
- In de muziek playback-modus, dien je de terug- en vooruitspoel buttons in te drukken om een nummer over te slaan of terug te spoelen. (Voorbeeldfiguur van de symbolen hieronder bijgevoegd.)



Verbinden met Bluetooth apparaten

- Dit apparaat beschikt over een ingebouwde Bluetooth-chip, hierdoor kan deze verbinden met elk Bluetooth-apparaat.
- De transmitter zal automatisch in de Bluetooth verbindingstatus overgaan, nadat het apparaat is aangezet. Je kunt dit zien, doordat het scherm constant knippert. Op dit



Nederlands

tijdstip, kun je jouw apparaat verbinden met de transmitter door in jouw Bluetooth-instellingen naar een apparaat "G32" te zoeken om te verbinden.

- Dit apparaat beschikt over een memory-functie, waardoor het direct verbindt met het laatst verbonden apparaat wanneer de transmitter weer wordt aangezet.

Speel muziek af vanaf jouw telefoon

Nadat je jouw telefoon succesvol hebt verbonden met de RobEdGoods transmitter, kun je met gemak muziek afspelen vanaf jouw telefoon. Je kunt ook het muziekvolume veranderen, maar vergeet niet: pauzeren, een nummer skippen of een nummer teruggaan.

Handsfree Bluetooth functie

- Bij een inkomend belgesprek, druk op de button om op te nemen.





Nederlands

Druk opnieuw om op te hangen.

- Je kunt het meest recent gebelde nummer terugbellen door dubbel op de button te drukken.
- Weiger een inkomend belgesprek door de button voor 3 seconden ingedrukt te houden.

USB-poort oplaadfunctie

Dit apparaat beschikt over twee USB-poorten, het interface toont deze poorten met het bliksemschichtje aan. De outputvoltage is DC5V, de maximale outputspanning is 2.5A. Het interface geeft met het muzieksymbool 1A outputstroom aan en het apparaat kan muziekbestanden lezen door de USB-flashdriver tegelijkertijd. (Voorbeeldfiguren van de symbolen hieronder bijgevoegd.)





English

By first time use

- The device turns on automatically when the integrated car charger is plugged into the car cigarette lighter hole.
- Select any of blank frequency between 87.5–108.0MHZ.
- Turn on car FM stereo and select the frequency same as that of the device.
- Connect your smartphone via Bluetooth to play music.

Frequency and volume adjustment

- This device supports 206 frequency channels from 87.5–108 MHZ. Hold the button to enter the frequency page. At this time, the display will twinkle, you can adjust the frequency through the buttons. One long press for quick adjustment, and a short press for slow adjustment. If there is no operation within 5 seconds, the system will exit the menu.
- One long press on “Previous Song” and “Next Song” to adjust the volume.





English

Play music from the TF card and USB-flashdrive

- Insert the TF card into device, it will automatically detect and play the MP3 / WMA format music from the TF card.
- Plug USB flash drive into the device's USB flash drive Reader Port. It will automatically detect and play the MP3 / WMA format music. (Example figure of the symbols added underneath.)



Play, pause, skip and forward a song.

- When this device is playing music from USB flashdrive, please button to answer the button. Press the button to pause the music, and then press the play button to play the music again.
- In the music playback mode, please press the forward button to select a previous or following song.



Realtek Goods



English

Connect to Bluetooth devices

- This device is equipped with a built-in Bluetooth chip, so it can connect to any other Bluetooth devices.
- It will automatically enter the Bluetooth pairing state after it is turned on, The screen will flash continuously. At this time, use the handheld terminal device to search for a Bluetooth device named "G32" to connect.
- This device has memory function, it will automatically connect to its memorized paired Bluetooth device when it's powered on again.

Play music from your phone

After you have successfully connected your mobile phone by Bluetooth, you can play the music from your mobile phone in car stereo by the wireless signal transmission. You can change the volume, play, pause, skip and forward a song remotely.





English

Bluetooth handsfree function

- When there is an incoming call, press the button to answer the incoming call. If you want to end the call, please press the button again.
- You can redial the last calling number by double pressing the button
- Reject an incoming call by long pressing the button. (for 3 seconds)

USB-port charging function

This device have two USB ports, the interface with a lightning strike symbol. The output voltage is DC5V, the maximum output current 2.5A. The interface with the identification symbol contains a current output of 1A and can be read from the USB flashdriver at the same time. (Example figure of the symbols added underneath.)





Technische specificaties


Technical specifications



Nederlands

Productparameters

- Bluetooth-versie: V5.0
- Nominale werkspanning: 12V-24V
- Limietspanning: 9V-29V
- Gevoeligheid: -42db+ / 3db 360
- Stroom tijdens gebruik: 45mA (maximum)
- Stroom bij standby: 25mA (maximum)
- Frequentie: 2.402ghz-2.480ghz
- Bluetooth effectieve radius: 8m
- Gevoeligheid: -92dBm
- RF-output: 4dBm
- FM-frequentie: 87.5MHz-108.0MHz
- Uitgezonden vermogen: 87dBux / 107dBux
- FM effectieve radius: 2m





English

Product parameters

- Bluetooth version:V5.0
- Rated working voltage:12V-24V
- Limit voltage: 9V-29V
- Sensitivity: -42db+ / 3db 360
- Working current: 45mA (maximum)
- Stand by current: 25mA (maximum)
- Frequency: 2.402ghz-2.480 ghz
- Bluetooth effective range: 8m
- Sensitivity: -92 dBm
- RF output:4 dBm
- FM frequency: 87.5MHz-108.0MHz
- Transmitted power: 87dBuv / 107dBuv
- FM effective range: 2m





English

Part description



Note: This device is compatible with most of the current mobile phones. However there are some phones that can't use all functions of the parts above.