



Handleiding Megoo koptelefoon BTC028C

Manuel d'instructions écouteurs Megoo BTC028C

1 Inbegrepen in de doos



1 Bluetooth Koptelefoon BT028C



1 USB naar Micro USB laadkabel







1 Handleiding



1 AUX-IN kabel

2 Knoppen beschrijving

- " " Aan-uit / play-pauze / gesprek opnemen-afleggen
- " " Kort duwen : volume lager / lang duwen : vorig liedje
- " " Kort duwen : volume hoger / lang duwen : volg. liedje
- " " Kort duwen om de afspeelmodus te wijzigen / Lang duwen om het licht aan-uit te zetten

3 Bluetooth Mode

Opstarten : Duw lang " " voor meer dan 3 seconden . De koptelefoon zal dan automatisch opstarten in Bluetooth modus , en POWER ON melden








2. Het apparaat koppelen

a. Als u het apparaat voor de eerste keer koppelt: Zet de koptelefoon aan , POWER ON - melding hoorbaar en gaat automatisch in Bluetooth mode . De LED indicator knippert blauw en groen . Dan opent u uw smart-apparaat (telefoon-tablet..) en zoekt u bij Bluetooth apparaten naar BT028C . Als er een paswoord gevraagd wordt is dit 0000 . Als er succesvol gekoppeld is , hoort u CONNECTED en de LED indicator wordt blauw


b. met een ander smart-apparaat verbinden : Ontkoppel de Bluetooth verbinding met het laatst gekoppelde smart-apparaat u hoort de melding DISCONNECTED en de LED indicator flinkt groen-blauw. Open op een ander smart-apparaat de bluetooth zoekmodus en selecteer BT028C. Als er een paswoord gevraagd wordt is dit 0000 . Als er succesvol gekoppeld is , hoort u CONNECTED en de LED indicator wordt blauw

C. opnieuw verbinden met het laatst gebruikte smart-apparaat : Nadat u de koptelefoon aanzet , wordt automatisch verbinding gemaakt met het laatst gekoppelde smart-apparaat

D. Gebruik van de knoppen :

1. oproep beantwoorden : kort drukken op " "
2. oproep beëindigen : kort drukken op " "
3. oproep afwijzen : lang drukken op " "
4. laatste nummer oproepen : 2x drukken op " "
5. Muziek spelen: kort drukken op " " om de muziek te spelen of te pauzeren
6. Volume : kort duwen op " " om het volume te minderen / kort duwen op " " om het volume te verhogen
7. Vorig/volgend nummer : Lang duwen op " " voor het vorig nummer / lang duwen op " " voor volgend nummer

3. Afzetten :





Druk meer dan 3 seconden op " " . Als de koptelefoon uitschakelt hoort u POWER OFF en de LED indicator gaat uit

4 TF kaart Mode

Zet de koptelefoon aan , Breng de TF kaart in u hoort TF MODE en speelt automatisch af

5 FM mode (niet overal beschikbaar)

1. Als de koptelefoon aanstaat , drukt u op " " om naar de FM modus te gaan U hoort RADIO MODE en de LED indicator kleurt groen

2. Zender zoeken : Duw " " de koptelefoon zoekt nu automatisch . De groene LED indicator flinkt snel . Duw lang om het zoeken te stoppen . Duw op " " of " " om van zender te wisselen . Als u opnieuw wil zoeken drukt u op " "

6 AUX-in mode

Plug de mini jack kabel in de koptelefoon De koptelefoon zal automatisch in AUX-IN mode overschakelen . De LED lichtjes in de oren werken niet in deze modus .

7 Oplaad mode

1. Als de batterij van de koptelefoon bijna leeg is krijgt u een gesproken melding PLEASE CHARGE IT
2. Als de Batterij leeg is , gebruik dan de meegeleverde USB kabel om op te laden - 5V/1A
3. Energie besparing modus : bij niet gebruik gedurende 5 minuten zal de koptelefoon automatisch uitschakelen

8 LED indicator licht status

Laad status	De LED indicator blijft rood , Blauw wanneer volledig opgeladen
Koppel status	De LED indicator flinkt tussen blauw en groen
Verbonden status	De LED indicator is blauw
In gebruik status	Bluetooth modus , LED indicator pinkt blauw
	TF modus , LED indicator pinkt groen
	Radio modus , LED indicator is vast groen
	AUX-IN modus , Koptelefoon gaat uit , LED indicator gaat uit


! OPGELET

Zet de koptelefoon niet te luid om gehoorschade te vermijden . Laadt de koptelefoon op na lange tijd van niet gebruik


Product parameters

Bluetooth versie : V5.0
 ondersteuningsprofiel : a2DP/avctp/avdtp/avrcp/hfp/spp/
 smp/att/gap/gatt/rfcomm/sdp/l2cap profiel
 Afstand : tot 20m
 Batterij : 400mAh , oplaadbare lithium-ion batterij
 Laad voltage : 5V/1A
 Laadtijd : ong 2,5u
 Gebruikstijd : 7-12 u / licht aan - uit
 Frequentie : 2,402 - 2,480 Ghz
 Impedantie : 32 ohm
 Gevoeligheid : 105 +- 3 db

1 Inclus dans la boîte



1 Bluetooth Écouteurs BT028C



1 USB vers Micro USB câble de charge







1 manuel d'instructions




1 câble AUX-IN

2 Description des boutons

- " " Marche-arrêt / lecture - mettre en pause / prendre un appel
- " " Appui court: baisse du volume / appui long: chanson précédente
- " " Appui court: augmentation du volume / appui long: suivi. chanson
- " " Appui court pour changer de mode de jeu / Appui long pour allumer / éteindre la lumière

3 Mode Bluetooth

Commencez : Longue poussée " " pendant plus de 3 secondes. Les écouteurs puis démarrent automatiquement en mode Bluetooth, et ALLUMER










2. Het apparaat koppelen

a. Lors du premier jumelage de l'appareil: Allumez le casque, le message POWER ON est audible et passe automatiquement en mode Bluetooth. Le voyant LED clignote bleu et vert. Ensuite, ouvrez votre appareil intelligent (téléphone-tablette ...) et recherchez les appareils Bluetooth pour BT028C. S'il y a un mot de passe la question est 0000. Une fois le couplage réussi, vous entendrez CONNECTED et le Le voyant LED devient bleu


b. pour vous connecter à un autre appareil intelligent: Déconnectez la connexion Bluetooth avec le dernier appareil intelligent couplé vous entendrez l'annonce DÉCONNECTÉE et le Le voyant LED clignote en vert-bleu. Sur un autre appareil intelligent, entrez en mode de recherche Bluetooth et sélectionnez BT028C. S'il y a un mot de passe la question est 0000. Une fois le couplage réussi, vous entendrez CONNECTED et le Le voyant LED devient bleu

C. Reconnectez-vous au dernier appareil intelligent utilisé: Après avoir allumé le casque, une connexion sera établie automatiquement avec le dernier appareil intelligent couplé

D. Utilisation des boutons:

1. répondre à un appel: appuyez brièvement sur " "
2. Terminer l'appel: appuyez brièvement sur " "
3. rejeter l'appel: appuyez longuement sur " "
4. Appeler le dernier numéro: appuyez 2x " "
5. Écouter de la musique: appuyez brièvement " " pour lire la musique / lire ou mettre en pause
6. Volume: appuyez brièvement " " pour diminuer le volume / appuyez brièvement " " pour augmenter le volume
7. Piste précédente / suivante: appui long " " pour la piste précédente / appui long " " pour la chanson suivante


3. Déposer:





Appuyez pendant plus de 3 secondes. " " Lorsque les écouteurs s'éteignent, vous entendez POWER OFF et le voyant LED s'éteint

4 Mode carte TF

Allumez le casque, insérez la carte TF vous entendrez TF MODE et jouerez automatiquement

5 Mode FM (non disponible dans toutes les régions)

1. Lorsque les écouteurs sont allumés, appuyez " " pour passer en mode FM Vous entendrez le MODE RADIO et le voyant LED deviendra vert

2. Rechercher une station: appuyez " " sur le casque pour rechercher automatiquement. Le voyant LED vert clignote rapidement. Appui long pour arrêter la recherche. Appuyez sur " " ou " " pour changer de chaîne. Si vous souhaitez effectuer une nouvelle recherche, appuyez sur " "

6 Mode d'entrée AUX

Branchez le câble mini-jack dans le casque Le casque passe automatiquement en mode AUX-IN basculer . Les lumières LED dans les oreilles ne fonctionnent pas dans ce mode.

7 Mode de charge

1. Lorsque la batterie du casque est faible vous recevrez une invite vocale PLEASE CHARGE IT
2. Si la batterie est vide, utilisez celle fournie
3. Câble USB pour charger - 5V / 1A
3. mode d'économie d'énergie: lorsqu'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes , le casque s'éteint automatiquement .

8 État du voyant LED

État de la charge	L'indicateur LED reste rouge, bleu lorsqu'il est complètement chargé
État de la paire	Le voyant LED clignote entre bleu et vert
Statut connecté	L'indicateur LED est bleu
État d'utilisation	Mode Bluetooth, le voyant LED clignote en bleu
	Mode TF, le voyant LED clignote en vert
	Mode radio, le voyant LED est vert fixe
	Mode AUX-IN, le casque s'éteint, Le voyant LED s'éteint

! ATTENTION

Ne réglez pas les écouteurs trop fort pour éviter des dommages auditifs. Recharge le casque après une longue période de non-utilisation

Paramètres du produit

Version Bluetooth: V5.0
 profil de support: a2DP / avctp / avdtp / avrcp / hfp / spp /
 profil smp / att / gap / gatt / rfcomm / sdp / l2cap
 Distance: jusqu'à 20m
 Batterie: 400mAh, batterie lithium-ion rechargeable
 Tension de charge: 5V / 1A
 Temps de charge: environ 2,5 heures
 Temps d'utilisation: 7-12 heures / lumière allumée - éteinte
 Fréquence: 2,402 - 2,480 Ghz
 Impédance: 32 ohms
 Sensibilité: 105 +- 3 db