

**LOOKI MINI CAMERA**

video cloud storage

**INSTRUCTION MANUAL/HANDLEIDING**

**Content/Inhoudsopgave**

**English**

1. Main Function Description 2
2. Download App 2
3. Register Account/Log in 3
4. Add Device 4
5. Function Description 8
6. Frequently Asked Questions 10
7. After Sales Service 11
8. Product Warranty Card 12

**Dutch**

1. Hoofdfunctie Beschrijving 13
2. Download app 13
3. Account registreren/Log in 14
4. Apparaat toevoegen 15
5. Functie Beschrijving 19
6. Vaak gestelde vragen 21
7. Dienst na verkoop 22
8. Product Garantiekaart 23

**Main Function Description**

- Video cloud storage
- High-definition recording
- Remote switch
- Audible alarm
- Schedule recording

- iOS supported
- Android supported
- Two-way audio
- Remote monitor
- Wireless wifi

- TF card storage
- Infrared night vision
- Video streaming
- Pan & tilt
- Motion detection

**Download App**

Download the "LookLife" app on Google Play Store or App Store and install QR scan the QR code below to download the app.

**iOS / Android**

Scan QR code to download

**Register Account/Log in**

If you don't have an existing account, you can create an account by following the on-screen prompts.

Click on "Create New Account" and you will enter a Privacy Policy page, click "Agree" and input your phone number or email address in the required field.

**Log in with Existing Account**

If you have an existing account, skip the create a new account step and click "Log in with existing account" to enter the log in page.

The app will automatically select your current country/region or you can manually select it.

Next, enter your registered phone number or e-mail address and password to log in.

**Log in with Existing Account**

If you have previously installed WeChat or QQ App on your phone, click either icon in the "Log in with social media account" interface, then authorize your account to log in.

**Add Device Important Notice**

- The product only supports 2.4GHz Wi-Fi network. It does not support 5GHz Wi-Fi network.
- Please set the router parameters before configuring the Wi-Fi.
- The Wi-Fi password should not contain special characters like "-!@#%&\*~".
- Make sure the signal strength is strong and keep the devices in close proximity for a quick configuration.

**A. Add by QR Code**

The LookLife App supports QR code and Wi-Fi connection. You can choose either option to add the device.

1. Press the power button to turn on the camera and you will hear a voice prompt saying "Please use QR code or AP mode to configure the device". If you do not hear anything, please click "Reset" to restore factory settings.
2. Connect your phone to Wi-Fi and click "Add Device" (figure 1) on the home page of the app, then select "Security & Sensor" - "Smart Camera" (figure 2), then click "Next Step" (figure 3).
3. Enter Wi-Fi name and password in the provided field and click "Confirm" (Figure 4).

**Figure 1**

**Figure 2**

**Figure 3**

**Figure 4**

4. When a QR code is generated on the app, hold your phone screen in front of the camera (figure 5) and the distance should be between 15-20 cm (figure 5). Try not to shake the phone while scanning the QR code.

**Figure 5**

5. The device will make a beep sound when it has scanned the QR code, then click "1 heard the beep" and wait for connection (figure 6).

6. When the device is connected successfully, you can choose the device name and room scene to view.

**B. Wi-Fi Connection**

You can add the device using Wi-Fi fast connection by following the above steps but skip Figure 5 and Figure 6.

**Figure 6**

**Figure 7**

**Function Description**

**Real-Time Preview Interface**

1. Settings and management
2. Wi-Fi signal strength
3. Sound switch
4. SD/HD
5. Screenshot
6. Full screen
7. Voice chat
8. Record live view
9. Playback of video
10. PTZ control - The camera can be arbitrarily rotated to give you a different perspective. You can rotate it upward, downward, or sideways to capture any area you want to view.
11. Motion detection alarm - You will receive a notification when the camera detects motion in its field of view through an intelligent detection. To activate this feature, turn on motion detection in Settings.

Click "Me" in the upper right corner of the screen to enter the Settings and Management interface.

- Voice Service** - Click on the speech icon for the connection description.
- Other Services**
  - **IFTTT**: To connect to IFTTT.
  - **Value added service orders**: You can check the purchase record of value-added services.
  - **AI smart detection**: To push the event picture captured by the smart camera.
  - **Video cloud storage**: After purchasing cloud service, the device will encrypt and upload video record data to a server which the user would be able to view at any time on the app.
  - **Mobile phone notification**: After purchasing this service, the device will be able to send notification to your mobile phone when the notification condition is triggered. This feature supports multiple phone number and can send notifications to more than one number to protect the safety of you and your family.

**Figure 9**

**Figure 10**

**Frequently Asked Questions**

- 1. Q: Failed to add camera during network configuration.**  
A: Make sure your phone is connected to a router with 2.4GHz band and the Wi-Fi password is correct.
- 2. Q: After scanning QR code, adding is still unsuccessful.**  
A: Restart the camera or power off after scanning was unsuccessful, then try to add it again.
- 3. Q: The device cannot preview normally.**  
A: Check if the network signal is too weak, if yes, put the camera close to the router. If it still cannot preview, reset the camera and add it again.
- 4. Q: After resetting the device, why is the camera still in the App device list?**  
A: Resetting the device only resets the camera's network configuration, not the App configuration. You must log into the App to delete the camera.

**5. Q: How to switch the camera network to another router?**  
A: Firstly, reset the device and remove from the App, then configure the new network for the device again through the app.

**6. Q: The device does not recognize the TF card.**  
A: Please power off the device and remove the TF card, then insert again correctly. Check if the TF card is working normally and whether it is in FAT32 format. Note: When the network is unstable, the app might prompt that the TF card cannot be recognized.

**7. Q: The mobile phone does not receive notifications even though the device is online and has an alarm event.**  
A: Firstly, confirm if the app allows notification in the settings of your mobile phone. Under normal circumstances, a message should appear in the notification bar of your phone when an anomaly is detected. You should set a notification sound or vibration on your phone settings. In addition, when viewing real-time video on the app, you won't be alerted about an anomaly because it's presumed that you are monitoring the live feed and there's no need for an alarm.

**After Sales Service**

- The manual is for reference only, please refer to the real product.
- The product may be updated without prior notice, please visit the official website for query.
- The manual contains the basic instructions required to operate the device. Please read it carefully before using the product.
- If you encounter any problem when using the camera, please contact your local retailer or company.
- We have tried our best to provide a comprehensive instruction manual but there might still be deviations from the actual operation.
- If you do not follow the instruction manual, you will be liable for any damage caused in the process.

This product is not suitable for industrial use.

**Product Warranty Card**

Product name	Model
Date of purchase	Distributor
Shopping mall	
Customer name	Occupation
Telephone	Zip code
Work unit	
Contact address	

**Instructions for warranty**

Warranty Period: One year  
This warranty card is applicable to the series of products purchased from our company. Please take good care of the card to ensure a great service.

**Hoofdfunctie Beschrijving**

- Video cloud-opslag
- High-definition opname
- Schakelaar op afstand
- Hoortbaar alarm
- Opname plannen

- iOS ondersteund
- Android ondersteund
- Tweeweg audio
- Afstandsmonitor
- Onmiddellijk wifi

- TF kaart opslag
- Infrarood nachtzicht
- Video streaming
- Pan & tilt
- Bewegingsdetectie

**Download App**

Download the "LookLife" app on Google Play Store or App Store and install QR scan the QR code hieronder om de app te downloaden.

**iOS / Android**

Scan QR code om te downloaden

**Account registreren/Log in**

Als u nog geen account hebt, kunt u een account aanmaken door de aanwijzingen op het scherm te volgen.

Klik op "Nieuwe account aanmaken" en u komt op een pagina met het privacy beleid, klik op "Akkoord" en voer uw telefoonnummer of e-mailadres in het vereiste veld in.

**Log in met bestaande account**

Als u al een bestaande account heeft, sla dan de stap "Maak een nieuwe account aan" over en klik op "Log in met bestaande account" om naar de inlogpagina te gaan.

De app zal automatisch uw huidige land/regio selecteren of u kunt dit handmatig doen.

Voer vervolgens uw geregistreerde telefoonnummer of e-mailadres en wachtwoord in om in te loggen.

**Log in met uw social media account**

Als u eerder WeChat of QQ App op uw telefoon hebt geïnstalleerd, klikt u op een van beide pictogrammen in de interface "Inloggen met social media-account" en machtigt u vervolgens uw account om in te loggen.

**Apparaat toevoegen**

**Belangrijk bericht**

- Het product ondersteunt alleen een 2.4 GHz Wi-Fi-netwerk. Het ondersteunt geen 5GHz Wi-Fi-netwerk.
- Stel de routerparameters in voordat u de Wi-Fi configureert.
- Het Wi-Fi wachtwoord mag geen speciale tekens bevatten zoals "-!@#%&\*~".
- Zorg voor een sterke signaalsterkte en houd de apparaten dicht bij elkaar voor een snelle configuratie.

**A. Toevoegen via QR-code**

De LookLife App ondersteunt QR code en Wi-Fi verbinding. U kunt beide opties kiezen om het apparaat toe te voegen.

1. Druk op de aan/uit-knop om het toestel aan te zetten en u zult een gesproken prompt horen die zegt: "Please use QR code or AP mode to configure the device". Als u niets hoort, klik dan op "Reset" om de fabriekinstellingen te herstellen.
2. Verbind uw telefoon met Wi-Fi en klik op "Add Device" (afbeelding 1) op de startpagina van de app, selecteer vervolgens "Security & Sensor" - "Smart Camera" (afbeelding 2), klik vervolgens op "Next Step" (afbeelding 3).

3. Voer Wi-Fi-naam en wachtwoord in het daarvoor bestemde veld in en klik op "Bevestigen" (afbeelding 4).

**afbeelding 1**

**afbeelding 2**

**afbeelding 3**

**afbeelding 4**

4. Wanneer een QR code wordt gegenereerd op de app, houdt u het scherm van uw telefoon voor de camera (afbeelding 5) en de afstand moet tussen de 15-20 cm zijn (afbeelding 5). Probeer de telefoon niet te schudden tijdens het scannen van de QR code.

**afbeelding 5**

5. Het apparaat zal een pieptoon laten horen wanneer het de QR-code heeft gescand, klik vervolgens op "Ik hoorde de pieptoon" en wacht op verbinding (afbeelding 6).

6. Wanneer het apparaat met succes is verbonden, kunt u de naam van het apparaat en de te bekijken kamerscene kiezen.

**B. Wi-Fi verbinding**

U kunt het apparaat toevoegen met een snelle Wi-Fi-verbinding door de bovenstaande stappen te volgen, maar figuur 5 en figuur 6 over te slaan.

**afbeelding 6**

**afbeelding 7**

**Funcctie Beschrijving**

**Real-Time voorbeeldinterface**

1. Instellingen en beheer
2. Wi-Fi-signalsterkte
3. Geluidschakelaar
4. SD/HD
5. Screenshot
6. Volledig scherm
7. Stem chat
8. Livevergeving opnemen
9. Afspelen van video
10. PTZ-besturing - De camera kan willekeurig worden gedraaid om u een ander perspectief te geven. U kunt de camera naar boven, beneden of opzij draaien om elk gebied vast te leggen dat u wilt bekijken.
11. Bewegingsdetectie-alarm - U ontvangt een melding wanneer de camera beweging in zijn gezichtsveld detecteert via een intelligente detectie. Om deze functie te activeren, schakelt u Bewegingsdetectie in Instellingen in.

Klik op "Mij" op de homepage van de app voor meer diensten.

i. Spraakdienst: Klik op het spraak icoon voor de verbinding beschrijving.

ii. Andere diensten.

• **IFTTT**: Om verbinding te maken met IFTTT.

• **Bestellingen van diensten met toegevoegde waarde**: U kunt het aankooprecord van diensten met toegevoegde waarde controleren.

• **Al slimme detectie**: Om de gebeurtenisfoto te pushen die door de slimme camera is gemaakt.

• **Video cloud-opslag**: Na aankoop van de Cloud service zal het apparaat de video-opnamegegevens versleutelen en uploaden naar een server die de gebruiker op elk moment zou kunnen bekijken op de app.

• **Notificatie mobiele telefoon**: Na aankoop van deze service kan het apparaat een melding naar uw mobiele telefoon sturen wanneer de meldingsconditie wordt geactiveerd. Deze functie ondersteunt meerdere telefoonnummers en kan meldingen naar meer dan één nummer sturen om de veiligheid van u en uw gezin te beschermen.

**Vaak gestelde vragen**

- 1. V: Kan geen camera toevoegen tijdens netwerkconfiguratie.**  
A: Zorg ervoor dat uw telefoon is verbonden met een router met een 2.4GHz-band en dat het Wi-Fi-wachtwoord juist is.
- 2. V: Na het scannen van de QR code, lukt het toevoegen nog steeds niet.**  
A: Start het toestel opnieuw op of schakel het uit nadat het scannen mislukt is, probeer het dan opnieuw toe te voegen.
- 3. V: Het toestel kan geen normaal voorbeeld geven.**  
A: Controleer of het netwerk signaal te zwak is, zo ja, plaats de camera dan dicht bij de router. Als het nog steeds niet kan previewen, reset de camera en voeg het opnieuw toe.
- 4. V: Waarom staat de camera na het resetten van het toestel nog steeds in de lijst met opp-apparaten?**  
A: Het resetten van het apparaat reset alleen de netwerkconfiguratie van de camera, niet de App configuratie. U moet inloggen in de App om de camera te verwijderen.

**afbeelding 9**

**afbeelding 10**

**5. V: Hoe schakel ik het cameranetwerk over naar een andere router?**  
A: Ten eerste, reset het apparaat en verwijder het uit de app, configureer dan het nieuwe netwerk voor het apparaat opnieuw via de app.

**6. V: Het apparaat herkent de TF-kaart niet.**  
A: Schakel het apparaat uit en verwijder de TF kaart, plaats deze dan op de juiste manier terug. Controleer of de TF kaart normaal werkt en of deze het FAT32 formaat heeft. Opmerking: Als het netwerk onstabiel is, kan de app melden dat de TF-kaart niet kan worden herkend.

**7. V: De mobiele telefoon ontvangt geen meldingen, hoewel het apparaat online is en een alarmgebeurtenis heeft.**  
A: Controleer eerst of de app meldingen toestaat in de instellingen van uw mobiele telefoon. Onder normale omstandigheden zou er een bericht in de meldingsbalk van uw telefoon moeten verschijnen wanneer er een anomalie wordt gedetecteerd. U moet een meldingsgeluid of trilling instellen in uw telefooninstellingen. Bovendien wordt u bij het bekijken van realtime video op de app niet gewaarschuwd voor een anomalie, omdat er wordt verwacht dat u de live feed in de gaten houdt en er geen alarm hoeft te worden gegeven.

**Dienst na verkoop**

- De handleiding is alleen ter referentie, raadpleeg het echte product.
- Het product kan zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt, ga naar de officiële website voor meer informatie.
- De handleiding bevat de basisinstructies die nodig zijn voor de bediening van het toestel. Lees deze zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt.
- Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de camera, neem dan contact op met uw plaatselijke winkelier of bedrijf.
- Wij hebben ons best gedaan om een uitgebreide handleiding te geven, maar er kunnen toch afwijkingen zijn ten opzichte van de werkelijke werking.
- Als u de gebruiksaanwijzing niet volgt, bent u aansprakelijk voor eventuele schade die daarbij ontstaat.

Dit product is niet geschikt voor industrieel gebruik.

**Product Garantiekaart**

Naam van het product	Model
Datum van aankoop	Verdeler
Winkelcentrum	
Naam klant	Beroep
Telefoon	Postcode
Werkloosheid	
Contactadres	

**Instructies voor garantie**

Garantieperiode: Een jaar  
Deze garantiekaart is van toepassing op de serie producten die bij ons bedijf zijn gekocht. Zorg goed voor de kaart om een goede service te garanderen.