

PHILIPS

Starterkit E27

Hue White

Warm wit licht

Inclusief hue bridge

Bediening met app of stem*

8718696785232



Eenvoudige slimme verlichting

Begin uw slimme verlichtingssysteem met deze starterkit, die bestaat uit drie slimme lampen met zacht wit licht, de hue bridge en een schakelaar. Het is een complete set voor gepersonaliseerde, slimme bediening van de verlichting in uw huis en alle geweldige functies.

Onbegrensde mogelijkheden

- Laat het lijken alsof u thuis bent met slimme verlichting
- Kom thuis in een huis dat is verlicht
- Slimme lichtregeling wanneer u niet thuis bent
- Lampen bedienen met uw stem
- Monteer de dimmer op een willekeurige plaats

Kenmerken

Laat het lijken alsof u thuis bent



Gebruik de Philips hue-app om lichtroulines te plannen wanneer u weg bent. De slimme lampen gaan branden op de tijden die u hebt geselecteerd ? en soms enkele minuten voor of na ? om uw aanwezigheid in huis echt na te bootsen.

Thuiskomen met licht



Stel uw Philips hue-app zo in dat uw verlichting weet wanneer u bijna thuis bent. Nog voordat u uit de auto stapt of het tuinpad op loopt, gaan de door u geselecteerde slimme lampen automatisch aan.

Bedien uw lampen ook als u niet thuis bent



Met de hue-app kunt u uw lampen volledig bedienen, ook als u niet thuis bent. Schakel uw lampen op afstand uit en in met de app zodat uw huis altijd verlicht is zoals u dat wilt.

Bediening met uw stem



Wanneer u verbonden bent met de Hue Bridge, kunt u uw lampen koppelen met Alexa, Apple HomeKit en Google Assistant en uw lampen bedienen met uw stem. Via eenvoudige spraakopdrachten kunt u uw

verlichting in- en uitschakelen, het licht dimmen of helderder maken en zelfs een lichtscène creëren.

Overal te monteren



De Philips Hue-dimmer werkt als een normale wandschakelaar en dimmer, maar beter. U kunt de dimmer monteren met schroeven of sterke tape en hem bovendien van de magnetische basis verwijderen en overal mee naartoe nemen.

Specificaties

De lamp

Fitting: E27
Vormfactor: A60
Levensduur: 25.000 uur
Wattage: 9 W
Aantal schakelcycli: 50000
Ingangsspanning: 220 V – –240 V
Lichtsterkte in lumen: 806 lm
Starten: Direct 100% lichtsterkte
Hoogte: 110 mm
Diameter: 61 mm
Max. werkvermogen: 9 W
Max. stand-byvermogen: 0,5 W
Kleurtemperatuur: 2700 K (warm wit)
Vermogensfactor: > 0,5
Dimbaar
Opwarmduur: < 0,5s, InstantOn
Energiezuinigheidslabel: A+

De schakelaar

Inclusief batterijen: 1 x CR2450
Frequentieband: 2400-2483,5 MHz
Levensduur: 50.000 klikken
Max. aantal lampen per schakelaar: 10 indien niet gekoppeld met de Hue-bridge
Montageopties: los

Diepte schakelaar: 11 mm
Hoogte schakelaar: 92 mm
Breedte schakelaar: 92 mm
Gewicht schakelaar: 37 g
Diepte wandplaat: 14 mm
Hoogte wandplaat: 115 mm
Breedte wandplaat: 70 mm

De Bridge

Frequentieband: 2400-2483,5 MHz
Max. aantal lampen: 50
Stroomadapter: 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
Hoogte van de bridge in mm: 26 mm

Milieu

Operationele vochtigheid: 5% < H < 95% (niet-condenserend)
Operationele temperatuur: -10 °C – 45 °C

Garantie

2 jaar

Wat wordt ondersteund

iOS
HomeKit-compatibel
iPad

iPad Air
iPhone
iPod touch

Extra functies

Verandert van kleur: Nee

Technische specificaties

Binnenshuis/buitenshuis: Interieurverlichting
Minimale batterijlevensduur jaar (: 3 jaar
Software geschikt voor upgrades: Bij verbinding met de Hue-bridge
Type lichtbron: LED
Kleur(en): Wit
Lichtkleur: Wit
IP-waarde: IP20

Wat zit er in de doos?

Bridge: 1
Stroomadapter: 1
hue-lampen: 3
Hue-dimmer: 1

