



Philips Hue  
Dimmer



8718696743157



## Regel je lampen

overal in huis

Breid je systeem uit met de Philips Hue dimmer en profiteer van soepel draadloos dimmen. De dimmer werkt als een normale wandschakelaar en dimmer. Plaats hem waar je maar wilt met behulp van schroeven of plakband op de achterplaat van de schakelaar.

### Gemakkelijke bediening

- Dim je Philips Hue-verlichting
- Zet hem neer waar het ertoe doet
- Gebruik hem als afstandsbediening
- Geen draden - batterijvoeding
- Schakel tussen scènes
- Vereist een Philips Hue Bridge

# PHILIPS

## Kenmerken

### Dim je Philips Hue-verlichting



Met de Philips Hue dimmer kun je je favoriete lichtinstellingen eenvoudig dimmen en opvoeren

### Zet hem overal neer



De Philips Hue dimmer werkt als een normale wandschakelaar en dimmer. Je kunt hem overal plaatsen waar je maar wilt met behulp van schroeven of plakband op de achterplaat van de schakelaar

### Gebruik hem als afstandsbediening



Pak de afstandsbediening en gebruik hem voor je gemak overal waar je wilt. De bedieningsunit van de schakelaar is magnetisch en kan losgekoppeld worden van de basisplaat.

### Geen draden - batterijvoeding



De Philips Hue dimmer heeft batterijvoeding dus er is geen installatie nodig

### Schakel tussen scènes



Als je je dimmer gebruikt met Philips Hue white ambiance- of Philips Hue white and color ambiance-producten kun je de 'Aan'-knop gebruiken om te schakelen tussen vier lichtrecepten of de Philips Hue App gebruiken om je vier favoriete scènes te configureren. Jij hebt het voor het zeggen

### Vereist een Philips Hue Bridge



Dit product vereist een verbinding met de Philips Hue Bridge

## Specificaties

### De schakelaar

- Inclusief batterijen: 1 x CR2450
- Frequentieband: 2400-2483,5 MHz
- Levensduur: 50.000 klikken
- Max. aantal lampen per schakelaar: 10 indien niet gekoppeld met de Hue Bridge
- Minimale levensduur batterij: 3 jaar
- Minimale bereik binnenshuis: 500 inch
- Software geschikt voor upgrades: bij verbinding met de Hue Bridge
- Diepte schakelaar: 11 mm
- Hoogte schakelaar: 92 mm
- Breedte schakelaar: 35 mm
- Gewicht schakelaar: 37 g
- Diepte wandplaat: 14 mm
- Hoogte wandplaat: 115 mm
- Breedte wandplaat: 70 mm
- Gewicht inclusief wandplaat: 67 g
- ZigBee Light Link: protocol IEEE 802.15.4

### Inhoud van de doos

- Hue-dimmer: 1

### Milieu

- Operationele vochtigheid: 5% < H < 95% (niet-condenserend)
- Operationele temperatuur: -10 °C - 45 °C

### Garantie

- 2 jaar



Publicatiedatum  
2018-03-20

Versie: 2.0.1

12 NC: 9290 011 73761  
EAN: 87 18696 74315 7

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)