


Lees deze montagehandleiding s.v.p. zorgvuldig door, voordat je de verlichting installeert en in gebruik neemt. Dit is veilig voor jezelf en je voorkomt schade aan het product. Deze handleiding is van toepassing op de LED veranda inbouwspots. De set wordt compleet geleverd met het door jou geselecteerde aantal inbouwspots, inclusief 5 meter kabel per spot, 1 transformator met connector en 1 afstandsbediening (inclusief batterijen, houder en bevestigingsmateriaal).

Deze handleiding
in je eigen taal?
Of heb je een andere
variant nodig?
Scan de QR-code.




1




Controleer allereerst of alle onderdelen aanwezig zijn en test de set voordat je deze definitief plaatst in jouw veranda.

2




Boor de gaten, met een zaagmaat van 28 mm, op de gewenste positie in jouw veranda. Positioneer vervolgens de kabels van de LED inbouwspots op de gewenste plaats. Plaats de LED inbouwspot in het boorgat zodat de twee veren de ligger van de veranda niet raken. Breng de inbouwspot op de plaats, de spot klikt zich met de klemmen vast.

3




Sluit alle inbouwspots aan op de connector. De overgebleven openingen dienen niet opgevuld te worden. De set is parallel geschakeld.

4



Sluit de transformator aan op 230V.

5



Omschrijving afstandsbediening: A = aan/uit B = dimmen 25 %, C = dimmen 50 %, D = dimmen 75 %, E = dimmen 100%, F = dimmen laagstand en hoogstand. Indien de LED inbouwspots en de transformator niet aan elkaar gekoppeld zijn dien je de netstroom uit te schakelen en opnieuw in te schakelen. Druk dan 5 keer op knop E. De inbouwspots en transformator zijn dan aan elkaar gekoppeld. Nadat de afstandsbediening 10 seconden ongebruikt is, zal F in slaapstand gaan. Indien je hierna F wilt gebruiken zal je eerst een andere willekeurige knop dienen in te drukken voordat de slaapstand uitgeschakeld wordt.

Jouw verlichting is nu klaar voor gebruik. Wij wensen je veel plezier met de verlichting.