

# BUDGETSMARTSHOP



Be smart...

## Installatie V5 video deurbel

Let op:

Achterop de deurbel zit een klepje welke toegang geeft tot de USB aansluiting om de batterijen op te laden. Batterijen (niet meegeleverd) plaatsen en met een standaard USB lader met micro USB kabel helemaal opladen.

Via de aansluiting aan de achterzijde kan de Videobel ook gevoed worden met een wisselstroom adapter met een spanning tussen de 16 en 24 Volt een zgn beltrafo

De batterijen zijn dan niet nodig

Om de bel optimaal te gebruiken kunt U de **WOWCAM app** of de **AIWIT app** gebruiken

De bel kan afhankelijk van de sterkte van het WiFi signaal soms enige vertraging hebben tussen het moment van drukken en de melding van de bel en/of app

Onderstaand vindt u de installatie stappen van uw V5 video deurbel

1. Installeer eerst de WOWCAM of AIWIT app op je telefoon via de playstore
2. open de app
3. klik op add device
4. kies add manually
5. kies smart doorbell
6. kies Vseries
7. Kies uw wifi aansluiting en vul naam en wachtwoord van uw Wifi router in
8. kies Next step
9. installeer de batterijen in de V5 video deurbel en druk op de achterkant van de Video deurbel resetknop in
10. De blauwe led knippert
11. kies in de app blue light has flashed
12. er verschijnt een QR code
13. scan deze met de video deurbel camera
14. U hoort een ping als de connectie is gemaakt en de blauwe led gaat sneller knipperen
15. Kies in de wow app voor **green light** is flashing
16. kies save
17. Geef de verbinding een naam
18. Klaar!

Ga in de app naar instelling (onderste symbool tandwiel) kies sound en zet deze iets onder medium als start positie.

Zorg voor een sterke wifi verbinding en gebruik 2.4GHz wifi

Gebruik non bridged Wifi

Het geluid zal wat vertraging hebben afhankelijk van de sterkte van je wifi verbinding (zowel aan de ontvanger als de zender kant)

De Chime kunt u eenvoudig koppelen aan de video bel nadat u deze heeft geïnstalleerd. Steek de Chime in een wandcontactdoos en druk op bovenste knopje tot de blauwe led voorop gaat branden. Druk dan meteen de belknop van de videobel in en dan wordt de Chime gekoppeld

Succes en veel plezier van en met uw Video deurbel

