

HP LaserJet Pro MFP M426f serie



Indrukwekkende snelheid. Solide beveiliging.

Hoge print-, scan-, kopieer- en faxprestaties en robuuste, uitgebreide beveiliging voor uw manier van werken. Deze MFP voert dagelijkse taken sneller uit en beschermt tegen bedreigingen.¹ Originele HP tonercartridges met JetIntelligence produceren meer pagina's.²



HP LaserJet Pro MFP M426fdn



HP LaserJet Pro MFP M426fdw met optionele invoereenheid voor 550 vel

Voornaamste kenmerken

- 38 ppm
- Eerste pagina vanuit slaapstand/Auto-Off in 8 sec
- Hoge dubbelzijdige printsnelheid van 30 ipm
- Documentinvoer voor 50 vel met single-pass dubbelzijdig scannen; scansnelheid tot 47 ipm
- HP Auto-On/Auto-Off voor een lager stroomverbruik
- 7,5-cm kleurentouchscreen met bewegingsondersteuning en apps
- Scannen naar e-mail, map, cloud, USB
- LDAP, beveiligd printen, printen met pin
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct/NFC, Mopria-gecertificeerd, mobiele apps

Voer meer taken sneller uit. Bescherm uw data.

- Scan digitale bestanden rechtstreeks naar e-mail, USB, netwerkmappen en de cloud met voorgeladen business apps.³
- Produceer razendsnel meerbladige documenten met de hoogste snelheid voor dubbelzijdig printen in deze klasse.¹
- Pagina's zijn snel klaar, zonder wachttijd. Deze MFP ontwaakt en print sneller dan concurrerende modellen.¹
- Regel de toegang tot printjobs en bescherm prints met beveiligingskenmerken zoals LDAP-authenticatie, HP JetAdvantage Private Print of optioneel opslaan van printtaken en printen met pincode.

Gemakkelijk beheer. Efficiënt printen.

- Beheer printopdrachten rechtstreeks op de MFP, door vegen en tikken op het 7,6-cm touchscreen.⁴
- Print Microsoft® Word- en PowerPoint®-documenten rechtstreeks vanaf uw USB-drive.⁵
- Beheer apparaten en instellingen eenvoudig met HP Web Jetadmin, dat essentiële beheerfunctionaliteit biedt.⁶
- Gebruik minder stroom bij het printen dan concurrenten – verbeterd met originele HP tonercartridges met JetIntelligence.⁷

Meer pagina's, betere performance, strakkere beveiliging.

- Maak meer prints voor uw geld met originele HP high-capacity zwarte tonercartridges met JetIntelligence.²
- Produceer een consistente, professionele kwaliteit bij hoge snelheden met zwarte precisietoner.
- Innovatieve antifraudentechnologie zorgt dat u de authentieke HP kwaliteit krijgt die u gewend bent.
- Ga direct aan de slag met de voorgeïnstalleerde tonercartridge. Vervang deze door een optionele high-capacity cartridge.

Blijf verbonden met handige draadloze printopties

- Druk af vanaf veel smartphones en tablets, in de meeste gevallen zonder configuratie of apps.⁸
- Print op kantoor vanaf mobiele devices zonder verbinding te maken met het bedrijfsnetwerk.⁹
- Laat medewerkers zonder netwerk printen met één vingertik vanaf een NFC-compatibel apparaat.¹⁰
- Benader en deel resources en print via Ethernet en het draadloze netwerk.¹¹



Productrondeleiding

Foto: HP LaserJet Pro MFP M426fdw

1. Automatische documentinvoer voor 50 pagina's
2. Flatbedscanner: tot 216 x 297 mm papier
3. Handig 7,6-cm kleuren-touchscreen (kantelbaar)
4. Uitvoerbak voor 150 vel
5. Handige USB-poort
6. Automatische duplexfunctie
7. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel
8. Invoerbak 2 voor 250 vel
9. Aan-uitschakelaar
10. Knop om klep aan de voorzijde te openen (toegang tot HP JetIntelligence tonercartridges)
11. Achterklep (geeft toegang tot afdrukpad)
12. USB-poort voor opslaan van taken en printen met pincode
13. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
14. Ethernet-netwerkpoort
15. Telefoonuitgang
16. Faxingang
17. 1200-MHz processor
18. Stofklep van lade 2, slaat om als A4-papier is geplaatst



Overzicht van de serie



Model	HP LaserJet Pro MFP M426fdn	HP LaserJet Pro MFP M426fdw
bestelnr.	F6W14A	F6W15A
Functies	Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen	Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen
Afdruksnelheid	38 ppm, 30 ipm dubbelzijdig	38 ppm, 30 ipm dubbelzijdig
Automatisch dubbelzijdig afdrukken	Ja	Ja
Invoer voor 50 vel: één keer invoeren, dubbelzijdige scans	Ja	Ja
Standaard papierlade	Multi-purpose lade 1 voor 100 vel; lade 2 voor 250 vel	Multi-purpose lade 1 voor 100 vel; lade 2 voor 250 vel
Optionele papierinvoer	Lade 3 voor 550 vel	Lade 3 voor 550 vel
Netwerken	Ingebouwd 10/100/1000 Ethernet	Ingebouwd 10/100/1000 Ethernet, wireless
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-gecertificeerd, Google Cloud Print 2.0	Wireless Direct Printing, NFC touch-to-print, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-gecertificeerd, Google Cloud Print 2.0

Accessoires, supplies en support

Supplies	CF226A HP 26A originele zwarte LaserJet tonercartridge 3100 pagina's
	CF226X HP 26X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge 9000 pagina's
accessoires	D9P29A HP LaserJet Pro 550-sheet Feeder Tray
service en support	U8TQ9E HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet M426 MFP U8TR2E HP 3 jaar exchange service op volgende werkdag voor LaserJet M426 MFP U8TR3E HP 3 jaar retourservice voor LaserJet M426 MFP U8TR4PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet M426 MFP U8TR5PE HP 1 jaar post-warranty exchange service op volgende werkdag voor LaserJet M426 MFP U8TR6PE HP 1 jaar post-warranty retourservice voor LaserJet M426 MFP

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Pro MFP M426fdn	HP LaserJet Pro MFP M426fdw
bestelnr.	F6W14A	F6W15A
Functies	Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen	Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen
Printen		
Printsnelheid	Tot 38 ppm Zwart (A4); 30 ipm zwart, dubbelzijdig (A4)	
Eerste pagina vanuit standby ¹	Vanaf 5,6 sec zwart (A4, standby)	
Eerste pagina vanuit slaapstand	Vanaf 8 seconden	
Printresolutie	600 x 600 dpi, tot 4800 x 600 dpi enhanced Zwart; HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	
Printtechnologie	Laser	
Printgebied	Printmarges: Boven: 5 mm; Onder: 5 mm; Links: 4 mm; Rechts: 4 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 215,9 x 355,6 mm	
Printer talen	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emulatie, direct PDF (v1.7) printen, URJ, PCLM, PWG, standaard Office	
Slimme printersoftwarefuncties	Automatisch dubbelzijdig printen; N-up printen; Sorteren; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-gecertificeerd; Google Cloud Print; HP Auto-On/Auto-Off technologie; Handig 3-inch (7,5-cm) touchscreen bedieningspaneel; Print vanuit de cloud met business-apps op het bedieningspaneel; HP JetAdvantage Private Print; Optioneel printtaken opslaan en printen met pincode (aanschaf van een aparte USB-flashdrive is vereist); Printen vanaf USB; JetIntelligence cartridgetechnologie	Automatisch dubbelzijdig printen; N-up printen; Sorteren; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-gecertificeerd; Google Cloud Print; Wireless Direct Printing; HP Auto-On/Auto-Off technologie; Handig 3-inch (7,5-cm) touchscreen bedieningspaneel; Print vanuit de cloud met business-apps op het bedieningspaneel; HP JetAdvantage Private Print; Optioneel printtaken opslaan en printen met pincode (aanschaf van een aparte USB-flashdrive is vereist); Printen vanaf USB; JetIntelligence cartridgetechnologie
Maandelijks printvolume	80.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 750 tot 4000 (Printen); 750 tot 4000 (Scannen)	
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)	Automatisch (standaard)
Fonts en lettertypen	84 scalable TrueType-lettertypen	
SureSupply ondersteuning	Ja	
Processorsnelheid	1200 MHz	
Interface mogelijkheden		
Standaard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host-USB; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; Handig toegankelijke USB	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host-USB; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 Wireless 802.11b/g/n; Handig toegankelijke USB
Draadloos	Nee	Ja, ingebouwd Wi-Fi; Authenticatie via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Encryptie via AES of TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), webservices printen, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP printen, IPP printen; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Handmatig), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateless via DHCPv6), SSL beveiliging en certificatenbeheer; Beheer: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW download	
Vaste schijf	Nee	
Geheugen	Standaard: 256 MB; maximum: 256 MB	
Kopiëren		
Kopieerinstellingen	Licht/donker; Dubbelzijdig; ID kopiëren; Optimaliseren; Maximaal aantal kopieën: Tot 99 kopieën; Kopieerresolutie: 600 x 600 dpi Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%	
Kopieersnelheid	Tot 38 kpm Zwart (A4)	
Scannen		
Scannerspecificaties	Scannertype: Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Invoermodi voor scannen: Ondersteuning voor scansoftware (meegeleverd): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] en Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, doorzoekbaar PDF, RTF, TXT]; Twain-versie: Versie 1.9 (ouder OS); Versie 2.1 (Windows 7 of hoger); Dubbelzijdig scannen met documentinvoer: Ja; Maximum scanformaat (flatbed, documentinvoer): 297 x 216 mm; Optische scanresolutie: 1200 x 1200 dpi	
Bestandsformaat voor scannen	Flatbed, automatische documentinvoer	
Scansnelheid ¹⁴	Tot 26 ppm/47 ipm (zwart-wit), 21 ppm/30 ipm (kleur)	
Te scannen oppervlak	Flatbed: minimum mediaformaat: 48,8 x 48,8 mm; maximum mediaformaat: 297 x 216 mm Scangebied (documentinvoer): minimum mediaformaat: 102 x 152 mm; maximum mediaformaat: 216 x 355,6 mm	
Geavanceerde scannerfuncties	Scannen naar e-mail; Scannen naar cloud; Scannen naar USB; Scannen naar netwerkmap; LDAP e-mailadres zoeken; Documentinvoer single-pass dubbelzijdig scannen (50 vel)	
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits / 256	
digitale verzending	Standaard: Scannen naar e-mail; Scannen naar netwerkmap; Scannen naar cloud	
Aanbevolen aantal scans per maand	750 tot 4000	750 tot 4000
Faxen		
Faxen	Ja, 33,6 Kbps	Ja, 33,6 Kbps
Faxspecificaties	Faxgeheugen: 4 MB (250 pagina's bij standaard resolutie); Faxresolutie: Standaard: 203 x 98 dpi; Fijn: 203 x 196 dpi; superfijn: 300 x 300 dpi (zonder halftone); snelkiezen: Max 120 (119 groepskeuzenummers)	
Slimme faxsoftwarefuncties	Permanente faxgeheugenbackup; Automatisch fax verkleinen; Automatische nummerherhaling; Uitgestelde verzending; Fax doorsturen; TAM-interface; Polling; Blokkering voor reclamefaxen; Apart belsignaal; Wizard voor faxvoorbladen; Fax blokkeren; Factuurcodes; Opslaan en laden; Ontvangen via opvragen; Faxactiviteitenrapporten; Belprefix instellen; Faxlog printen; Installatiewizard voor digitaal faxen; Faxinstallatiewizard; HP Send Fax	

Model	HP LaserJet Pro MFP M426fdn	HP LaserJet Pro MFP M426fdw												
bestelnr.	F6W14A	F6W15A												
Papierverwerking	<p>mediatypen Papier (gewoon, EcoEFFICIENT, licht, zwaar, bond, gekleurd, briefpapier, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), enveloppen, etiketten, transparanten</p> <p>Papierformaat Aangepast, metrisch: Lade 1: 76,2 x 127 tot 215,9 x 355,6 mm; Lade 2, 3: 104,9 x 148,59 tot 215,9 x 355,6 mm Ondersteund, metrisch: Lade 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), envelop B5, envelop C5, envelop DL, afwijkend formaat; Lade 2 en 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), afwijkend formaat Automatische documentinvoer: A4; 127 x 127 tot 216 x 355,6 mm</p> <p>Papierverwerking Standaard invoer: Lade 1 voor 100 vel, invoerlade 2 voor 250 vel Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 150 vel Optioneel/invoer: Optionele derde lade voor 550 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel</p> <p>Invoercapaciteit lade 1: Vellen: 100; enveloppen: 10 lade 2: Vellen: 250 lade 3: Vellen: 550 (optioneel) maximum: Max 900 vel (met optionele invoerlade voor 550 vel)</p> <p>Uitvoercapaciteit Standaard: 150 vel, Tot 10 enveloppen, Tot 75 vel transparanten maximum: 150 vel Enveloppen: Tot 10 enveloppen transparanten: Tot 75 vel</p> <p>Papiergewicht Lade 1: 60 tot 175 gr/m²; Lade 2, optionele lade voor 550 vel, lade 3: 60 tot 120 gr/m² Automatische documentinvoer: 60 tot 90 gr/m²</p>													
Compatibele besturingssystemen	<p>Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (van http://www.hp.com): Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits en 64-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Mac OS (HP printerdrivers zijn beschikbaar op http://www.hp.com en in Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (drivers in OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP in OS, automatische installatie): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux OS (HPLIP in OS, handmatige installatie): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS(1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Andere OS: UNIX</p>													
Compatibele netwerkbesturingssystemen	<p>Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-bits en 64-bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (UPD) of productspecifieke drivers van http://www.hp.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-bits en 64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits en 64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2012 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, MS Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 en 3, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation, ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 en 3); Novell Servers (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1/SP2, Novell Open Enterprise Server 2 voor Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 voor Vista, Win 7 en Win 8 (32-bits en 64-bits), Novell iPrint Client v5.4 voor Win XP (32-bits en 64-bits)</p>													
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-gecertificeerd; Google Cloud Print 2.0; Mobiele apps	HP ePrint; Apple AirPrint™; Wireless Direct Printing; Mopria-gecertificeerd; Google Cloud Print 2.0; Mobiele apps												
Minimum systeemeisen	<p>Windows: Windows 10 (32-bits en 64-bits), Windows 8/8.1 (32-bits en 64-bits), Windows 7 (32-bits en 64-bits): 1-GHz processor, 1 GB RAM (32-bits) of 2 GB RAM (64-bits), 400 MB vrije schijfruimte, cd/dvd-rom drive of internet, USB- of netwerkpoort; Windows Vista (32-bits): 1-GHz 32-bits (x86) processor, 1 GB RAM (32-bits), 400 MB vrije schijfruimte, cd/dvd-rom drive of internet, USB- of netwerkpoort; Windows Server 2008 (64-bits) (SP1 of hoger), Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits) (SP1): 1-GHz 64-bits (x64) processor, 2 GB RAM (64-bits), 400 MB vrije schijfruimte, cd/dvd-rom drive of internet, USB- of netwerkpoort; Windows Server 2003 (32-bits) (SP1 of hoger), Windows Server 2003 R2 (32-bits), Windows Server 2008 (32-bits) (SP1 of hoger): 1-GHz 32-bits (x86) processor, 1 GB RAM (32-bits), 400 MB vrije schijfruimte, cd/dvd-rom drive of internet, USB- of netwerkpoort Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB vrije schijfruimte, OS-compatibele hardware (kijk voor OS hardwarevereisten op http://www.apple.com)</p>													
Inbegrepen software	<p>Windows 7: HP software installer/uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP printerstatus en meldingen, HP productverbeteringsonderzoek, HP scanapp en -driver, herconfigureer uw HP apparaat, wizard voor scannen naar e-mail, wizard voor scannen naar netwerkmap, juridische en garantieregels, gebruikershandleiding; Windows 8+: HP software installer/uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP scanapp en -driver, juridische en garantieregels, gebruikershandleiding, herconfigureer uw HP apparaat; Windows XP, Windows Vista en bijbehorende servers: HP software installer/uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP scanapp en -driver, juridische en garantieregels, gebruikershandleiding; Mac OS: Welkomsscherm (leidt gebruikers naar http://www.hp.com of OS App Source voor LaserJet-software)</p>													
Printerbeheer	Printer Administrator resourcekit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin software; HP Proxy Agent software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox													
Bedieningspaneel	3-inch (7,5-cm) touchscreen grafisch kleurendisplay (CGD)													
Afmetingen en gewicht	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Afmetingen printer (B x D x H)</td> <td>Minimum: 420 x 390 x 323 mm maximum: 430 x 634 x 325 mm</td> <td>Minimum: 420 x 390 x 323 mm maximum: 430 x 634 x 325 mm</td> </tr> <tr> <td>Afmetingen verpakking (B x D x H)</td> <td>497 x 398 x 490 mm</td> <td>497 x 398 x 490 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht printer²</td> <td>12,86 kg</td> <td>12,86 kg</td> </tr> <tr> <td>Gewicht verpakking</td> <td>15,5 kg</td> <td>15,5 kg</td> </tr> </tbody> </table>		Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum: 420 x 390 x 323 mm maximum: 430 x 634 x 325 mm	Minimum: 420 x 390 x 323 mm maximum: 430 x 634 x 325 mm	Afmetingen verpakking (B x D x H)	497 x 398 x 490 mm	497 x 398 x 490 mm	Gewicht printer ²	12,86 kg	12,86 kg	Gewicht verpakking	15,5 kg	15,5 kg
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum: 420 x 390 x 323 mm maximum: 430 x 634 x 325 mm	Minimum: 420 x 390 x 323 mm maximum: 430 x 634 x 325 mm												
Afmetingen verpakking (B x D x H)	497 x 398 x 490 mm	497 x 398 x 490 mm												
Gewicht printer ²	12,86 kg	12,86 kg												
Gewicht verpakking	15,5 kg	15,5 kg												
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 32,5 °C, Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid													
Gegevensopslag	Temperatuur: -20 tot 40 °C, Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid													
Geluid³	Geluidskrachtmissie: 6,8 B(A) (printen met 38 ppm); Geluidsdruk: 55 dB(A)													
Voeding	vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz) verbruik: 583 Watt (printen/kopiëren), 9,1 Watt (standby), 2,7 watt (slaapstand), 0,7 Watt (Auto-On/Auto-Off, via USB-aansluiting), 0,1 Watt (uit)													
Energiebesparingstechnologie	Instant-on technologie; HP Auto-On/Auto-Off technologie													
certificaten	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010													
Garantie	Een jaar commerciële hardwaregarantie													
Meegeleverd in de doos	HP LaserJet Pro MFP M426fdn; Voorgeïnstalleerde HP 26A zwarte LaserJet tonercartridge (3100 pagina's); Installatiegids; Installatieposter; Supportflyer; Garantiegeds; Cd-rom met printerdocumentatie en software; Netsnoer; Telefoonkabel; Ingebouwde duplexeenheid; Ingebouwde fax	HP LaserJet Pro MFP M426fdw; Voorgeïnstalleerde HP 26A zwarte LaserJet tonercartridge (3100 pagina's); Installatiegids; Installatieposter; Supportflyer; Garantiegeds; Cd-rom met printerdocumentatie en software; Netsnoer; Telefoonkabel; USB-kabel; Ingebouwde duplexeenheid; Ingebouwde fax												
Vervangende cartridges⁵	HP 26A zwarte LaserJet tonercartridge (3100 pagina's) CF226A; HP 26X zwarte LaserJet tonercartridge (9000 pagina's) CF226X													

Voetnoten

¹ Gebaseerd op interne tests van HP uit 08-2015 met de eerste print vanuit slaapstand en de snelheid bij dubbelzijdig printen en kopiëren van de drie grootste concurrenten. Afhankelijk van apparaatinstellingen. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ² Gebaseerd op vergelijking van de cartridgeopbrengst van de HP 80X met originele HP 26X HP LaserJet tonercartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ³ Een internetverbinding naar de printer is vereist. Voor gebruik van services kan registratie vereist zijn. Apps zijn niet in alle landen en talen en onder alle overeenkomsten beschikbaar. Kijk voor meer informatie op <http://www.hpconnected.com>.; ⁴ Een wireless access point en een internetverbinding naar de printer zijn vereist. Voor service dient u zich aan te melden. Beschikbaarheid van de apps varieert per land/taal, is afhankelijk van overeenkomsten en vereist een firmwareupdate. Kijk voor meer informatie op <http://www.hpconnected.com>.; ⁵ Microsoft en PowerPoint zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van de Microsoft groep. Functie werkt met Microsoft Word en PowerPoint 2003 en hoger. Alleen Latijnse lettertypen worden ondersteund.; ⁶ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁷ Gebaseerd op HP tests volgens de TEC (Typical Energy Consumption) testmethode van het ENERGY STAR®-programma uit 08-2015 of zoals gerapporteerd op energystar.gov van de 3 voornaamste concurrenten. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ⁸ Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Mogelijk hebt u een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Voor sommige functies dient een optioneel accessoire te worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁹ Om te printen moet het device verbonden zijn met een MFP of printer op het Wi-Fi-netwerk die Wireless Direct printen ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele device kan een app of driver nodig zijn. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ¹⁰ Kenmerk is alleen beschikbaar op de HP LaserJet Pro MFP M426fdw. U hebt een compatibel mobiel device nodig dat printen via NFC ondersteunt. Kijk voor een lijst van mobiele devices die printen via NFC ondersteunen op <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.; ¹¹ Kenmerk is alleen beschikbaar op de HP LaserJet Pro MFP M426fdw. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point en kan beperkt zijn tijdens een actieve VPN-connectie.

Technische specificaties disclaimers

¹ Gemeten met ISO/IEC 17629, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de ingangsspanning, de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.; ² Met 26A cartridge (F6W14A, F6W15A) of 26X cartridge (F6W17A); ³ Geteste configuratie: basismodel, enkelzijdig printen, A4-papier met gemiddeld 38 ppm, actieve scansnelheid 26 ppm.; ⁴ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.; ⁵ Opbrengst volgens ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁶ Gemeten met ISO/IEC 24734 Feature Performance-test, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.; ⁷ Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden, gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.; ⁸ Snelheid waarmee eerste kopie verschijnt en kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 29183, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.; ⁹ Gebaseerd op standaard ITU-T testblad nr 1 bij standaardresolutie. Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd in beslag.; ¹⁰ Ondersteuning voor scansoftware (meegeleverd): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] en Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT]; ¹¹ De meegeleverde software ondersteunt niet alle compatibele besturingssystemen. Complete software is alleen beschikbaar voor Windows 7 en latere versies. Voor oudere Windows-besturingssystemen (XP, Vista en equivalente servers) zijn alleen printerdrivers beschikbaar. Windows RT OS voor tablets (32-bits en 64-bits) gebruikt een eenvoudige HP printerdriver die in RT OS is ingebouwd. UNIX-modelscripts zijn beschikbaar op HP.com (modelscripts zijn printerdrivers voor UNIX-besturingssystemen). Linux-systemen gebruiken de HPLIP software in het OS. HP software voor Mac staat niet meer op de cd, maar kan worden gedownload van <http://www.hp.com> – voor Mac besturingssystemen worden de Mac-driver en Mac Utility geïnstalleerd.; ¹⁴ Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, netwerkcondities, het prestatieniveau van de computer en de applicatiesoftware.; ¹⁵ HP SureSupply waarschuwt als een printercartridge bijna leeg is en helpt u online of lokaal bij HP of een deelnemende dealer nieuwe cartridges aan te schaffen. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Alleen beschikbaar bij gebruik van originele HP supplies. Internetaansluiting is vereist.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantievoorwaarden die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

